

注释

此位在没有开始手动返回参考点方式的动作时没有意义。

		#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	202		CSA	BLA	PHA	RCA	BZA	CKA	SPH

- #0 SPH 串行脉冲编码器或反馈电缆异常。
反馈脉冲信号的计数不正确。
- #1 CKA 串行脉冲编码器异常。
内部块停止工作。
- #2 BZA 电池电压降为 0。
请更换电池，并设定参考点。
- #3 RCA 串行脉冲编码器异常。
转速的计数不正确。
- #4 PHA 串行脉冲编码器或反馈电缆异常。
反馈脉冲信号的计数不正确。
- #5 BLA 电池电压下降。（警告）
- #6 CSA 串行脉冲编码器的硬件异常。

		#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	203	DTE	CRC	STB	PRM				

- #4 PRM 数字伺服一侧检测出参数非法。请参阅诊断 No.352 中所描述的原因和对策。
- #5 STB 串行脉冲编码器通信异常。
传输过来的数据有误。
- #6 CRC 串行脉冲编码器通信异常。
传输过来的数据有误。
- #7 DTE 串行脉冲编码器通信异常。
没有通信的响应。

		#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	204		OFS	MCC	LDA	PMS			

- #3 PMS 由于串行脉冲编码器 C、或者反馈电缆的异常，反馈不正确。
- #4 LDA 串行脉冲编码器的 LED 异常。
- #5 MCC 伺服放大器中的电磁开关触点熔化。
- #6 OFS 数字伺服的电流值的 A / D 变换异常。

• 外置串行脉冲编码器的报警细节

		#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	205	OHA	LDA	BLA	PHA	CMA	BZA	PMA	SPH

- #0 SPH 外置脉冲编码器中发生相位数据异常。
- #1 PMA 外置脉冲编码器中产生脉冲错误。
- #2 BZA 外置脉冲编码器中电池电压降为零。
- #3 CMA 外置脉冲编码器中产生计数错误。
- #4 PHA 外置直线尺中发生相位数据异常。
- #5 BLA 外置脉冲编码器的电池电压下降。
- #6 LDA 外置脉冲编码器中发生 LED 异常。
- #7 OHA 外置脉冲编码器中产生过热。

		#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	206	DTE	CRC	STB					

- #5 STB 外置脉冲编码器中发生停止位错误。
- #6 CRC 外置脉冲编码器中发生 CRC 错误。
- #7 DTE 外置脉冲编码器中发生数据错误。