(주)신화에이치앤티

SH-WI-012 오류방지(Poka-Yoke)점검표준

문서상태: 승인완료
본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-012 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.
목차

1. 목적

2. 점검 대상

3. 기능점검 방법

4. 점검 시점

5. 실패 시 반응

6. 우회 금지

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-012 오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-012	개정	Rev.03
문서명	오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-016 / SH-QP-022
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

오류방지 장치의 기능을 정기적으로 검증하고 실패 시 즉시 공정 및 제품을 통제하여 누락, 역조립, 혼입 및 안전 관련 불량의 유출을 예방한다.

2. 점검 대상

- 부품 유무/방향 감지 센서
- 좌우/사양 식별 장치
- 토크·압입·체결 완료 인터록
- 바코드/비전 검사 및 Recipe 연동
- 금형/치공구 오장착 방지
- 제품안전 또는 특수특성 관련 오류방지

3. 기능점검 방법

단계	방법	판정
정상품 확인	정상 Master/제품 투입	정상 통과
불량 Master	오류조건 Master 투입	설비 정지/배출/경보
인터록	오류 상태에서 다음 공정 시도	진행 불가
복귀	승인된 Reset 절차 실행	정상 복구
기록	점검결과와 Master 번호 기록	추적 가능

4. 점검 시점

- 작업/교대 시작 전
- 품번전환 또는 셋업 후
- 설비/센서 수리 및 프로그램 변경 후
- 정해진 주기 및 Control Plan 지정 시점
- 오류방지 관련 불량 발생 후

5. 실패 시 반응

오류방지 장치가 실패하면 즉시 생산을 정지하거나 승인된 대체관리로 전환한다.
마지막 정상 기능점검 이후 생산품을 의심품으로 식별하고 품질의 판정 전 출하하지 않는다.

6. 우회 금지

센서 해제, 인터록 무력화, 임시 점퍼 등 오류방지 기능의 무단 우회를 금지한다.
불가피한 임시대책은 권한자 승인, 강화검사, 기한 및 원상복구 계획을 포함해야 한다.

7. 적용범위

본 문서는 오류방지(Poka-Yoke) 점검 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 점검 대상', '3. 기능점검 방법', '4. 점검 시점', '5. 실패 시 반응', '6. 우회 금지'에서 정한 절차에 따른다.