مثال (30): لنفترض إن لدينا الرمز S ويعني إضافة عنصر إلى المكدس (Stacking) والرمز U ويعني حذف عنصر من المكدس (Unstacking) وكانت مجموعة المدخلات بالترتيب من اليسار (13, 2, 25, 14, 18) بين ما هي المخرجات بعد تنفيذ سلسلة من العمليات الأتية.

1. SSUSUSUSUU

13	2		25		14		18		
S	S	U	S	U	S	U	S	U	U
		2		25		14		18	13

2. SSSUSSUUUU

13	2	25		14	18				
S	S	S	U	S	S	U	U	U	U
			25			18	14	2	13

3. SUSSUSSUUU

13		2	25		14	18			
S	U	S	S	U	S	S	U	U	U
	13			25			18	14	2

مثال (31): أذا كان المكدس يحتوي على المدخلات الأتية (E, D, C, B, A)، ماهي العمليات التي تؤدي الحصول على المخرجات الأتية:

1. BEDCA

للحصول على المخرج (B) يجب أولا إدخال العنصرين (A وB) ومن ثم القيام بعملية سحب واحدة من المكدس أي إن تسلسل تنفيذ العمليات هو (SSU).

المدخلات	A	B	
العمليات	S	S	U
المخرجات			B

Scanned with CamScanner

للحصول على المخرج (E) يجب أولا إدخال العناصر الثلاثة المتبقية (C و D و E) ومن ثم القيام بعملية سحب واحدة من المكدس أي إن تسلسل تنفيذ العمليات هو (SSSU).

المدخلات	A	B		C	D	E		
العمليات	S	S	U	S	S	S	U	
المخرجات			B			E		

للحصول على المَخرج (D) يجب ان يتم سحبه من المكدس (U).

المدخلات	A	B		C	D	E			
العمليات	S	S	U	S	S	S	U	U	
المخرجات			B			E	D		

للحصول على المخرج (C) يجب أن يتم سحبه من المكدس (U).

المدخلات	A	B		C	D	E				
العمليات	S	S	U	S	S	S	U	U	U	
المخرجات			B			E	D	C		

للحصول على المخرج (A) يجب أن يتم سحبه من المكدس (U).

المدخلات	A	B		C	D	E					
العمليات	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	
المخرجات			B			E	D	C	A		

لا يمكن الحصول على المخرجات (BEDCA) عن طريق تسلسل العمليات الاتي (SSUSSSUUUU).