

Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Hoja de Referencia MIPS32
Christian Báez
Categorías de Instrucciones

1. Carga y Almacenamiento

- **lw \$t0, offset(\$s1)**: Carga palabra desde memoria.
- **sw \$t0, offset(\$s1)**: Almacena palabra en memoria.
- **lb / sb**: Carga/Almacena byte (con signo).
- **lbu**: Carga byte sin signo.
- **la \$t0, etiqueta**: Carga dirección.
- **li \$t0, 10**: Carga valor inmediato.

2. Aritméticas

- **add \$t0, \$t1, \$t2**: Suma con overflow.
- **addu \$t0, \$t1, \$t2**: Suma sin overflow.
- **sub \$t0, \$t1, \$t2**: Resta con overflow.
- **subu \$t0, \$t1, \$t2**: Resta sin overflow.
- **mult \$s1, \$s2**: Multiplica registros.
- **mflo / mfhi**: Copia parte baja / alta.
- **msub**: Resta producto del resultado.
- **div \$s1, \$s2**: División.

3. Lógicas

- **and \$t0, \$t1, \$t2**: AND bit a bit.
- **or \$t0, \$t1, \$t2**: OR bit a bit.

- **xor \$t0, \$t1, \$t2**: XOR bit a bit.
- **nor \$t0, \$t1, \$t2**: NOR bit a bit.
- **andi \$t0, \$s1, 100**: AND con cte.
- **move \$t1, \$t2**: Copia registros.

4. Desplazamientos

- **sll \$t0, \$s1, 4**: Desplazamiento lógico izq.
- **srl \$t0, \$s1, 4**: Desplazamiento lógico der.
- **sra \$t0, \$s1, 4**: Desp. aritmético der.

5. Control de Flujo

- **beq \$t0, \$t1, etiqueta**: Salta si es igual.
- **bne \$t0, \$t1, etiqueta**: Salta si no es igual.
- **j etiqueta**: Salto incondicional.
- **jal etiqueta**: Salto y enlace (función).
- **jr \$ra**: Retorno de función.

6. Syscalls (Servicios del Sistema)

- **\$v0 = 1**: Imprimir entero (en \$a0).
- **\$v0 = 4**: Imprimir cadena (dir en \$a0).
- **\$v0 = 5**: Leer entero (retorna en \$v0).
- **\$v0 = 10**: Terminar programa.