Camera-41_det v0.1.1

Christer Törnkvist | Sammanfattning

Varför används programmet?

Camera-41_det hjälper dig att välja digitalkamerans exponeringstid vid avfotografering av negativ, med fast vald bländare. Tom filmbas + slöja (FB+F) används för att kontrollera den ljusa delen av filmens signal. För lång tid kan ge klippning eller förlust av linjäritet i en färgkanal. Förlorad information kan inte återställas genom att mörka ned förhandsvisningen.

Arbetsgång

1. Öppna start.m i MATLAB och tryck Run.
2. Läs in RAW-bilder av samma tomma FB+F-prov vid olika tider. Behåll kamera, ISO, bländare och ljus.
3. Beskriv ljus och prov. Bekräfta att samma prov visas i alla bilder.
4. Tryck Analyse RAW images och granska Exposure comparison.
5. Välj en uppmätt godkänd tid och bekräfta den med en ny bild.

Område och resultat

Appen väljer normalt centrala 70 % av bildens bredd och höjd. Vid oväntad struktur visas en gul ruta för manuell justering. Förhandsvisningen påverkar inte mätvärdena.
PASS: minst 1/3 EV marginal i alla Bayer-kanaler och ingen underkänd andel vid/över gränsen. REVIEW: för liten marginal. FAIL: för stor andel når eller överskrider gränsen. Läs kanalrapporten; rätt filmprov och område ska kontrolleras innan tiden ändras.

Fristående hjälpmedel

Camera-41_det har ingen program- eller filöverföringskoppling till PRE eller NEG och exporterar ingen JSON till dem. Om du använder PRE: ställ in kameran på vald tid, ta aktuell films FB+F och två matchande mörkerbilder och läs in dem direkt i PRE. Brus- och S/N-mätningen görs där, inte i Camera-41_det.

Installation, start och logg

Hämta macOS-ZIP från GitHub > Releases > v0.1.1. Packa upp hela paketet i en lokal skrivbar mapp. Öppna start.m i MATLAB och tryck Run, eller välj appmappen som Current Folder och kör startCamera41_det;. Ingen Python eller venv behövs. Logg: Log > Open complete log. Senaste RAW-mapp sparas. Originalbilder ändras inte. MATLAB krävs, med Image Processing Toolbox för områdesredigering. Releasen är verifierad på macOS Apple Silicon med MATLAB R2025b; fysisk Intel-körning är inte fulltestad. GPL-3.0-or-later; tredjepartslicenser medföljer.

christer@borgasundsfotografiska.se

https://github.com/chto0703009/Camera-41_det

v0.1.1 | 19 oktober 2026 | GPL-3.0-or-later