

EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 모듈

EtherCAT IO 모듈 / 06

Y단자 직결 타입, 입력 / 출력 개별 선택.

- 입력 전용(IN32), 출력 전용(OUT32), 입출력 혼합(IN16/OUT16) 중 필요에 따라 선택해 구성할 수 있습니다.

06-1 / EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 — 연결 포트 상세 및 사양

EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 특징

- 01 EtherCAT 기반이며 쉽고 간편하게 연결할 수 있으며, 여러 기능 모듈들과 혼합하여 자유롭게 사용할 수 있습니다
- 02 EDIO IN32는 입력 32접점, EDIO OUT32는 출력 32접점, EDIO IN16/OUT16은 입력 16접점 / 출력 16접점입니다
- 03 16접점 단위로 COM이 이루어지며, 입력은 양방향(N24/P24), 출력은 단방향(N24)으로 선택하여 사용할 수 있습니다
- 04 IO 확장은 입력/출력 필요에 따라 선택 가능합니다

06-2 / EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 — 사양 및 포트

EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 사양

이름	EDIO-IN32 / EDIO-OUT32 / EDIO-IN16/OUT16
모듈 ID (IN32)	입력(32점)
모듈 ID (OUT32)	출력(32점)
모듈 ID (IN16/OUT16)	입력(16점), 출력(16점)
전원	DC24V, 0.7A
부착	찬넬타입
외형치수	W : 190.6mm D : 50mm H : 42.8mm

EDIO IN32, OUT32, IN16/OUT16 포트

항목	구성	비고
로터리스위치	어드레스 번지 설정	—
단자대	전원부 및 입출력	—
EtherCAT Port	IN Port	—
EtherCAT Port	OUT Port	—