

執行方式(執行前先確認在/bin 這個資料夾裡)

1. export LD_LIBRARY_PATH=[your SystemC path]/lib-linux64/
2. make
3. ./noxim -config ../tm_examples/01-16-nownoc.yaml \
-taskmapping ../tm_examples_hybrid/01-oneapp-seventasks1.map \
-taskmappinglog ../tm_log_hybrid/tmp.log > ../tm_log_hybrid/tmp_output.log

-config ../tm_examples/01-16-nownoc.yaml

讀取模擬器架構需要的參數

-taskmapping ../tm_examples_hybrid/01-oneapp-seventasks1.map

讀取 task mapping 好的結果

-taskmappinglog ../tm_log_hybrid/tmp.log > ../tm_log_hybrid/tmp_output.log

把模擬器中間資料傳輸產生的各項結果細節分別輸出到這兩個檔案

在執行 compile 時可能會遇到問題:

```
/usr/bin/ld: ../systemc-2.3.1/lib-linux64/libsystemc.a(sc_prim_channel.o): in  
function sc_core::sc_host_mutex::trylock()  
sc_prim_channel.cpp:(.text._ZN7sc_core13sc_host_mutex7trylockEv[sc_core::sc  
_host_mutex::trylock()]+0xd): undefined reference to pthread_mutex_trylock'  
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

解法: 修改 Makefile 中的 compile 指令加上 -lpthread 參數

檔案說明

/hybrid

/bin

參數檔案、Makefile、執行檔 noxim，執行模擬器主要在這個資料夾裡進行

/src

主要.h / .cpp 檔案

/tm_examples

存放 configuration file，模擬器架構設定主要在這裡面進行修改

/tm_log_hybrid

存放 map file，裡面有放已經寫好的 task mapping 結果做測試

如果有不清楚的地方可以看資料夾中的 hackmd 做參考