

 Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 16 / 11
Prüfung der Kaufel-Produkte	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die sachgerechte Ausführung der Prüfung und Programmierung der Kaufel-Produkte zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Prüfung

Die automatische Prüfung der **LBS+FLX - Module** erfolgt gemäß der vor Ort durchgeführten Einweisung am 25.09.2006 durch Herrn Hitzemann von der Firma Kaufel wie folgt:

1. LBS-Platine ins Gehäuse drücken
2. Schilder kleben:
 - a. 1x Typenschild für jew. LBS Version auf Oberseite
 - b. 2xDoppel Barcode kleben, 1 je Oberseite
 - c. evt. Markierungspunkt kleben, siehe jew. Kundenauftrag (abh. v. Softwareversion)
3. PC-Programm VB_LBSTest.exe starten
4. „Tools“ „Erweitert“ wählen
5. Stromgrenzen für jew. Variante wählen; entspr. LAST einstecken (s.u.)
6. LBS in Prüfadapter einlegen, Barcode scannen, „Start Test“
7. Meldung „OK“: mit Tested Aufkleber Kennzeichnen*

***Variante LSK-Dimmable:** Prüfung erfolgt gemäß KAUFEL Prüfanweisung.

Die automatische Prüfung der **LBS-LED mit LBS Software (PRINT SER-COM/LBS) 355145** erfolgt gemäß der vor Ort durchgeführten Einweisung am 25.09.2006 durch Herrn Hitzemann von der Firma Kaufel wie folgt:

1. LBS-LED Adapter an LBS-Prüfgerät anschließen
2. 1x Barcode kleben, restliche 3 als Beipack
3. PC-Programm VB_LBSTest.exe starten
4. „Tools“ „Erweitert“ wählen
5. Stromgrenzen für wählen; ggf. LAST entfernen (s.u.)
6. Barcode scannen, LBS-LED in Prüfadapter einstecken, „Start Test“
7. Meldung „OK“: evt. Markierungspunkt kleben, siehe jew. Kundenauftrag (abh. v. Softwareversion)

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
11	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung

Verteiler: Server: F, FP

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Elektronik GmbH	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 16 / 10
Prüfung der Kaufel-Produkte	Seite 2 / 2

Anlage 1

Stromgrenzen FLX (ermittelt nach email 17.10.2006 Herr Benn - Firma Kaufel):

Variante	Kaufel-Nr	Lampe AUS		Lampe EIN		LAST
		Min.	Max.	Min.	Max.	
18W LED	6007584	0	10	483	590	18W
100W	6007580	0	10	266	325	100W
100W Glühlampe	6007581	0	10	266	325	100W
100W LSK Dimmable	6007582	0	10	382	466	100W
150W	6007583	0	10	266	325	100W

Stromgrenzen LBS (ermittelt nach email 17.10.2006 Herr Benn - Firma Kaufel):

Variante	Kaufel-Nr	Lampe AUS		Lampe EIN		LAST
		Min.	Max.	Min.	Max.	
18W	6006160	0	16	46	57	18W
18W NEU	6007113	0	16	46	57	18W
18W LED	6006140	0	45	532	588	18W
18W LED neu	6007114	0	45	532	588	18W
100W	6006155	0	16	257	313	100W
100W Glühlampe	6007110	0	16	360	440	100W
100W NEU	6007109	0	16	366	448	100W
150W NEU	6006137	0	16	257	313	100W
LBS-PRINT	355145	0	25	102	126	Keine
100W LSK Dimmable	6007111	0	10	366	448	100W