

Instruktion - Nollfel / överspänning / hög spänning

När ska denna rutin användas?

Kund har ett misstänkt nollfel (överspänning) i sin anläggning. Nollfel är en allvarlig händelse ett tillbud som kan innebära fara för liv och måste åtgärdas **akut**.

Vid ett nollfel (överspänning / för hög spänning in) kan konsekvenserna bli omfattande både när det gäller personskador och på el-anläggningen. All elektrisk utrustning är känslig och kan då gå sönder. Ett nollfel kan vara svårt att konstatera och det är även svårt att ställa frågor som tydliggör felet.

Kund upplever problem i sin anläggning av akut karaktär, dvs problem i elanläggningen som har uppstått nu. Elapparater beter sig inte som de brukar göra.

Exempelvis:

- Lampor går sönder, lyser olika starkt eller svagt om vartannat.
(Det ses tydligt då andra elapparater slås av eller på)
- Lampor lyser med ett onormalt starkt vitt sken
- Elapparater med metallhölje kan ge stötar
- Knastrande ljud från el-centralen
- Elektriker har mätt och fått hög spänning - över 253 volt mellan fas och noll

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Felanmälan vid misstanke om nollfel
2. Efter konstaterat nollfel

Rutin för respektive ärende

Felanmälan vid misstanke om nollfel

1. Kontakta **alltid** driftcentralen via telefon och registrera en felanmälan i BOSSE som "Strömavbrott" med iakttagelsen "Misstänkt nollfel".
 - a. Stockholm 054-55 84 51
 - b. Övriga landet 054-55 82 60
2. Informera kund om att inte vidröra metallföremål eller något elektriskt till dess att Ellevio eller entreprenör varit där och kontrollerat felkällan.
3. Har kunden ett fasadmätarskåp så kan metallen runt skåpet vara spänningsförande och kunden får inte ta i den för att öppna luckan på skåpet!
4. Be kunden slå ifrån huvudströmbrytaren vid mätarskåpet med ett isolerat föremål som tex ett trä- eller plastskaft.

5. Alla kunder med konstaterat nollfel blir kontaktade via telefon när felavhjälpningen är klar och ärendet är arkiverat. Då får även kunden information om hur hen ska bete sig vid eventuella skadeståndsanspråk.

Efter konstaterat nollfel

Om kunder ringer och har frågor **efter** ett konstaterat nollfel (överspänning) i kundens anläggning ska frågan mejlas vidare till **Nollfelsgruppen** på Kundservice. Dessa frågor hanteras endast av utvalda rådgivare som ingår i Nollfelsgruppen, ej av vanliga Kundservice. Ett loggat CUIN-ärende för nollfel kan finnas i CAB vilket verifierar att frågan ska mejlas dit.

Mejla till kundarendenollfel@ellevio.se Logga ett ärende i CAB och sätt det som Avslutat.

Mejlet ska innehålla:

1. Anläggnings-id
2. Kundens fråga
3. Kontaktuppgifter till kund

Sökord: strömavbrott, nollfel, överspänning, starkt sken, glödlampor går sönder, svagt sken, vitt sken, hög spänning, PEN-ledare, saknar en nolla, nolla

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Allmän kundserviceinformation avbrott