S600 / W140 / M120

Dosar de achiziție și reconstrucție cablaj A1405404705
Revizia P01 • 30 octombrie 2026 • Document preliminar pentru ofertare și măsurători

Două variante: A - cablaj/piese originale Mercedes; B - realizare din componente separate și cabluri multiconductoare. Cantitățile de rezervă sunt distincte de piesele montate. Nu sunt incluse cablajele clapetelor, debitmetrelor sau alte ansambluri care nu au fost identificate în fotografii.

Stare tehnică: codul cablajului și unele carcase sunt identificabile. Pinajul electric, derivațiile interne, secțiunile originale și lungimile de debitare nu sunt confirmate. PDF-ul și CAD-ul anexat sunt documentație de pregătire; **nu sunt o schemă electrică validată pentru montaj sau alimentare.**

Constatare	Bază / consecință
A1405404705	Cod vizibil pe tub: fotografia 15.15.06 (5).
AMP 963274-1 / A0005454881	Marcajul carcasei conectorului principal; nu identifică automat terminalele interioare.
Numerotare până la 38	Foto 15.15.06 (4). Nu se tratează drept conector ECU de 60 pini. Numărul contactelor populate se inventariază.
12 poziții pentru injectoare	BOM dimensionat pentru cele 12 ramuri; echivalența TE necesită verificarea cheilor și a blocării.
Auxiliare diferite	Mufe cu contacte rotunde: 4, 2 și 1 poziții observate; două terminații fără carcasă și încă o ramură cu burduf necesită inventariere.
A1405461480	Cod observat pe protecția rigidă, nu cod de mufă.

Fotografii: folderul Poze, în D:\Auto\Cablaj S600. Denumirile scurte din dosar păstrează ora și sufixul fișierului WhatsApp din 30.10.2026. Etichetele X0, J01...J12 și A1...A5 sunt etichete de lucru create aici; nu sunt indicativi Mercedes și nu exprimă ordinea cilindrilor.

Citirea stocurilor: valorile sunt cele returnate de paginile web consultate la 30.10.2026; unele sunt copii indexate. Nu există rezervare sau verificare în coș. „Neconfirmat” nu înseamnă zero. Transportul, TVA la destinație, debitarea și MOQ se reconfirmă înaintea plății.

A. Comandă prin Mercedes

Reper	Necesar	Ce se cere la ofertare
A1405404705	1 ansamblu	Disponibilitate nouă, cod înlocuitor oficial, aplicabilitate după VIN și data fabricației; preț cu TVA și termen scris.
A0005454881 / AMP 963274-1	1 ansamblu carcasă	Confirmare carcasă completă cu levier, insert, capac și etanșare; codurile contactelor se cer separat.
A1405461480	1 piesă, dacă deteriorată	Verificare că este exact canalul/capacul observat; nu presupune că include toate elementele riglei.
A0115457128	1 mostră, condiționat	Carcasă auxiliară de verificat pe piesa veche; nu comanda 12 ca mufe de injector.
Restul carcaselor rotunde, burdufuri și contacte	După inventar fizic	Identificare la ghișeu după mostră și VIN; nu există aici coduri confirmate pentru toate.

Pentru persoană fizică: solicită oferta departamentului de piese al unui partener autorizat, prin S01. Pentru atelier: B2B Connect permite comandă după înregistrare și asociere aprobată cu retailerul (S02). VIN-ul este util pentru verificarea în catalog, dar cablajul existent poate fi cartografiat fizic fără VIN.

Text pregătit pentru cererea de ofertă:

Solicit ofertă pentru un cablaj NOU A1405404705, Mercedes-Benz S600 W140, 1993, motor M120 cu distribuitoare. Atașez fotografiile marcajului și conectorilor. Vă rog confirmați codul înlocuitor, aplicabilitatea după VIN (îl voi comunica la validare), disponibilitatea reală, termenul, prețul cu TVA și condițiile de retur. Separat, vă rog ofertă pentru carcasa A0005454881 / AMP 963274-1, protecția A1405461480 și identificarea contactelor, garniturilor și mufelor auxiliare după mostre. A0115457128 este doar candidat pentru o mufă auxiliară, nu echivalență confirmată de injector. Dacă nu se mai livrează, vă rog răspuns explicit pentru fiecare cod.

Disponibilitate cablaj complet: nu am confirmare de stoc Mercedes. Nu declar piesa retrasă din producție fără răspuns de catalog/dealer. Kurth listează un cablaj nou cu acest cod (S22), însă accesul direct a fost blocat HTTP 403; prețul și stocul rămân neconfirmate. Este o alternativă de ansamblu realizat de un specialist, nu ofertă Mercedes.

B. BOM - mufe și contacte

ID	Piesă / model	Necesar și rezervă	Condiții de acceptare	Surse
B01	Carcasă injector TE 282189-1	12 + 2 rezervă = 14 buc	2 poziții, JPT, cheie/clips de verificat; -30...125°C. Mai întâi 1 mostră.	S03/S04/S05
B02	Terminal TE 929939-3	24 + 6 rezervă = 30 buc	0,5...1 mm²; conductor 0,75 candidat; izolație declarată 1,4...2,7 mm; max.130°C. Validează desenul și sertizarea cu garnitura.	S06/S07
B03	Garnitură TE 828904-1 SAU 828905-1	24 + 6 rezervă = 30 buc în total	Albastră: OD izolație 1,2...2,1 mm; albă: 2,2...3 mm. Se alege după diametrul fiecărei vene, nu mantaua cablului. Nu cumpăra 30 din fiecare.	S08/S09
B04	Conector principal A0005454881 / AMP 963274-1	1 ansamblu	Carcasă nouă separată: sursă neconfirmată. Păstrează originalul dacă trece inspecția mecanică. Nu înlocui cu o mufă generică de 38 pini.	S01/S22
B05	Terminale conector principal	N populate + max(4; 20% rezervă)	Cod și dimensiune necunoscute. Nu presupune JPT 929939-3. Nu se lansează comanda înainte de extragerea unei mostre.	RFQ
B06	Carcasă auxiliară A0115457128	1 mostră; necesar final de confirmat	Candidat OEM cu 2 poziții; compară contactele rotunde, cheia și închiderea cu foto 15.15.04 (6).	S17
B07	Mufă rotundă 4 contacte + burduf	1 observată; a doua ramură de verificat	Identificarea componentei și codurile nu sunt stabilite. Nu desemna alimentare/masă doar după formă.	RFQ
B08	Mufă auxiliară 1 contact + protecție	1 observată	Foto 15.15.04 (3). Cod/contact/diametru de confirmat.	RFQ
B09	Terminații rotunde fără carcase	2 observate; nu adăuga automat două mufe	Foto 15.15.04 (2); pot aparține unor carcase inventariate deja. Candidatul A0035452626 nu are echivalență demonstrată.	S23/RFQ
B10	Garnituri față, clipsuri, capace, burdufuri	12 seturi injector; auxiliare după inventar	Verifică ce include 282189-1. Garniturile individuale de fir B03 sunt separate. Nu dubla clipsurile dacă sunt incluse.	S03/RFQ

B01-B03 formează un set candidat coerent pentru probă, nu un echivalent confirmat pentru toate mufele din poze. La mostră verifică împerecherea completă, retenția terminalului, etanșarea și ieșirea cablului fără tensiune. Pentru terminalele rotunde, alege sertizare sau lipire numai după construcția piesei originale și fișa contactului.

B. Cabluri multiconductoare și metraj

ID	Construcție	Lungime estimată / comandă	Limitări
C01	2X0,75 mm² SiHF; LAPP 0046001 sau HELU 23001	12 ramuri injector: 15 m ipoteză; +20%=18 m; buget comandă 20 m	180°C, OD aprox.6,4 mm. Nu tăia înainte de măsurare. S10/S11/S14.
C02	2X0,75 mm², aceeași construcție	Rezervă AUX: 5 m; condiționată	Exemplu buget: 2 ramuri x1,5 m + marjă. Nu dovedește existența a două circuite de acest tip.
C03	3X0,75 mm² HELU 23104, fără PE	0 m comandă inițială; opțiune 3 m	180°C, OD aprox.6,8 mm. Numai dacă se identifică circuit cu 3 conductoare. S11/S15; MOQ furnizor 10 m.
C04	4X0,75 mm² HELU 23105, fără PE	0 m inițial; buget 5 m dacă se confirmă 2 ramuri	180°C, OD aprox.7,6 mm. Patru poziții nu probează patru vene populate; păstrează perechile dacă există. S11/S16.
C05	2X1,5 mm² LAPP SiHF 0046013	0 m inițial; opțiune 3 m	Pentru circuite confirmate care cer 1,5 mm²; nu este alegere automată pentru orice alimentare/masă. Fișa exactă înaintea comenzii.
C06	Cablu ecranat/torsadat de temperatură	Cantitate și cod de stabilit	Se păstrează construcția originală și terminația ecranului. SiHF simplu nu este înlocuitor automat pentru senzori ecranați.

C01, calcul transparent: 12 x 1,25 m = 15 m; 20% rezervă = 18 m; rotunjire de aprovizionare = 20 m. Intervalul de sensibilitate pentru 1,0...1,5 m/ramură este 14,4...21,6 m cu rezervă. Dacă media măsurată depășește 1,39 m, cei 20 m nu mai acoperă rezerva de 20%. Lungimile sunt ipoteze pentru trasee complete, nu măsurători din fotografie.

Varianta cu perechi individuale în manta poate necesita o zonă de distribuție protejată. Păstrează exact legăturile comune existente; nu forța două vene într-un contact proiectat pentru una. Un cablu multiconductor trebuie dezizolat la capete: venele sale intră separat în locașurile mufei, cu ieșirea din manta protejată.

Nu comandăm cablu generic „3x...” peste tot. Pentru injector cu două contacte, perechea 2X este mai compactă. Evită variantele 3G/4G și produsele numite 3x care includ în descriere conductor verde-galben. SiF este de regulă monofilar; SiHF este multiconductor. FLRY-B nu este silicon de 180°C. SPEC55 este ETFE și trebuie selectat după construcția exactă, nu după numele familiei.

B. Protecții, montaj și scule

ID	Reper	Cantitate de buget	Selecție / achiziție
P01	DR-25-3/8-0-SP; TE 5039264026	3 m, pentru segmente locale	9,53 mm înainte /4,8 mm după contracție; -75...150°C. Potrivit dimensional pentru cablu OD6,4 mm, verificat la probă. S18/S19.
P02	Tub fibră de sticlă siliconată	5 m ramuri; 2 m trunchi, estimativ	Diametre după pachet, fișă min.200°C dacă zona o cere. Cod, preț și stoc neconfirmate; RFQ, nu comandă generică de tub corugat.
P03	tesa 51036 PV2	1 rolă 19 mm x25 m, buget	150°C/3000 h în fișa producătorului. Nu folosi banda ca protecție la 180°C; S20/S21. Confirmă varianta și dimensiunea rolei.
P04	Coliere / bride / cleme de fixare	20 buc, estimativ	Preferă refacerea fixărilor originale. Variante termice după zona reală, fără strângerea excesivă a siliconului; cod după diametru.
P05	Identificatori permanenți	60 buc, estimativ	Câte două etichete de ramură plus identificarea venelor; material potrivit temperaturii locale. Nu folosi etichete de hârtie.
P06	Protecție ieșire principală și ramificații	1 set principal + ramuri după probă	Burdufurile trebuie să accepte noul diametru și să descarce tracțiunea; soluție dimensionată după machetă.
P07	Derivații electrice / îmbinări	Necunoscut până la cartografiere	Contacte de îmbinare conforme cu suma secțiunilor; izolare și descărcare mecanică. Nu inventăm numărul nodurilor comune.
T01	Cleşte și matriță pentru terminalul ales	1 set / folosește scule existente	Sertizarea conductorului și suportul izolației/garniturii trebuie validate conform documentației TE; un clește generic nu este automat echivalent.
T02	Extractor, șubler, micrometru, dezizolator	1 set	Extractor compatibil exact cu terminalul, fără deformarea aripioarelor. Măsoară OD vână și mantaua.
T03	Multimetru și sonde; panou de montaj	1 set	Continuitate pe cablaj complet deconectat; scule de verificare a sertizării; șablon 1:1 din cablajul existent.

Metrajele P01/P02 sunt rezerve de atelier, nu consum măsurat și nu se adună automat ca acoperire integrală a tuturor cablurilor. Nu este stabilit un buget total: lipsesc prețuri/coduri pentru conectorul principal, auxiliare, burdufuri și manoperă.

Registru prețuri și disponibilitate

Produs / furnizor	Stoc public citit	Preț unitar	Cost / condiții
282189-1 / TME	0 buc afișate	4,06 lei net /4,92 brut la 1 buc	14 buc:68,88 lei brut, numai reper de preț; lipsă stoc. S04
282189-1 / Mouser	15.668 în rezultat indexat; pagina 403	Preț neconfirmat	Nu este stoc live validat. Cere ofertă pentru 14 buc. S05
929939-3 / TME	20.128 buc afișate	0,89 lei net /1,07 brut la 25+	30 buc:32,10 lei brut; MOQ1. S07
828904-1 / TME	Rezultate cache divergente	Preț RO actual neconfirmat	Nu folosim ca stoc actual cifra veche 122.290. S08
828905-1 / TME	51.976 EN /49.064 PL, cache vechi	Preț RO actual neconfirmat	Confirmare în coș; cantitate necesară30 doar dacă OD permite. S09
SiHF2x0,75 / Geca VOP	„În stoc”; număr metri absent	5,67 lei/m afișat	25 m:141,75 lei afișat; confirmă TVA, fișa VOP și disponibilitatea lungimii. Nu echivala automat cu LAPP. S12
SiHF-OB2x0,75 / Cablezone	Stoc epuizat	6,58 lei/m la10...49 m	Doar alternativă de ofertare; TVA de confirmat. S13
HELU23001 / Elektrobode	Număr metri neconfirmat	1,02 EUR net /1,24 incl.TVA local /m	25 m:31 EUR cu TVA afișat; livrare RO, debitare și fiscalitate neconfirmate. S14
HELU23104 / HELU-sklep	„Disponibil”, segment500m; indexat	6,78 PLN brut/m; minim10m	10m=67,80 PLN +61,50 PLN debitare sub100m; transport separat. Nu comanda dacă nu există circuit3 vene. S15
HELU23105 / Bürklin	600m în5 zile în pagina indexată	2,6656 EUR/m, prag100m	Nu este stoc imediat; oferta pentru5m neconfirmată. La100m:266,56 EUR. S16
A0115457128 / FCP	„In Stock”, număr absent	3,29 USD/buc	1 mostră numai după comparație; import/transport separat. S17
tesa51036 / IPD	„In Stock” în rezultat indexat	7,59 USD/rolă	Varianta PV2 și dimensiunea de confirmat; nu este ofertă locală RO. S21
A1405404705 / Mercedes	Neconfirmat	La ofertă	Nu există aici preț sau termen garantat. S01
A1405404705 / Kurth	Neconfirmat; acces403	La ofertă	Cablaj complet nou listat; solicitare separată. S22

Nu am efectuat comenzi și nu am trimis mesaje furnizorilor. Prețurile din monede diferite nu sunt însumate. Costul cablajului complet nu poate fi dedus din subtotalul mufelor de injector și al cablului.

Validarea cablului înainte de comandă

Temperatura nu este singurul criteriu. SiHF industrial este candidat de prototip, nu certificare automată pentru compartimentul motor. Cere producătorului acceptul pentru ulei, vapori/stropire combustibil, vibrații, cicluri termice și raza minimă de curbură în montajul propus. Nu sunt asumate rezistența la imersie în benzină sau flexarea continuă.

Interfață	Criteriu de acceptare
Cablu - contact	Secțiunea intră în domeniul contactului; construcția lițată este admisă; sertizarea este verificată. Nu micșora secțiunea originală și nu dimensiona alimentări după presupuneri.
Venă - garnitură	Măsoară diametrul peste izolație. Pentru 929939-3 și garnitura albă, zona comună nominală este 2,2...2,7 mm; pentru albastră,1,4...2,1 mm. Desenul terminalului/fișa aplicației prevalează; pagina TE are unități imperial/metrice inconsecvente.
Manta - burduf	6,4 mm este diametrul cablului2X0,75, nu al unei vene. Nu trece mantaua prin garnitura unei singure vene. Protejează separat desprinderea celor două vene.
Pachet - canal	12 cabluri OD6,4 mm au circa386 mm² arie geometrică însumată. La umplere ipotetică60%, diametrul circular echivalent este28,6 mm, fără auxiliare/protecții. Este calcul de gabarit, nu regulă de omologare.
Temperatură ansamblu	Mufa125°C și terminalul130°C limitează local ansamblul; DR-25150°C, tesa150°C/3000h; cablul180°C nu ridică limitele celorlalte piese.
Topologie electrică	Identifică toate nodurile comune și ecranele. Nu introduce nod comun între bănci sau masă de senzor și masă de putere fără dovada circuitului original.

Ordinea practică: inventariere și măsurare → 1 set probă mufă/contact/garnitură + 1 m cablu → verificare în canal și pe motor → probă de sertizare/etanșare → listă finală de debitare → lot complet. Cantitățile de mostră se scad din comanda finală dacă piesele rămân utilizabile.

Pentru metraj final: măsoară fiecare traseu pe cablajul așezat fără întindere, adaugă necesarul real pentru intrările în mufe și service, apoi însumează separat pe tip de cablu. Rezerva de achiziție se adaugă după calcul; nu se transformă în bucle inutile lângă piese fierbinți sau mobile.

Pinaj: ce este necesar pentru schema finală

Schema electrică finală trebuie reconstruită prin continuitate pe cablajul vechi. O fotografie arată forma și uneori numărul locașului; nu arată la ce injector/senzor ajunge fiecare fir. În anexele PDF/CAD nu sunt trasate legături presupuse între X0 și ramuri.

Pas	Rezultat de înscris
1. Orientare	Fotografie perpendiculară a fiecărei fețe de împerechere, cu cheia/levierul sus și numerele turnate lizibile. Vederea din spate este în oglindă; nu se copiază numerotarea prin presupunere.
2. Inventar	Pentru fiecare locaș: populat/gol, tip contact, culoare și secțiune. Contactele aparent comune se verifică pe toate ramurile.
3. Continuitate	Cu cablajul separat de mașină, ECU și componente: pin sursă → toate destinațiile. Compensează rezistența sondelor; consemnează valoarea, nu doar semnalul sonor.
4. Derivații	Deschide învelișul controlat, păstrează câte un traseu identificabil. Izolația degradată poate crea scurtcircuite false; confirmă fiecare nod prin inspecție și măsurare repetată.
5. Dimensionare	Măsoară conductorul și lungimea utilă; validează curentul, căderea de tensiune și temperatura pentru circuitele de putere. Copiază ecranarea/torsadarea când există.
6. Verificare nou	Verificare100% pin-la-pin, absența legăturilor suplimentare, retenție și mecanică. Orice test cu tensiune de izolație se face doar pe cablaj izolat, conform unei proceduri adecvate; nu aplica megohmmetru pe ECU/senzori.

Condiție de emitere revizie de execuție: toate cele38 locașuri inventariate, toate capetele identificate, toate nodurile/ecranele documentate și comparate, lista de debitare măsurată și probele de componente acceptate. Fără acestea, un pinaj detaliat „completat” ar fi o invenție.

Fișierele Plan_cablare_P01.pdf și Plan_cablare_P01.dxf conțin registrul logic al ramurilor, locașurile X0 și fișa conexiunilor necompletate. Desenul nu reprezintă poziția geometrică a pinilor în carcasă și nu atribuie ramurile cilindrilor. Conversia DWG este livrată numai dacă se generează și se validează efectiv.

Surse tehnice și linkuri de comandă

S01 - Mercedes România - piese originale
Deschide pagina produsului / furnizorului

S02 - Mercedes B2B Connect - comandă piese
Deschide pagina produsului / furnizorului

S03 - TE 282189-1 - fișă producător
Deschide pagina produsului / furnizorului

S04 - TME România - carcasă 282189-1
Deschide pagina produsului / furnizorului

S05 - Mouser - alternativă 282189-1
Deschide pagina produsului / furnizorului

S06 - TE 929939-3 - terminal
Deschide pagina produsului / furnizorului

S07 - TME România - terminal 929939-3
Deschide pagina produsului / furnizorului

S08 - TME - garnitură albastră 828904-1
Deschide pagina produsului / furnizorului

S09 - TME - garnitură albă 828905-1
Deschide pagina produsului / furnizorului

S10 - LAPP 0046001 - 2X0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S11 - HELU - catalog producător, SiHF
Deschide pagina produsului / furnizorului

S12 - Geca Electric - SiHF VOP 2x0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S13 - Cablezone - SiHF-OB 2x0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S14 - Elektrobode - HELU 23001 2x0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S15 - HELU-sklep - 23104 3x0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S16 - Bürklin - HELU 23105 4x0,75
Deschide pagina produsului / furnizorului

S17 - FCP Euro - Mercedes A0115457128
Deschide pagina produsului / furnizorului

S18 - TE DR-25-3/8-0-SP - producător
Deschide pagina produsului / furnizorului

S19 - Cablecraft - fișă DR-25, vânzare la metru
Deschide pagina produsului / furnizorului

S20 - tesa 51036 PV2 - producător
Deschide pagina produsului / furnizorului

S21 - IPD - tesa 51036
Deschide pagina produsului / furnizorului

S22 - Kurth - cablaj nou A1405404705
Deschide pagina produsului / furnizorului

S23 - Stolk - contact rotund A0035452626
Deschide pagina produsului / furnizorului