

	소프트웨어 제어사양서	DPP	LPP	양산
		●		
	BAS31-A (Like)	개정 번호		1
		페이지		36 / 37

24. 공장 테스트 모드

기능	분류	세부동작		표준	확인
		입력 (조건)	출력 (표시)		
공장 테스트 모드	진입 방법	■ 정지 버튼 입력 상태에서 전원인가	■ 버전표시 완료 후 살균 LED 점멸	X	
		■ 사이드 PBA의 <노즐청소> 버튼 입력 상태에서 전원인가			
	해제 방법	■ 파워코드 전원 해제		X	
	공통	■ EEPROM 저장하지 않음			
	살균 동작	■ 살균 버튼 입력 시	■ 도기 살균으로 즉시 진입 ■ 살균 동작 시 살균 LED 점등 ■ 살균 동작 시 노즐클린 LED 점멸 ■ EW 동작시 노즐클린 LED 점등 ■ 살균을 완료하면 살균 LED 점멸로 즉시 복귀	X	
세정/ 여성 세정 동작	■ 세정/여성세정 버튼 입력 시		■ 잔수빼기 생략 후 노즐 즉시 신장	X	