

TP4 - R301

On commence par configurer minicom :

```
minicom -D /dev/ttyS0
```

On fait ctrl + A puis Z puis O configuration du port série puis E puis C Q puis entrée puis entrée on enregistre la conf sous DFL

On reset le controleur :

```
Recover-Config  
yes
```

On configure le controleur :

```
wlc  
Progrtr00  
no  
192.31.25.2  
255.255.255.0  
192.31.25.1  
0  
1  
192.31.25.3  
192.168.0.1  
239.1.1.1  
Multicast IP Address: 239.1.1.1  
  
Mobility/RF Group Name: cyril  
  
Network Name (SSID): wifi_cyрил  
  
Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no  
  
Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes  
  
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no  
Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.  
Please see documentation for more details.  
  
Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: fr  
  
Enable 802.11b Network [YES][no]: yes
```

```
Enable 802.11a Network [YES][no]: yes
Enable 802.11g Network [YES][no]: yes
Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Configure the system time now? [YES][no]: yes
Enter the date in MM/DD/YY format: 09/29/25
Enter the time in HH:MM:SS format: 13:50:00

Would you like to configure IPv6 parameters[YES][no]: no
Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][N0]: yes
```

On se connecte :

admin

Progrtr00

On crée ensuite la RTBOX en bridge sur eth0 avec mac réservée et en bridge sur eth1 avec mac réservée

On crée ensuite le serveur DHCP en bridge sur eht1

On lui donne une ip : 192.31.25.3/24 et une passerelle : 192.31.25.1

```
sudo -s
apt update
apt install isc-dhcp-server
option space Cisco_LWAPP_AP;
option Cisco_LWAPP_AP.server-address code 241 = array of ip-address;
subnet 192.31.25.0 netmask 255.255.255.0 {
    authoritative;
    option routers 192.31.25.1; # Passerelle
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 172.18.26.101, 172.18.26.102, 172.18.50.101;
    range dynamic-bootp 192.31.25.100 192.31.25.254; # Plage d'adresses IP
    default-lease-time 300;
    option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.31.25.2; # Adresse du WLC
}
service restart isc-dhcp-server
```

Sur le serveur DHCP on ouvre le navigateur et on tape : 192.31.25.2

On clique sur advanced → security → AP policies → add → 58:97:BD:DD:59:34
→ add → apply

On clique sur controller → Advanced → DHCP → disable dhcp proxy

nom du wifi :

wifi_cyril

mot de passe :

jesuiscyril

authentification : PSK

On va ensuite sur le controleur dans commands → date → year → 2022 set
date and time et c'est too good to go