FAM-W-07

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA INSPECTOR F/A

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI W / QA SSPV

Versi Indonesia

CNP-W-09

PERHITUNGAN QUALITY COST

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA INSPECTOR F/A

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian C/S Laporan Kerja Inspector F/A, untuk menjamin agar inspector dapat mengisi laporan kerja inspector F/A dengan baik.

WHEN Instruksi diterapkan untuk harness sebelum melewati electrical test, visual dan delivery inspection.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah QA departemen.

WHERE
- Prosedur ini berlaku di JAI untuk semua produk, khususnya di area electrical test, visual inspection dan delivery (End proses inspection).
- Proses delivery hanya dilakukan untuk W / H yang harus melalui double inspection.

II. INSTRUKSI PENGISIAN LAPORAN KERJA INSPECTOR FA

1 Pilih salah satu inspeksi yang dilakukan dengan memberi tanda cek (✓) pada Electrical Check, visual Inspection-1, Water Proof, Fuse Check, Visual Inspection-2 atau Delivery, jika ada proses inspeksi selain yang disebutkan bisa diisi pada tempat yang kosong

2 Hal ……. / …….. : diisi dengan halaman …… dari ……

3 Ganti Assy : diisi dengan jam & no N/P awal digunakannya LKI (jika terjadi pergantian assy maka tulis kembali jam & no N/P awal digunakannya lagi LKI tersebut).

4 Tanggal : diisi tanggal saat melakukan proses inspeksi
Shift : diisi dengan cara melingkari salah satu shift yang sesuai saat melakukan proses inspeksi

5 Line / CV : diisi line dan no conveyor tempat mengerjakan proses

6 No. Assy : diisi nomor assy yang sedang dikerjakan

7 NIK Insp. : diisi NIK inspector yang mengerjakan proses

PENULISAN NO NAME PLATE DILAKUKAN SEBELUM PROSES INSPEKSI

8 No N/P W/H

A. Main W/H : diisi dengan serial No Name plate wiring harness, dilakukan sebelum proses Inspeksi (Sesuai dengan metode penulisan name plate) note(1~4)

B. N – OK : diisi dengan tanda (√) untuk wiring harness yang N – OK setelah dilakukan pengecekan

C. Jump N/P : diisi dengan tanda (√) untuk serial No Name plate yang mempunyai selisih 1 pc (tidak berurutan)dengan name plate sebelum atau sesudahnya dan dipastikan sudah OK setelah dilakukan check name plate.
(Jump N/ P adalah serial no N/P yang tidak berurutan / tidak FIFO)

D. 4M : - diisi dengan kode huruf T (Toilet) / K (Klinik) / M (Minum) / L (License) jika inspector meninggalkan job stationnya dan digantikan oleh PJK atau inspector pengganti (pengisian dilakukan oleh PJK / inspector pengganti)
- atau diisi dengan kode huruf P jika terjadi " Listrik Padam" pengisian ini dilakukan oleh inspector yang bersangkutan

E. NIK Pengganti : diisi dengan NIK inspektor pengganti jika terjadi pergantian 4M pada kolom (8D)

F. Airbag/Manual Check : - diisi dengan No Name plate Airbag (**hanya untuk job Visual Inspection-1 di carline yang menggunakan N/P Airbag**)
- diisi dengan tanda (√) untuk serial No. Name Plate Wiring Harness jika dilakukan manual proses untuk Fuse Check. (Bila ada mesin problem & abnormalitas, untuk pengecheckan dilakukan menggunakan verification plate)

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA INSPECTOR F/A

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

9 W/H Defect
- A. No. N/P : diisi dengan no.N/P Wiring Harness yang defect (Sesuai dengan metode penulisan name plate) note(1~4)
- B. Jenis : diisi dengan kode jenis defect yang terjadi sesuai yang tertera di bawah
- C. Spec : diisi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan
- D. Actual : diisi dengan actual hasil inspeksi
- E. Ujung : diisi dengan no ujung ditemukan defect dari wiring harness. Contoh: Ujung 8 → U_8
- F. Qty : diisi banyaknya defect yang terjadi

10 W/H Repair
- A. No. N/P Lama : diisi dengan No. N/P lama W/H defect yang telah dipotong karena harus ganti N/P
- B. No. N/P Baru : diisi dengan No. N/P baru dari W/H defect yang telah direpair dan harus ganti N/P
- C. No. Def Tag : diisi dengan No. def tag yang digunakan

11 Prepared : diisi dengan paraf & NIK inspector yang melakukan proses inspeks

12 Checked : diisi dengan paraf & NIK group leader inspector area tersebut setelah pengecheckan

13 Check Sensor Mesin Dengan Dummy Sample Diawal Shift (Untuk mesin Fuse Check & Water Proof)
- 1. Sample OK : diisi dengan tanda (√) setelah melakukan pengecheckan dengan sample OK
- 2. Sample NG : diisi dengan tanda (√) setelah melakukan pengecheckan dengan sample NG

Keterangan
1. diisi dengan tanda (√) pada kolom OK jika mesin bisa mendeteksi sample OK & NG, dan pada kolom N-OK jika mesin tidak dapat mendeteksi salah satu atau kedua dummy simple
2. Untuk mesin Water Proof (WP), saat proses diawal shift check sensor dengan dummy sample, cover WP dibuka dengan menggunakan tombol RESET untuk memastikan tombol RESET bisa berfungsi dengan baik dan inspector mengerti fungsi dari tombol RESET untuk membuka pada saat kondisi darurat (EMERGENCY)

14 Perubahan 4M : diisi dengan tanda (√) pada Yes bila terjadi perubahan 4M dan tanda (√) pada No bila tidak terjadi perubahan 4M.
Isikan tanda (√) pada salah satu item 4M (Man, Methode, Machine, Material)

15 No N/P : Tulis No. N/P dari 3 W/H pertama pengecekan jika ada perubahan 4M

Note :

1. Pada urutan harness no.1 yang dicek dan pada saat ganti kolom ditulis serial N/P secara lengkap dan broadcast code. Urutan berikutnya hanya ditulis 3 digit terakhir serial no. N/P saja (lihat no.2,3,4)
2. Jika ada jump N/P (kecuali area Two Way output) :
   - Cek actual N/P apakah assy dan broadcast code sama dengan kanban (pastikan tidak salah N/P), jika OK tulis lengkap serial no. N/P dan braodcast code, dan beri tanda (√) pada kolom jump N/P (lihat no.5)
   - Cek apakah ada harness yang ditempatkan di area yang tidak semestinya atau di Jig board yang commonize
3. Jika harness berikutnya kembali ke urutan serial N/P yang semula (lihat no.6), maka tulis lagi no. N/P secara lengkap dan broadcast code nya
4. Urutan berikutnya jika 2 digit awalnya berurutan, tulis 3 digit serial N/P saja
5. Sebelum melakukan inspeksi, tulis No. N/P terlebih dahulu
6. Lingkari tanda (√) pada kolom No. N/P W/H N-OK untuk wiring harness defect yang direpair ditempat dan hasil pengecekan sudah dipastikan OK
7. Untuk W/H defect yang tidak perlu sobek N/P, dan tidak bisa repair di tempat, inspector tetap membuat Defective tag. Jika W/H tersebut selesai di repair, saat kembali ke jig inspeksi No. N/P harus ditulis lagi Sedangkan nomor N/P sebelumnya pada kolom No. N/P W/H N-OK tidak perlu dilingkari
8. Quantity output wiring harness bisa dilihat di delivery packing

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	2 Juli 2004	QSA
09	Penambahan untuk devinisi Jump N/P & revisi instruksi pengisian untuk Jump N/P (Before : selisih 10 pc, After : selisih 1 pc)	9 Mei 2018	QA Eng
10	Revisi checksheet yaitu : 1. Penambahan kolom 4M dan NIK Pengganti 2. Penambahan penggunaan kode 4M yaitu T : Toilet K : Klinik M : Minum L : License P : Listrik Padam	18 Aug 2020	QA Eng
11	Penambahan penjelasan untuk proses check mesin WP diawal shift pada : 1. Bab II. Instruksi pengisian CS (item no.13 note no.2) 2. Check Sheet Lembar Kerja Inspector F/A	5 Apr 2022	QA Eng
12	Revisi Approval	31 Jul 2025	QSA