PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-04

PENGISIAN FORM REWORK PRE ASSY

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-04

Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION

PENGISIAN FORM REWORK PRE ASSY

Dokumen ini “uncontrolled” jika dicetak atau dicopy tanpa stamp “controlled” oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian Form Rework Pre Assy untuk menjamin agar proses rework di Pre Assy berjalan dengan baik dan terkontrol
WHEN	Instruksi diterapkan untuk circuit yang mengalami defect di Assembly
WHO	Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah seksi Produksi Pre Assy dan QA
WHERE	Prosedur ini berlaku di JAI untuk semua produk

II. INSTRUKSI PENGISIAN FORM REWORK PRE ASSY

1	Carline	:	diisi dengan nama carline	PROD
2	Bulan	:	diisi dengan bulan terjadinya deffect	PROD
3	No. Mesin**	:	diisi dengan no mesin stripping yang digunakan (diisi jika form rework digunakan di mesin stripping,jika tidak maka no. mesin dikosongkan / tidak perlu diisi)	PROD
Proses Rework				
4	No.	:	diisi dengan no urut pengisian	PROD
5	Tanggal	:	diisi dengan tanggal terjadinya deffect	PROD
6	Shift	:	diisi nama shift yang melakukan proses rework	
7	Jenis defect	:	diisi dengan kode jenis defect yang terjadi sesuai dengan keterangan yang tertera dibagian bawah check sheet	PROD
8	No. Def.Tag / No. Seq ***	:	diisi dengan no. defective tag / no. sequance 1. Jika repair harness maka diisi dengan no. defective tag 2. Jika repair circuit maka diisi dengan no. sequance circuit sesuai dengan kanbannya	PROD
9	Qty	:	diisi dengan jumlah / banyaknya circuit defect (pcs)	PROD
10	Cust No.	:	diisi dengan customer no. circuit yang dirework	PROD
11	Color	:	diisi dengan color circuit yang dirework	PROD
12	Size	:	diisi dengan size circuit yang dirework	PROD
13	Terminal No.	:	diisi dengan terminal no. circuit yang dirework	PROD
14	(Defect Dari) Machine No.	:	diisi dengan machine no. yang menghasilkan circuit defect	PROD
15	PIC Rework	:	diisi dengan NIK dari PIC yang melakukan rework	PROD
16	Status	:	diisi dengan memberi tanda “√“ pada salah satu kolom yang sesuai. Circuit defect apakah bisa dilakukan repair atau tidak (scrap)	PROD
Re-Inspection				
17	Dimensi Terminal	:	diisi dengan F C/H,R C/H,F C/W,R C/W dari hasil pengukuran recrimping	QA
18	Visual Check	:	diisi dengan hasil pengecekan secara visual untuk circuit yang sudah selesai di stripping / di rework	PROD QA
19	Pic Check (GL/Insp)	:	diisi dengan NIK GL / Inspector yang melakukan inspeksi terhadap circuit yang sudah selesai di rework	QA
20	Verifikasi GL / LL	:	diisi dengan NIK dari GL & LL Produksi yang melakukan verifikasi	PROD
Kolom Def. Tag closed* (diisi oleh GL Inspector setiap jam 16.00 (Shift 1) dan jam 04.00 (shift 2) terdiri atas) :				
21	Tanggal	:	diisi dengan tanggal pada saat circuit hasil rework selesai diinspeksi	QA

22	GL Insp. (NIK)	:	diisi dengan NIK GL inspector	QA
23	Shift	:	diisi dengan shift GL inspector	QA
24	Prep, Chek, Appr	:	diisi tanda tangan dari Operator, GL dan LL	PROD

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	2 Des 2013	QSA
01	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	8 Aug 2019	QA
02	Revisi Check Sheet (R02)	24 Sept 2021	QA
03	Revisi Approval	15 Jan 2026	QSA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA
Wiring Harness Manufacturer

Carline : ①
Bulan : ②

No. Mesin:** ③

FORM REWORK P/A

CONFIDENTIAL

㉔

Proses Rework														Re-Inspection						Def Tag Closed *			
No	**Tanggal**	**Shift**	**Jenis Defect**	**No. Def. Tag / No. Seq *****	**Qty**	**Circuit**				**(Defect Dari) Machine No.**	**PIC Rework**	**Status**		Dimensi Terminal				**Visual Check**	PIC Check (GL/Insp)	**Verifikasi GL / LL**	Tanggal	GL Insp (NIK)	Shift
						Cust.No.	**Color**	**Size**	**Terminal No.**			**Repair**	**Scrap**	F C/H	R C/H	F C/W	R C/W						
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯			⑰			⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓

JENIS DEFECT :

A. Core
A.1 Frying
A.2 Cut Core
A.3 Damage
A.4 Tidak teratur
A.5 Maju
A.6 Mundur
A.7 Tidak Tercrimping
A.8 Scratch

B. Terminal
B.1 Tergores
B.2 Bent Up
B.3 Bent Down
B.4 Melintir
B.5 Ujung Terpotong
B.6 Open
B.7 Deform
B.8 Bridge Terlalu Panjang
B.9 Damage
B.10 Lepas Dari Circuit

C. Front Crimping
C.1 C/H terlalu tinggi
C.2 C/H terlalu rendah
C.3 C/W terlalu tinggi
C.4 C/W terlalu rendah
C.5 Flash

D. Rear crimping
D.1 C/H Terlalu tinggi
D.2 C/H Terlalu rendah
D.3 C/W Terlalu tinggi
D.4 C/W Terlalu rendah
D.5 Ada didalam insulasi
D.6 Uncrimping
D.7 Tidak seimbang

E. Insulation
E. Insulation
E.1 Tercrimping *
E.2 Terlalu mundur
E.3 Damage
E.4 Tidak rata

F. Seal Rubber
F.1 Terpotong
F.2 Terbalik
F.3 Terlalu mundur
F.4 Terlalu maju
F.5 Tercrimping
F.6 Tidak ada
F.7 Seal Sobek

G. Crimping
G.1 Foreign Material
G.2 Ada 2 terminal Tercrimping
G.3 No Core *
G.4 No Stripping *

H. Lain-lain
H. Lain-lain
H.1 Lance rusak
H.2 Stabilizer rusak
H.3 Bellmouth tidak standart

NOTE : *** Kolom Def.Tag Closed diisi oleh GL Inspector setiap jam 16.00 (Shift 1) dan jam 04.00 (Shift 2)**
**** No Mesin diisi jika Form Rework PA di gunakan di mesin Stripping, jika tidak No. Mesin dikosongkan**
***** Jika repair harness diisi dengan no. Def Tag, jika repair circuit diisi dengan No. Sequance**
Judul kolom dengan huruf tebal adalah item yang diisi di area mesin Stripping

PAM-W-04-A-R03