PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-14

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT CRIMPING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD S.MGR	ANDI SURYAWAN / PROD J.MGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV OKTI VITASARI / PROD SPV

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-14

Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator & Inspector Joint Crimping dan Joint Crimping Shield Wire"
WHEN	Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama proses Joint di Pre Assembly
WHERE	Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family
WHO	Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi dan QA.

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTIOR JOINT CRIMPING

No	Item		Keterangan	PIC
1	Setting nol mikrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04	PROD
2	Family	:	diisi family yang sedang dikerjakan	PROD
3	Nomor mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses	PROD
4	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung	PROD
5	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangusung, contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam	PROD
6	Hal ….. dari …. Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan	PROD
7	Perubahan 4M	: : :	Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal (kanban pertama) terjadinya perubahan Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M Lingkari pada No. Joint untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M	PROD/ QA
8	Waktu Mulai	:	diisi dengan saat mulai dan selesai proses tersebut	PROD
9	No. Joint	:	diisi dengan no.joint yang dikerjakan yang tertera pada kanban	PROD
10	No. Terminal Joint	:	diisi dengan no. terminal joint yang tertera pada kanban	PROD
11	No. Cct	:	diisi dengan no. circuit sesuai dikerjakan	PROD
12	Wire Check (kind, size, color)	:	diisi dengan tanda (√) setelah dilakukan pengecekan jenis, ukuran dan warna dari wire yang dikerjakan	PROD
13	Lot No.Terminal	:	diisi dengan no.lot terminal setiap ada pergantian terminal baru	PROD
14	Posisi joint	:	diisi sesuai dengan shikake kanban dan perhatikan no.ujung terminal yang	PROD

			dijadikan referensi	
15	Dari No. terminal	:	diisi dengan nomor terminal dari salah satu ujung circuit yang dijadikan acuan dalam menetukan posisi joint sesuai joint drawing, 1 pcs per lot (awal)	PROD
16	Arah Joint	:	diisi dengan OK setelah cek secara visual, arah circuit dari hasil proses sesuai dengan joint drawing, 1 pcs per lot (diisi di akhir proses)	PROD
17	Hasil Crimping (Check Oleh Operator) Set Up Setting App & Ganti Tool	:	diisi dengan hasil pengecheckan oleh operator pada saat awal proses untuk front crimp height, front crimp weidht masing – masing 1 pcs. Diisi setelah mengukur hasil crimping sesuai crimping standard dengan menggunakan micrometer	PROD
18	Hasil Crimping (Check Oleh Operator) Kondisi Part 100 %	:	Tuliskan kode defect pada kolom kind sesuai dengan jenis deffect yang ditemukan (lihat jenis deffect di bagian bawah checksheet), dan tuliskan jumlah deffect yang ditemukan pada kolom qty. Tulis (-) pada kode dan jumlah defect, bila tidak ditemukan defect	PROD
19	Jumlah Proses Kumulatif	:	diisi sesuai dengan jumlah proses inspeksi secara kumulatif oleh operator	PROD
20	Hasil crimping (Check Oleh Inspector) 1 Pcs per lot	:	diisi dengan hasil pengecheckan oleh inspector untuk crimp height, crimp widht, masing – masing 1 pcs tiap lot (500 pcs). Diisi setelah mengukur hasil joint crimping dengan menggunakan micrometer sesuai crimping standart Note : Jika sebelum 1 lot (500 pcs) terjadi pergantian kombinasi maka harus dilakukan pengukuran crimp height, crimp widht	QA
21	Hasil crimping (Check Oleh Inspector) Kondisi Part 100 %	:	diisi oleh inspector setelah melakukan pengecheckan terhadap hasil proses joint crimping. Tuliskan kode deffect pada kolom kind sesuai dengan jenis deffect yang ditemukan (lihat jenis deffect di bagian bawah checksheet), dan tuliskan jumlah deffect yang ditemukan pada kolom qty. Tulis (-) pada kode dan jumlah defect, bila tidak ditemukan defect	QA
22	Kolom-kolom			
	Prepared I	:	diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses	PROD
	Prepared II	:	diisi dengan paraf dan NIK inspector yang mengerjakan proses	QA
	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader produksi	PROD

IV. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTIOR JOINT CRIMPING SHIELD WIRE

No	Item	Keterangan
1	Setting nol mikrometer	: diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
2	Family	: diisi family yang sedang dikerjakan
3	No. Mesin	: diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
4	Tanggal	: diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
5	Shift	: diisi dengan shift pada saat proses berlangusung, contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam
6	Hal ….. dari …. Hal	: diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
7	Perubahan 4M	: Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal (kanban pertama) terjadinya perubahan : Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M : Lingkari pada No. Shield untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M
8	No. Shield	: diisi dengan No. Shield yang dikerjakan yang tertera pada kanban
9	No. Terminal	: diisi dengan No. Terminal yang tertera pada kanban
10	Kombinasi Wire	: diisi dengan kombinasi wire yang akan diproses
11	Color	: diisi dengan color dari masing-masing kombinasi wire
12	F C/H	: diisi oleh operator setelah melakukan pengukuran F C/H terhadap hasil proses joint crimping shield wire
13	F C/W	: diisi oleh operator setelah melakukan pengukuran F C/W terhadap hasil proses joint crimping shield wire
14	1 - 7	: diisi dengan tanda "v" pada masing-masing angka sesuai out put (lot) yang sudah diproses
15	Defect (Kind ; Qty)	: Tuliskan kode defect pada kolom kind sesuai dengan jenis deffect yang ditemukan (lihat jenis deffect di bagian bawah checksheet), dan tuliskan jumlah deffect yang ditemukan pada kolom qty. Tulis (-) pada kode dan jumlah defect, bila tidak ditemukan defect
16	Prepared Checked	: diisi dengan paraf dan NIK operator / inspector yang mengerjakan proses : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader Produksi / Group Leader Inspector QA

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	16 Feb 2004	QSA
06	- Revisi checksheet untuk penjelasan saat terjadi perubahan 4M (Lot pertama diganti menjadi kanban pertama) - Revisi jenis-jenis defect - Revisi cara pengisian untuk kolom " Kondisi Part 100%" jika tidak ditemukan defect : Before : kolom Kind diisi dengan tanda "√" dan kolom Qty " –" After : kolom Kind dan Qty dikosongkan	3 Nov 2022	QA
07	- Penambahan checksheet untuk " Laporan Kerja Operator & Inspector Joint Crimping Shield Wire " (PAM-W-14-B) dan instruksi pengisiannya - Penambahan Note (No.2) pada checksheet Laporan Kerja Operator & Insepector Joint Crimping yaitu jika terjadi lampu mati	18 Aug 2023	PROD
08	Revisi Approval	15 Aug 2025	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT CRIMPING

Checked	Prepared II	Prepared I
	㉒	

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
  Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO ⑦

☐ MAN (PROD / QA) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : ....

Note : Lingkari No. Joint untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Setting nol mikrometer : ☐ ①
Family : ②
No. Mesin : ③
Tanggal : ④
Shift : ⑤
Hal .... dari ....hal ⑥

Waktu Mulai	No.Joint	No.Terminal Joint	No.Cct	Wire Check ⑫			Lot No.Terminal 1)	Posisi Joint	Dari No. Terminal	Arah Joint	Hasil Crimping (Check oleh Operator)				Jumlah Proses Kumulatif		Hasil Crimping (Check oleh Inspektor)			
				Kind	Size	Color					Set Up Setting App & Ganti Tool		Kondisi Part 100%				1 Pcs Per Lot		Kondisi Part 100%	
											F C/H	F C/W	Kind	Qty			F C/H	F C/W	Kind	Qty
⑧	⑨	⑩	⑪				⑬	⑭	⑮	⑯	⑰		⑱		⑲		⑳		㉑	

A. Core		B. Terminal	C. Front Crimping		D. Insulation	E. Crimping	F. Lain - Lain
A.1 Frying	A.5 Maju	B.1 Tergores	C.1 C/H Terlalu Tinggi	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.1 Tercrimping	E.1 Foreign Material	F.1 Bridge Tajam
A.2 Cut Core	A.6 Mundur	B.2 Melintir	C.2 C/H Terlalu Rendah	C.5 Flash	D.2 Damage	E.2 Ada 2 terminal tercrimping	F.2 Bellmouth tidak standart
A.3 Damage	A.7 Tidak Tercrimping	B.3 Damage	C.3 C/W Terlalu Tinggi			E.3. No stripping	
A.4 Tidak Teratur		B.4 Lepas Dari Circuit					

Note : **1. 1) Lot No. Terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru** **2. Jika ditengah proses terjadi listrik padam, beri tanda dengan melingkari pada No. Joint dan output terkait**

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

LAPORAN KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT CRIMPING SHIELD WIRE

CHECKED	PREPARED
⑯	

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
  Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO ⑦
☐ MAN (PROD / QA) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : ....
Note : Lingkari No. Shield untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Setting nol mikrometer : ☐ ①
Family : ②
No. Mesin : ③
Tanggal : ④
Shift : ⑤
Hal …….. dari ……..hal ⑥

No. Shield	No. Terminal	Kombinasi Wire	Color	F C/H	F C/W	1	2	3	4	5	6	7	Defect		F C/H	F C/W	1	2	3	4	5	6	7	Defect		F C/H	F C/W	1	2	3	4	5	6	7	Defect		Jumlah Kumulatif
													Kind	Qty										Kind	Qty										Kind	Qty	
⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬			⑭					⑮																								

A. Core		B. Terminal	C. Front Crimping		D. Insulation	E. Crimping	F. Lain - Lain
A.1 Frying	A.5 Maju	B.1 Tergores	C.1 C/H Terlalu Tinggi	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.1 Tercrimping	E.1 Foreign Material	F.1 Bridge Tajam
A.2 Cut Core	A.6 Mundur	B.2 Melintir	C.2 C/H Terlalu Rendah	C.5 Flash	D.2 Damage	E.2 Ada 2 terminal tercrimping	F.2 Bellmouth tidak standart
A.3 Damage	A.7 Tidak Tercrimping	B.3 Damage	C.3 C/W Terlalu Tinggi			E.3. No stripping	
A.4 Tidak Teratur		B.4 Lepas Dari Circuit					

Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, beri tanda dengan melingkari pada No. Shield dan output terkait

PAM-W-14-B-R00