

Таблиця станів регістрів:

$$M_N = M_Z \cdot M_Y = ,101011 \times ,100001 :$$

№	RG2 7 1	RG1 6 1	RG3 6 1	CT 3 1	Мікрооперації
—	1010110	000000	100001	110	RG3 := 0.Y, RG2 := X.0, RG1 := 0; CT := n := 6; CT = CT - 1;
1	1010110 <i>Після зсуву:</i> 0101101	+000000 100001 — 100001 <i>Після зсуву:</i> 000010		101	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;
2	0101101 <i>Після зсуву:</i> 1011010	000010 <i>Після зсуву:</i> 000100		100	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;
3	1011010 <i>Після зсуву:</i> 0110101	+000100 100001 — 100101 <i>Після зсуву:</i> 001010		011	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;
4	0110101 <i>Після зсуву:</i> 1101010	001010 <i>Після зсуву:</i> 010100		010	RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;
5	1101010 <i>Після зсуву:</i> 1010101	+010100 100001 — 110101 <i>Після зсуву:</i> 101010		001	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;
6	+1010101 0000001 — 1010110 <i>Після зсуву:</i> 0101100	+101010 100001 — 001011 <i>Після зсуву:</i> 010110		000	RG1 := RG1 + RG3, RG2 := RG2 + 0 + CI; RG1 := 1(RG1).0, RG2 := 1(RG2).RG1[6]; CT = CT - 1;

Знаковий біт мантиси $M_N : 1 \oplus 0 = 1$ (число від'ємне). Тобто $M_N = 1,010110001011$, а $P_N = P_Z + P_Y = 6_{10} + 3_{10} = 9_{10} = 1001_2$. Але старший біт (без знакового) мантиси M_N не дорівнює 1, тому нормалізуємо, і отримаємо:

$$M_N = 1,101100010110, P_N = 1000.$$

Також звернемо увагу, що потрібно виділити 6 бітів (без знакового) в мантисі, тому потрібно виконати округлення до 6 розрядів. Помітимо, що 7 біт мантиси = 0, це значить, що округлення можна провести шляхом відкидання бітів, окрім перших 6. Тобто, $M_N \approx 1,101100$, $P_N = 1000$. Звідси

$$N = \boxed{0} \quad \boxed{1000} \quad \boxed{1} \quad \boxed{101100}$$