

Aggiunta di una stampante Zebra in un sistema di stampa CUPS

Questo articolo spiega come aggiungere una stampante Zebra in un sistema di stampa CUPS.

Problema / Questione


Come aggiungere una stampante Zebra utilizzando il sistema di stampa CUPS? Come installare il sistema di stampa CUPS della stampante Zebra?

Risoluzione / Risposta

Il driver CUPS è direttamente integrato nel sistema operativo Mac e in alcune versioni di Linux.

Procedura:

1. Facoltativamente, utilizzando **Safari** per Mac o **Mozilla** per sistema operativo Linux, immettere <http://localhost:631/> o 127.0.0.1:631/ per accedere al driver CUPS.
2. Dalla scheda **Home**, entra nel menu **Administration**.



Administration

Printers

[Add Printer](#) [Find New Printers](#) [Manage Printers](#)

Classes

[Add Class](#) [Manage Classes](#)

Jobs

[Manage Jobs](#)

3. Seleziona **Aggiungi stampante** (le classi sono solo un modo per raggruppare stampanti simili se un cliente lo desidera).



Administration

Printers

[Add Printer](#) [Find New Printers](#) [Manage Printers](#)

Classes

[Add Class](#) [Manage Classes](#)

Jobs

[Manage Jobs](#)

NOTA: Se viene richiesto un login loggare con seguenti credenziali:

- user: **pi**
- password: **pi**

4. Stampante collegata tramite USB

- Quando viene collegata una stampante USB Zebra , CUPS trova la stampante e la aggiunge all'elenco delle *stampanti locali* .
- Cliccare su Stampante Zebra che appare sotto **Local Printes**
- Cliccare su **Continue**

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Add Printer

Add Printer

Local Printers: ☐ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
☐ VNC Remote Printer (VNC Printer)
☐ HP Printer (HPLIP)
☐ HP Fax (HPLIP)

Discovered Network Printers:

Other Network Printers: ☐ Backend Error Handler
☐ Internet Printing Protocol (ipp)
☐ Internet Printing Protocol (http)
☐ Internet Printing Protocol (https)
☐ AppSocket/HP JetDirect
☐ Internet Printing Protocol (ipp)
☐ LPD/LPR Host or Printer

- Nome** e **descrizione** vengono popolati automaticamente per una stampante collegata tramite USB. Facoltativamente, è possibile modificare il nome e la descrizione.

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Add Printer

Add Printer

Name
(May contain any printable characters except / , # , and space)

Description
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection:

Sharing: ☐ Share This Printer

- e. Seleziona **Zebra** (per le stampanti collegate tramite USB, Zebra è selezionato per te), quindi fai clic su **Continua**

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Add Printer

Add Printer

Name: Zebra_Technologies_ZTC_GX430t

Description: Zebra_Technologies_ZTC_GX430t

Location:

Connection:

Sharing: Do Not Share This Printer

Make:

- Epson
- Fuji Xerox
- Generic
- HP
- Index
- Intellitech
- Okidata
- Raw
- Ricoh
- Zebra**

Continue

Or Provide a PPD File: No file chosen

- f. Selezionare una lingua, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Add Printer

Add Printer

Name: Zebra_Technologies_ZTC_GX430t

Description: Zebra_Technologies_ZTC_GX430t

Location:

Connection:

Sharing: Do Not Share This Printer

Make: Zebra

Model:

- Zebra CPCL Label Printer (en)
- Zebra EPL1 Label Printer (en)
- Zebra EPL2 Label Printer (en)
- Zebra ZPL Label Printer (en)**

Or Provide a PPD File: No file chosen