Instalar o Lume em uma TV LG

Edição pública 1.0.0 | PowerShell no Windows

Arquivos para compartilhar. Envie este PDF e o arquivo `com.lume.launcher_1.0.0_all.ipk`. O IPK já contém o aplicativo e o serviço auxiliar. Cada pessoa instala as ferramentas no próprio computador e faz o pareamento com a própria TV.

1. Prepare a TV e o computador

Use uma TV LG com webOS e o aplicativo **Developer Mode** disponível na loja. O alvo inicial é webOS TV 4.x. Conecte TV e computador à mesma rede. Redes de convidados podem isolar dispositivos.

Na loja da TV, instale **Developer Mode**, entre com sua conta LG Developer, ative **Dev Mode Status** e aceite a reinicialização. Reabra o aplicativo, ative **Key Server** e anote o IPv4 da TV. Mantenha essa tela aberta durante o pareamento.

Instale o Node.js no Windows. Abra `https://nodejs.org/en/download`, escolha uma versão LTS e baixe o instalador Windows Installer (`.msi`) para a arquitetura do computador (x64 para Intel ou AMD de 64 bits). Abra o arquivo, aceite a licença, mantenha selecionados o npm e a opção de adicionar ao PATH e conclua em **Install** e **Finish**.

Abra uma **nova** janela do PowerShell. Os dois comandos abaixo apenas exibem as versões instaladas. Continue quando ambos mostrarem um número de versão.

```
node -v
npm.cmd -v
```

Instale agora a CLI oficial da LG, confira sua versão e selecione o perfil de TV:

```
npm.cmd install -g @webos-tools/cli
ares.cmd -V
ares-config.cmd --profile tv
```

Se um comando recém-instalado não for reconhecido, reabra o terminal e confira se o diretório global do npm está no PATH.

2. Cadastre e pareie a TV

Use o cadastro interativo para evitar erros de digitação:

```
ares-setup-device.cmd
```

Escolha **add**. Informe o apelido `minha-tv`, o IPv4 exibido na TV, a porta **9922** e o usuário **prisoner**. Aceite os demais valores padrão e confirme o cadastro. Em seguida:

```
ares-novacom.cmd -d minha-tv --getkey
ares-device.cmd -d minha-tv --system-info
```

Digite a passphrase mostrada na TV apenas no terminal. O último comando deve mostrar informações da TV. Em caso de timeout, substitua `IP_DA_TV` em `Test-NetConnection IP_DA_TV -Port 9922` e confira a rede. Se a porta responder e a autenticação falhar, reative o Key Server e repita a obtenção da chave.

3. Instale e abra

Use o IPK recebido com este guia ou baixe-o da pasta **downloads** do projeto. Abra o PowerShell na pasta onde salvou o arquivo:

```
ares-install.cmd -d minha-tv .\com.lume.launcher_1.0.0_all.ipk
ares-launch.cmd -d minha-tv com.lume.launcher
```

Confirme que o Lume abriu e que as setas movem a seleção. Nas próximas vezes, abra Lume pela lista de aplicativos da LG. O botão Home físico continua abrindo a interface definida pela TV.

4. Configure os recursos opcionais

- **Apps e temas.** Em Demais apps, atualize a lista e aceite na TV a consulta aos aplicativos instalados. Em Preferências, escolha o tema e organize os cartões. A cidade da previsão é opcional.
- **Câmeras.** Abra Preferências e selecione Servidores locais. Informe o endereço do Agent DVR com protocolo, IPv4 privado e porta. No campo de câmeras, informe um ou dois IDs numéricos. Abra Câmeras para ver o mosaico. O servidor precisa permitir que a TV leia os endpoints de imagem.
- **Galeria.** No mesmo menu, informe o endereço do Immich. Ao abrir Galeria, digite na TV uma chave da sua conta com permissão para ler as fotos, álbuns e metadados desejados. Prefira HTTPS. Com HTTP, a chave trafega sem criptografia. Para encerrar o acesso, revogue a chave no Immich e limpe o endereço na TV.

5. Renove a sessão ou desinstale

Confira o tempo restante no Developer Mode e use **Extend** enquanto a sessão estiver ativa. Ao desativar ou deixar expirar o modo de desenvolvimento, os aplicativos de desenvolvimento podem ser removidos. Para reinstalar, repita o pareamento se necessário e instale o IPK.

```
ares-install.cmd -d minha-tv --remove com.lume.launcher
ares-setup-device.cmd --remove minha-tv
```

A primeira linha remove o Lume da TV. A segunda remove o cadastro da TV no computador. Para remover a CLI, use `npm.cmd uninstall -g @webos-tools/cli`.

Para reconstruir. Na raiz do repositório, execute `ares-package.cmd app service -o downloads`. Consulte também o guia oficial de Developer Mode da LG.