Puentes de alambre (lado de componentes)

La PCB es de **una sola cara** (cobre abajo). Las conexiones que no caben en el cobre se hacen con **alambre aislado** (por ejemplo cable UTP pelado en las puntas) del lado de los componentes. Cada puente esta dibujado en la serigrafia con su nombre `JPn`.

- **Ningun agujero de puente queda debajo de una pieza**: todos se pueden soldar en cualquier momento.
- Algunos alambres pasan por debajo de piezas (columna *Pasa bajo*): **instalar todos los puentes antes que los componentes**, bien pegados a la placa.
- GND, la entrada (VIN) y el cristal nunca van por un puente. Los puentes de `+5V` llevan la corriente de los displays: hacerlos con **alambre rigido de 0.5 mm o mas** (el de UTP sirve).
- Cortar el alambre ~6 mm mas largo que la medida, doblar las puntas y soldar por el lado del cobre.
- Si un puente tiene mas de 2 agujeros, se hace con varios tramos (todos son la misma red).
- *Dobleces* > 0: el alambre no va recto, se dobla siguiendo el dibujo de la serigrafia.

Coordenadas en mm desde la esquina superior izquierda de la placa (vista desde los componentes).

Total: **15 puentes, 20 alambres**.

Puente	Red	Alambres	Dobleces	Largo aprox.	Pasa bajo	Agujeros
JP1	`+5V`	2	0	32 mm	-	(4.0, 67.6) junto a Q1.1 (8.4, 67.8) junto a Q1.1 (33.8, 58.1) junto a J3.2
JP2	`Net-(Q1-B)`	1	0	24 mm	Q2, Q3	(15.0, 80.1) junto a Q1.2 (37.7, 73.2) junto a R11.2
JP3	`K_DEC`	1	0	5 mm	-	(18.1, 33.0) junto a U3.3 (18.1, 38.1) junto a R10.1
JP4	`SEG_F`	1	0	24 mm	U4	(19.5, 6.2) junto a U3.7 (42.1, 14.4) junto a U4.6
JP5	`RESET`	1	0	40 mm	C5, J3, U1, Y1	(26.3, 67.8) junto a J3.5 (58.7, 44.6) junto a C5.1
JP6	`SCK`	1	0	8 mm	-	(28.8, 56.1) junto a J3.1 (34.5, 50.4) junto a U1.14
JP7	`SEG_DP`	2	0	20 mm	-	(29.4, 29.8) junto a R9.2 (42.1, 27.9) junto a U4.5 (42.2, 20.6) junto a U4.5
JP8	`SEG_C`	1	0	32 mm	D10	(38.9, 6.2) junto a U4.6 (63.6, 25.9) junto a R5.2
JP9	`K_UNI`	1	1	44 mm	R11, U1	(38.9, 29.9) junto a R7.2 (40.4, 73.3) junto a R11.2
JP10	`SEG_A`	3	0	18 mm	-	(43.8, 25.2) junto a U4.5 (44.8, 19.0) junto a U4.5 (47.8, 25.2) junto a U4.5 (50.5, 14.3) junto a D9.1

Puente	Red	Alambres	Dobleces	Largo aprox.	Pasa bajo	Agujeros
JP11	`SEG_B`	1	0	18 mm	-	(47.6, 14.6) junto a D10.2 (60.2, 27.2) junto a R5.2
JP12	`+5V`	2	1	57 mm	J4, RV1, SW2, TP5	(56.0, 68.9) junto a C6.2 (86.3, 55.9) junto a R2.2 (90.7, 36.3) junto a SW1.1
JP13	`RXD`	1	0	13 mm	-	(71.4, 47.8) junto a C11.2 (76.2, 36.0) junto a R3.2
JP14	`TXD`	1	0	21 mm	C10	(71.4, 45.0) junto a C11.2 (86.2, 29.9) junto a C10.2
JP15	`RESET`	1	0	14 mm	C10, SW1	(78.4, 40.4) junto a SW1.1 (90.1, 32.9) junto a C10.2