

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny — WERSJA FINALNA (styl EPLAN)

moduł B: panel gniazd + grzejniki olejne / chłodzenie sezonowe (decyzja Z20)

9 lipca 2026

Wersja finalna = moduł A ze schematu v5 (tor mocy, PM701E z serwami, bloki pomiarowe, łańcuch bezpieczeństwa) + **nowy moduł obciążenia**: panel dziewięciu sterowanych gniazd 230 V (-K11..-K19, -F12.1..9, -X10.1..9), do których wpina się **grzejniki olejne** (zima) lub **urządzenia chłodzące** + **grzejnik odniesienia** (lato). Bez elektroniki w panelu, bez magistrali CAN, bez strony DC. Objasnienie wszystkich aparatów i przewodnik uruchomienia: AMPERE_POINT_custom_device_FINAL_objasnienie_i_przewodnik.pdf.

E1 — tor mocy 3F (X1 → Q0 → F1–F3 → B1 → T1–T3 → K1 → X2), odczep X3.

E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (E-STOP, pętla obecności -X5, krańcówka, K10, A2, RB, K1, K4).

E3 — panel B: 9 obwodów gniazd w 3 sekcjach fazowych + odbiory (grzejniki/klimatyzacja); zasilacz, -A1, -A3, -Y1, cewki.

Zmiany względem wersji 5

#	Arkusz	Zmiana
1	E3	szafa magazynu (FP2/DC/GB1/INV) usunięta → panel 9 gniazd: -K11..-K19 + -F12.1..9 (B16) + -X10.1..9 (Schuko)
2	E3	obciążenia jako odbiory zewnętrzne: grzejniki olejne 1,0/1,5/2,5 kW (zima) / klimatyzator + grzejnik odniesienia (lato)
3	E2	termiki -F11.1..12 i potwierdzenie wentylatorów -K2 usunięte → pętla obecności -X5 (mostek 9-10 w złączu panelu)
4	E3	usunięte: magistrala CAN, wentylatory -M3/-M4 z -K3/-F5, pole -X6
5	E3	rzęd cewek: -K11..-K19, -K30..-K33 (13 szt.)
6	—	bez zmian: cały tor pomiarowy E1, -K4 (przerwanie CP), DO1–DO3, tryb izolacji -K30..33



