BF16 mma.sync
`m16n8k16.row.col`

$$D = AB + C$$

T: warp lane (0–31)
V: scalar value index within the lane

A/B: two BF16 values per 32-bit register.
C/D: one FP32 value per register.

B: 16 × 8

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	T0 V0	T4 V0	T8 V0	T12 V0	T16 V0	T20 V0	T24 V0	T28 V0
1	T0 V1	T4 V1	T8 V1	T12 V1	T16 V1	T20 V1	T24 V1	T28 V1
2	T1 V0	T5 V0	T9 V0	T13 V0	T17 V0	T21 V0	T25 V0	T29 V0
3	T1 V1	T5 V1	T9 V1	T13 V1	T17 V1	T21 V1	T25 V1	T29 V1
4	T2 V0	T6 V0	T10 V0	T14 V0	T18 V0	T22 V0	T26 V0	T30 V0
5	T2 V1	T6 V1	T10 V1	T14 V1	T18 V1	T22 V1	T26 V1	T30 V1
6	T3 V0	T7 V0	T11 V0	T15 V0	T19 V0	T23 V0	T27 V0	T31 V0
7	T3 V1	T7 V1	T11 V1	T15 V1	T19 V1	T23 V1	T27 V1	T31 V1
8	T0 V2	T4 V2	T8 V2	T12 V2	T16 V2	T20 V2	T24 V2	T28 V2
9	T0 V3	T4 V3	T8 V3	T12 V3	T16 V3	T20 V3	T24 V3	T28 V3
10	T1 V2	T5 V2	T9 V2	T13 V2	T17 V2	T21 V2	T25 V2	T29 V2
11	T1 V3	T5 V3	T9 V3	T13 V3	T17 V3	T21 V3	T25 V3	T29 V3
12	T2 V2	T6 V2	T10 V2	T14 V2	T18 V2	T22 V2	T26 V2	T30 V2
13	T2 V3	T6 V3	T10 V3	T14 V3	T18 V3	T22 V3	T26 V3	T30 V3
14	T3 V2	T7 V2	T11 V2	T15 V2	T19 V2	T23 V2	T27 V2	T31 V2
15	T3 V3	T7 V3	T11 V3	T15 V3	T19 V3	T23 V3	T27 V3	T31 V3

A: 16 × 16

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	T0 V0	T0 V1	T1 V0	T1 V1	T2 V0	T2 V1	T3 V0	T3 V1	T0 V4	T0 V5	T1 V4	T1 V5	T2 V4	T2 V5	T3 V4	T3 V5
1	T4 V0	T4 V1	T5 V0	T5 V1	T6 V0	T6 V1	T7 V0	T7 V1	T4 V4	T4 V5	T5 V4	T5 V5	T6 V4	T6 V5	T7 V4	T7 V5
2	T8 V0	T8 V1	T9 V0	T9 V1	T10 V0	T10 V1	T11 V0	T11 V1	T8 V4	T8 V5	T9 V4	T9 V5	T10 V4	T10 V5	T11 V4	T11 V5
3	T12 V0	T12 V1	T13 V0	T13 V1	T14 V0	T14 V1	T15 V0	T15 V1	T12 V4	T12 V5	T13 V4	T13 V5	T14 V4	T14 V5	T15 V4	T15 V5
4	T16 V0	T16 V1	T17 V0	T17 V1	T18 V0	T18 V1	T19 V0	T19 V1	T16 V4	T16 V5	T17 V4	T17 V5	T18 V4	T18 V5	T19 V4	T19 V5
5	T20 V0	T20 V1	T21 V0	T21 V1	T22 V0	T22 V1	T23 V0	T23 V1	T20 V4	T20 V5	T21 V4	T21 V5	T22 V4	T22 V5	T23 V4	T23 V5
6	T24 V0	T24 V1	T25 V0	T25 V1	T26 V0	T26 V1	T27 V0	T27 V1	T24 V4	T24 V5	T25 V4	T25 V5	T26 V4	T26 V5	T27 V4	T27 V5
7	T28 V0	T28 V1	T29 V0	T29 V1	T30 V0	T30 V1	T31 V0	T31 V1	T28 V4	T28 V5	T29 V4	T29 V5	T30 V4	T30 V5	T31 V4	T31 V5
8	T0 V2	T0 V3	T1 V2	T1 V3	T2 V2	T2 V3	T3 V2	T3 V3	T0 V6	T0 V7	T1 V6	T1 V7	T2 V6	T2 V7	T3 V6	T3 V7
9	T4 V2	T4 V3	T5 V2	T5 V3	T6 V2	T6 V3	T7 V2	T7 V3	T4 V6	T4 V7	T5 V6	T5 V7	T6 V6	T6 V7	T7 V6	T7 V7
10	T8 V2	T8 V3	T9 V2	T9 V3	T10 V2	T10 V3	T11 V2	T11 V3	T8 V6	T8 V7	T9 V6	T9 V7	T10 V6	T10 V7	T11 V6	T11 V7
11	T12 V2	T12 V3	T13 V2	T13 V3	T14 V2	T14 V3	T15 V2	T15 V3	T12 V6	T12 V7	T13 V6	T13 V7	T14 V6	T14 V7	T15 V6	T15 V7
12	T16 V2	T16 V3	T17 V2	T17 V3	T18 V2	T18 V3	T19 V2	T19 V3	T16 V6	T16 V7	T17 V6	T17 V7	T18 V6	T18 V7	T19 V6	T19 V7
13	T20 V2	T20 V3	T21 V2	T21 V3	T22 V2	T22 V3	T23 V2	T23 V3	T20 V6	T20 V7	T21 V6	T21 V7	T22 V6	T22 V7	T23 V6	T23 V7
14	T24 V2	T24 V3	T25 V2	T25 V3	T26 V2	T26 V3	T27 V2	T27 V3	T24 V6	T24 V7	T25 V6	T25 V7	T26 V6	T26 V7	T27 V6	T27 V7
15	T28 V2	T28 V3	T29 V2	T29 V3	T30 V2	T30 V3	T31 V2	T31 V3	T28 V6	T28 V7	T29 V6	T29 V7	T30 V6	T30 V7	T31 V6	T31 V7

T0 V0	T0 V1	T1 V0	T1 V1	T2 V0	T2 V1	T3 V0	T3 V1
T4 V0	T4 V1	T5 V0	T5 V1	T6 V0	T6 V1	T7 V0	T7 V1
T8 V0	T8 V1	T9 V0	T9 V1	T10 V0	T10 V1	T11 V0	T11 V1
T12 V0	T12 V1	T13 V0	T13 V1	T14 V0	T14 V1	T15 V0	T15 V1
T16 V0	T16 V1	T17 V0	T17 V1	T18 V0	T18 V1	T19 V0	T19 V1
T20 V0	T20 V1	T21 V0	T21 V1	T22 V0	T22 V1	T23 V0	T23 V1
T24 V0	T24 V1	T25 V0	T25 V1	T26 V0	T26 V1	T27 V0	T27 V1
T28 V0	T28 V1	T29 V0	T29 V1	T30 V0	T30 V1	T31 V0	T31 V1
T0 V2	T0 V3	T1 V2	T1 V3	T2 V2	T2 V3	T3 V2	T3 V3
T4 V2	T4 V3	T5 V2	T5 V3	T6 V2	T6 V3	T7 V2	T7 V3
T8 V2	T8 V3	T9 V2	T9 V3	T10 V2	T10 V3	T11 V2	T11 V3
T12 V2	T12 V3	T13 V2	T13 V3	T14 V2	T14 V3	T15 V2	T15 V3
T16 V2	T16 V3	T17 V2	T17 V3	T18 V2	T18 V3	T19 V2	T19 V3
T20 V2	T20 V3	T21 V2	T21 V3	T22 V2	T22 V3	T23 V2	T23 V3
T24 V2	T24 V3	T25 V2	T25 V3	T26 V2	T26 V3	T27 V2	T27 V3
T28 V2	T28 V3	T29 V2	T29 V3	T30 V2	T30 V3	T31 V2	T31 V3

C/D: 16 × 8
FP32 accumulator