

## UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

W132500020 – GETARAN MEKANIK



|                                                                                   |                                                                                                                          |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Nama Dosen                                                                        | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                                                                                |  |       |
| Hari dan Tanggal                                                                  | Rabu, 20 April 2026                                                                                                      |  |       |
| SKS                                                                               | 2 SKS                                                                                                                    |  |       |
| Tahun Akademik / Semester                                                         | 2025-2026 / 5                                                                                                            |  |       |
| Bobot Persentase Asesmen                                                          | 25% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)                                                               |  |       |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                         | 180 Menit / Daring                                                                                                       |  |       |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 1: Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar getaran mekanik                                                      |  | CPL 2 |
|                                                                                   | CPMK 2: Mampu memahami memodelkan sistem getaran bebas dari satu derajat kebebasan baik secara manual dan komputerisasi. |  | CPL 5 |
|                                                                                   | CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.                       |  | CPL 5 |
| Pengerjaan Asesmen                                                                | Individu                                                                                                                 |  |       |




### PETUNJUK UMUM






1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.



### VERIFIKASI SOAL UJIAN

| Dosen Pembuat Soal                                                                                               | Ketua Program Studi                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dedik Romahadi, ST., M.Sc | <br>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT |

## PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub CPMK 1.1 | P1             | Motor listrik berputar pada <b>RPM = (N+1) × 30</b> dengan <b>N = 2 digit terakhir NIM</b> . Hitung <b>frekuensi sudut motor <math>\omega</math> (rad/s)</b> menggunakan rumus $\omega = 2\pi \cdot (\text{RPM}/60)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 5     |
|              | P2             | Dari motor pada P1 dengan <b>RPM = (N+1) × 30</b> , hitung <b>periode T (detik)</b> satu putaran. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |       |
|              | P3             | Sistem getaran SDOF undamped dengan <b>m = (N+1) kg</b> dan <b>k = 1000 N/m</b> (tetap). Persamaan gerak harmonik adalah $x(t) = A \cdot \sin(\omega_n t)$ dengan amplitudo <b>A = 0.05 m</b> . Hitung <b><math>\omega_n</math> (rad/s)</b> dan <b>percepatan maksimum <math>a_{\max} = A \cdot \omega_n^2</math> (m/s<sup>2</sup>)</b> . Identifikasi pula hubungan fase antara $x(t)$ , $v(t)=\dot{x}$ , dan $a(t)=\ddot{x}$ pada kurva.<br> | 1         |       |
|              | P4             | Dari sistem P3, jelaskan apakah <b>T &gt; 1.5 detik</b> ? Tunjukkan kriteria yang digunakan dengan substitusi nilai N Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |       |
|              | P21            | <b>Konversi unit frekuensi</b> : sebuah getaran memiliki frekuensi natural <b><math>f_n = (N+1)/10</math> Hz</b> . (a) Hitung frekuensi sudut <b><math>\omega_n</math> (rad/s)</b> dengan $\omega_n = 2\pi \cdot f_n$ . (b) Konversi ke <b>RPM ekuivalen</b> menggunakan $\text{RPM} = 60 \cdot f_n$ . Tunjukkan perhitungan langkah demi langkah.                                                                                                                                                                               | 1         |       |
| Sub CPMK 1.2 | P5             | <b>Komputasi</b> : sistem pegas-massa dengan <b>m = 1 kg</b> (tetap) dan <b>k = (N+1) × 10 N/m</b> . Hitung <b>frekuensi natural <math>\omega_n</math> (rad/s)</b> .<br>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 4     |
|              | P6             | Dari sistem P5, hitung <b>frekuensi natural <math>f_n</math> (Hz)</b> menggunakan $f_n = (1/2\pi) \cdot \sqrt{k/m}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |       |
|              | P7             | Dari sistem P5, hitung <b>periode T (s)</b> menggunakan $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |       |
|              | P8             | Bila kekakuan diubah menjadi <b>k = (N+1) × 40 N/m</b> (m tetap = 1 kg), hitung <b><math>f_n</math> baru</b> dan tunjukkan <b>persen perubahan</b> dibanding $f_n$ pada P6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |       |
| Sub CPMK 1.3 | P9             | <b>Plot respons <math>x(t)</math></b> untuk sistem pada P5 dengan kondisi awal <b><math>x(0) = 0.05</math> m, <math>\dot{x}(0) = 0</math></b> selama <b>t ∈ [0, 5] detik</b> . Sertakan grafik di laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 2     |
|              | P22            | <b>Konservasi energi</b> : untuk sistem pada P5 dengan amplitudo <b>A = 0.05 m</b> , hitung <b>energi kinetik maksimum <math>E_{K_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (A \cdot \omega_n)^2</math></b> dan <b>energi potensial maksimum <math>E_{P_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2</math></b> . Verifikasi bahwa keduanya sama (hukum konservasi energi).                                                                                                                                                                 | 1         |       |
| Sub CPMK 2.1 | P10            | Sistem getaran bebas teredam dengan <b>m = 5 kg</b> (tetap), <b>k = 125 N/m</b> (tetap), dan <b>c = (N+1) Ns/m</b> . Hitung <b>rasio redaman <math>\zeta</math></b> menggunakan $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ . Pada gambar tiga rezim damping (under, critical, over) di samping, tunjukkan <b>kurva mana yang sesuai untuk sistem Anda</b> .<br>                                                                                                | 1         | 3     |

|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|              | P11 | Dari sistem P10, jelaskan secara teoritis <b>karakteristik respons untuk tiga rezim</b> (underdamped, critically damped, overdamped) — meliputi: keberadaan osilasi, kecepatan menuju equilibrium, dan signifikansi nilai $\zeta$ untuk masing-masing rezim.                                                                                                     | 1 |   |
|              | P12 | Dari sistem P10, hitung <b>frekuensi natural teredam <math>\omega_d</math> (rad/s)</b> = $\omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$ jika sistem underdamped. Jika tidak, jelaskan mengapa $\omega_d$ tidak terdefinisi untuk rezim Anda.                                                                                                                                  | 1 |   |
| Sub CPMK 2.2 | P13 | <b>Implementasi Runge-Kutta orde-4 (RK4)</b> untuk sistem $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ dengan $m = 1$ , $k = 100$ , $c = (N+1)/10$ . Step $h = 0.001$ s, durasi $t \in [0, 3]$ s, kondisi awal $x(0) = 0.1$ m, $\dot{x}(0) = 0$ . <b>Plot respons <math>x(t)</math>.</b><br> | 1 | 3 |
|              | P14 | Dari simulasi RK4 pada P13, tentukan <b>puncak amplitudo positif PERTAMA (m)</b> setelah simpangan $x$ melewati nol (yaitu peak positif kedua). Sertakan kode program dan grafik.<br>                                                                                          | 1 |   |
|              | P23 | Dari sistem P10 (asumsi underdamped), hitung <b>konstanta peluruhan envelope <math>\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)</math> (detik)</b> dan <b>periode getaran teredam <math>T_d = 2\pi/\omega_d</math> (detik)</b> . Jelaskan signifikansi fisik $\tau$ (waktu untuk amplitudo turun ke $1/e \approx 36.8\%$ dari nilai awal).                                    | 1 |   |
| Sub CPMK 3.1 | P15 | Sistem getaran paksa dengan $m = 10$ kg, $c = 50$ Ns/m, $k = 10000$ N/m, $\omega = 20$ rad/s, $F_0 = (N+1) \times 10$ N. Hitung <b>Dynamic Magnification Factor (DMF)</b> = $1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$ dengan $r = \omega/\omega_n$ .<br>                            | 1 | 5 |
|              | P16 | Dari sistem P15, hitung <b>amplitudo steady-state X (mm)</b> menggunakan $X = F_0/\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$ . Sebelum mencapai steady-state, sistem mengalami <b>respons transien</b> yang meredam (lihat gambar). Konversi hasil ke milimeter.<br>            | 1 |   |
|              | P17 | <b>Analisis FFT</b> untuk sinyal $x(t) = \sin(2\pi \cdot (N+1) \cdot t) + 0.3 \cdot \sin(2\pi \cdot 80 \cdot t)$ dengan $f_s = 1000$ Hz, $t \in [0, 4]$ s. Identifikasi <b>frekuensi dominan (Hz)</b> menggunakan <code>numpy.fft.rfft</code> .<br>                          | 1 |   |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Sub CPMK<br>3.2 | P18 | <p>Hitung <b>Quality factor</b> <math>Q = 1/(2\zeta)</math> untuk sistem resonansi dengan <math>\zeta = (N+1)/200</math>. Jelaskan signifikansi nilai <math>Q</math> yang Anda peroleh (<math>Q</math> tinggi <math>\rightarrow</math> ?).</p>                                                                          | 1 | 3 |
|                 | P24 | <p>Dari sistem P15, hitung <b>sudut fase <math>\phi</math> (derajat)</b> antara gaya eksitasi <math>F(t)</math> dan respons <math>x(t)</math> menggunakan <math>\tan(\phi) = (2\zeta r)/(1-r^2)</math>. Jelaskan apakah respons <b>mendahului (lead)</b> atau <b>tertinggal (lag)</b> dari gaya berdasarkan tanda <math>\phi</math>.</p>                                                                  | 1 |   |
|                 | P19 | <p>Hitung <b>transmisibilitas <math>T_R</math></b> untuk isolator dengan <math>r = 1.6 + 0.04 \cdot N</math> dan <math>\zeta = 0.05</math> menggunakan rumus <math>T_R = \sqrt{((1+(2\zeta r)^2)/((1-r^2)^2+(2\zeta r)^2))}</math>. Tunjukkan substitusi nilai <math>r</math> dan <math>\zeta</math> Anda.</p>                                                                                            | 1 |   |
|                 | P20 | <p><b>Desain isolator</b> untuk mesin <math>m = 50</math> kg yang dieksitasi pada <math>\omega_{\text{eksitasi}} = (N+1)</math> rad/s. Target <math>T_R \leq 0.10</math> dengan <math>\zeta = 0.05</math>. Tentukan <b><math>k</math> MAKSIMUM (N/m)</b> melalui sweep <math>\omega_n</math> (langkah 0.01 rad/s).</p>  | 1 |   |
|                 | P25 | <p>Dari <math>Q</math>-factor di P18, hitung <b>lebar pita resonansi (bandwidth) <math>\Delta f = f_n/Q</math></b> dengan asumsi <math>f_n = 10</math> Hz. Tentukan rentang frekuensi resonansi efektif: <math>[f_n - \Delta f/2 ; f_n + \Delta f/2]</math>. <math>Q</math> tinggi <math>\rightarrow</math> bandwidth sempit <math>\rightarrow</math> puncak resonansi tajam.</p>                         | 1 |   |

### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UTS.html>. UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan  **$N = 2$  digit terakhir NIM**. Substitusi nilai  $N$  **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $m = N + 1 = 51$  kg untuk  $N = 50$ ).
- Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin  $\rightarrow$  dikonversi ke skala 100): **10 True/False**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **20 Multiple Choice**  $\times$  1 poin  $\cdot$  **10 Komputasi Easy/Medium**  $\times$  2 poin  $\cdot$  **5 Komputasi Hard**  $\times$  4 poin. 25 soal P1–P25 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 25).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran\_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
- File yang Disubmit** — **dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas  $\rightarrow$  simpan file  $\rightarrow$  **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
- Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
- Penilaian:** skor akhir = (poin internal / 70)  $\times$  100. **Bobot UTS = 25%** dari nilai akhir mata kuliah.