

Deneyap Kart 1A v2 Pin İsim	Deneyap Kart v2 Alternatif Pin İsim	ESP32-S3R8 İşlemci Pin İsim	ESP32-S3R8 Kodlama Pin İsim	Analog Giriş	Dijital Giriş/Çıkış	Kapasitif Algılama	PWM, UART, SPI, I2C, TWAI, I2S, LCD, DVP, RMT, PCNT ve SD/SDIO/MMC	USB Seri/JTAG ve USB OTG	JTAG
D0	A13, CAMD4, T9	GPIO1	1	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
D1	A12, CAMD3, T8	GPIO2	2	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
TX	D2	U0TXD (GPIO43)	43	-	Uygun	-	Uygun	-	-
RX	D3	U0RXD (GPIO44)	44	-	Uygun	-	Uygun	-	-
D4	SS, CAMD5	MTMS (GPIO42)	42	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	MTMS
D5	SCK, CAMD2	MTDI (GPIO41)	41	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	MTDI
D6	MISO, CAMD6	MTDO (GPIO40)	40	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	MTDO
D7	MOSI, CAMPC	MTCK (GPIO39)	39	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	MTCK
D8	CAMD7	GPIO38	38	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	-
D9	-	SPICLK_N (GPIO48)	48	-	Uygun	-	Uygun	-	-
SDA	D10	SPICLK_P (GPIO47)	47	-	Uygun	-	Uygun	-	-
SCL	D11	GPIO21	21	-	Uygun	-	Uygun	Uygun	-
D12	A11, T7	GPIO11	11	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
D13	A10, T6	GPIO10	10	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
D14	A9, T5	GPIO9	9	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
D15	A8, T4	GPIO8	8	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
A0	D23, CAMSD, T0	GPIO4	4	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
A1	D22, CAMSC, T1	GPIO5	5	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
A2	D21, CAMV, T2	GPIO6	6	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
A3	D20, CAMH, T3	GPIO7	7	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
A4	D19, CAMD9	XTAL_32K_P (GPIO15)	15	Uygun	Uygun	-	Uygun	-	-
A5	D18, CAMXC	XTAL_32K_N (GPIO16)	16	Uygun	Uygun	-	Uygun	-	-
A6	D17, CAMD8	GPIO17	17	Uygun	Uygun	-	Uygun	-	-
A7	D16	GPIO18	18	Uygun	Uygun	-	Uygun	-	-
*RGBLED	D24	GPIO46	46	-	Uygun	-	Uygun	-	-
*GPKEY	D25	GPIO0	0	-	Uygun	-	Uygun	-	-
*BAT	D26, A14, T10	GPIO3	3	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
*SDCM	D27, A15, T11	GPIO12	12	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
*SDCK	D28, A16, T12	GPIO13	13	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-
*SDDA	D29, A17, T13	GPIO14	14	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	-	-

* : Bu pinlere harici bağlantı yapılamaz.