

Aluno(a):	Data:
Professor(a):	Nota:

- Responda às questões com atenção.
- Marque apenas uma alternativa por questão.
- Utilize os procedimentos de conversão apresentados em aula.

-
- Converta o número decimal 10_{10} para binário. (E) 16_{10}
(A) 1010_2
(B) 1100_2
(C) 1001_2
(D) 1110_2
(E) 1011_2
 - Converta o número decimal 25_{10} para binário.
(A) 10101_2
(B) 11001_2
(C) 10011_2
(D) 11100_2
(E) 11010_2
 - Converta o número decimal 45_{10} para binário.
(A) 101101_2
(B) 110101_2
(C) 101011_2
(D) 110011_2
(E) 111001_2
 - Converta o número binário 1010_2 para decimal.
(A) 8_{10}
(B) 10_{10}
(C) 12_{10}
(D) 14_{10}
 - Converta o número binário 11001_2 para decimal.
(A) 21_{10}
(B) 23_{10}
(C) 25_{10}
(D) 27_{10}
(E) 29_{10}
 - Converta o número binário 111101_2 para decimal.
(A) 59_{10}
(B) 60_{10}
(C) 61_{10}
(D) 62_{10}
(E) 63_{10}
 - Converta o número decimal 25_{10} para octal.
(A) 30_8
(B) 31_8
(C) 32_8
(D) 35_8
(E) 41_8
 - Converta o número decimal 100_{10} para octal.
(A) 124_8
(B) 134_8
(C) 144_8

- (D) 154_8
(E) 164_8
9. Converta o número octal 72_8 para decimal.
- (A) 56_{10}
(B) 58_{10}
(C) 60_{10}
(D) 62_{10}
(E) 64_{10}
10. Converta o número decimal 255_{10} para hexadecimal.
- (A) EE_{16}
(B) FF_{16}
(C) $F0_{16}$
(D) EF_{16}
(E) FE_{16}
11. Converta o número decimal 175_{10} para hexadecimal.
- (A) AF_{16}
(B) BF_{16}
(C) $A5_{16}$
(D) FA_{16}
(E) $F5_{16}$
12. Converta o número hexadecimal $3A_{16}$ para decimal.
- (A) 48_{10}
(B) 56_{10}
(C) 58_{10}
(D) 60_{10}
(E) 62_{10}
13. Converta o número binário 101101_2 para octal.
- (A) 45_8
(B) 55_8
(C) 65_8
(D) 75_8
- (E) 56_8
14. Converta o número binário 111001_2 para octal.
- (A) 61_8
(B) 71_8
(C) 72_8
(D) 73_8
(E) 70_8
15. Converta o número octal 65_8 para binário.
- (A) 110101_2
(B) 101101_2
(C) 111101_2
(D) 110110_2
(E) 101110_2
16. Quantos bits são necessários para representar diretamente um dígito octal?
- (A) 2 bits
(B) 3 bits
(C) 4 bits
(D) 8 bits
(E) 16 bits
17. Converta o número binário 10101111_2 para hexadecimal.
- (A) AF_{16}
(B) BF_{16}
(C) $A7_{16}$
(D) FA_{16}
(E) $F7_{16}$
18. Converta o número binário 11011110_2 para hexadecimal.
- (A) CE_{16}
(B) DE_{16}
(C) ED_{16}
(D) DF_{16}
(E) CD_{16}

19. Converta o número hexadecimal $7A_{16}$ para binário.
- (A) 01111010_2
 (B) 01110110_2
 (C) 11101010_2
 (D) 01111001_2
 (E) 10100111_2
20. Converta o número hexadecimal $F5_{16}$ para binário.
- (A) 11110101_2
 (B) 11111010_2
 (C) 10111101_2
 (D) 11100101_2
 (E) 10110111_2
21. Quantos bits são necessários para representar diretamente um dígito hexadecimal?
- (A) 2 bits
 (B) 3 bits
 (C) 4 bits
 (D) 8 bits
 (E) 16 bits
22. Converta o número octal 75_8 para hexadecimal.
- (A) $2D_{16}$
- (B) $3D_{16}$
 (C) $3F_{16}$
 (D) $4D_{16}$
 (E) $2F_{16}$
23. Converta o número hexadecimal $B5_{16}$ para octal.
- (A) 255_8
 (B) 265_8
 (C) 275_8
 (D) 365_8
 (E) 256_8
24. Qual é o MSB do número binário 10110101_2 ?
- (A) 0
 (B) 1
 (C) 01
 (D) 10
 (E) 11
25. Qual é o LSB do número binário 10110110_2 ?
- (A) 0
 (B) 1
 (C) 10
 (D) 11
 (E) 01

Bom trabalho!