Aragon System MCP: Deinen Maestro von einem KI-Assistenten prüfen lassen

Mit dem Aragon System MCP kann ein KI-Assistent wie Claude in Deinen Aragon Maestro hineinschauen und herausfinden, warum etwas nicht funktioniert: ein Satellit, der nicht reagiert, Sprachbefehle, die nichts bewirken, ein langsames System nach einem Update. Du beschreibst das Problem in Deinen eigenen Worten; der Assistent prüft den Maestro selbst und erklärt, was er findet.

Er liest nur. Er ändert nie eine Einstellung, startet nichts neu und schaltet kein Gerät. Er ist aus, bis Du ihn einschaltest, und schaltet sich nach 48 Stunden selbst wieder aus.

Was er prüfen kann

Bereich	Was der Assistent sehen kann
Zustand	Die vollständige Zustandsprüfung des Maestro: Pakete, Dienste, Ports, Sprachmodelle, der KI-Assistent, Cloud-KI, Speicherplatz und Arbeitsspeicher
Fehler	Warnungen und Fehler in den Protokollen jedes Aragon-Dienstes, jeweils mit dem Zeitpunkt
Änderungen	Sprachwechsel, Sprachtraining, gespeicherte Cloud-KI-Einstellungen, Neustarts (und was sie ausgelöst hat), Anmeldungen, das letzte Update und was es geändert hat
Leistung	CPU, Arbeitsspeicher, Auslagerung und Temperatur der letzten Stunden, und welches Programm eine Spitze verursacht hat
Sprache	Wie viele Sprachbefehle an die Cloud-KI gingen, wie schnell die Antworten kamen, Wiederholungen (nur Zahlen)
KNX-Gateway	Gateway-Typ und Adresse, ob die Verbindung funktioniert, die Geräte und Räume, die Aragon davon geladen hat
Satelliten	Raum, Aktivierungswort, Firmware und Netzwerkverbindung jedes Satelliten; Satelliten, die der Maestro nicht findet
Anleitungen	Aragons eigene Anleitungen und Videos, damit die Antwort Dich auf die richtige Seite verweisen kann

Was geteilt wird, und was nie

Der Assistent sieht Systeminformationen: Zustände, Versionen, Einstellungen ohne ihre geheimen Werte, und Protokollzeilen. Über Claude gehen diese Informationen an Anthropic; über einen anderen Assistenten an dessen Anbieter; im Aragon-Chat an den Cloud-KI-Dienst.

Nie geteilt werden:

- **Passwörter und Schlüssel.** Sie werden aus allem entfernt, was der Connector zurückgibt, auch Benutzername und Passwort Deines KNX-Gateways.
- **Was zu Hause gesagt wurde.** Sprache wird nur als Anzahl und Zeiten gemeldet, nie als Text.
- **Aufnahmen.** Der Connector hat keinen Zugriff auf Audio.

Was Du vor dem Start brauchst

- **Remote Connect eingerichtet** auf Deinem Maestro, mit einem Eigentümer-Passwort. Es ist dasselbe Passwort wie für Aragon Control MCP. Falls Du es noch nicht eingerichtet hast, lies Deinen KI-Assistenten mit Aragon Control MCP verbinden.

- **Einen KI-Assistenten, der benutzerdefinierte Connectors unterstützt**, zum Beispiel Claude (claude.ai oder Claude Desktop) oder ChatGPT mit eingeschaltetem Developer mode.

Schritt 1: Einschalten

1. Öffne die Maestro-Seite und wähle im Menü **System → Support-Zugang** (der Abschnitt steht unter Fernverbindung).
2. Klicke auf **Für 48 Stunden einschalten** und gib Dein Eigentümer-Passwort ein.
3. Der Abschnitt zeigt, bis wann der Zugang eingeschaltet ist, und Deine Connector-Adresse mit einer Kopieren-Schaltfläche.

Mit **Jetzt ausschalten** kannst Du ihn jederzeit ausschalten. Der Assistent verliert dann sofort den Zugriff. Erneutes Einschalten startet ein neues 48-Stunden-Fenster und meldet jeden vorher verbundenen Assistenten ab: Er muss sich neu anmelden. Eine Änderung des Eigentümer-Passworts im Abschnitt Aragon Control MCP bewirkt dasselbe.

Schritt 2: Deinen Assistenten verbinden

Deine Connector-Adresse endet auf `/aragon-system/mcp`:

`https://dein-geraetename.dein-tailnet.ts.net/aragon-system/mcp`

Kopiere sie aus dem Abschnitt Support-Zugang. Das fehlende `/mcp` am Ende ist der häufigste Einrichtungsfehler.

Claude (claude.ai und Claude Desktop)

1. Öffne **Einstellungen → Connectors → Benutzerdefinierten Connector hinzufügen** und gib ihm einen Namen, zum Beispiel “Aragon System”.
2. **Server-URL:** Deine Adresse, mit `/mcp` am Ende.
3. **OAuth-Client:** Wähle **“Keine Client-ID — automatisch registrieren”**. Wähle **nicht** “Anthropics gehostete Client-Metadaten verwenden”.
4. Lass **Zusätzliche Anfrage-Header** leer und sende ab.
5. Gib auf der Anmeldeseite **Aragon Maestro** Dein **Eigentümer-Passwort** ein (nicht Dein Claude-Passwort). Du wirst zu Claude zurückgeleitet und bist verbunden.

ChatGPT: Schalte in **Settings → Security and login** den **Developer mode** ein und füge dann einen Connector mit derselben Adresse und automatischer OAuth-Registrierung hinzu.

Aragon Control MCP und der System MCP sind zwei getrennte Connectors mit zwei Adressen. Du kannst beide haben: Der eine steuert Dein Zuhause, der andere prüft es.

Schritt 3: Deine Frage stellen

Starte einen neuen Chat, achte darauf, dass der Connector in diesem Chat eingeschaltet ist, und beschreibe das Problem so, wie Du es einem Menschen erklären würdest. Zum Beispiel:

- “Mein Maestro reagiert nicht mehr auf Sprachbefehle. Finde heraus, warum, und sag mir, was Du geprüft hast.”
- “Der Satellit im Wohnzimmer reagiert nicht. Was ist los?”
- “Sprachbefehle schalten kein Licht. Ist mein KNX-Gateway verbunden?”
- “Seit dem letzten Update ist etwas kaputt. Was hat sich geändert?”
- “War gestern zwischen 18:00 und 22:00 Uhr etwas Ungewöhnliches auf meinem Maestro?”
- “Wie ändere ich das Aktivierungswort eines Satelliten?”

Der Assistent wählt selbst, welche Prüfungen er ausführt. Gute Antworten sagen, was geprüft wurde, was normal ist und was nicht, und verweisen auf die passende Aragon-Anleitung.

Jede Prüfung vor dem Ausführen sehen: Weil die Prüfungen nur lesen, darf Claude sie ohne Nachfrage ausführen. Wenn Du jede einzeln freigeben möchtest, öffne die Einstellungen des Connectors in Claude und stelle die gewünschten Werkzeuge, zum Beispiel **Recent errors** und **Support report**, auf **Genehmigung erforderlich** (in der englischen Oberfläche **Needs approval**).

Im Aragon-Chat (mit Cloud-KI)

Dieselben Prüfungen funktionieren auch auf der Chat-Seite des Maestro, ohne Claude, wenn die Cloud-KI eingeschaltet ist. Das hängt nicht vom Schalter Support-Zugang ab und braucht kein Remote Connect.

1. Öffne den Chat über das Maestro-Menü und dann **MCP-Server**.
2. Schalte **Aragon System** ein und starte ein **Neues Gespräch**.
3. Stelle Deine Frage wie in Schritt 3.

Solange es eingeschaltet ist, kostet jede Nachricht an die Cloud-KI etwas mehr, weil die Beschreibungen der Prüfungen mit jeder Nachricht mitgehen. Zum Beenden schalte es aus und starte ein neues Gespräch; wenn Du den Chat über das Maestro-Menü öffnest, ist es wieder aus. Solange die Prüfungen angeboten werden, kann der Chat keine Webseiten öffnen.

Einen Bericht an den Aragon-Support senden

Bitte den Assistenten: *“Erstelle einen Support-Bericht und gib ihn mir als Text zum Senden an den Aragon-Support.”* Der Bericht enthält dieselben Fakten, die der Assistent gesehen hat, mit Datum und Uhrzeit, sodass der Support genau sieht, was geprüft wurde. Erstelle nach einer Korrektur einen zweiten Bericht, um zu zeigen, was sich geändert hat.

Wenn die Verbindung nicht klappt

- **“Verbindung nicht möglich” oder “Dienst nicht verfügbar”:** Der Support-Zugang ist aus, oder seine 48 Stunden sind abgelaufen. Schalte ihn auf der Maestro-Seite wieder ein und verbinde neu.
- **Die Verbindung hat funktioniert und verlangt jetzt eine neue Anmeldung:** Der Support-Zugang wurde erneut eingeschaltet oder das Eigentümer-Passwort geändert, was frühere Verbindungen abmeldet. Melde Dich mit Deinem Eigentümer-Passwort an.
- **Neu verbinden hilft nicht:** Entferne den Connector in Claude und füge ihn erneut hinzu.
- **Der Abschnitt meldet “Remote Connect ist nicht verbunden”:** Der Maestro ist gerade nicht mit Tailscale verbunden. Der Support-Zugang funktioniert von selbst wieder, sobald Remote Connect verbunden ist; Aus- und Einschalten ist nicht nötig.
- **Die Adresse antwortet überhaupt nicht:** Remote Connect muss eingerichtet und erreichbar sein. Prüfe den Status unter Fernverbindung auf der Maestro-Seite.

Grenzen

- Der Assistent erklärt; er repariert nicht. Die Änderung machst Du oder der Aragon-Support.
- Er kann keinen Maestro prüfen, der ausgeschaltet ist oder keine Internetverbindung hat.
- Er sieht das KNX-Gateway, die Satelliten und den Node-RED-Flow von der Seite des Maestro: ob sie antworten und was sie melden, nicht ihre eigenen internen Einstellungen.