Aragon System MCP : faire vérifier votre Maestro par un assistant IA

Avec l'Aragon System MCP, un assistant IA comme Claude peut examiner votre Aragon Maestro et trouver pourquoi quelque chose ne fonctionne pas : un satellite qui ne réagit pas, des commandes vocales sans effet, un système lent après une mise à jour. Vous décrivez le problème avec vos propres mots ; l'assistant vérifie lui-même le Maestro et explique ce qu'il trouve.

Il ne fait que lire. Il ne modifie jamais un réglage, ne redémarre rien et n'actionne aucun appareil. Il reste désactivé tant que vous ne l'activez pas, et se désactive de lui-même au bout de 48 heures.

Ce qu'il peut vérifier

Domaine	Ce que l'assistant peut voir
État	Le contrôle complet du Maestro : paquets, services, ports, modèles vocaux, l'assistant IA, l'IA cloud, espace disque et mémoire
Erreurs	Avertissements et erreurs dans les journaux de chaque service Aragon, avec le moment de chacun
Changements	Changements de langue, entraînement vocal, réglages de l'IA cloud enregistrés, redémarrages (et leur cause), connexions, la dernière mise à jour et ce qu'elle a changé
Performances	Processeur, mémoire, swap et température des dernières heures, et le programme à l'origine d'un pic
Parole	Nombre de commandes vocales envoyées à l'IA cloud, rapidité des réponses, nouvelles tentatives (nombres uniquement)
Passerelle KNX	Type et adresse de la passerelle, état de la connexion, les appareils et pièces qu'Aragon en a chargés
Satellites	Pièce, mot d'activation, firmware et connexion réseau de chaque satellite ; les satellites que le Maestro ne trouve pas
Guides	Les guides et vidéos d'Aragon, pour que la réponse vous renvoie à la bonne page

Ce qui est partagé, et ce qui ne l'est jamais

L'assistant voit des informations système : états, versions, réglages sans leurs valeurs secrètes, et lignes de journal. Avec Claude, ces informations vont à Anthropic ; avec un autre assistant, à l'entreprise qui le fournit.

Jamais partagés :

- **Mots de passe et clés.** Ils sont retirés de tout ce que le connecteur renvoie, y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre passerelle KNX.
- **Ce qui a été dit à la maison.** La parole n'est rapportée qu'en nombres et en durées, jamais en texte.
- **Les enregistrements.** Le connecteur n'a aucun accès à l'audio.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- **Remote Connect configuré** sur votre Maestro, avec un mot de passe propriétaire. C'est le même mot de passe que pour Aragon Control MCP. Si ce n'est pas encore fait, consultez Connecter votre assistant IA à Aragon Control MCP.

- **Un assistant IA qui prend en charge les connecteurs personnalisés**, par exemple Claude (claude.ai ou Claude Desktop) ou ChatGPT avec le Developer mode activé.

Étape 1 : l'activer

1. Ouvrez la page du Maestro et choisissez **Système → Accès support** dans le menu (la section se trouve sous Connexion à distance).
2. Cliquez sur **Activer pour 48 heures** et saisissez votre mot de passe propriétaire.
3. La section indique jusqu'à quand l'accès est activé, ainsi que l'adresse de votre connecteur avec un bouton de copie.

Vous pouvez cliquer sur **Désactiver maintenant** à tout moment. L'assistant perd alors immédiatement l'accès. Le réactiver ouvre une nouvelle période de 48 heures et déconnecte tout assistant connecté auparavant : il doit se reconnecter. Changer le mot de passe propriétaire dans la section Aragon Control MCP a le même effet.

Étape 2 : connecter votre assistant

L'adresse de votre connecteur se termine par `/aragon-system/mcp` :

`https://nom-de-votre-appareil.votre-tailnet.ts.net/aragon-system/mcp`

Copiez-la depuis la section Accès support. Oublier `/mcp` à la fin est l'erreur de configuration la plus fréquente.

Claude (claude.ai et Claude Desktop)

1. Ouvrez **Paramètres → Connecteurs → Ajouter un connecteur personnalisé** et donnez-lui un nom, par exemple « Aragon System ».
2. **URL du serveur :** votre adresse, avec `/mcp` à la fin.
3. **Client OAuth :** choisissez **« Aucun ID client — en enregistrer un automatiquement »**. Ne choisissez **pas** « Utiliser les métadonnées client hébergées par Anthropic ».
4. Laissez **En-têtes de requête supplémentaires** vide et validez.
5. Sur la page de connexion **Aragon Maestro**, saisissez votre **mot de passe propriétaire** (pas votre mot de passe Claude). Vous êtes renvoyé vers Claude, connecté.

ChatGPT : activez le **Developer mode** dans **Settings → Security and login**, puis ajoutez un connecteur avec la même adresse et l'enregistrement OAuth automatique.

Aragon Control MCP et le System MCP sont deux connecteurs distincts, avec deux adresses. Vous pouvez avoir les deux : l'un pilote votre maison, l'autre la vérifie.

Étape 3 : poser votre question

Ouvrez une nouvelle conversation, vérifiez que le connecteur y est activé, et décrivez le problème comme vous le feriez à une personne. Par exemple :

- « Mon Maestro ne réagit plus aux commandes vocales. Trouve pourquoi et dis-moi ce que tu as vérifié. »
- « Le satellite du salon ne réagit pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? »
- « Les commandes vocales n'allument aucune lumière. Ma passerelle KNX est-elle connectée ? »
- « Depuis la dernière mise à jour, quelque chose ne marche plus. Qu'est-ce qui a changé ? »
- « Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel sur mon Maestro hier entre 18 h et 22 h ? »
- « Comment changer le mot d'activation d'un satellite ? »

L’assistant choisit lui-même les vérifications à lancer. Une bonne réponse indique ce qui a été vérifié, ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, et renvoie au guide Aragon adapté.

Voir chaque vérification avant qu’elle ne s’exécute : comme les vérifications ne font que lire, Claude peut les lancer sans demander. Pour approuver chacune, ouvrez les paramètres du connecteur dans Claude et réglez les outils voulus, par exemple **Recent errors** et **Support report**, sur **Approbation requise** (dans l’interface anglaise **Needs approval**).

Envoyer un rapport au support Aragon

Demandez à l’assistant : *« Fais un rapport de support et donne-le-moi sous forme de texte à envoyer au support Aragon. »* Le rapport contient les mêmes faits que ceux vus par l’assistant, avec la date et l’heure, pour que le support voie exactement ce qui a été vérifié. Faites un second rapport après une correction pour montrer ce qui a changé.

Si la connexion échoue

- **« Connexion impossible » ou « service indisponible » :** l’accès support est désactivé, ou ses 48 heures sont écoulées. Réactivez-le sur la page du Maestro et reconnectez-vous.
- **La connexion fonctionnait et demande maintenant de se reconnecter :** l’accès support a été réactivé ou le mot de passe propriétaire a été changé, ce qui déconnecte les connexions précédentes. Connectez-vous avec votre mot de passe propriétaire.
- **Se reconnecter ne suffit pas :** supprimez le connecteur dans Claude et ajoutez-le à nouveau.
- **La section indique « Remote Connect n’est pas connecté » :** le Maestro n’est pas connecté à Tailscale pour le moment. L’accès support refonctionne de lui-même dès que Remote Connect est connecté ; inutile de le désactiver puis de le réactiver.
- **L’adresse ne répond pas du tout :** Remote Connect doit être configuré et joignable. Vérifiez l’état de la Connexion à distance sur la page du Maestro.

Limites

- L’assistant explique ; il ne répare pas. C’est vous ou le support Aragon qui faites la modification.
- Il ne peut pas vérifier un Maestro éteint ou sans connexion Internet.
- Il voit la passerelle KNX, les satellites et le flux Node-RED du point de vue du Maestro : s’ils répondent et ce qu’ils signalent, pas leurs propres réglages internes.