Ad Soyad:MAHMUT DAĞAŞAN | Grup:GECE-B | Tarih:06.11.2026

- **Senaryo:** Saat 10:15. Tırsan Otomatik Şasi Kaynak Hücresi'nin servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir IP/konumdan girilmiş. Safety PLC konfigürasyonu veya robot dikiş yörünge parametreleri değişmiş olabilir; ışık perdesi / emniyet çiti interlock parametreleri henüz doğrulanmadı. Kaynak robotu çalışmaya devam ediyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

- **Kavram:** Bir olayda en değerli iki şey zaman ve kanıttır. CRA'nın (Cyber Resilience Act) 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

OT GÜVENLİK SORUMLUSUNU : **Fiziksel Emniyet:** Makineyi derhal kontrollü güvenli duruşa (Safe State) geçirmek ve hücre etrafına güvenlik şeridi çekmek.

Ağ İzolasyonu: İnternete açık uzak bakım modülünü ve ağ tünelini (VPN/Ethernet) fiziksel olarak sökmek/izole etmek. **Erişim Engelleme:** Gece 03:00'te kullanılan şüpheli servis hesabını derhal askıya almak ve aktif oturumları sonlandırmak.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

ERİŞİM DOĞRULAMASI : Uzak erişim gateway/firewall logları ve switch port statüleri kontrol edilerek dış bağlantının sıfırlandığı doğrulanır.

Korunacak Kanıtlar: Safety PLC / Üretim PLC'nin mevcut ram/flash konfigürasyon dökümü, Jump Server, Uzak Bakım Modülü ve Endüstriyel Firewall erişim log dosyaları. HMI olay ve alarm geçmişi kayıtları

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

ERKEN UYARI İÇERİĞİ : Olayın tespit zamanı (10:15) ve ilk gerçekleştiği saat (03:00). Etkilenen OT varlığı. Olayın potansiyel siber saldırı / yetkisiz erişim niteliği ve alınan ilk acil izolasyon tedbirleri.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

CRA BİLDİRİMİ RAPORU: **Kök Neden:** Saldırganın açık uzak bakım modülü ve zayıf kimlik doğrulama kanalı üzerinden içeri sızması.

Siber ve Fiziksel Etki: Fiziksel yaralanma oluşmadan hat izole edildi; PLC parametreleri varsayılan onaylı sürüme geri döndürüldü.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

Nihayi Rapor & Adli Bilişim : Korunmuş adli bilişim imajları, Yapılan fonksiyonel güvenlik doğrulama test imzaları ve imzalayan mühendis onayları.

Güncellenmiş Olay Müdahale Prosedürü ve yeni uzaktan erişim güvenlik politikası belgeleri.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.