Opérateur fictif TéléGuinée — Rapport d’incident, site relais de Pita

Rapport rédigé par l’ingénieur Thierno BAH, le 18 septembre 2026. Référence d’incident : INC-2026-0917.

1. Constat

Le 17 septembre 2026, le site relais de Pita a cessé d’émettre de 14 h 10 à 17 h 40. L’alarme « batteries faibles » est apparue à 13 h 55, après une coupure du réseau électrique commencée à 9 h 30.

2. Installation électrique du site

Élément	Caractéristique
Consommation des équipements	1 200 W en continu
Batteries	8 batteries de 12 V, 200 Ah, montées en série par 4 (2 branches de 48 V)
Panneaux solaires	6 panneaux de 400 W
Groupe électrogène	absent depuis mars 2026 (en réparation)

3. Analyse

Énergie stockée théorique : 2 branches × 48 V × 200 Ah = 19 200 Wh. Avec une profondeur de décharge limitée à 50 %, l’énergie utilisable est de 9 600 Wh, soit environ 8 heures d’autonomie à 1 200 W. La coupure ayant duré plus de 4 heures avant l’arrêt, les batteries auraient dû tenir ; leur état (âge : 5 ans) est mis en cause.

4. Actions

Remplacement des batteries prévu en octobre ; remise en service du groupe électrogène ; ajout d’une alarme de niveau à 60 %.