

OpenClaw + Ollama na Hetzner com acesso via Tailscale

Objetivo

- Ollama rodando na Hetzner
 - OpenClaw rodando na Hetzner
 - acesso remoto ao OpenClaw via Tailscale
-

1) Instalar o Tailscale na Hetzner

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

Se quiser habilitar SSH via Tailscale também:

```
sudo tailscale set --ssh
```

2) Confirmar IP e nome Tailscale da VPS

```
tailscale ip -4
tailscale status
```

Guarde:

- o IP Tailscale
 - ou o MagicDNS da VPS
-

3) Instalar o Ollama na Hetzner

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

4) Verificar se o Ollama subiu

```
systemctl status ollama --no-pager
journalctl -e -u ollama --no-pager | tail -n 50
```

5) Baixar o modelo no Ollama da Hetzner

Exemplo com um modelo leve:

```
ollama pull qwen2.5:3b
```

Se quiser usar outro, troca aqui.

6) Testar se o Ollama da Hetzner está respondendo

```
curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

Se vier JSON com os modelos, está certo.

8) Configurar o OpenClaw com o onboard

Em vez de editar o openclaw.json manualmente, eu vou usar o assistente do próprio OpenClaw:

```
openclaw onboard
```

Durante o processo, eu mantenho a lógica de acesso seguro:

- mode: local
- bind: loopback

Ou seja:

- o OpenClaw continua rodando localmente na máquina
- o gateway não fica exposto em LAN nem em porta pública
- o acesso remoto vai acontecer por cima disso, via Tailscale

9) Ativar o acesso via Tailscale no próprio fluxo do OpenClaw

No onboarding, eu habilito a opção de acesso via Tailscale.

Depois disso, o OpenClaw pede a autorização do Tailscale e mostra um comando para gerar o link de validação.

Quando isso aparecer, eu executo o comando indicado no terminal e abro o link que ele devolver para concluir a autorização.

Esse passo é importante porque é ele que conecta o OpenClaw à Tailnet de forma segura, sem precisar abrir porta pública.

10) Obter o link do painel

Depois que o onboarding termina, eu pego a URL do painel com:

```
openclaw dashboard --no-open
```

Esse comando mostra o endereço final que eu vou usar no navegador para acessar o OpenClaw.

11) Validar o device

Se o OpenClaw pedir autorização do dispositivo, eu valido o device.

```
openclaw dashboard --no-open
```

Primeiro, entro no ambiente do OpenClaw e listo os devices:

```
openclaw devices list
```

Se aparecer algum device pendente, eu aprovo com:

```
openclaw devices approve ID_DO_DEVICE
```

Depois posso listar novamente para confirmar que o device ficou autorizado.

Esse passo é importante porque o painel pode estar acessível, mas ainda exigir o pareamento do dispositivo para liberar o uso.

12) Abrir o painel no navegador

Com o link gerado pelo Tailscale, eu abro o painel no navegador e finalizo o acesso remoto via Tailscale.

13) Verificação final

No final, eu confirmo que:

- o Ollama está respondendo
- o OpenClaw está ativo
- o Tailscale está conectado
- o dashboard abriu corretamente
- e o device está validado