Vokabel- & Signalwortliste: Fachliches Englisch

Gezielte Vorbereitung auf Aufgabe 4.4 (Kundenauftrag) der Gesellenprüfung Elektroniker Teil 2

Prüfungsstrategie für die 30 Minuten Bearbeitungszeit:
1. Übersetze niemals die gesamte englische Anleitung Satz für Satz.
2. Lies zuerst die deutsche Prüfungsfrage und markiere das deutsche Schlüsselwort.
3. Suche im englischen Text gezielt nach dem passenden Signalwort (Keyword-Scanning).
4. Beantworte die Prüfungsfragen immer auf Deutsch!
5. Hilfsmittel im Notfall: Tabellenbuch S. 635–637 (Abkürzungen) und S. 638–643 (Fachglossar).

1. Kontakte, Klemmen & elektrische Kenndaten

Diese Begriffe tauchen in fast jedem Datenblatt auf (z. B. Smart-Meter-Steuerbox Winter 24/25, Wechselrichter Winter 23/24, Brandmelder Sommer 24).

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
normally open (NO)	Schließer / Schließerkontakt	Kontakt im Ruhezustand geöffnet. Häufige Frage: 'Um welche Kontaktart handelt es sich?'
normally closed (NC)	Öffner / Öffnerkontakt	Kontakt im Ruhezustand geschlossen; öffnet bei Betätigung/Alarm.
changeover contact (CO)	Wechsler / Wechselkontakt	Umschaltkontakt. Z. B. 4 Wechsler an Steuerbox (Winter 2024/25).
contact rating	Kontaktbelastbarkeit	Max. Schaltvermögen (z. B. 250 V AC / 5 A oder 30 V DC / 1 A).
relay output / switching output	Relaisausgang / Schaltausgang	Potenzialfreie Schaltausgänge zur Last- oder Signalsteuerung.
potential-free contact	Potenzialfreier Kontakt	Trockener Schaltkontakt ohne anliegende Fremdspannung.
supply voltage / rated voltage	Versorgungsspannung / Nennspannung	Betriebsspannung des Geräts (z. B. 230 V AC ± 10 % oder 24 V DC).
rated current / nominal current	Bemessungsstrom / Nennstrom	Dauerhaft zulässiger Betriebsstrom des Geräts oder Kontakts.
terminal block / screw terminal	Klemmenblock / Schraubklemme	Anschlussleiste für Leitungsadern (z. B. Federkraft- oder Schraubklemmen).
power consumption	Leistungsaufnahme / Eigenverbrauch	Elektrische Leistung, die das Gerät im Betrieb selbst benötigt (in Watt oder VA).
internal fuse	Interne Gerätesicherung	Geräteschutzsicherung (z. B. Feinsicherung 5x20 mm).
grounding / earthing terminal	Erdungsanschluss / Schutzleiterklemme	Klemme für den Anschluss des PE-Schutzleiters.

2. Montage, Gehäuse & Einsatzbereich

Fragen nach dem Montageort und der Eignung für Innen-/Außenbereiche sind ein Dauerbrenner.

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
indoor use only	Nur für Innenräume zulässig!	Sehr beliebte Prüfungsfalle: Gerät darf NICHT im Freien montiert werden!
outdoor installation / suitable for outdoor	Für Außenmontage geeignet	Gerät ist wetterfest ausgeführt (mindestens IP54 oder IP65).
degree of protection / IP rating	Schutzart (IP-Code)	Z. B. IP20 (fingersicher, Innenraum) vs. IP65 (staubdicht, strahlwassergeschützt).
base / base plate	Sockel / Montageplatte	Grundplatte, die an die Wand/Decke gedübelt wird (z. B. Brandmelder).
DIN rail mounting	Hutschienenmontage	Montage auf Tragschiene TH35 im Verteilerschrank.
ambient temperature range	Zulässige Umgebungstemperatur	Z. B. -20 °C bis +55 °C; wichtig für Montage in Heizräumen/Dachböden.
cable gland	Kabelverschraubung	Dichte Leitungseinführung (z. B. M16/M20) zur Zugentlastung und IP-Erhaltung.
clearance / minimum clearance	Mindestabstand	Erforderlicher Abstand zu brennbaren Stoffen oder zur Belüftung.
flush mounting	Unterputzmontage (UP)	Gerätemontage versenkt in der Installationsdose.
surface mounting	Aufputzmontage (AP)	Direkte Montage auf der Wandoberfläche.

3. Wallbox, E-Mobilität & Signalverarbeitung

Begriffe aus den Ladeinfrastruktur- und Steuerungsthemen (Sommer 2023, Winter 2018/19).

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
Control Pilot (CP)	Steuerleitung (Kommunikation)	Signalader zur Kommunikation Ladezustand / PWM-Stromvorgabe.
Proximity Pilot (PP)	Anwesenheits- / Kodierleitung	Überwacht Steckerverriegelung und Kabelbelastbarkeit über Widerstand.
charging station / wallbox	Ladestation / Wandladestation	Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge nach DIN EN 61851.
duty cycle	Tastverhältnis (des PWM-Signals)	Verhältnis Impulsdauer zu Periodendauer (gibt Ladestrom vor).
front panel	Gehäusefront / Bedienfeld	Vorderseite der Ladesäule mit LEDs, Tastern und Typ-2-Steckdose.
socket outlet	Steckdose / Ladeanschluss	Typ-2-Infrastruktursteckdose mit Verriegelungsaktuator.
locking actuator	Verriegelungsmotor / Aktuator	Sperrt das Ladekabel während des Ladevorgangs mechanisch ein.
DC residual current monitoring	Gleichfehlerstrom-Erkennung	Integrierte 6 mA DC-Abschaltung (RDC-

	MD nach IEC 62955).

4. Betriebsarten, Anzeigen & Steuerung

Vokabeln rund um LEDs, Fehleranzeigen und Systemfunktionen (z. B. Smart Grid, Luftreiniger).

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
commissioning	Inbetriebnahme	Erstes Einschalten, Einmessen und Parametrieren der Anlage.
operating mode	Betriebsart	Z. B. 'automatic mode' (Automatik) oder 'manual mode' (Handbetrieb).
firmware update during operation	Softwareupdate im laufenden Betrieb	Aktualisierung der Gerätesoftware ohne Betriebsunterbrechung.
LED indicator / status LED	Status-LED / Anzeigeleuchte	Zeigt Betriebsbereitschaft (grün), Störung (rot) oder Kommunikation (blau).
flashing / solid (continuous)	Blinkend / dauerhaft leuchtend	Wichtige Unterscheidung bei Fehlercodes (z. B. 'flashing red = error').
fault / failure / error	Störung / Fehler	Meldung eines unzulässigen Betriebszustands.
standby mode	Bereitschaftsmodus	Ruhezustand bei minimaler Leistungsaufnahme.
tamper contact / tamper switch	Sabotagekontakt	Schalter, der Alarm auslöst, wenn das Gehäuse unbefugt geöffnet wird.

5. Wartung, Sicherheit & Instandhaltung

Typische Fragen nach Serviceintervallen, Schutzkleidung und Prüfschritten.

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
maintenance interval	Wartungsintervall	Zeitabstand für Inspektionen (z. B. 'every 4 years' = alle vier Jahre).
visual inspection	Sichtprüfung	Prüfung auf äußere Schäden, Risse, Schmutz oder lose Klemmen.
functional test / test procedure	Funktionstest / Prüfablauf	Überprüfung der korrekten Schutz- oder Schaltfunktion (z. B. Testtaste).
disconnect from power supply	Vom Stromnetz trennen	Wichtigster Sicherheitshinweis vor dem Öffnen von Gehäusen!
wear protective gloves	Schutzhandschuhe tragen	Schutz vor Verbrennung, Chemikalien oder UV-C-Röhrenfett.
tightening torque	Anzugsdrehmoment	Vorgeschriebenes Drehmoment in Nm für Schraubklemmen.
cleaning and replacement	Reinigung und Austausch	Z. B. Filterwechsel oder Lampenaustausch nach Betriebsstundenzahl.

6. Die wichtigsten Prüfungsverben (Fragen & Handlungsanweisungen)

Verben, die in englischen Anleitungen beschreiben, was der Monteur tun oder lassen muss.

Englischer Fachbegriff	Deutsche Bedeutung	Prüfungskontext & Signalwort-Tipp
ensure / make sure that	Sicherstellen, dass...	Häufig bei Sicherheitsregeln (z. B. 'Ensure power is switched off').
verify / check	Prüfen / kontrollieren / nachmessen	Z. B. Drehfeld, Polarität oder Spannungsfreiheit feststellen.
replace / substitute	Ersetzen / austauschen	Austausch defekter Komponenten gegen Originalteile.
adjust / set	Einstellen / justieren	Einstellung von Schaltern (DIP-Switches), Potentiometern oder Adressen.
prohibited / do not...	Verboten / Keinesfalls tun!	Explizites Verbot in Sicherheitskapiteln.
tighten	Festziehen	Schrauben oder Verschraubungen mit Nenndrehmoment anziehen.
comply with	Einhalten / befolgen	Vorgaben oder Normen einhalten (z. B. 'comply with local codes').