

# 前端与后端定义消息模版数据格式

## 1. 系统消息

---

### 数据格式

```
{
  "inid": xxx # 消息id
  "message_code":80001, # 消息类型
  "msg_exist_time":1800, # 消息显示时间, 单位秒,默认是30分钟
  "title" : "系统消息", # 标题
  "content" : "关于您的反馈'车架号找不到的'问题, 客户已回复", # 消息内容
  "is_show" : 1, # 是否有查看详情
  "url":"http://007vin.com", # 是否需要跳转, 没有则为空
}
```

## 2. 问题反馈消息

---

### 数据格式

```
{
  "inid": xxx # 消息id
  "message_code":80002, # 消息类型
  "msg_exist_time":1800, # 消息显示时间, 单位秒,默认是30分钟
  "title" : "反馈消息", # 标题
  "content" : "关于您的反馈'车架号找不到的'问题, 客户已回复", # 消息内容
  "is_show" : 1, # 是否有查看详情
  "url":"http://007vin.com", # 是否需要跳转或者打开新窗口, 没有则为空
}
```

## 2. 临时消息-目前默认显示在网站右下角

---

### 数据格式

```
{
  "inid": xxx # 消息id
  "message_code":80003, # 消息类型
  "msg_exist_time":3, # 消息显示时间, 单位秒
  "title" : "您有新的询价消息", # 标题
  "content" : "有人查看了您家的库存,。。。。", # 消息内容
  "is_show" : 1, # 是否有查看详情
  "url":"http://007vin.com", # 是否需要跳转或者打开新窗口, 没有则为空
}
```

## 4. 浮层广告

### 数据格式

```
{
  "message_code":80004, # 消息类型
  "msg_exist_time":-1, # 消息显示时间, 单位秒,-1表示不自动关闭
  "data" : [
    {
      "title" : "反馈消息", # 标题, 备用字段后续可能使用
      "content" : "", # 消息内容, 备用字段后续可能使用
      "pic_url" : "https://007vin.com/img/banner/banner_search.png", # 广告图片地址
      "url":"http://007vin.com", # 是否需要跳转或者打开新窗口, 没有则为空},
      'index': 1 # 图片顺序 (从0开始)
    }
  ]
  ... 多图片多数据
}
```

## 1. 账号注册接口

### 功能：注册消息服务账号

本地测试地址：<http://192.168.10.165:6088/users/regiester>

接口：[/users/regiester](#)

请求方式：**POST** - 普通POST请求

请求参数：

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID
platform	--String	是	平台ID, 如: 11q
comment	--String	否	备注说明关系-默认是空

返回数据格式:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "注册成功"
}
```

code说明

0 表示: 参数不能为空 / 用户已经注册

## 2. 账号销毁

### 功能: 销毁消息服务账号

本地测试地址: <http://192.168.10.165:6088/users/destroy>

接口: /users/destroy

请求方式: GET - 普通GET请求

请求参数:

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID

返回数据格式:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "销毁成功"
}
```

code说明

0 表示：参数不能为空 / 用户未注册

## 3. 账号在线数

### 功能：获取账号在线数

---

本地测试地址：http://192.168.10.165:6088/users/onlinelist

接口：/users/onlinelist

请求方式：GET - 普通GET请求

请求参数：

无

返回数据格式：

```
{
  "code": 1,
  "msg": "成功",
  "nowdate" : "2018-10-16 10:12:23, # 当前时间
  "total" : 0,
  "data" : [
    {
      "userid" : "123123123132",
      "starttime" "2018-10-16 09:12:23" # 用户连接时间
    }
  ]
}
```

## 4. 消息长连接接口

### 功能：长连接服务

---

本地测试地址：ws://127.0.0.1:6088/message/connect

接口：/message/connect

请求方式：GET - 普通GET请求

请求参数：

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID

PS：包含接收实时消息接口

## 5. 断开用户长连接接口

本地测试地址：http://192.168.10.165:6088/message/disconnect

接口：/message/disconnect

请求方式：GET - 普通GET请求

请求参数：

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID

返回数据格式：

```
{
  "code": 1,
  "msg": "断开成功"
}
```

code说明

0 表示：参数不能为空 / 用户未在线

## 6. 消息推送接口

本地测试地址：http://192.168.10.165:6088/message/push

接口：/message/push

请求方式： **POST - 普通POST请求**

请求参数：

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID
type	--String	是	消息类型：text表示文本，json表示jso
n格式，其他			
message	--String	是	消息内容

返回数据格式：

```
{
    "code": 1,
    "msg": "推送成功"
}
```

code说明

- 0 表示：参数不能为空
- 4010 表示用户不在线

## 7.单用户批量推送多条消息

本地测试地址： **http://192.168.10.165:6088/message/pushlist**

接口： **/message/pushlist**

请求方式： **POST - 普通POST请求**

请求参数：

参数名	参数类型	是否必填	描述
userid	--String	是	账号ID
message	--String	是	消息内容JSON字符串

返回数据格式：

```
{
    "code": 1,
    "msg": "推送成功"
}
```

## message字段格式说明：

```
{ "dataList": [
    { "message_code": 80002, "msg_exist_time": 1800, "title": "反馈消息", "content": "关于您的反馈‘车架号找不到的’问题，客户已回复", "is_show": "1", "url": "http://007vin.com" },
    { "message_code": 80001, "msg_exist_time": 1800, "title": "系统消息", "content": "日产品牌上线了....", "is_show": "1", "url": "http://007vin.com" },
    { "message_code": 80003, "msg_exist_time": 3, "title": "您有新的询价消息", "content": "零零汽用户：188****1234，在搜索零件号12345678时，查看了您的联系方式。", "is_show": "1", "url": "http://007vin.com" }
]
```

## code说明

0 表示：参数不能为空  
4010 表示用户不在线