

# Receptor Mini 300 idrm - Idemo Motors®



<b>Descripción del Producto</b>	Receptor radio Mini 300 idrm
<b>Características/ventajas</b>	<p>Convierte motor mecánico vía cable a motor vía radio.</p> <p>Tamaño reducido para poder ser instalado dentro de cualquier cajón de persiana.</p> <p>Protocolo IDRM: lo dota de compatibilidad con toda la gama de automatismos.</p> <p>Perfecto para ser integrado en el sistema domótico IdeHome®.</p>

## Datos técnicos

<b>Capacidad de memoria</b>	≤20 emisores y/o sensores idrm
<b>Alimentación</b>	230V / 50Hz
<b>Potencia máxima de motor</b>	≤300W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433.92MHz
<b>Índice de protección</b>	IP55
<b>Dimensiones</b>	98x26x21 mm
<b>Codificación</b>	Idemo idrm