

DownloadCmd 工具用法说明

输入参数

--p	端口名，如 COM3
--file	待烧录的固件文件 如 “E:\\ 5991H \\ uartwifi.bin”
--size	flash 的大小，可以写 1M、2M、4M 等，默认为 1M
--b	波特率，默认为 921600
--address	固件的起始地址，默认为 0x1000;
--loop	是否循环下载，不需要写入值

使用方法

可以在 cmd 串口输入命令 DownloadCmd.exe --p<port_name> --file<file_path> --size<flash_size> --b <baudrate> --addr<download_addr>

```
G:\J--ReleaseVersions\5991H\Dnload\cmd\DownloadCmd_U00.00.01>DownloadCmd.exe --p
COM5 --file E:\\UART5991H_Download\\91H_lod\\uartwifi_0817.bin --size 1M --add
r 0x1000
```

图 1 命令用法示意图

当窗口中出现 “Waiting for plug in...” 时，连接芯片或者给芯片重新上电，如下图。

```
=====Start=====
Open port...
=====
Running...
Waiting for plug in...
```

图 2 等待接入芯片示意图

```
G:\J--ReleaseVersions\5991H\Dnload\cmd\DownloadCmd_U00.00.01>DownloadCmd.exe --p
COM5 --file E:\\UART5991H_Download\\91H_lod\\uartwifi_0817.bin --size 1M --add
r 0x1000
=====Start=====
Open port...
=====
Running...
Waiting for plug in...
Find new device!
Prepare partiton...
flash 1!
flash 5 2 4096 0 1!
flash 3!
flash 6 0 1 rda5991h 0x1000 0x1000 0x50000!
mw 40109020 0x23524441!
flash 3!
md 4!
mw 40011004 a8e8!
mw 40011024 5b44!
mw 40011000 1!
Prepare done: 1210ms!
Send XModem...
loadx!
```

```
[Send Packet: 300/317]
[Send Packet: 305/317]
[Send Packet: 310/317]
[Send Packet: 315/317]
[Send Packet: 316/317]
[Send Packet: 317/317]
Program done: 7560ms!
Verify...
checksum 1 18001000 324092!
Verify done.
Download finish!
Stop exited
Close port COM5
Elapsed: 8680ms!
```

图 3 执行结果示意图

循环下载

1. 启动

当属于参数中包含 -loop 时，可循环下载芯片，切换芯片后，不需要重新发送指令。

```
E:\softs_git\build-wifidnloadNew-Qt4_8_7_MSUC2010_32bit-Default\run>DownloadCmd.
exe --p COM5 --file E:\\UART5991H_Download\\91H_lod\\uartwifi_0817.bin --loop
```

图 4 命令用法示意图 2

2. 运行

输入图 4 指令后, 会进入下载过程, 下载成功后如下图, 不会退出下载过程, 如图 5。

```
[Send Packet: 290/317]
[Send Packet: 300/317]
[Send Packet: 310/317]
[Send Packet: 316/317]
[Send Packet: 317/317]
Verify...
checksum 1 18001000 324092!
Verify done.
The downloading is succeeded!
```

图 5 循环下载成功示意图

下载成功后, 取下下载成功的芯片, 输出窗口将显示“Waiting for plug in ...”信息, 等待接入新的芯片, 如图 6 所示。

```
[Send Packet: 317/317]
Verify...
checksum 1 18001000 324092!
Verify done.
The downloading is succeeded!
Error: Not find a device!
Enter boot failed,maybe no device!
Waiting for plug in...
```

图 6 等待接入新芯片示意图

出现“Waiting for plug in ...”信息后, 接入新的芯片, 会进入下载模式, 如下图:

```
Waiting for plug in...
Error: Not find a device!
Enter boot failed,maybe no device!
Waiting for plug in...
Find a device,enter boot succeeded!
Prepare partiton...
flash 1!
flash 5 2 4096 0 1!
flash 3!
flash 6 0 1 rda5991h 0x1000 0x1000 0x50000!
```

图 7 更换新芯片示意图