한 국 공 업 규 격 **KS C 5601**

KOREAN INDUSTRIAL STANDARDS

정보 교환용 부호

제 정 1974-09-27

Code for Information Interchange

1. 적용 범위 이 규격은 정보처리 및 데이터 전송을 하는 시스템에서 정보 교환에 사용하는 부호에 대하여 규정 한다.

2. 용어의 뜻 이 규격에서 사용하는 주요 용어의 뜻은 다음과 같다.

(1) **정보 교환** 다른 시스템 간이라도 서로 정보를 이용할 수 있도록, 한 시스템으로 부터 다른 시스템에 정보를 전하는 것.

(2) **글 자(Character)** 데이터의 구성, 제어 또는 표현에 사용되는 요소로서, 문자, 숫자, 기호 및 특수한 기능을 표현하는 것으로 이루어진다.

(3) **기능 글자** 특수한 기능을 표현하는 글자로서, 제어 기능의 개시, 변경, 정지 등이 지정된다.

(4) **매 체** 데이터를 물리적 상태의 변화로서 표현할 수 있는 물질, 보기를 들면 종이테이프, 카아드, 자기테이프 등을 말한다.

3. 부 호 부호의 단위는 7단위 및 8단위로 한다.

3.1 7단위 부호 7단위 부호는 로마 문자용 부호 및 한글 문자용 부호로 하고, 이 양자는 단독으로 사용하여도 좋고 병용하여도 좋다.

3.1.1 로마 문자용 부호 로마 문자용 부호는 **표 1**과 같이 한다.

3.1.2 한글 문자용 부호 한글 문자용 부호는 **표 2**와 같이 한다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 영업적 활용을 금지합니다.

3.1.3 로마 문자·한글 문자 병용 부호 로마 문자, 한글 문자 병용부호는 7단위로서 로마 문자와 한글 문자를 병용하는 경우 사용하고, **표 1**과 **표 2**를 다음 방법으로 결합한다.

표 2의 기능 부호(미정의) 부분의 0/14 및 0/15(1)에 **표 1**과 같은 뜻의 기능 글자 SO 및 SI를 갖추고, **표 1**과 **표 2**의 SO 및 SI의 상호 이용에 의하여 결합한다. 이 경우, SO가 선행하는 부호 군은, 한글 문자용 부호표에 표시한 부호를 뜻하고, SI가 선행하는 부호군은 로마 문자용 부호표에 표시한 부호를 뜻하는 것으로 한다.

주 (1) 부호표상의 위치에 대해서는 **6.1** 참조

3.2 8단위 부호 8단위 부호는 **표 3**과 같이 한다.

91256

관련 규격 :

표 1 로마 문자용 부호

비트번호 b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	행 \ 열	0	0	0	0	1	1	1	1
								0	0	1	1	0	0	1	1
								0	1	0	1	0	1	0	1
								0	1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0	0	NUL	(TC_7)DLE	SP	0	@	P	‘(2)(5)	p
			0	0	0	1	1	(TC_1)SOH	DC_1	!	1	A	Q	a	q
			0	0	1	0	2	(TC_2)STX	DC_2	″(2)	2	B	R	b	r
			0	0	1	1	3	(TC_3)ETX	DC_3	#(4)	3	C	S	c	s
			0	1	0	0	4	(TC_4)EOT	DC_4	$	4	D	T	d	t
			0	1	0	1	5	(TC_5)ENQ	(TC_8)NAK	%	5	E	U	e	u
			0	1	1	0	6	(TC_6)ACK	(TC_9)SYN	&	6	F	V	f	v
			0	1	1	1	7	BEL	(TC_{10})ETB	’(2)	7	G	W	g	w
			1	0	0	0	8	FE_0(BS)	CAN	(	8	H	X	h	x
			1	0	0	1	9	FE_1(HT)	EM	)	9	I	Y	i	y
			1	0	1	0	10	FE_2(LF)(1)	SUB	*(3)	:	J	Z	j	z
			1	0	1	1	11	FE_3(VT)	ESC	+(3)	;	K	[	k	{(5)
			1	1	0	0	12	FE_4(FF)	IS_4(FS)	,	<	L	₩	l	|(3)(5)
			1	1	0	1	13	FE_5(CR)(1)	IS_3(GS)	-	=	M	]	m	}(5)
			1	1	1	0	14	SO	IS_2(RS)	.	>	N	∧(2)	n	¯(3)
			1	1	1	1	15	SI	IS_1(US)	/(3)	?	O	—	o	DEL

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

주 (1) 0/10“LF” 및 0/13“CR”의 동작을 1동작으로 하는 장치에서는 0/10를 “NL”로 하여 사용한다.

(2) 2/2“″”, 2/7“’”, 5/14“∧” 및 6/0“1”의 기호는 각기 독일어계의 움라우트, 프란스어계의 아그상에도 사용한다.

이 경우에는 0/8“BS”를 선행시킨다.

(3) 2/10“*”, 2/13“—”, 2/15“/”, 7/12“|”, 7/14“¯” 등은 부속서 2에 표시한 바와 같이 여러개의 뜻을 가지나, 이들은 정보 송수(送受)간의 상호 양해하에 기호의 뜻이 혼란하지 않도록 고정한다.

(4) 하나의 부호 위치에 대해서 2중으로 글자를 배치한 곳은 없다. 다만, 국제간의 정보교환의 경우에 한하여, 정보 송수(送受)간의 상호 양해하에 2/3“#”를 “£”로 바꾸어 사용하여도 좋다.

(5) 6/0“\”, 7/11“{”, 7/12“|” 및 7/13“}”의 4개의 기호는 표 1, 표 2 및 표 3에 실려있는 이외의 기호 및 문자로 바꾸어도 좋다.

91257

표 49 7 단위 ISO 코드(한글 문자용)

						b7→	0	0	0	0	1	1	1	1
						b6→	0	0	1	1	0	0	1	1
						b5→	0	1	0	1	0	1	0	1
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	행 ＼ 열	0	1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0	0	機能符號(未定義)	機能符號(未定義)	△	ᄫ	ᅡ	ᅱ	한	한
			0	0	0	1	1			(1)	ᄬ	ᅢ	ᅲ	글	글
			0	0	1	0	2			ㄱ	ㅁ	ᅣ	ᅳ	부	부
			0	0	1	1	3			ㄲ	ㅂ	ᅤ	ᅴ	호	호
			0	1	0	0	4			ㄳ	ㅃ	ᅥ	ᅵ	부	부
			0	1	0	1	5			ㄴ	ㅄ	ᅦ	ᆞ	문	문
			0	1	1	0	6			ㄵ	ㅅ	ᅧ	ᆢ		
			0	1	1	1	7			ㄶ	ㅆ	ᅨ	ᆞ		
			1	0	0	0	8			ㄷ	ㅇ	ᅩ	ᆞ		
			1	0	0	1	9			ㄸ	ㅈ	ᅪ			
			1	0	1	0	10			ㄹ	ㅉ	ᅫ			
			1	0	1	1	11			ㄺ	ㅊ	ᅬ			
			1	1	0	0	12			ㄻ	ㅋ	ᅭ			
			1	1	0	1	13			ㄼ	ㅌ	ᅮ			
			1	1	1	0	14			ㄽ	ㅍ	ᅯ			
			1	1	1	1	15			ㄾ	ㅎ	ᅰ			

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91258

표 50 8단위 ISO 코드 (한글용)

비트 번호								열 / 행	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
						0			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
					0				0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
				0					0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	0	NUL	(TG)DLE	△	0	@	P	′	P		↑	△	괴	나	거		15
0	0	0	0	0	0	0	0	1	(TC$_1$)SOH	DC$_1$	!	1	A	Q	a	q			(')	괘	내	뀌		
0	0	0	0	0	0	1	0	2	(PC$_2$)STX	DC$_2$	"	2	B	R	b	r			ㄱ	괴	냐	끄		
0	0	0	0	0	0	1	1	3	(TC$_3$)ETX	DC$_3$	#	3	C	S	c	s			ㄲ	교	냬	느		
0	0	0	0	0	1	0	0	4	(TC$_4$)EOT	DC$_4$	$	4	D	T	d	t			ㄳ	구	너	는		
0	0	0	0	0	1	0	1	5	(TC$_5$)E.NQ	(TC$_8$)NAK	%	5	E	U	e	u	기		ㄴ	궈	네	늬	한	
0	0	0	0	0	1	1	0	6	(TC$_6$)ACK	(TC$_9$)SYN	&	6	F	V	f	v	능		ㄵ	귀	녜	니	글	
0	0	0	0	0	1	1	1	7	BEL	(TC$_{10}$)ETB	′	7	G	W	g	w	부		ㄶ	규	녀	님	부	
0	0	0	0	1	0	0	0	8	FE$_0$(BS)	CAN	)	8	H	X	h	x	호		ㄷ	그	뇨	다	호	
0	0	0	0	1	0	0	1	9	FE$_1$(HT)	EM	(	9	I	Y	i	y	(뮈		ㄸ	긔	누	대	부	
0	0	0	0	1	0	1	0	10	FE$_2$(LF)	SUB	*	:	J	Z	j	z	정)		ㄹ	기	눠	덕	분	
0	0	0	0	1	0	1	1	11	FE$_3$(VT)	ESC	+	;	K	[	k	{	·····	·····	ㄺ	긴	뉘	덴	·····	·····
0	0	0	0	1	1	0	0	12	FE$_4$(FF)	IS$_4$(FS)	,	<	L	₩	l	|			ㄻ	길	뉜	뎌		
0	0	0	0	1	1	0	1	13	FE$_5$(CR)	IS$_3$(GS)	−	=	M	]	m	}			ㄼ	김	뉠	뎬		
0	0	0	0	1	1	1	0	14	SO	IS$_2$(RS)	.	>	N	^	n	−			ㄽ	깁	뉨	뎨		
0	0	0	0	1	1	1	1	15	SI	IS$_1$(US)	/	?	O	_	o	DEL			ㄾ	깃	뉴	도		

91259

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4. 기록 매체의 적용 단위 3.에 규정한 부호를 기록하는 매체상에는 부호를 기록하는 정보 기록 부분외에 부가적 부분도 있으나, 여기에서는 부가적 부분을 제외한 부분이 7단위의 것과 8단위의 것을 대상으로 하고, 각기 7단위 매체 및 8단위 매체라 부른다.

4.1 7단위 매체 7단위 매체는 로마 문자용 부호 또는 한글 문자용 부호를 단독으로 적용하는 경우는, **표 1** 또는 **표 2**를 그대로 적용하고, 양 부호를 병용하는 경우는, **3.1.3**의 부호를 적용한다.

4.2 8단위 매체 8단위 매체에 7단위 부호를 적용할 경우는, 매체의 제 8단위 자리는 사용하지 않고, 언제나 "0"로 하고, 8단위 매체에 8단위 부호를 적용하는 경우는, 그대로 8단위 부호를 적용한다.

5. 글자의 종류 글자는 기능 글자, 기호, 숫자 및 문자로 이루어진다.

5.1 기능 문자 기능 문자는 전송 제어 TC, 서식 제어 FE, 장치 제어 DC, 정보 분리 IS, 기타 특수 기능 글자로 이루어지며, 기능 글자의 분류와 정의는 **부속서 1**에 따른다.

5.2 기 호 기호는 SP(1), 로마 문자용 32 기호 및 한글 문자용 8기호로 이루어지며, 그 명칭은 원칙으로 **부속서 2.**에 표시하는 관례에 따르나, 송수(送受)간의 약속에 따라 변경하여도 좋다.

주 (1) SP는 인자(印字)하지 않는 기호로서 사용하는 외에 기능 글자도 사용한다.

5.3 숫 자 숫자는 0~9의 10개로 이루어진다.

5.4 문 자 문자는 로마 문자와 한글 문자로 이루어진다.

5.4.1 로마 문자 로마 문자는 A B……Z의 대문자 및 ab……z의 소문자 계 52문자로 이루어진다.

5.4.2 한글 문자 한글 문자는 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ……ㅎ, ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ…… 계 24문자를 기본으로 한다.

KAIS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

6. 부호표의 보충

6.1 부호표상의 위치 부호표상의 부호 위치는 부호표상의 "열 번호/행 번호"에 따라 표시하고, 이지정에는 원칙으로 **표 1**의 로마 문자용 부호, **표 2**의 한글 문자용 부호 및 **표 3**의 8단위 부호의 구별을 필요로 하는데, 혼란이 없을 때는 구별을 생략하여도 좋다.

6.2 글자의 삭제 및 추가 부호표 중에서 사용하지 않는 부호 위치는 그대로 비어둔다. 글자를 새로 추가하는 경우는 다음과 같이 한다.

(1) **표 1**의 로마 문자용 부호에서는 1/10 "DLE" 또는 1/11 "ESC"를 이용한다.

(2) **표 2**의 한글 문자용 부호에서는 1/0 또는 1/11에 각각 **표 1**과 같은 뜻의 "DLE" 및 "ESC"를 두고 이용하는 외에, 앞으로 정해질 글자를 이용한다.

(3) 로마 문자, 한글 문자 병용 부호에 있어서는 "DLE", "ESC" 및 앞으로 정해질 글자를 이용한다.

91260

(4) **표 3**의 8단위 부호에서는 "DLE", "ESC", 앞으로 정해질 글자 이외에 SO 및 SI를 이용할 수 있는 것으로 한다.

여기에서, 앞으로 정해질 글자 부분은 원칙으로서 앞으로 정해질 글자를 추가 하는 것으로 한다.

7. 부분 부호표 숫자를 주체로 하는 경우의 정보 교환 부호로서, **표 4**에 4단위의 부분 부호표를 규

정한다.

7.1 부분 부호표의 글자 부분 부호표에 있어서는 16개의 글자를 사용하나, 이 중에서 10개는 반드시 10개의 숫자(0~9)로 하고, 나머지 6개는 **표 1** 및 **표 2**에서 숫자를 제외한 것으로 부터 선정한 글자로 한다.

다만, 필요한 경우는, **표 1** 및 **표 2**에 표시한 이외의 글자를 6개 중에 사용하여도 좋다. SP 또는 DEL을 사용하는 경우는 **표 1**의 SP 또는 DEL을 사용한다.

7.2 글자의 배치 규칙 글자를 **표 4**의 행 10~15에 배치하는 규칙은 다음과 같이 하며, 차례는 쓰는 순서에 따르는 것으로 한다.

(1) 우선 **표 1**에서 선정한 글자에 대해 처리한다. **표 1**의 행 10에 있는 글자를 **표 4**의 행 10에 배치한다. 이 경우, **표 1**의 행 10의 것이 복수개이면 열 번호 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4의 순으로 하고, 선두 글자를 최우선으로 하고, **표 4**의 행 10에 배치한다. 나머지 글자는 (3)에서 처리하기 위해 보류한다.

(2) (1)문장 가운데의 모든 "행 10"을 순차 행 11~15로 바꾸고, (1)의 조작을 되풀이하여 **표 4**의 행 11~15에 배치한다.

(3) 이상의 조작으로 남은 **표 1**의 글자는 열 번호 0, 1~7의 순으로 배치하고, 같은 열 번호에서는 행 번호 0, 1~15의 순으로 **표 4**의 행 10~15의 빈 장소에 배치한다.

(4) 다음에 **표 2**로 부터 선정한 글자에 대해서 재차 (1)에서 (3)까지의 조작을 한다. 이 경우 (1)에서 (3)까지의 「**표 1**」은 「**표 2**」와 바꾸는 것으로 하고, (1)에 규정한 열의 우선 순위는 열 번호 3, 4, 5, 2의 순으로 하고, **표 1**의 글자가 **표 4**에 이미 배치되어 있는 경우는 배치하고저 하는 **표 2**의 글자는 (3)에서 처리하기 위해 보류하고, (3)에 규정한 「열 번호 0, 1~7의 순」은 「열 번호 2, 3~5 순」으로 바꾼다.

(5) **표 1** 및 **표 2**에 없는 글자는 **표 4**의 빈 장소에 배치한다.

이상의 배치 규칙에 있어서 기능 문자를 기호화하여 사용하는 경우는, **표 1**의 열 3의 행 10~15에 있는 기호 :, ;, <, =, > 또는 ?를 사용하든가 또는 **표 1** 및 **표 2**에 없는 기호를 사용한다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91261

표 4 부분 부호표

b_4	b_3	b_2	b_1	행	글 자
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	2
0	0	1	1	3	3
0	1	0	0	4	4
0	1	0	1	5	5
0	1	1	0	6	6
0	1	1	1	7	7
1	0	0	0	8	8
1	0	0	1	9	9
1	0	1	0	10	—
1	0	1	1	11	—
1	1	0	0	12	—
1	1	0	1	13	—
1	1	1	0	14	
1	1	1	1	15	—

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91262

부속서 1 기능 글자의 분류와 정의

1. **기능 글자의 분류** 기능 글자는 전송 제어(TC), 서식 제어(FE), 장치 제어(DC), 정보 분리(IS), 및 기타의 특수 기능 글자로 이루어 진다.

TC : 전송 제어(Transmission Control) 전기 통신망에 의한 정보 전송을 제어하고 또는 용이하게 하기 위한 기능글자.

FE : 서식 제어(Format Effector) 입출력 매체에 있어서 정보의 배열 위치를 제어하는 기능 글자.

DC : 장치 제어(Device Control) 정보 처리 또는 전기 통신 시스템에 관련된 보조장치를 제어한다. 보기를 들면, 장치의 "온" "오프"를 제어하는 기능 글자

IS : 정보 분리(Information Separator) 논리적으로 정보를 분리하고, 구별하기 위한 기능 글자.

2. **개개의 기능 글자의 정의와 분류** 기능 글자의 정의와 분류는 다음과 같이 한다.

ACK : 긍정 응답(Acknowledge) 송신측에 대한 긍정적인 응답으로서, 수신측에서 송출되는 전송 제어 글자.

BEL : 벨(Bell) 주위를 환기시키는 경우, 즉 경보 또는 신호에 사용하는 특수 기능 글자.

BS : 후 퇴(Backspace) 인자 위치를 같은 행에서 1자분 후퇴시키는 서식 제어 글자.

CAN : 취 소(Cancel) 해당 정보가 틀린 것을 표시하는 특수 기능 글자.

CR : 복 귀(Carrige return) 인자 위치를 동일 행의 처음 위치에 복귀시키는 서식 제어 글자

DC 4 : 장치 제어 글자 4 (Device Control-4) 보조장치의 동작을 중단 또는 정지시키는 장치 제어 글자.

DEL : 말 소(Delete) 주로 천공 테이프상의 틀린 부호 또는 불필요한 부호를 삭제, 소거하기 위한 특수 기능 글자.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

비 고 이 부호는 정보의 내용에 영향을 주지 않고, 데이터의 흐름에 삽입 또는 데이터의 흐름에서 삭제할 수 있는 것으로 하고, 매체상의 공백, 시간관계의 공백을 메꾸는데 사용할 수 있는데, 서식 또는 장치제어에 영향이 있는 경우가 있다.

DLE : 전송 제어 확장(Data Link Escope) 이 부호의 바로 다음에 계속된 부호의 의미를 바꿀 전송 제어 글자.

비 고 이 부호는 보조적인 전송 제어 기능을 줄 경우에 한해서 사용하고, 이것에 계속된 문자로서는 기호, 숫자, 문자 및 전송 제어 문자에 한한다.

EM : 매체 종단(End of Medium) 기록 매체의 물리적인 종단, 기록부의 종단 또는 필요 부분의 종단을 나타내는데 사용할 특수 기능 글자

비 고 이 부호는 반드시 매체의 물리적인 종단에 대응한다고는 할 수 없다.

ENQ : 문 의(Enguiry) 상대국에서 응답을 요구하는 경우 사용하는 전송제어 글자로, 응답에는 국 식별, 국상태를 포함하여도 좋다.

비 고 일반 교환 회로망에서 "당신은"의 기능이 필요한 때는 접속 종료 후의 최초의 ENQ는 국식별의 문의(問識)이며, 그 후에 사용하는 ENQ는 "당신은"의 기능을 보유토록 하는 것은 정보 송수간의 합의에 따른다.

EOT : 전송 종료(End of Transmission) 한 개 이상의 문장의 전송 종료를 표시하는 전송 제어 문자.

91263

ESC : 확 장(Escape) 부호표를 확장하기 위해 사용하는 특수 기능 글자로서, 다음에 연속되는 1 부호의 뜻을 바꾸는 전치(前置)부호 또는 논록크·시프트 부호로 한다.

비 고 ESC의 부호의 뜻은 미리 정보 송수간에서 합의할 필요가 있다. 필요하면 ESC는 다른 부호계로 이동하는 것을 뜻하여도 좋으며, 이 경우에는 다음 부호와 조(組)로 부호계를 바꾸는 보조 제어 기능인 것을 의미한다. 이와 같이 하여 만들어진 보조 제어 기능은, 전송 제어 글자로서 사용하여서는 안된다. 이 때, ESC에 연속되는 부호로서, NUL, DEL 및 10개의 전송 제어 글자는 사용할 수 없다. ESC의 다음에 이와 같은 부호가 나왔을 때는 원래의 부호와 같은 뜻을 갖는다.

ETB : 전송 블럭크 종결(End of Transmission Block) 전송상의 이유로 분할된 데이터 블럭크의 종결을 표시하는 전송 제어 글자.

ETX : 택스트 종결(End of Text) 하나의 택스트의 종결을 표시하는 전송 제어 글자.

FF : 서식 보내기(Form Feed) 인자 위치를 다음 페이지의 미리 정해진 최초의 인자 위치에 이동시키는 서식 제어 글자.

FS : 파일 분리(File Spearator) 파일이라고 불리우는 정보 단위의 종단에 사용하는 정보 분리 글자 (US : 유닛트 분리 참조)

GS : 구룹 분리(Group Separator) 구룹이라 불리우는 정보 단위의 종단에 사용하는 정보 분리 글자 (US : 유닛트 분리 참조)

HT : 수평 탭(Horizontal Tabulation) 인자행(印字行)에 따라, 미리 정해진 일련의 인자 위치 중에서 바로 다음의 인자 위치까지 이동시키는 서식 제어 글자.

LF : 행 이동(Line Feed) 인자 위치를 다음 인자행에 이동시키는 서식 제어 글자.

NAK : 부정 응답(Negative Acknowledge) 송신측에 대한 부정적인 응답으로서, 수신측에서 송출되는 전송 제어 글자.

KATS-MOTIE

NL : 복귀 행 이동(New Line) 인자 위치를 다음 인자행의 최소의 장소에 이동시키는 서식 제어 글자

이 문서는 저작권 법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금지합니다.

NUL : 공 백(Null) 매체의 빈 곳, 시간의 빈 곳을 메꾸는 특수 기능 글자.

비 고 정보 내용에 영향을 주지 않고 더하거나, 나눌 수 있는 데, 정보 배치 또는 장치 제어에 영향을 줄 수 있다.

RS : 레코오드 분리(Record Separator) 레코오드라고 불리우는 정보 단위의 종단에 사용하는 정보 분리 글자(US : 유닛트 분리 참조)

SI : 시프트 인(Shift-In) 7단위 부호에서는 이에 연속되는 부호는 **표 1**에서 표시한 로마 문자용 부호임을 지정하는 특수 기능 글자로 하고, 8단위 부호에서는 이에 연속되는 부호는 **표 3**에 표시한 8단위 부호 자신의 부호임을 표시하는 특수 기능 글자로 한다.

SO : 시프트 아우트(Shift-Out) 7단위 부호에서는 이에 연속되는 부호는 **표 2**에 표시한 한글 문자용 부호임은 지정하는 특수 기능 글자로 하고, 8단위 부호에서는 이에 연속되는 부호는 **표 3**에 표시한 8단위 부호 이외의 부호임을 표시하는 특수 기능 글자로 한다.

SOH : 해딩 개시(Start of Heading) 정보 전문의 해딩의 최초 부호로서 사용하는 전송 제어 글자

SP : 간 격(Space) 단어 사이를 1자만 띠우는데 사용하는 특수 기능 글자이며, 인자 위치를 전진방향으로 1자만 이동시키는 서식 제어 글자도 된다.

STX : 택스트 개시(Start of Text) 택스트에 선행하고, 해딩의 종결에도 사용하는 전송 제어 글자

SUB : 치 환(Substitute) 무효 또는 잘못된 부호를 바꾸는데 사용하는 치환용의 특수 기능 글자.

SYN : 동기 신호(Synchronous Idle) 동기 신호 방식에서 다른 부호를 전송되지 않는 상태에서 동기를 취하고, 또는 동기(同期)를 유지하기 위한 신호로서 사용하는 전송 제어 글자.

US : 유닛트 분리(Unit Spearator) 유닛트라고 불리우는 정보 단위의 종단에 사용하는 정보 분리 글자로서, 동계의 것으로는 RS, GS, FS 가 있고, 이 4개의 정보 분리는 US, RS, GS, FS 의 순으로 강하다.

비 고 정보의 블럭크를 상위의 부호에서 분리되는 경우는 없다. 보기로 레코드는 몇개의 유닛트를 포함하나, 유닛트의 일부를 포함하는 경우는 없다.

VT : 수직 탭(Vertical Tabulation) 인자행을 미리 정해진 일련의 행 중에서, 바로 다음의 인자행까지 이동시키는 서식 제어 글자.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91265

부속서 2 기호의 명칭

1. 로마 문자용 기호 로마 문자용 기호의 명칭은 표 2.1과 같다.

표 2.1

기 호	명 칭	부호표상의 위치
SP(1)	간 격	2/0
!	감탄 기호	2/1
〃	인용 기호, 움라우트(2)	2/2
#	번호 기호(4)	2/3
$	통화 단위 $	2/4
%	퍼 센 트	2/5
&	"and" 기호	2/6
'	어포스트로피, 악상테귀(2)	2/7
(	왼편 소괄호	2/8
)	오른편 스괄호	2/9
*	별표 기호, 곱셈 기호(3)	2/10
+	정(正) 기호, 더하기 기호(3)	2/11
,	검 마	2/12
−	부(負)기호, 빼기기호, 하이픈(3)	2/13
.	마침표(피리어드)	2/14
/	사선, 나누기 기호(3)	2/15
:	쌍 점(코론)	2/10
;	쌍반점(세미코론)	3/11
<	부 등 호(보다 적은)	3/12
=	등 호	3/13
>	부 등 호(보다 큰)	3/14
?	의문기호	3/15
@	단가 기호	4/0
〔	왼편 대괄호	4/11
₩	통화 단위 ₩(원)	5/12
〕	오른편 대괄호	5/13
∧	상향 화살기호, 시루콘 프렉스 엑센트 기호(2)	5/14
—	언더라인	5/15
、	악상그라프(2)(5)	6/0
{	왼편 중괄호(5)	7/11
|	분리기호, 논리더하기 기호(3)(5)	7/12
}	오른편 중 괄호(5)	7/13
‾	오버라인, 논리 부정 기호(3)	7/14
(£)	(통화 단위 £) (파운드)(4)	(2/3)

주 (1) (SP)의 괄호 안은 인자되지 않는 것으로 한다.
(2) (3) (4) (5) 표 1의 주와 같다.

KATS-MOTE
이 문서는 저작권 규정에 의해 상업적 활용을 금지합니다.
91266

2. 한글 문자용 기호 한글 문자용 기호의 명칭은 표 2.2에 의한다.

표 2.2

기 호	명 칭	부호표상의 위치	
		표 2	표 3
(SP)(1)	간 격	2/0	2/0
.	마침표	2/1	10/1
「 “ ‘	시작 따옴표	2/2	10/2
」 ” ’	끝 따옴표	2/3	10/3
,	쉼 표	2/4	10/4
·	가운데점	2/5	10/5
: —	장음 기호	3/1	11/1
¨	탁 점	5/14	13/14
°	반 탁점	5/15	13/15

주 (1) (SP)의 괄호안은 인자되지 않는 것으로 한다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91267

KS C 5601-1974

정보 교환용 부호 해설

1. 적용 범위 정보교환의 인터페이스(접속장치)에 있어서, 일반적인 것과 제어에 관한 정보도 교환하는데, 이 규격에서는 인터페이스에서 교환되는 일반 정보의 부호에 대해서 규정하는 것으로 한다. 정보 교환의 인터페이스로서는 여러가지 매체가 있다. 개념적으로는 서로 다른 시스템 간을 주목적으로 하고 있어서, 이 규격에서는 장치내부의 부호를 규정할 계획은 없다.

2. 용어의 뜻 이 규격에서는, 규격의 해설에 필요한 기본적인 용어만 정의하였다.

3. 부 호 이 규격에서 취급하는 글자는 기능 글자, 기호, 숫자, 문자(로마문자, 한글)이다. 한자 및 그 외의 문자에 대해서는 시기상조로서, 본 규격에서는 다루지 않으나, 몇개의 소수 문자에 대해서는 채택될 수 있는 여지를 두었다.

앞에서 쓴 범위의 일반의 이용은 대별하여

(1) 로마 문자를 주제로 한 부호계

(2) 한글 문자를 주제로 한 부호계

(3) 앞서 표시한 양자를 병용하는 부호계

로 나눌 수 있다. 실제에 있어서는 **1**과 **3**의 이용자가 대부분이다. 이러한 것을 염두에 두고, 이 규격은 작성되었다.

3.1 7단위 부호 7단위 부호로서, 로마 문자용 부호 및 이 양자를 병용한 부호를 규정한다.

3.1.1 로마 문자용 부호 7단위의 로마 문자용 부호는 국제 표준화 기구에서 국제 표준을 정하고 있다. (**ISO R 646**-1967) 국내 표준이 되도록 국제적으로 통용되는 것으로 하는 것이 요망된다. 따라서, 국내 표준에서도 **ISO R 646**을 되도록 존중하고, 국내 사정을 고려하여 다음 3개의 수정을 하였다.

(1) 2/3은 **ISO R 646**에서는 "£"가 있으나, 국내에서 £의 필요성이 적어서, 보다 이용가치가 있는 "#"로 바꾸었다.

(2) **ISO R 646** 중에서 국내용으로 보류되어 있는 글자 및 국내용의 경우 변경이 허용 되어 있는 문자를 이 규격에서는 다음 표와 같이 정하였다.

위 치	기 호	위 치	기 호
4/0	@	5/11	{
7/11	[	5/12	|
7/12	₩	7/13	}
5/13	]		

(3) 융통성을 증대하기 위해 6/0 "ˋ", 7/11 "{", 7/12"|" 및 7/13"}"는 다른 기호로 바꿀 수 있는 여지를 남겨 두었다. 따라서, 이 규격의 로마 문자용 부호는 그대로 국제 부호로서 통용된다.

3.1.2 한글 문자용 부호 현재 정보 교환에 있어, 한글 문자만으로 하는 경우는 적다. 한글 문자를 사용할 때는 대부분 로마 문자와 병용하게 된다. 이를 염두에 두고 한글 문자 부호를 결정하였다.

KAIS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91268

한글 문자에 다른 문자, 보기를 들면 한자를 추가하고저 하는 경우는, 정보 송수간에 양해하에 앞으로 정해질 글자를 충당하거나 "ESC"를 이용한다.

한글 문자용 부호(표 2)에 "SP"와 "DEL"을 포함시킨 것은 표 2의 열 2~7 은 원칙으로 기능 문자 이외의 문자를 배치하는 장소인 데, 2/0과 7/15에 한해서는 기능 문자를 배치하기 위한 위치이므로, 이 위치에 기능문자 이외의 것을 배치할 수 없는 것과 표 2의 사용상의 편의 때문이다. 또한, 이들 위치에 간격과 말소를 삽입하는 의견도 있었으나, 국제적으로 인정되고 있는 "SP"와 "DEL"과 실제적으로 동의(同意)의 것을 명칭을 바꾸어 삽입하는 것은 부적당하여 보류하였다.

3.1.3 로마 문자, 한글 문자 병용 부호 로마 문자용 부호와 한글 문자용 부호를 병용하는 경우가 많다. 병용 방법으로서는 SO 및 SI에 따르는 것으로 한다. SO는 원래 다른 부호계로의 전환을 의미하는 기능 글자인데, 표 1에서의 SO는 한글 문자용 부호를 말하고, SI는 로마 문자용 부호를 말하는 것으로 정한다.

따라서, 병용의 경우, 표 2의 0/14 및 0/15는 각기 SO 및 SI로 하는 것이 필요하다. 일반적인 병용에 있어서는 정보 송수간의 양해로, 표 2의 기능 부호의 미정 부분은 표 1의 기능 글자와 동일한 것이 편리하다.

편리한 순으로 분류하면, 다음과 같이 하는 경우가 많다.

(1) SO, SI (필수 조건)

(2) NUL

(3) FE, IS

(4) TC

(5) 특수 기능 글자(BEL,CAN, EN, SUB, ESC)

(6) DC

또한, 표 1과 표 2의 기능 글자를 동일하게 한 나머지 부분에 대해서는, 정보 송수간의 양해하에 다른 기능 글자로서 사용할 수 있다. 로마 문자용 부호와 한글용 부호의 병용에 있어서는, 반드시 어느쪽의 부호인가를 지정, 즉 SI 또는 SO에 의한 지정이 필요하다. 특히 지정이 없는 경우는, 이하 SO가 나타날 때까지 로마 문자용 부호라고 양해하여야 한다.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 사업적 활용을 금지합니다.

3.2 8단위 부호 8단위 부호는 7단위의 로마 문자용 부호와 한글용 부호의 글자를 완전히 포함하고 있고(단, 중복을 피하기 위해 표 2에 포함된 "SP"나 "DEL"은 제외), 기능 글자, 기호, 숫자 및 문자 등 전체 글자를 중복하여 2개소이상 배치한 곳은 없다. 표 3의 10/0과 15/15는 각기 "SP"와 "DEL" 또는 간격과 말소를 넣으려는 의견도 있었으나, 현재 사용되고 있는 8단위 매체에서는 이를 필요로 하지 않으므로, 이들 부호 위치는 미정의로 하고, 장래 이러한 위치에 대한 요구가 명확히 되었을 때 결정하기로 하였다.

8단위 부호에서의 SO는 7단위의 SO와 달리, SO에 연속되는 부호는 로마 문자용 부호 및 한글 부호가 아닌 다른 부호계, 보기를 들면 희랍문자, 한자 등으로의 이행을 의미하는 것이므로, 주의를 요한다. 여기서, 다른 부호계의 사용에 있어서는 정보 송수간의 양해가 필요하다.

4. 기록매체의 적용 단위 이 부호를 적용하는 매체로서는, 종이 테이프, 자기 테이프, 카아드, 데이터 전송, 채널, 장치간 다선 신호선 등이 있다. 이러한 매체에는 정보기록(검사 부호 등을 제외)용으로

91269

사용할 수 있는 단위수가 4~12 다수 존재하는 데, 7 및 8단위만을 대상으로 한다. 단, 4단위 부분 부호표는 4단위 매체에 적용할 수 있다. 또, 12단위 카아드는 12단위 매체인데, 카아드 상의 부호 표현법이 확립된 시점에서, 별도 규격에 따라 정한다.

이 규격에서 매체로서 단위수에 주목하여 기재하고 있어서, 구체적인 종이 테이프, 자기테이프상에서의 표현에 대해서는 각기 **KS B 5701**(정보 교환용 및 수치 제어 기계용 부호의 종이 테이프 상에서의 표현) 및 (정보 교환용 부호의 자기테이프 상의 표현)을 참고하면 된다.

데이터 전송채널, 장치간 다선 신호선 등에 대해서는, 이 규격을 종이 테이프나, 자기 테이프 상에서 구체적으로 적용하는 예로부터 용이하게 유도할 수 있다.

4.1 7단위 매체 7단위 부호는 7단위 매체에 적용하는 것이 가장 자연적인 형태이다.

6단위 매체에 대한 적용도 불가능한 것은 아니다.

부자연한 점이 있어 표준이 될 수는 없다.

또한, 8단위 부호를 7단위 매체에 적용하는 것도 부자연하여 표준이 될 수는 없다.

4.2 8단위 매체 8단위 매체에 7단위 부호를 적용하는 경우는. 매체 제8단위 번째를 사용하여야 하므로, 8단위 매체에서는 7단위 및 8단위의 양부호가 사용된다.

따라서, 8단위 매체에서 정보 교환용 부호를 표현함에 있어서, 7, 8 중 어느 단위의 부호인가를 미리 정보 송수간에서 양해하여 둘 필요가 있다.

5. 글자의 종류

5.1 기능 글자 기능 글자는 전송 제어 TC, 서식 제어 FE, 장치 제어 DC, 정보 분리 IS 및 기타의 특수 기능 글자로 된다.

기능 글자의 분류와 정의는 **부속서 1**에 규정하고 있는데, **표 1, 표 2, 표 3**의 부호표상에서의 표현 방법에는 다음의 4종이 있다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

(1) (TC_1)SOH로서 표현되고 있는 전송 제어 관계

(2) FE_0(BS) 및 IS_4(FS)……로서 표현된 FE 서식 제어 및 IS 정보 분리 관계

(3) DC_1……로서 표현된 장치 제어 관계

(4) NUL……로서 표현되어 있는 특수 기능 관계

91270

(1)의 TC 관계의 상세한 것은 다른 규격에 따른다.

(2)의 FE 및 IS 관계는 **부속서 1**에서는 극히 일반적인 기기(器機)를 고려하여 정의하고 있다. 단, 이러한 기기의 종류에 따라, 또는 앞으로 개발될 기기에 따라 불충분한 경우가 발생한다. 이 경우, FE, IS는 이 분류에 속하고, 또한 매우 유사한 제어와 바꿀 수 있는 것을 의미한다.

(3)의 DC에 관해서는 **부속서 1**에서 명시된 바와같이 각별히 정의하지 않고 있어서, 정보송수간에서 미리 양해하여 둘 필요가 있다. 즉, 장치 제어의 범위이면 정보 송수간의 양해하에 자 유로 세부를 정의할 수 있는 것을 의미한다.

(4)의 특수 기능 글자는 **부속서 1**에 표시하는 정의에 의해 완전히 구속된다.

앞에 말한 범위를 넘어 기능 글자를 확장하고저 할 때는 정보 송수간의 양해하에 전송 제어부호의 확장에 대해서는 1/0 "DLE"를, 기타의 기능 부호의 확장에 대해서는 1/11 "ESC"를 사용한다.

0/14 "SO" 및 0/15 "SI"는 7단위 부호의 경우는, 각기 **표 2**의 한글 문자용 부호 및 **표 1**의 로마 문자용 부호로 전이(轉移)하는 것을 의미한다. 8단위의 부호표에서는 각기 이 규격에 의한 부호 이외에 전이 또는 이 규격에 의한 부호 이외에서 이 규격의 '단위 부호표에 전이하는 것을 의미한다. 따라서, 7단위 부호로서 기호 및 문자의 추가를 하는데는 **표 1**의 6/0 ".", 7/11 "{", 7/12 "|" 및 7/13 "}"를 서로 바꾸던가, **표 2**의 열 6, 열 7의 빈곳을 채우던가, 또는 ESC의 이용에 따라 실행한다. 8단위에서 숫자, 기호, 문자의 추가는 SO, SI에 의하던가, 7단위 부호와 같은 방법에 의한다. 이 중 어느 것을 이용하는 가는 정보 송수간의 양해에 따른다. CAN에 의한 취소의 범위에 관해서는 정보 송수간의 양해에 따른다.

5.2 기 호 기호의 뜻은 관용에 따르는 것이 필요하다. **부속서 2**에 관용의 뜻이 설명되어 있는데, 그 중에는 두 가지 이상의 뜻을 갖는 것도 있다. 어느 쪽을 선택하는가는 정보 송수간의 양해에 따른다.

관용 이외 뜻으로 사용할 때는 정보 송수간의 양해하에 할 수 있으나, 이로 인해 혼란이 발생하지 않도록 할 필요가 있다.

보기로서 기호의 일부, 예를 들면 **표 1**에서 열 6 및 열 7을 사용치 않을 때(일반의 타이프라이터, 라인·프린터 등에서 발생하기 쉽다).

열 6, 열 7속에 있는 일부 기호가 갖는 뜻을 열 2, 3, 4, 5 중의 특정 기호에 포함할 경우가 발생한다. 구체적인 보기로서 **표 1**의 7/12 "|" 논리합, 7/14 "—" 논리 부정을 2/1 "!" 및 5/14 "∧"에 갖게 하는 경우가 있다.

국내에서의 정보 교환에 있어서 **표 1** 및 **표 3**의 2/3은 "#"인 것이 원칙이다.

다만, **ISOR 646**에서는 2/3은 "£"로 되어 있으므로, 이 규격에서는 국제간 정보 교환의 경우에 한하여 2/3을 "£"로 바꾸어 사용하는 것을 인정한다. 미국의 표준 부호〔X3.4-1968〕도 2/3은 "£"가 아니고 "#"이다.

KATS-MOIF
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

"£"나 "$"는 영국 통화 단위 "파운드"나 미국 통화 단위 "달러"만을 의미하지 않으나, 현실 문제로서는 파운드 지역이나, 달러 지역과의 정보 교환에 사용하게 된다.

5.3 숫 자 이용상의 편리에 따라 0~9의 숫자는 로마 문자쪽에 배치하고, 부호표의 하위 4빗트의 2진값이 그대로 숫자에 대응 하도록 되어 있다.

5.4 문 자

5.4.1 로마 문자 로마 문자는 대문자와 소문자로 되어 있으나, 각 열별로 배치하고, 소문자가 불필요한 경우는 열 6, 열 7(단 "DEL"은 제외)은 삭제할 수 있도록 배려하고 있다.

5.4.2 한글 문자 한글 문자는 ㄱㄴㄷ…… 등의 14개와 ㅏㅑ……ㅣ의 12개 문자이다.

표 2, **표 3**의 한글 부호 부분은 필요가 있으면, 정보 송수간의 양해하에 다른 문자, 보기를 들면 한자 등을 충당할 수 있다.

6. 부호표상의 보충

6.1 부호표상의 위치 부호표 상의 위치를 표시하는 방법으로서, 이 규격에서는 사용상의 편의와 혼란 방지를 위해 "열번호/행번호"에 따르는 것으로 하였다. 그러나 ' 이외에 (1) 빗트 패턴에 의한 지정 방법과 (2) 부호 번호에 의한 지정 방법도 있다.

91271

보기를 들면, 문자 "K"의 위치는 "4/11"라 지정하는 외에 다음과 같이 지정할 수 있다.

(1) 01001011

(2) 75

여기서, (2)의 75라는 번호는, 표의 빗드번호에 다음과 같은 웨이트를 붙여 "1"에 대응하는 부분을 더하여 산출한 것이다.

빗트 번호 : b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1

웨 이 트 : 128 64 32 16 8 4 2 1

"K" : 0 1 0 0 1 0 1 1

K의 번호 : 64+8+2+1=75

또한, 부호표 상의 위치를 지정하는 경우, 원칙으로서 **표 1**, **표 2** 및 **표 3**의 구별을 둘 필요가 있으나, 혼란이 없을 때는 구별을 생략하여도 좋다.

6.2 글자의 삭제 및 추가 기능글자 중의 전송 제어의 확장에는 1/0 "DLE"를 사용하고, 기타의 기능 글자의 확장에는 1/11 "EISC"를 사용한다.

숫자, 기호 및 문자의 추가에는 주로 1/11 "ESC" 또는 0/14 "SO", 0/15 "SI"의 활용에 따르는 외에 **표 2**와 **표 3**의 한글 부호부분도 이용할 수 있다. 다만, 7단위 부호에서는 SO와 SI는 **표 1**과 **표 2**의 병용을 위해 사용되므로, SO와 SI를 사용하여도 **표 2**의 한글 부호부분에 새로히 기능 글자 이외의 글자를 추가하는 역할만 한다. 또한, **표 2**와 **표 3**의 한글 부호부분은 새로운 글자의 추가에 사용할 수 있다.

이러한 확장 가운데서, 완전히 다른 부호계에 이행하는 경우는 "ESC" 또는 "SO", "SI"에 의한다. 이 경우에도, 7단위 부호에서 SO와 SI는 **표 1**과 **표 2**의 병용에 사용되므로, **표 2** 이외의 확장에는 사용되지 않는다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

7. 부분 부호표 부분 부호표에서는 6단위, 4단위가 있는데, 6단위 부분 부호표에서는 불충분하고 7단위, 8단위 부호와의 상호 변환이 약간 복잡하므로, 이 규격에서는 4단위의 부분 부호표 만을 규정하였다. 이 4단위의 부분 부호표는 국제 표준화 기구의 국제 표준 **ISO R 903**-1969를 근거로 작성하여 한글도 포함하도록 되어 있다.

7.1 부분 부호표의 글자 4단위 부분 부호표에서는 숫자를 중심으로 한 것이 가장 이용가치가 크다. 따라서, 4단위 부분 부호표에서 숫자의 위치를 고정하고, 나머지 6개의 부호에 대해서는 글자의 선택 및 배치를 정한다. 이 6개의 부호를 7단위 부호 및 8단위 부호와 같이 한 뜻으로 고정하는 것은 부분 부호표의 이용 범위를 크게 제한하고, 경우에 따라서는 부분 부호표로서의 가치를 상실할 우려가 있다. 따라서, 6개의 부호에 대해서는 이용자가 희망하는 글자를 임의로 선택할 수 있게 하였다. 다만, 이 경우 자유로히 작성하면 정보 교환용의 뜻의 의미가 없으므로, 부분 부호표를 작성하는 방법을 규정한다.

방법을 규정하는 목적을 다음에 설명하는 것이 실현되기를 기대하는데 있다. 91272

(1) 표준의 부호표에서 같은 글자를 선정 하였을 때는 모든 부분 부호표는 동일하게 된다.

(2) 일부 같지 않은 것을 선정하였을 때에, 또는 일부에 **표 1** 및 **표 2**에 규정한 이외의 것을 선정 하였을 때에도 결과는 비슷하여 상호변환이 용이하다.

(3) 이 규격의 7단위 및 8단위의 정보 교환용 부호와의 사이의 변환도 용이하다.

7.2 글자의 배치 규칙

(1) 부분 부호표작성 상의 주의 사항은 다음과 같다.

(a) 이 규격의 7.2에 말한 방법의 (1)의 단계를 실행함에 있어서, 표 1의 열 0과 1의 기능 글자를 사용코저 할 때, 이 기능 글자를 무리하게 기호화할 필요는 없다.

(b) 숫자 이외의 글자(기능 글자 포함)를 선정할 때, 가능하면 로마 문자용 부호(표 1) 중에서 선정한다.

(c) 기능 글자를 정해진 문자로 표시하는 것이 실제 사용상 별로 뜻이 없을 때는 가능한 한 표 1의 열 3에서 행 10~15의 기호와 바꿀 것. 이 때, 기호가 본래 갖는 뜻은 없어진다.

(d) 표 1의 행 10에서 15에 배치된 문자를 가능하면 부분 부호표의 행 10~15에 각각 행번호를 대응시켜 넣도록 노력한다.

(6) 만일, 한글 문자 부호에서 선정할 때는 로마 문자 부호표에 대해 조작한 후 한글 문자용 부호표에 대해 같은 조작을 한다.

(2) 부분 부호표의 예

(a) ※, =, LF, −, +, SP를 선정했을 때

(i) 전부가 로마용 부호(표 1) 중에 있다.

(ii) ※→위치 10

+→위치 11

=→위치 13

(iii) 나머지를 2진순으로 늘어 놓는다. 즉, 열 번호 순과 행 번호 순이 된다.

LF 0001010→위치 12

SP 0100000→위치 14

— 0101101→위치 15

(iv) LF대신 기호 <를 사용한다.

(b) ACK, CAN, LF, SP, "데이터의 시작", "데이터의 끝"을 선정 했을 때

(i) 표 1 중에 있는 ACK, CAN, LF, SP,

(ii) LF→위치 10

(iii) 나머지를 2진 부호순으로 한다.

ACK 0000110→위치 11

CAN 0011000→위치 12

SP 0100000, 위치 13

(iv) 기호를 붙인다.

LF→ :

ACK→ ;

CAN→ <

(v) 데이터 시발점→위치 14→ >

데이터 끝→위치 15→ ?

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91273

(c) 기타 몇 개의 보기를(작성한 결과만을 표시한다) 해설 표 1에 표시한다.

해설 표 1 부분 부호표의 보기

위 치	보기 1	보기 2	보기 3	보기 4	보기 5	보기 6	보기 7
0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9
10	:	*	NL	*	NL	NL	NL〔:〕
11	;	+	+	+	;	;	SP
12	<	,	SP	NL	SP	SP	프로그램개시(<)
13	=	—	—	=	—	—	데이프끝〔=〕
14	>	.	.	SP	EOB〔〉〕	EOB〔〉〕	블록크끝〔>〕
15	?	/	DEL	—	DEL	틀 림	DEL

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

91274

제 정 자 : 공업 진흥청장
제 정 ·· 1974-09-27 공업 진흥청 고시 제3226호

이 규격에 대한 의견 또는 질문은 공업 진흥청 표준국으로 연락하여 주십시오.

한국 공업 규격은 공업 표준화법 제11조의 규정에 따라, 3년마다 공업 표준 심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

사단법인 한국규격협회 발행