

Все изменения от корня git (businesscard-linux)

файл ./config.in

закомментировать строку

```
# source "$BR2_EXTERNAL_BUSINESSCARD_PATH/package/fortune-mod/Config.in"
```

в файле ./configs/thirtythreeforty_businesscard_defconfig

Строку BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://github.com/thirtythreeforty/linux.git"

заменить на

```
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/thirtythreeforty/linux.git"
```

строку BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://github.com/thirtythreeforty/u-boot.git"

заменить на

```
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/thirtythreeforty/u-boot.git"
```

строки BR2_PACKAGE_FORTUNE_MOD=y и

```
BR2_PACKAGE_FORTUNE_MOD_COOKIES="computers;humorists;linuxcookie;literature;pratchett;startrek;wisdom"
```

закомментировать (#)

в папке ./package/businesscard-flashdrive/files/ удалить ВСЕ КРОМЕ genimage.cfg

скопировать в папку ./package/businesscard-flashdrive/files/ присланные мной файлы (презентации)

файл genimage.cfg привести к виду (ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ЗАПЯТЫМ):

```
image flashdrive.vfat {
    vfat {
        files = {
            "autorun.inf",
            "carwash.ico",
            "EPI_Carwash_Pres.pdf",
            "EPI_Carwash_Tech_Pres.pdf",
            "links.pdf"
        }
    }
    size = 2816K
}
```

```
image flashdrive.img {
    himage {}
    partition businesscard {
        partition-type = 0xc
        image = "flashdrive.vfat"
    }
}
```

в консоли системы на которой компилируется система выполнить:

```
cd buildroot
```

```
eval $(perl -Mlocal::lib=--deactivate-all)
```

а дальше как по книжке

```
make clean
```

```
make BR2_EXTERNAL=$PWD/../thirtythreeforty_businesscard_defconfig
```

и вот так

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 make
```

вставить плату и выполнить lsusb

должны быть в ответе строка

Omni device тратата in FEL mode (или in flash mode)

смело выполняем

```
output/host/bin/sunxi-fel -p spiflash-write 0 output/images/flash.bin
```