



Stratronix STA-100 快速使用指南



1. 电源接口 — 连接电源适配器
2. Reset 按钮 — 系统重置
3. 以太网接口 — 有线网络连接
4. HDMI 接口 — 主机显示输出
5. Type-C 接口 — 仅用于固件升级；请勿作为电源输入
6. USB1、USB2 — 鼠标 / 键盘 / U 盘
7. Upgrade 按钮 — 仅用于固件升级（非用户功能；不建议用户使用）
8. Power 按钮 — 系统开机 / 关机
9. 电源指示灯 — 系统工作状态指示
10. TF 卡槽 — TF 存储卡扩展（最大 256 GB）

步骤一：开机并连接网络

用 HDMI 线连接显示器和主机 → 插入键盘 → 连接适配器（设备自动开机）



桌面出现后，首次启动无密码，默认用户名为 User，按回车键登录。



网络连接（有线网络无需配置，插上网线即可。Wi-Fi 连接步骤如下。）

找到桌面右上角的图标并点击





选择您的 Wi-Fi 网络并输入密码

步骤二：打开 OpenClaw 并配置 API

点击 OpenClaw 图标开始配置 API Key（请耐心等待 —— 在网络较慢的情况下可能需要 5-10 分钟）



2. 接受安装

当下方窗口出现时，使用 ← → 方向键移动到 Yes，然后按回车键确认



适配需要几分钟时间。屏幕看似卡住属于正常现象 —— 请勿点击任何位置，也不要断开电源。

3. 选择 Quickstart



4. 选择 Keep current values



5. 选择 More



6. 选择一个语言模型（列出所有可用模型）。下面以 DeepSeek 为例。其他提供商的登录 URL 列在本手册末尾供参考。



7. 输入 API Key（右键粘贴）

API Key 是您的“使用凭证”。请在 DeepSeek / minimax 官网注册账户，然后从设置页面复制 API Key 并粘贴到此处（使用

内置浏览器打开官网，登录后复制 API Key，然后在上方配置窗口中右键粘贴）。下方给出 DeepSeek 的详细操作步骤。大多数主流提供商的登录 URL 列在第九部分。

- 点击桌面下方的浏览器图标（在 API Key 配置完成之前，请勿点击桌面上的 Chromium 图标）



8. 当弹窗出现时，连续点击 Cancel 两次



浏览器打开后，搜索 DeepSeek 官方开放平台



B. 首次登录需要进行实名认证。请先配置输入法（见下方“步骤五：输入法设置”），完成实名认证后再继续操作。如已完成认证，可跳过此步。



登录后，点击 Top up 充值



C. 充值完成后，创建您的 API key（见下图）



D. 复制 API Key 并粘贴到之前打开的配置窗口中（右键粘贴）



9. 按顺序完成以下步骤（按回车键确认）：

- 选择 Keep current



- 反复按↓键，直到 Skip for now 被高亮，然后按回车键



- 反复按↓键，直到 Skip for now 被高亮，然后按回车键



- No



- 按空格键选中 Skip for now → 按回车键



- 选择 Hatch later



- 当下方所示页面加载完成后，连续按两次回车键退出

- 如需安装微信 / 其他即时通讯插件（以便在微信中与 AI Agent 聊天），请点击桌面上的微信图标



- 等待下方窗口出现后，使用微信扫描二维码登录。加载完成后，您即可在绑定的微信或其他客户端中发送消息。如需连接 Telegram（在中国大陆以外地区可用），只需在微信中向 AI 发送一条消息，OpenClaw 将自动配置 Telegram 连接。



步骤三：在 Web 浏览器中使用 OpenClaw

日后如需使用 OpenClaw 的 Web 版本，请点击桌面上的 Chromium 图标



等待下方页面加载完成后，连续按两次回车键



连续点击 Cancel 两次，基于浏览器的 OpenClaw 聊天界面将自动打开



步骤四：关机

按 Power 按钮关机 → 等待指示灯完全熄灭后再断开电源

三. 卸载

桌面找到 Terminal 单击



在这个窗口输入 `openclaw uninstall --all --yes` 然后点回车键
完成 OpenClaw 卸载



更改密码

1.打开桌面的 Passwd



2.开始在这个页面里设置密码（输入密码的时候是看不见的），需要输入两次（输入一次按 Enter,再输入一次）下一次开机就需要密码登录了

