重要播出保证期应急预案

一、编定目的

为了确保国家、省重大活动、重要节目、重点时段设备的安全播出，防范、应对突发事件的发生、袭扰工作是一项长期、艰巨的任务，结合我单位机房的具体情况，依据相关法律，制定本预案。

二、应急原则

1、谁在岗谁负责原则。在岗人员为安全播出工作担负全面责任。

2、快速控制原则。广播节目信号一旦出现异常情况，在岗人员应根据发生的情况，必须快速作出反应，采取果断措施，迅速在第一时间有效控制事态发展。

3、先处置后报告原则。当确有突发事件或重大事故发生时，值班人员和播出部门负责人，技术主管领导，首先作出应急处置，然后再向有关部门和领导报告。

三、应对情况

1、卫星信号源遭到非法信号攻击;

2、无线转播系统设备、设施受到人为破坏;

3、非法组织强制占用无线广播设备;

4、自然灾害危及设备安全播出;

5、工作设备突然发生疑难故障;

6、外电故障引起的设备故障。

四、重要播出保障应急小组成员及职责分工

组　长：杨明祥

副组长：董 磊、刘艺元

成　员：赵 鑫、向 伟、饶磊、李向前、王毅坤、刘晓欢

1、所有工作人员，24 小时开启手机，随时随身携带，确保联络通畅。

2、董磊是应急处置的指挥者，在确认事故发生后，应果断决策，拿出应对方案，下达应急处理命令。

3、刘艺元接到通知，应快速准备物资和资金，配备车辆等候调用。在重要节目播出前，与电力部门、供水部门作好协调工作，检查消防器材是否都配置到位。在事态发生时，维护好秩序，护送伤员到安全区域。

4、董磊在接到通知后，立即组织应急小组成员，赶到出事地点，执行应急实施方案。

5、应急处置小组成员在接到通知后，自乘的士，争取第一时间赶到出事地点。

五、预防措施

1、保障机房电话 24 小时畅通，个人私事尽量少用或不用机房值班电话;

2、重要播出前，应再次对信号源系统设备、供配电设备、发射机、天馈线、调配间及消防配备器材进行安全检查，保障设备能安全。

3、卫星数字接收设备只储存一种节目源信息，删除其它无关节目信号源信息。中星 6 信号源和中星 9 备用信号源都接在播出切换器上，其设备电源都接入 UPS 电源，保证随时可切换信号且停电后保持 30 分钟不掉电。

4、播出机房配备输入、输出信号的监听，监看设施。

5、机房做到播出日志、交接班记录、天线场区巡视检查记录，各设备维护记录完整，技术资料、图纸齐全，可供查阅调用。

6、中央一套节目转播发射机、省一套节目转播发射机都采取“一主一备”，确保重大活动、重要节目、重点时段的中央、省一套节目实现台内停播率零秒。

7、对机房工作人员进行专业理论和操作技能的在岗培训，提高工作人员应急处置问题的能力。

8、供配电设备之间加装隔离装置，设置过流、过压保护装置。

9、对供配电设备的电流、电压参数进行监控，对机房温度、湿度参数进行监控，在电源、天调网络、发射机出口加装避雷设施。

10、发射机房、配电室、无线及调配间、油机房、修理间、器材仓库及仪器仪表室、技术资料存放室等重点部位悬挂警示标

志。

11、配置常用维护工具、修理专用工具、安全保护工具、现场应急抢修工具；配置信号发生器、示波器、频率计、功率计、场强仪、假负载、应急电源、摇表、钳型电流表、接地电阻测量仪、矢量网络分析仪等检修常用测量设备；应备齐关键设备的备份单元，备足设备维修所需的常用器件。

六、应急措施

1、重要播出期间实行领导带班制度。勤巡视，了解设备的运行状况；勤收听，了解信号源是否受到干扰，保证转播质量优良；配备过硬的技术骨干，每天转播结束，必须对设备作相应检查、检测。

2、发现节目信号异常或节目源出现中断时，应及时切换到备路，关闭原路设备的电源；发射机出现故障时，应立即转用备份机工作。立即向技术主管报告情况。

3、与供电部门、供水部门协调，保障重要播出期间供水、供电。

4、每天重要节目播出结束，由跟班领导及时向上级主管部门或领导报告，并启动电话录音。

5、若出现非法组织和不法分子干扰、破坏转播设施，要在第一时间向安全部门报警，并保护好现场，主要保护自身的生命安全。

6、对无法恢复的故障设备，必须立即打电话报告，请求外援。

湖北省广播电视局恩施中波台

2026 年 3 月

播出重要环节故障应急预案

一、编制目的

随着广播电视事业建设的不断深入，加强广播电视安全播出管理，保障设备满时间，满功率，满调制度，不间断地播出广播节目，是有播出任务单位面临的一项长期而又十分艰巨的任务。为应对机房值班、设备维护检修，自然灾害和外界人为行为造成的停播事故，将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低，确保操作人员自身安全，特制定本预案。

二、应急原则

1、预防为主，积极处置。加强设备的日常维护与检测，设备工作状况出现差异时要求及时进行处置，加强天线工作场区的日常巡视，发现天馈线、网络有打火、放电、接地体有烧手等异常情况，要求及时处置。建立一个统一指挥，职责明确，运转有序，反应迅速，处置有效的队伍来应对处置突发事件。

2、快速控制原则。播出设备故障造成停播，应急小组成员在接到通知后的第一时间，自己乘出租车赶往事发地点，依据现场情况，快速作出反应，采取果断措施，有效控制事态发展。

3、先处置后报告原则。当遇有突发事件或重大事故发生时，值班人员、播出部门负责人，主管技术领导首先作出应急处置，然后再向有关部门和领导报告。

三、播出重要环节故障应急小组成员及责任

组　长：杨明祥

副组长：刘艺元、董 磊

成　员：赵 鑫、向 伟、饶磊、李向前、王毅坤、刘晓欢

1、董磊是应急处置第一执行人，在已确认停播事故发生后，应果断决策，拿出应对方案，下达应急处置命令。

2、刘艺元接到通知后，应组织人员快速准备物资和资金，配备好车辆等候调用，做好与外单位的联系与协调工作，在事态发生时，维护好秩序，护送伤员到安全区域。

3、董磊接到通知后，立即组织成员，配备技术力量，执行应急方案。

四、预防措施

1、通讯联络：保障机房值班电话 24 小时畅通，个人私事尽量少用电话或不用值班电话，随时接受上级指示。机房工作人员及领导要 24 小时开启手机，相互之间保持联络畅通。

2、业务技术培训。对机房工作人员要进行日常培训，确保在播控、发射、传输岗位上的工作人员业务熟练，能够独立完成一般维护、检修、技术测试，能够准确操作和熟练处置异常情况。新进工作人员上岗前，必须进行实际操技术培训。

3、天线场区巡视、检查。带班长坚持每天到天线场区进行巡视检查，必须对接收天线位置、网络是否有过热现、放电球间隙

距离及接地、馈杆及拉线有无松动、各网络连接、馈管头连接有无松动、各接地体是否可靠接地、发射地网是否出现破坏、防消器材是否在位、各警示标志有无脱落等进行一一检查、落实，如实填写情况记录。

4、记录。机房要建立播出日志，设备日常维护记录、交接班记录、天线区域巡查记录、设备故障修理记录、定期检测调整记录，填写内容逐步完善，图纸、资料妥善保存，防患于未然。

5、转播信号源。机房信号源有切换和电源关断装置，中星 6 主用信号和中星 9 备用信号必须接到播出切换器上，保证随时切换。机房值机员一旦发现播出异常，能立即切换信号或关断信号源，防止信号源受干扰或中断。卫星数字接收机中只保存一种需要转播的节目信号源，其它无关的节目信号源全部删除，防止出现错播情况。对发射系统设备的输入、输出信号配备监听、监看设施，一旦信号出现中断或调幅度及发射功率不达标时，立即告警提醒。担任中央一套广播节目和省台一套广播节目任务的发射机采取一主两备措施，确保中央、省一套节目实现台内停播率零秒。

6、供配电设备。我台采用 100kW 柴油发电机作为电源备份，确保市电断电后，发射机仍然能正常工作。内部配电设备之间已装有隔离装置，设有过流，过压保护保安装置，市电电流、市电电压等参数进行监控，配电设备作了整体备份。

7、工作环境与保护。对机房温度、湿度参数进行监控，随时用专用空调机对工作环境进行改善，在电源入口、天调网络出口、发射机输出口加装避雷设施，防止静电、防雷击而造成设备损坏。

8、日常配置必须。配置常用维护工具，修理专用工具，现场应急抢修工具，配置信号发生器、示波器、频率计、功率计、场强仪、假负载、应急电源、摇表、钳型电流表、接地电阻测量仪，矢量网络分析仪等检修常用测量设备，应备齐关键设备的备份单元，备足设备维修所需的常用器件。

五、应急措施

1、交接班。检查主用备份设备是否正常工作，各信源设置位置是否有变化，选择的节目内容是否符合，发射功率、调幅度、反射功率、功放电流、功放电压、驻波比电压，市电电压等是否在规定值范围，维修工具、图纸资料是否齐全、通讯设备是否畅通，交班日志中的注意事项、天线场区情况都要交接清楚，签字认可。

2、值班。坚守岗位，集中精力完成播出任务，勤检查接收设备工作是否正常，核实接收信号内容是否正确，勤监听播出节目质量及音量强弱，勤观察设备工作状态，按规定控制调幅度大小，勤巡视供电设备的电压、电流是否稳定，发现异常情况应及时处理，自己不能解决的问题要立即报告。不允许来历不明人员进入机房。

3、维护检修，每周二对发射机单元板进行维护检修，每月保证各单元板能有一次维护检修到位，每月对供配电设备、信号源系统设备、天调网络及馈电进行一次维护检查，每季度对天线地网、电力变压器接地、机房接地、放电装置进行检查测量，对发射机过压、过流及电压驻波比、反射功率等的门限电平进行检查、对发射机三大电声指技术参数进行测量和校正维护。

4、运用处理故障常用测量点。音频数字调制系统各单元板的信号输入、输出端，射频系统各单元板输出端，各单元板供电电压、发射功率表、反射功率表、供配电单元电压、电流指示表、信号源电平切换指示及发射天线上的信号灯，都可作为缩小故障范围、提高处理故障速度的参考点，还可以根据机器面板上的指示灯状况来查找、排除故障。

湖北省广播电视局恩施中波台

2026 年 3 月

自然灾害突发事件应急预案

一、编制目的

在我们的日常生活里，在我们的工作进程中，会经常遇到极端天气，碰上意想不到的突发事件，有些事件的发生具有较大的破坏性，是不以人们的意志为转移的，制定预案可以防止和控制事故的蔓延，最大程度地减少国家财产的损失，确保受伤人员得到迅速、有序、高效地紧急救助，维护灾后的秩序稳定。

二、适用范围

危及到我台机房安全播出的火灾、雷击、暴雨、大风、冰雹、地震、持续高温等自然灾害及其它突发性事件适用于本预案。

三、应急原则

1、以人为本，减少危害，最大程度地保护人身安全和财产安全作为首要任务。

2、坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，高度重视灾害的破坏性，做好各项准备工作，防患于未然。

3、统一领导，分级管理，部门配合，分工协作，各尽其职，各尽其责。

四、组织结构、职责分工

中波台机房成立自然灾害及突发事件应急处理领导小组，下设自然灾害应急处置队和后勤保障援助队。

组　长：杨明祥

副组长：刘艺元、董 磊

成　员：赵 鑫、向 伟、饶磊、李向前、王毅坤、刘晓欢

1、自然灾害及突发事件应急处理领导小组职责：

（1）开展日常减灾活动，做好对职工灾害应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救等知识的宣传，增强职工的防灾减灾意识，开展自然灾害和突发事件应急处置演练，提高职工抗击灾害的心理素质和各个环节的处置能力。

（2）统一协调，做好自然灾害和突发事件应急处置的人员配置和技术力量搭配，提供日常安全防范的科学决策。

（3）发生自然灾害和突发事件时，应及时了解事故情况，及时调配和组织相关人员、设备、物资、工具投入抢险救灾工作，尽最大努力保障降低机房播出设备、供配电设备、信号源设备、天馈线系统、技术资料等损失，保障受伤人员能及时就医治疗。

（4）必要时请求外力支援。

（5）应急组长是履行本预案规定的第一责任人，单位职工应在领导小组的统一指挥下，各谋其职，各尽其能，各负其责，通力合作，做好自然灾害及突发事件的防预或应对工作。

（6）总结应急工作中的经验和教训，补充完善应急预案内容，汇报抗灾减灾情况。

2、自然灾害及突发事件应急处置队职责：

（1）自然灾害及突发事件机房应急处置队人员组成:

董 磊、向 伟、李向前、王毅坤、刘晓欢

（2）做好机房各种设备日、月、季、年的维护管理工作，做好设备日常技术参数检测、校正工作，组织人员开展技术、技能培训和设备故障处置演练工作，提高机房全体人员应对突发事件的处置能力。

（3）提供应急抢修、恢复安全播出的技术方案，发生事故时，组织人员实施抢修及援助行动，根据事故影响范围，要求技术难度布置实施处置工作。

（4）向应急小组汇报事故处置进程，采取的方法和步骤，必要时申请外力援助。

（5）恢复设备正常工作后，对发生事故进行分析、总结，汲取工作中的经验和教训，组织工作汇报材料，补充应急处置措施，完善预案内容。

3、自然灾害及突发事件处置后勤援助队职责:

（1）自然灾害及突发事件处置后勤援助队组成人员:

杨明祥、刘艺元、赵 鑫

（2）负责本单位与外单位的联络和协调。

（3）保障车辆 24 小时出现在应急处置现场。

（4）负责受伤人员的伤口处置和送院医治。

（5）负责事故现场的秩序稳定及人员疏散。

（6）负责提供抗灾减灾所需的物资和经费，配置消防器材。

五、报告责任制度

1、机房值班人员严格履行事故报告职责，以发现异常现象第一时间后的 3 分钟内，向董磊报告出事的地点、事故的现象、事故的影响范围等内容，报告情况必须如实准确。

2、董磊确认发生事故，作出如是否“切断电源”或“关闭其它播出设备”等果断决定，6 分钟以内，应向杨明祥汇报情况，对下级完毕应急处置工作布置，启动预案后，立即赶到现场进一步完善工作布署。

3、杨明祥知道自然灾害发生后，应立即组织人员赶到现场实施应急处置方案并第一时间向无线台管理中心报告。

六、日常保障

1、供配电设备之间加装隔离装置，设置过流、过压保护装置。

2、对供配电设备的电流、电压参数进行监测，对机房的温度、湿度参数进行监测。

3、按相关要求配备一定数量的灭火器材、应急灯、绝缘鞋、绝缘手套、防毒面罩，台内重点部位增设水泵、水带、消防栓等专用消防设备、器材，安排专人日常检查、维护。消防器材要放置、取用方便。

4、供配电设备、信号源系统、天馈系统采取加装防静电、防雷击处理措施。

5、在机房周围、调配间周围设置地沟或排水管道，天台、阳台设置地漏，做防水渗透处理，防止室内线槽内积水。

6、天线场区土地进行绿化，修引导沟渠。

7、发射机房、配电室、天线及调配间、油机房、修理间、器材仓库及仪器仪表室、技术资料存放室等重点部位悬挂警示标志或安全警示标志。

8、配置常用维护工具，检修专用工具，安全保护工具，现场应急抢修工具和相关材料。配置信号发生器、示波器、频率计、功率计、场强仪、假负载、应急电源、摇表、接地电阻测量仪，钳形电流表、矢量网络分析仪。

9、应备齐关键设备的备份单元，备足设备维修所需的常用器件。

10、每季度组织人员对天线场区、机房、油机房、供配电设施及安全责任区域的绝缘、接地、防静电、防雷电、防自然灾害发生设施进行全面地安全检查与检测，每天由带班长对天线场区按规定事项逐一检查、巡视。

11、采取集中和自学相结合的方式学习自然灾害及突发事故的预防和应对知识，每半年集中组织机房工作人员进行技术培训和应急演练。

七、自然灾害及突发事件的防预及应急处理措施。

1、火灾突发事件的防预及应急处理措施

（1）开展防止火灾、紧急应对火灾基本知识和基本技能的在岗培训，熟练掌握消防安全知识和防火、灭火、逃生、救护环节。

（2）机房内不放置易燃易爆、易挥发、有毒、有腐蚀的物品，禁止使用明火。

（3）机房设备应在规定的电压、电流、温度、湿度范围内工作，经常对保护装置、检测电路进行维护管理、机房室内温度、湿度超出范围要求时，应开门窗或用空调机进行调节。

（4）尽量扩大天线区域地面绿化，及时清除区域内的枯枝、枯草，坚持每天有人对场区进行检查，及时疏通场区沟道。

（5）加强对外宣传力度，悬挂的警示标志褪色变模糊时，应及时更换。

（6）对消防设备、器材、工具的完好度进行维护、检查、更换。

（7）机房发生火灾时，因安装有智能消防灭火系统，值班员应第一时间撤离机房，防止中毒，确保人身安全。

（8）天线场区发生火灾时应断气源、电源，危及安全播出时，还应关闭发射机，然后启用现有各种消防设备扑灭初期火灾和控制火源。

（9）火灾扑救过程中应随时观察火势发展情况，切断周边电源、气源、燃流体及其他物料，并随时准备撤离；扑救中切勿孤身直入，防止身后死灰复燃，求助无援；切勿随便破拆门、窗、

顶棚等部分，避免火势扩大。严禁未成年人参加火灾扑救。严禁个人盲目行动，扑救危险化学品火灾。

（10）火灾中的玻璃真空管、电容器、荧光屏存在爆炸危险，在确认断电情况下，可用湿地毯或湿棉被盖住后，拆下离开现场，不能使用任何灭火剂对其降温。

（11）灾情发生后，值班人员首先应向杨明祥、董磊报告起火地点、火势范围，现场正在进行的措施及现场人员。

（12）灾情发生后，值班人员应观察火势发展，先断电、断气，根据单位建筑实际情况组织人员疏散，也可以根据墙面温度，烟雾中的光亮度选择逃生方向。

2、强风灾害的防预及应急处理措施

（1）根据本地区气候特点，积极向职工开展防风灾、抗风灾基础知识和基本技能的在岗培训，并根据具体情况进行模拟演练，熟练掌握防预和处置风灾事故、逃生、救护环节。

（2）注意收听收看当地部门气象，将强风到达时间及注意事项提前通知单位职工，做好强风到达之前的各项防范工作，如关好门窗，将室外物品搬至安全区域，人走切断电源，避免个人财产受损失，单位利益受损害。

（3）强风来临之前，机房值班人员应检查所有房屋楼层的门窗是否关闭，插销是否固定到位，室外抛物天线支架的螺钉镙母是否拧紧，地锚、馈管支撑杆，高大树木都要进行加固、馈管挂

钩都得紧锁，对玻璃窗加装金属网罩。

（4）风灾发生后，值班人员应及时向董磊报告灾情，坚守岗位，做到勤巡视设备，随时了解设备工作状态，在危及到设备安全播出时，要及时关闭设备，切断供给电源。

（5）主管责任人确认灾情后，应紧急布置灾后恢复工作，向上级汇报受灾情况。

（6）强风来袭时，应加派人员 24 小时巡逻值班，维护现场秩序稳定，巡逻人员应配戴头盔、绝缘长靴，防范自身意外伤害，每天巡视情况应报告主管领导。

（7）风灾后，机房应急处置人员应服从单位领导统一安排，配备技术过硬的队伍，尽快恢复播出设备投入工作。

（8）进行灾后工作总结，整理报告材料，完善应急措施。

3、雷暴雨预防及应急处理措施

（1）根据本地区气候特点，积极向职工开展防范雷暴雨，应急处置雷暴雨的基础知识和基本技能的在岗培训，并根据具体情况进行针对性演练，熟练掌握防预和处置雷暴雨事故，逃生、救护环节，增强预防、抵御雷暴雨灾害的意志和能力。

（2）在雷暴雨到来之前，应对接地体、防静电、防雷电装置进行检查、测量，使参数值在规定要求范围，保障发射机的过压、过流保护电路工作灵敏，安全可靠。

（3）清通沟渠、排水管道、地漏，关闭机房门窗，必要时，

对低洼处的门窗采用砂袋防水。

（4）雷暴雨来袭时，机房应加派人员值班，勤巡视机房设备，掌握设备运行状态，机器工作期间，不得离开岗位。

（5）雷暴雨造成供电、发射机、信号源等设备无法正常工作，在切断电源后，应向董磊作情况汇报。

（6）雷暴雨袭击后，机房应急处置人员在单位领导的统一指挥下，组织技术过硬的应急处置队伍对设备进行检查、检修，尽快恢复机房设备正常工作。

4、地震事故的防预和应急处置措施

（1）根据本地区气候特点，积极组织职工防震抗震的基础知识和基本技能的在岗培训，并根据具体情况进行针对性演练，增强预防抵御地震灾害的意志和能力。

（2）地震发生时，值班人员应迅速发出紧急报警，组织滞留人员撤离。

（3）迅速切断电源、供水系统和煤气、防止震后滋生其它灾害。

（4）来不及撤离时，应选择空间狭小的安全处躲避，在身体被困时应想法对外发出求救信号，等待外力援助。

（5）地震发生后应迅速开展抢救人员工作，及时将伤员移置安全区。

（6）加强对机房设备、技术资料、天馈系统的保护，防止各

类犯罪分子破坏活动，24 小时值班巡逻，维护环境的安全和秩序稳定。

（7）做好机房工作人员的思想工作，迅速恢复工作秩序，组织技术力量，恢复供电、供水、通讯联络，分步骤恢复机房正常播出。

（8）总结灾后工作经验教训，汇报工作情况，完善应急措施。

5、冰雹灾害预防和应急处理措施

（1）根据本地区气候特点，组织职工防冰冻抗冰雹灾害的基础知识和基本技能的岗位培训，根据具体情况进行针对性演练，提高抵御冰雹灾害的应对能力。

（2）收听收看当地气象预报，安排人员进行 24 小时值班，巡视天线场区，组织人力、物资作好应对准备。

（3）对每位野外施工人员发放御寒劳动防护用品，防冻伤事故发生。

（4）冰雹来袭时，应清除天线锅面的积雪；馈管、拉线、天线塔发生冰冻时应用物理方法除去冰块，保障天线对地不短路。

（5）对被积雪压歪的支架、跨蹋的馈管进行扶正加固。

（6）对出现地面开裂的馈电杆，地锚、树木安排专人进行加固维修，严格把握工程质量关。

（7）冰雪来袭前后，机房值班人员要加强对工作设备的巡视，随时了解设备工作状况，有危及设备安全播出时，应及时向机房

副主任报告情况。

（8）冰雹袭击造成播出设备、天馈系统损伤时，机房应急处置成员应投入紧急抢修，恢复设备的正常播出。

（9）总结工作经验教训，汇报处置情况，完善处置措施。

6、持续高温天气的预防和应急处置措施。

（1）根据本地区气候特点，组织职工防高温、酷热灾害的基础知识和基本技能的岗位培训。

（2）及时了解酷热天气的信息，尽量安排机房工作人员，不在高温气候下的白天，进行室外设备的维护、检修工作。

（3）定期不定期做好设备的维护、检修工作，尽量减轻供电线路的负荷，确保供电安全。

（4）开启空调机，对机房工作设备进行降温，延长元器件的使用寿命。

（5）做好自我保护，掌握自救方法，对中暑人员及时拨打急救电话。

（6）电器设备在高温环境发生故障应及时组织人员修复，对易过热的元器件装上散热片，帮助更好地散热。

（7）总结高温灾害处置实施经验教训，汇报处置情况，补充完善应急处置措施。

七、突发事件预防及应急处置措施

（1）在机房工作重地悬挂“闲人免进”警示标志，提醒无关

人员自觉遵守单位规程。

（2）非机房工作人员经主管领导同意进入机房的，应派专人一同陪往，值班人在工作间不允许外来人员进入机房。

（3）陌生人闯入机房应尽快劝其离开，不要使用过激言词激怒对方。

（4）敌对分子闯入机房从事非法活动时，值班人员尽可能保护自身安全，巧妙周旋，拨打报警电话，或者故意损坏设备，等待公安部门来人，绝不让敌对分子在机房从事负面节目宣传。

（5）信号源实行多路备份，值班员应熟悉每台节目的信源参数，一旦发生卫星广播电视节目受到非法干扰，应立即切换到另一路进行播出，发现非法节目源干扰后，应及时向技术管理领导报告信息来源，事发时间或地段，受扰对象，应急处置等详细情况，听从领导指挥，作好事发记录。

（6）突发事件发生造成机房设备损坏，机房部门主管应及时组织技术力量、骨干分子实施应急处置。

（7）保护现场、证据，做好记录，及时汇报处置情况。

湖北省广播电视局恩施中波台

2026 年 3 月

恩施中波台机房供配电故障应急预案

一、制定目的

为应对雷电、暴风雨、持久旱季高温、火灾、其它突发性事件等造成机房供配设备故障的停电事故，迅速有序地组织和恢复供电，保护设备操作人员的生命安全和设备安全，结合本台实际情况，依法制定本预案。

二、应急原则

供配电事故处理工作贯彻“预防为主，常备不懈”的方针，遵循“统一领导，完善机制，明确责任，加强合作，快速反应，措施果断”的原则。

三、组织结构，职责分工

中波台机房成立供配电事故处理应急领导小组，下设机房设备事故应急处置队，后勤保障援助队。

组　长：杨明祥

副组长：董磊

小组成员：刘艺元、赵 鑫、向 伟、饶磊、李向前、王毅坤、刘晓欢

（1）做好日常安全用电的教育、宣传工作，落实机房安全操作责任制，督促检查日常供配电设备的安全性能，掌握设备维护

及使用情况，防范设备故障造成停电、停播的情况发生。

（2）统一协调，做好停电事故应急处置的人员分配和技术力量搭配，为日常供配电设备的安全用电提供科学意见或建议。

（3）发生供配电设备故障时，应及时了解事故情况，及时调配和组织相关人员、设备、物资、工具，进行紧急事故抢修，尽最大努力在短时间内保障机房供配电设备恢复工作，保护伤人员及时入院医治。

（4）必要时请求外力支援。

（5）杨明祥是履行本预案规定的第一责任人，单位职工应在领导小组的统一指挥下，各司其职、各负其责、通力合作，做好供配电故障的防预或应对工作。

（6）事后总结应急工作的经验、教训，补充完善应急方案内容，书面汇报工作内容。

2、机房供配电设备故障应急处置队职责

（1）机房供配电设备故障应急处置队组成人员:

董磊、向伟、李向前、王毅坤、刘晓欢

（2）做好供配电设备日常维护、维修管理工作，组织人员开展供配电故障处置演练，提高机房全体人员应对突发供电事故的处置能力。

（3）提供应急抢修、恢复供电技术方案，发生事故时，组织人员实施抢修及援助行动，根据事故影响范围、要求技术难度作

具体处置工作，恢复供配电设备工作应在切断电源的情况下进行。

（4）向应急小组汇报事故情况，必要时申请外力援助。

（5）恢复设备正常工作后，应对发生事故原因进行技术分析、总结经验、教训，组织工作汇报材料，完善应急处置措施，充实预案内容。

3、机房供配电设备故障应急后勤援助队职责

（1）机房供配电设备故障应急后勤援助队人员组成:

刘艺元、赵鑫

（2）负责提供处理事故可需的物资和经费。

（3）负责本单位与外单位的联络和协调。

（4）保障车辆 24 小时出现在应急处置现场。

（5）负责受伤人员的伤口处置和护送入院医治。

（6）负责事故现场的秩序稳定及人员疏散。

四、报告责任制度

1、机房值班人员严格履行事故报告职责，以发现异常现象第一时间后的 3 分钟以内，向董磊报告出事的地点、事故的现象、事故影响的范围等内容，情况必须如实准确。

2、董磊确认发生事故，作出是否“切断电源”，“关闭其它播出设备”等果断决定。6 分钟以内，应向杨明祥报告情况，对下级完毕应急处置工作布置，启动预案后，立即赶到现场进一步完善工作布署。

3、杨明祥得到事故通知后，应立即组织人员赶往现场实施应急处置方案。

五、常备工作任务

1、供配电设备采取一主一备，当主路供电故障时可转接备路进行工作。

2、电力送电采用一路外电，配置一路自备电源。

3、供配电设备之间设置隔离装置，设置过流、过压等保护装置。

4、对供配电设备的电压、电流参数进行立表监测，对机房的温度、湿度参数进行监测。

5、备齐关键设备的备份单元，备足维修所需的常用元器件。

6、配置常用维护工具、检修专用工具、安保工具和相关材料、技术资料。

7、按要求配备移动灭火器材、水泵、水带、应急灯、绝缘鞋、绝缘手套。

六、人员触电事故处理

1、人员低压触电应急处理。

（1）切断电源。

（2）可用带绝缘钳子或斧子断开电源线，或用绝缘物隔开触电者身体，来切断流经人体的电源。

（3）可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、橡胶等绝缘物作

工具，拉开触电者身上的导电体。

（4）施救人员不得接触带电者导电的身体和物品。

2、人员高压触电应急处理

（1）立即通知有关部门停电。

（2）戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋，专用绝缘工具切断电源。

（3）在保护自身和触电者不受伤害的前提下，向供电导体抛掷接地金属线，迫使线路短路掉电源。

3、供配电设备故障应急处理

（1）供配电设备运行异常或者发生故障时，值班人员应及时报告董磊。

（2）设备事故扩展迅速或危及到其它设备正常工作时，值班人员应先切断电源，再向董磊报告。

（3）设备故障应急处置人员得到通知后，及时赶到现场实施处置。

（4）实施处置前应移开故障设备，查找异常原因和事故原因，当危及人身安全时，必须先保证人身安全，其次是设备安全，不得盲目操作和乱操作。

（5）当电力线路、电气设备发生火灾时，应先断电后扑救，在不能确定电源提否切断的情况下，只能先用干粉、二氧化碳、四氯化碳等灭火剂扑救，不允许用水泼洒，造成他人触电。

（6）在切断电源情况下，可用湿地毯或湿棉被等盖住发烫的

真空管玻璃电容，液晶显示屏，然后摘除，防止爆炸碎片伤人。

（7）替代器件或临时处置的部位，事后应作技术调整，以满足设备标准为限。

湖北省广播电视局恩施中波台

2026 年 3 月