《C 语言程序设计》课堂练习题(三)

学号 _____ 姓名_____

1、下列可用于 C 语言用户标识符的一组是 _____

A)void, define, WORD　B)a3_3,_123,Car　C)For, -abc, IF Case　D)2a, DO, sizeof

2、若有语句:char *line[5];,以下叙述中正确的是_____

A) 定义 line 是一个数组,每个数组元素是一个基类型为 char 为指针变量

B) 定义 line 是一个指针变量,该变量可以指向一个长度为 5 的字符型数组

C) 定义 line 是一个指针数组,语句中的*号称为间址运算符

D) 定义 line 是一个指向字符型函数的指针

3、以下定义语句中正确的是_____

A)int　a=b=0;　　B)char　A=65+1,b='b';

C)float　a=1,*b=&a,*c=&b;　　D)double　a=0;b=1.1;

4、有以下程序

```
void main()
{   int   i,s=1;
for (i=1;i<50;i++)
if(!(i%5)&&!(i%3))   s+=i;
printf("%d\n",s);}
```

程序的输出结果是_____

5、有以下程序

```
{   int   x=1,y=0,a=0,b=0;
      switch(x)
      {   case   1:
      switch(y)
      {   case   0:a++;   break;
      case   1:b++;   break;
}
case 2:a++; b++; break;
case 3:a++; b++;
}
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

程序的运行结果是_____

6、下列程序的输出结果是_____

```
void main()
{   int i,a=0,b=0;
```

```
for(i=1;i<10;i++)
{   if(i%2==0)
   {a++;
continue;}
b++;}
printf("a=%d,b=%d",a,b); }
```

A)a=4,b=4　　B)a=4,b=5　　C)a=5,b=4　　D)a=5,b=5

7、下面程序的输出结果是_____

```
void main()
{ int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=a;
   printf("%d\n",*(p+2));}
```

8、以下错误的定义语句是_____

A)int　x[][3]={{0},{1},{1,2,3}};　　B)int　x[4][3]={{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3}};

C)int　x[4][]={{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3}};　　D)int　x[][3]={1,2,3,4};

9、有以下程序

```
void ss(char *s,char t)
{   while(*s)
{   if(*s==t)*s=t-'a'+'A';
s++; } }
void main()
{   char str1[100]="abcddfefdbd",c='d';
ss(str1,c); printf("%s\n",str1);}
```

程序运行后的输出结果是_____

A)ABCDDEFEDBD　　B)abcDDfefDbD　　C)abcAAfefAbA　　D)Abcddfefdbd

10、有定义语句:char　s[10];,若要从终端给 s 输入 5 个字符,错误的输入语句是_____

A)gets(&s[0]);　　B)scanf("%s",s+1);　　C)gets(s);　　D)scanf("%s",s[1]);

11、下面程序段的运行结果是_____

```
char str[]="ABC",*p=str;
printf("%d\n",*(p+3));
```

A)67　　B)0　　C)字符'C'的地址　　D)字符'C'

12、下列程序执行后的输出结果是_____

```
void func(int *a,int b[])
{   b[0]=*a+6; }
void main()
{   int a,b[5];
    a=0; b[0]=3;
    func(&a,b); printf("%d\n",b[0]);
}
```