

0802 Answer | 栈与队列：每一步操作改变了什么

20 道原题 · 0801 的位置约定与指针 · 能力账本

本节点没有完整的首次作答记录。下面的“保底”是尚不能完整解题时可由题面可靠推出的部分，不是推测你当时怎样想；讲解完成也不等于已能限时完成。先对原图动手，再按卡住的地方展开。

复习速查：20 题各自第一笔与保底

首次训练先看原题；这张表供复习时从长推演压缩到考场动作。卡住时的推断也须由题目条件支持。

题	第一笔	卡住时守住
01	写入顺序与取出顺序是否相同	缓冲本身不指定结构
02	只记栈内元素与峰值	a, c, d 同时在栈，容量不能小于 3
03	输出前缀对应 Push/Pop	f, e, d 连续三弹无处打断
04	从 a 起只在两端添新元素	目标中后来的 c 不能插到中间
05	d 首弹锁定旧栈 a, b, c	e 尚未入栈，只能插四个缝隙
06	圈出头尾指针各指什么	队头是 0，队尾从 n-1 推进到 0
07	在最深括号前缀数符号栈	操作数不入栈，已弹出的不再数
08	$p_2=3$ 后把 p_3 分为 1, 2 和 $4\dots n$	3 已用过，不可能再作第三项
09	停在扫描 f 的瞬间	旧 / 与旧 * 已弹出
10	复用 0801-02 的指针约定	先辨“尾后空位”，再写空满式
11	写 $main \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$	先返回者在栈顶，不在栈底
12	找递减的 8, 4, 2, 1	四条只是下界，还需构造上界
13	逐条反驳“必须 / 唯一 / 两端”	用 1, 2 两种弹法反驳唯一
14	每轮写 a, b, op 与新栈顶	减法按 $b-a$ ，顺序不可倒
15	追 1, 2 暂存后的栈位	2 压在 1 上，无法先弹 1
16	八步逐个写栈状态	只有 Pop 记输出，不强求全弹完
17	标仅入端与可出端	出 4、1 后 2 仍挡着 3
18	构造交替弹、全部压完弹	可判断可行性，不等于出栈结果唯一
19	先写括号内 zu-	每个子块按左、右、运算符拼
20	数未匹配左括号的峰值	四层嵌套超过容量 3

下次独立作答要记录耗时与所用保底；表格本身不证明一两分钟可做出。

01 | 2009-01：打印顺序为什么要用队列

1. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

- A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

主机先把任务送入缓冲区，打印机慢慢取；两者速度不同，但先送来的数据必须先打印。需要保留到达次序的先进先出结构，选 B，队列。题干的“速度不匹配”解释为何要缓冲，依次写入 / 依次取出才决定用什么逻辑结构；不能看到“缓冲”就猜任一种能暂存数据的容器。

第一个 $i+1$ ：存住与按什么顺序取出是两件事

栈也能暂存，但后写入的会先取出，导致打印顺序倒置；树、图有分支与关系结构，本题没给任何需按分支选择的条件。考场先画任务 A 入→B 入→A 出→B 出，出入顺序相同便是队列。若题目改为处理最近一次未完成任务，再考虑栈；真正起决定作用的是退出约束，而不是“计算机”这个场景词。

02 | 2009-02：栈容量看同时压住了多少元素

2. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

按 a, b, c, d, e, f, g 入栈，出栈后立即入队；队列只把出栈顺序原样保存。要先得到 b，压 a, b 后弹 b；接着要 d，压 c, d 后弹 d，此时栈内 a, c；再弹 c。继续压 e, f 后弹 f, e，最后弹 a、压弹 g。栈最大同时有 a, c, d 或 a, e, f 三个元素，故容量至少 3，选 C。

为什么 2 不够，4 又没有必要

在输出 b 后，a 必须留在栈底；为了接下来先出 d 再出 c，入 c 之后还要入 d，瞬间同时有 a, c, d。所以 2 不可能。上述完整操作从未超过 3，给出了容量 3 可行的构造；必要下界与可行上界相等，才叫“最小”。仅凭看见七个输入就选 7，忽略了中途可以出栈释放空间。

考场在纸上维护“当前栈底→顶”和“目前最大高度”，队列不必另模拟第二遍。

03 | 2010-01：多了一条“不许连续弹三次”的操作约束

1. 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是_____。

- A. dcebf a B. cbdaef C. bcaefd D. afedcb

普通栈序列可能合法，本题还须数连续的 Pop。D 以 a 开头，先压 a 并弹出；以后 f 紧接其后作为第二个输出，必须把 b, c, d, e, f 都压入，弹 f, e, d 才能按该选项继续，已经连续弹三次，违反条件。选 D。A、B、C 可在需要时插入新的 Push 打断连续 Pop，不能仅凭“有三个相邻输出”判断不可能。

对其余选项给出能执行的见证

A：压 a, b, c, d，弹 d, c；压 e，弹 e, b；压 f，弹 f, a。B：压 a, b, c，弹 c, b；压 d，弹 d, a；压弹 e，再压弹 f。C：压 a, b 弹 b；压弹 c，再弹 a；压 d, e 弹 e，压弹 f，再弹 d。三者没有连续三个 Pop。D 的 f, e, d 之间无法再 Push 一个尚未到达的输入来打断，因为 f 已是最后输入。

保底先只抓 D 的前缀 a, f, e, d，若这一段已经违反条件，就不用模拟完整六项。

04 | 2010-02：两端入、一端出，不等于任意排列

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

- A. bacde B. dbace C. dbcae D. ecbad

题目让 a, b, c, d, e 全部入队后才出队。每来一个新元素，只能接在当前序列的两端；从固定出队的一端读，想得到 C 的 d, b, c, a, e，把最后进入的 e 放到另一端、d 放到出队端后，剩下 a, b, c 必须排成 b, c, a。但 c 最后进入这三者时只能接两端，无法插在 b 与 a 之间。所以 C 不可能，选 C。

为何排掉 C 后仍要相信其他项可行

把队列从出队端向里看，A 的 b, a, c, d, e 可从 a 起依次让 b 接出队端、 c, d, e 接另一端；B 的 d, b, a, c, e 可让 b, d 依次接出队端、 c, e 接另一端；D 的 e, c, b, a, d 可让 b, c, e 接出队端、 d 接另一端。这里只处理题给的操作限制；它既不是普通队列，也不是能从两端任意出队的双端队列。

首笔画 a ，每读下一个输入只能在纸上序列的左端或右端添它；若目标序列要求一个后来的元素挤到中间，就能直接否定。

05 | 2011-02：d 先出时，e 可以插在四个位置

2. 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是_____。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

入栈顺序 a, b, c, d, e ，若第一个出栈是 d ，此前栈中自底向顶是 a, b, c, d ， e 还不能入栈，否则它会盖住 d 。弹出 d 后，剩下 c, b, a 必按此顺序弹出；尚未入栈的 e 可以在这三者的前、两两之间或后入栈并立即弹出，共四个插入位置，选 B。

把四种输出写出来，防止只凭公式猜

从 d 开始，后半段可以是 e, c, b, a 、 c, e, b, a 、 c, b, e, a 、 c, b, a, e 。注意“ e 在最后”也可行：先弹完旧栈，再压弹 e 。若 e 在 d 之前已入栈，首个出栈就不可能是 d ，因此不用把它再排列到 d 前面。

考场先锁死已经压在 d 下面的相对次序，再看未到的元素在哪些缝隙插入。

06 | 2011-03：首元素写在 0，头指针与尾指针怎样初始化

3. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0..n-1]$ 中，且队列非空时 $front$ 和 $rear$ 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处，则初始时 $front$ 和 $rear$ 的值分别是_____。

- A. 0, 0 B. 0, $n-1$ C. $n-1, 0$ D. $n-1, n-1$

这里 $front$ 和 $rear$ 在非空时分别指向队头元素和队尾元素。第一个元素要写在 $A[0]$ ：队头 $front$ 从一开始就应该是 0，而队尾 $rear$ 在首次入队时先推进一格，所以此前位于 $n-1$ 。初值为 $(0, n-1)$ ，选 B。空态的两个指针不必相等，题目只定义了它们在非空时各指哪里。

和 0801-02 的约定为什么不同

0801-02 明确 $end2$ 指向队尾后一个空位；本题非空时 $rear$ 指队尾元素。第一次入队后要有 $front=rear=0$ ；若 $rear$ 采用 $rear=(rear+1)\%n$ 后再写入，初态只能是 $front=0, rear=n-1$ 。题目没有进一步指定一般的空满判定算法，因此不要把这组初值硬套成另一道题的通用空队列公式。考场先圈出“指元素 / 指空位”，再看首次写入前后各指针该在哪里。

07 | 2012-02：操作符栈最大深度要在扫描中截住

2. 已知操作符包括 ‘+’、‘-’、‘*’、‘/’、‘(’ 和 ‘)’。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*+g$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 11

中缀转后缀时，操作数可直接输出，尚不能确定次序的运算符和左括号留在栈中。扫描到 $a+b-a*((c+d)$ 内的 $+$ 时，外层减号、乘号、两层左括号与内层加号同时在栈，容量达到 5，选 A。不能把原式中有多少运算符当栈深；已遇到的低优先级运算和右括号会让部分符号提前弹出。

只追会出现峰值的前缀

读 $a+b$ 时 + 暂存；再遇 $-$ ，先弹同级的 $+$ ，栈留下 $-$ 。遇 $a*$ 后为 $-,*$ ；接连遇 $/$ 、内两层 $($ 后为 $-,*,(,($ ；读 $c+d$ 的 $+$ 时成为 $-,*,(,(,+,$ 五个。后续右括号关闭内层，不会让这些已经出栈的运算符再次同时堆起。题目提供了等价后缀表达式供核对，但峰值必须按中缀的扫描过程数。

保底先把“操作数不入这个栈”和“右括号出现会清掉对应左括号内的符号”守住，再只查最深括号附近。

08 | 2013-02 : $p_2=3$, 把 p_3 的可取值分成两边

2. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2=3$, 则 p_3 可能取值的个数是_____。

- A. $n-3$ B. $n-2$ C. $n-1$ D. 无法确定

第二个出栈的是 3, 所以此前 1、2、3 都已入栈。第一个输出可为 1 或 2; 若先出 1, 随后出 3, 栈里留 2; 若先出 2, 随后出 3, 栈里留 1。于是 p_3 可取 1 或 2; 也可先继续压并弹出任意 $4 \dots n$ 。唯独 3 已作为 p_2 使用, 故可能值共 $2+(n-3)=n-1$ 个, 选 C。

任意 $4 \dots n$ 为何每个都有可行序列

先压 1、2 并弹 2, 再压弹 3; 若想让 $p_3=k \geq 4$, 继续把 4 到 k 压入, 弹出 k 即可。栈里仍有旧元素, 但不阻挡当前栈顶 k 。题目只问第 3 个值, 不必提前规定剩余所有值的顺序; 这个区别能避免把一条构造误当成唯一可能。

09 | 2014-02 : 扫到 f 时, 只保留还没出栈的符号

2. 假设栈初始为空, 将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中, 当扫描到 f 时, 栈中的元素依次是_____。

- A. $+(*-$ B. $+(-*$ C. $/+(*-*$ D. $/+ -*$

原式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 。 a/b 的 $/$ 在遇到较低优先级 $+$ 时已弹出; 括号内 $c*d$ 的 $*$ 在遇到 $-$ 时也已弹出。扫到 f 这个操作数时, 尚未读到关闭括号和后面的 $/g$, 栈底到顶是 $+, (, -, *$, 选 B。

逐个信号决定弹还是留

遇 $+$: 先弹旧 $/$, 再留 $+$; 遇 $($: 留括号; 读 $c*d$: $*$ 暂留, 下一符号 $-$ 使 $*$ 先出栈, $-$ 留下; 读 $e*f$: 新的 $*$ 留在 $-$ 上。扫描“到 f ”并不等于把 f 后面的 $)$ 也处理了。C 把本该已弹的最初 $/$ 留着, A 少了括号内的减号, D 少了左括号; 用读入时刻即可分辨。

10 | 2014-03 : 同一道题再出现, 只检验位置约定

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \dots M-1]$ 中, $end1$ 指向队头元素, $end2$ 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是_____。

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A. 队空: $end1 == end2$; | 队满: $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ |
| B. 队空: $end1 == end2$; | 队满: $end2 == (end1 + 1) \bmod (M-1)$ |
| C. 队空: $end2 == (end1 + 1) \bmod M$; | 队满: $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ |
| D. 队空: $end1 == (end2 + 1) \bmod M$; | 队满: $end2 == (end1 + 1) \bmod (M-1)$ |

这是 0801-02 的同一原题, 不作为新的刷题配额。先遮住旧答案, 读出题干中 $end1$ 是头元素、 $end2$ 是尾后空位; 于是相同位置为空、尾后空位再走一步碰头为满, 取模物理长度 M , 选 A。如果此时把第 06 题的 $front/rear$ 约定直接套入, 就说明尚未建立“先读定义再写公式”的能力, 应回到两题对比, 而非重复抄一遍答案。

11 | 2015-01 : 调用栈底不是最先返回的函数

1. 已知程序如下:

```
int S(int n)
{ return (n<=0)?0:S(n-1)+n; }
void main()
{ cout<< S(1); }
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息, 自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是_____。

- A. $main() \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$ B. $S(0) \rightarrow S(1) \rightarrow main()$
C. $main() \rightarrow S(0) \rightarrow S(1)$ D. $S(1) \rightarrow S(0) \rightarrow main()$


$main()$ 执行 $S(1)$ 时尚未结束, 因此它的调用信息留在栈底; $S(1)$ 为求值调用 $S(0)$, 后者在最上层。栈底到栈顶是 $main() \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$, 选 A。别把 $S(0)$ 最先返回误当成它最先入栈; 两个次序相反。

把代码暂停在 $S(0)$ 的返回语句前

先进入 $main$, 执行到 $S(1)$ 时保存返回到 $main$ 的位置; $S(1)$ 又等待 $S(0)$, 于是再压一层。此时 $S(0)$ 命中 $n \leq 0$ 的基例, 随后按 $S(0) \rightarrow S(1) \rightarrow main$ 的顺序出栈。 $S(1)$ 的算术值是 1, 但本题问的是调用信息排列, 不需要计算输出。与 0731-02 的单分支递归相连, 这里新增的是“栈中保存尚未完成的调用”。

12 | 2016-03：轨道数由必须分开的逆序列给下界

3. 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是_____。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

每条轨道从左入右出，同轨道内先进入的车仍先驶出；若目标要按编号 1...9 离开，同一轨道上进入的编号必须递增。到达顺序中的 8, 4, 2, 1 严格递减，这四辆不能放在同一条轨道的任何一对位置，因此至少 4 条，选 C。

只证明“至少四条”还不够，再给四条可行安排

按到达顺序分配：轨道甲放 8, 9，乙放 4, 5, 6, 7，丙放 2, 3，丁放 1。每条轨道内部的编号都递增；出口按需要先取丁的 1，再取丙的 2、3，乙的 4—7，甲的 8、9，就能得到 1...9。所以四条既必要又足够。图中的多条轨道并非“栈都可随意倒出”，关键是每条轨道的行进方向与同轨相对顺序。

保底先寻找一串按到达次序严格递减的车号，它们两两不能同轨；但只给下界不能直接宣布最小值，还要构造同样数量的轨道。

13 | 2017-02：四句话分别问“必须”可以唯一两端

2. 下列关于栈的叙述中，错误的是_____。
- I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈
 - II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息
 - III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序
 - IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作
- A. 仅 I B. 仅 I、II、III C. 仅 I、III、IV D. 仅 II、III、IV

I 错：递归改成非递归可用迭代等方式，不是必须显式用栈。II 对：函数调用需保存返回位置等必要信息，通常依赖调用栈。III 错：相同的入栈顺序可边入边出，也可先全部入栈再出，出栈序列并不唯一。IV 错：栈是受限线性表，只能在同一端进行入栈和出栈，不能在两端都操作。错误的是 I、III、IV，选 C。

用极小例子拆掉两种绝对化说法

输入 1, 2：push1, pop1, push2, pop2 得 1, 2，而 push1, push2, pop2, pop1 得 2, 1，直接否定 III。某些简单递归计数可改写为循环且仅用计数变量，否定 I 的“必须”；但不能因此否定 II，程序调用本身仍须记住返回到哪里。IV 把第 04 题的两端入队混成了栈定义，二者操作端限制不同。

14 | 2018-01：弹出顺序决定减法左右，不能只算栈顶两个数

1. 若栈 S_1 中保存整数，栈 S_2 中保存运算符，函数 $F()$ 依次执行下述各步操作：
- (1) 从 S_1 中依次弹出两个操作数 a 和 b ；
 - (2) 从 S_2 中弹出一个运算符 op ；
 - (3) 执行相应的运算 $b \text{ op } a$ ；
 - (4) 将运算结果压入 S_1 中。
- 假定 S_1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶)， S_2 中的运算符依次是 *, -, + (+ 在栈顶)。
- 调用 3 次 $F()$ 后， S_1 栈顶保存的值是_____。
- A. -15 B. 15 C. -20 D. 20

每轮从 S_1 先弹 a 、再弹 b ，实际计算的是 $b \text{ op } a$ ； S_2 从顶依次给 +, -, *。第一轮 $3+2=5$ ，整数栈由底到顶变 5, 8, 5；第二轮 $8-5=3$ ，变 5, 3；第三轮 $5\times 3=15$ ，选 B。

每次只更新一个状态，避免脑中一口气算三轮

初始 $S_1=[5, 8, 3, 2]$ （右端为顶）、 $S_2=[*, -, +]$ 。第一轮先取 $a=2, b=3, op=+$ ，压回 5；第二轮 $a=5, b=8, op=-$ ，不是 $5-8$ ，压回 3；第三轮 $a=3, b=5, op=*$ ，压回 15。A 的 -15 来自把减法方向读反后继续算；D 的 20 可来自错把初始 8 或中间结果沿用。每轮写一小行两栈的新顶，操作符栈也随之少一个。

15 | 2018-02：队列暂存进栈以后，1 和 2 的顺序为什么难改

2. 现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 在队头)，S 为空。若仅允许下列 3 种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是_____。

- A. 1, 2, 5, 6, 4, 3 B. 2, 3, 4, 5, 6, 1 C. 3, 4, 5, 6, 1, 2 D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

允许队列直接输出、队列元素入栈、栈顶输出。C 想先输出 3, 4, 5, 6，就得把先到的 1、2 都暂存栈中；此时 2 压在 1 上，后面却要求 1, 2，无法先越过 2 取 1，所以 C 不可能。A 可先直接输出 1、2，再暂存 3、4，直接输出 5、6 后弹出 4、3；B 暂存 1 后直接输出 2—6，再弹 1；D 暂存 1—5、直接输出 6，再逆序弹栈。

什么时候用直接输出，什么时候用栈

队列未处理部分始终保持 1→2→...→6 的到达次序；直接输出可保留这个次序，压栈后再次输出则反转被压入的那段。对某个候选序列，从第一项开始走：若不是当前队头，而后面还未到，就把暂时不需要的队头压栈；一旦目标被压在其他元素下面，便无法跳过上面的元素。这里的“不能”来自具体 2 堵在 1 上方，而非抽象地说“栈会倒序”。

16 | 2020-02：把 Push/Pop 真正执行八步

02. 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是（ ）。

- A. b, a, c B. b, a, e C. b, c, a D. b, c, e

入栈元素按 a, b, c, d, e 供给，操作序列是 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop。两次压入 a, b 后弹 b；再压 c 弹 c；再压 d, e 弹 e。出栈序列为 b, c, e，选 D。a, d 仍留在栈里，题目只执行给出的八步，不要求五个元素都已弹完。

一行状态就能排除近似选项

按“栈底→顶”写：[a]→[a, b]→[a] (出 b)→[a, c]→[a] (出 c)→[a, d]→[a, d, e]→[a, d] (出 e)。只在 Pop 时记一个输出，别把“入栈序列给了五个”误读为“此刻必须输出五个”。

17 | 2021-02：一端只能入，另一端能入能出

02. 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是（ ）。

- A. 5, 4, 3, 1, 2 B. 5, 3, 1, 2, 4 C. 4, 2, 1, 3, 5 D. 4, 1, 3, 2, 5

元素 1...5 依次到来，一端只进、另一端可进可出。检验 D 的前缀 4, 1, 3, 2：要先出 4，且随后能从出队端取 1，输入 2、3 时须把它们接到 1 的另一侧；在 4 出队后，出队端依次面对 1, 2, 3。出 1 后 2 会挡住 3，后到的 5 也不能让 3 越过 2。因此 D 不可能，选 D。

为什么它既不是普通队列，也不是完全自由的双端队列

这道题的“右端”（取出端）可额外插入新到的元素，所以可以让 5、4 等后到者先出；但左端从不出队，某个元素被右端的另一个旧元素挡住时，不能从左端偷取它。若某个选项看似有逆序，不能仅凭“队列先进先出”排掉，因为允许从右端入；须追到具体哪两个元素的先后被锁死。例如 A 可依次从左入 1、2，从右入 3、4、5，再从右出 5、4、3、1、2；B 可从左入 1、2，从右入 3，从左入 4，从右入 5，再从右出 5、3、1、2、4；C 可从左入 1，从右入 2，从左入 3，从右入 4，从左入 5，再从右出 4、2、1、3、5。D 在上述前缀已无可行状态。

18 | 2022-02：固定 in，仍有不同 out

02. 给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是（ ）。

- A. 若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
B. 若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
C. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同
D. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

对于任何给定的入栈次序 in，都可“每入一个立刻出”得到 out=in，也可“全部入完再出”得到逆序 out。所以 C 的“一定不同”错，D 的“可能互为倒序”对，选 D。A 错在固定入栈序列后可以模拟检验某个候选 out 是否可行；B 错在固定完整出栈序列后，也可以用同一模拟判断某个 in 是否可行。

不能判断与“答案不唯一”不是一回事

给定 in 而不指定操作时刻，可能产生不止一种 out；但若 in 和 out 都给定，逐个输出目标：不断把尚未入栈的元素压到目标出现，若目标不在栈顶且再也不能入栈补救，就判不可能。这是可执行的判定算法，不要求先枚举全部序列。in、out 都是同一组元素的排列，题意已排除了缺失元素。

19 | 2024-02：后缀表达式按运算树的子块拼

2. 与表达式 $x+y*(z-u)/v$ 等价的后缀表达式是（ ）。

- A. $xyzv-*v/+$ B. $xyzv-v/*+$
C. $+x/*y-zuv$ D. $+x*y/-zuv$

原式 $x+y*(z-u)/v$ 。先把括号得 $zu-$ ，乘 y 得 $yzu-*$ ，除 v 得 $yzu-*v/$ ，最后与 x 相加得 $xyzv-*v/+$ ，选 A。每个二元运算先写左、右两个操作数的后缀块，最后写运算符；括号在后缀里不再出现。

为什么不能直接按原句从左到右抄符号

$z-u$ 必须在乘法前算， $y*(z-u)$ 又必须在除 v 前算，而 $x+...$ 最后才算。画成层级就是 $+(x, /(*(y, -(z, u)), v))$ 。由最内层向外拼出子块，每一步都保留原式的左右顺序；除法的左右若颠倒会成为 $v/[y*(z-u)]$ ，无法靠事后交换一个符号补救。题目并未要求把中缀转换算法的每次栈变化全部展示，子表达式足以在考场直接判断。

20 | 2025-02：容量只受同时未匹配的左括号限制

2. 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈

保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是

- A. $(a+[b+(c+d))/e]+f)+g-h$ B. $[(a*(b+c)/(d-e))+g-h]$
C. $(a*[b-(c-d)*e/(f+g))-h]$ D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

算法的栈只存遇到而尚未配对的括号，容量 3；看的是扫描某一瞬间的未闭合层数，不是整串括号总数。D 扫描到 $c*(d+e)$ 的内层（时，外层 $[$ 、中层 $($ 、里面 $[$ 已经在栈中，再压这个 $($ 需要第 4 格，因此算法 A 无法处理 D，选 D。

只数左括号和右括号如何回退

从 D 的开头 $[a-(b+[c*(d+e)...$ 读，栈高依次为 1、2、3、4，第四个左括号一出现便超过容量，后面即便都匹配也来不及补救。A、B、C 的最大同时未闭合深度不超过 3；其中字符与运算符不进本算法的括号栈。若无法完整检查选项，先找到一个候选的四层嵌套即可确定它至少不满足容量限制，再检查是否还有别的候选同样超限。

这一组留下的考场动作

受限容器题先标哪端能入、哪端能出、何时允许操作；序列题用短前缀或被阻挡的元素作证，不必对四项全部盲目穷举；容量题同时给出“不得小于”的状态与“这样操作足够”的构造。表达式与调用栈则先区分扫描到哪一刻、栈里存什么、已经弹走什么。第 10 题是跨线旧题接口，只检验约定能否迁移；其余十九题讲解完成，独立限时与混合题表现仍待真实作答。