

深圳市素壳科技有限公司

样品确认书

样 品 确 认 书													
客户名称:	深圳科创院		额定电压:	24. 0V. DC		负载标准:	20Kgf. cm		制工单号:	SK20260707-01			
产品型号:	5840-BL3650-2480-193				样品数量:	2PCS		生产日期:	20260707				
检查项目	序号	性能指标	检验器材		参数要求	1号	2号	3号	4号	5号	CR=0.1	MA=0.65	MI=2.5
外观要求	1	机壳表面2	目视		无污渍	OK	OK						√
		产品表面	目视		无划伤,刮伤,变形	OK	OK						√
物理性能	1	空载转速	转速仪		40±%12rpm	41	40					√	
	2	空载电流	电机综合测试仪		≤650mA	446	471					√	
	3	负载转速	转速仪		30±%12rpm	30	31					√	
	4	负载电流	电机综合测试仪		≤2. 0A	1. 5	1. 55					√	
	5	旋转方向	目视		红线接 “+” CW	CW	CW					√	
	6	堵转扭力	扭力计		≥60Kgf. cm	OK	OK					√	
	7	堵转电流	电机综合测试仪		≤6. 0A	5. 6	5. 7					√	
机械性能	1	轴伸长度 (从安装面到轴顶端)	卡尺		24. 5±0. 5mm	24. 48	24. 53						√
	2	轴向窜量	高度计		0~0. 5mm	0. 11	0. 14						√
	3	300mm噪音分贝值 (电机水平放置, 空载运转)	噪音分贝仪		≤65dB. A	OK	OK						√

产品外形尺寸图	注：双出轴壳体 技术要求 1.VCC与GND端口不可交换使用。 2. 电机正反转方向切换，一定要在断电状态下，运行切换会造成电子元器件损坏。 3. 电机启动方法：红线接+极，黑线接-极，蓝色引线接低电平电机启动。换向时，把白色和蓝色引线同时接低电平，转向切换。 4. 运行中，绿色引线接触黑色引线，电机快速停止。 <table><tr><th>序号</th><th>信号</th><th>注释</th><th>I/O</th><th>规格</th></tr><tr><td>1</td><td>VCC</td><td>电源正极</td><td>IN</td><td>输入电压范围：8-24V.DC 红色引线</td></tr><tr><td>2</td><td>FG</td><td>反馈信号输出</td><td>OUT</td><td>速度反馈信号输出：黄色引线</td></tr><tr><td>3</td><td>F/R</td><td>正反转信号输入</td><td>IN</td><td>电机正反转信号切换：白色引线</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td><td>电源负极</td><td>IN</td><td>电源负极：黑色引线</td></tr><tr><td>5</td><td>PWM</td><td>PWM信号输入</td><td>IN</td><td>Frequency 10Khz-30Khz, 蓝色引线</td></tr><tr><td>6</td><td>BRK</td><td>刹车信号输入</td><td>IN</td><td>电机刹车快速停止，绿色引线</td></tr></table>				序号	信号	注释	I/O	规格	1	VCC	电源正极	IN	输入电压范围：8-24V.DC 红色引线	2	FG	反馈信号输出	OUT	速度反馈信号输出：黄色引线	3	F/R	正反转信号输入	IN	电机正反转信号切换：白色引线	4	GND	电源负极	IN	电源负极：黑色引线	5	PWM	PWM信号输入	IN	Frequency 10Khz-30Khz, 蓝色引线	6	BRK	刹车信号输入	IN	电机刹车快速停止，绿色引线
	序号	信号	注释	I/O	规格																																		
1	VCC	电源正极	IN	输入电压范围：8-24V.DC 红色引线																																			
2	FG	反馈信号输出	OUT	速度反馈信号输出：黄色引线																																			
3	F/R	正反转信号输入	IN	电机正反转信号切换：白色引线																																			
4	GND	电源负极	IN	电源负极：黑色引线																																			
5	PWM	PWM信号输入	IN	Frequency 10Khz-30Khz, 蓝色引线																																			
6	BRK	刹车信号输入	IN	电机刹车快速停止，绿色引线																																			
客户确认	客户签名：		日期：																																				
制作：吕建军		审核：王勇胜		批准：郭建新		日期：20260707																																	