Требования к щиту ГРЩ :
1. Щит должен соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007.
2. Щит выполнить исполнением УХЛ3, степень защиты оболочки не ниже IP31 (должн иметь конструкцию,соответствующую условиям окружающей среды).
3. Щит выполнить в напольном исполнении.
4. Материал корпуса - металл.
5. Предусмотреть возможность запирания на ключ.
6. Предусмотреть ввод питающего кабеля снизу через мембранные фланцы.
7. Предусмотреть вывод отходящих линий сверху через мембранные фланцы.
8. В шкафу должно быть предусмотрено местное освещение (согласно ПУЭ п.4.1.28).
9. Панели ПЭСПЗ необходимо окрасить в красный цвет.
10. Фасадная часть панели ПЭСПЗ должна иметь табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!»
11. Допускается замена коммутационно-защитной аппаратуры производства «DEKraft» и «DKC» на аналогичную, с такими же техническими характеристиками и сертифицированную в соответствии со стандартами РФ.
12. Форма секционирования 2а.
13. Панели РП3 и РП4 подключить после аппарата управления (QS) и до аппарата защиты (QF).
14. На отходящих линиях предусмотреть дополнительные контакты для контроля положений автоматических выключателей, для систем диспетчеризации здания.
15. Для системы заземления TN-S перемычку между шинами N и PE удалить.
16. Вводные рубильники установить на высоте 700мм от цоколя.
17. Расположение, управление и защита, отключение по сигналу пожара установок общеобменной вентиляции выполняется с помощью силовых шкафов управления (см. «Автоматизация и диспетчеризация »)
18. * Для питания установок ПД, ДУ использовать автоматические выключатели без теплового расцепителя. В щитах управления системами противодымной вентиляцией предусмотрена установка автоматических выключателей без теплового расцепителя.
19. Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

РЕ шина ВРУ используется в качестве главной заземляющей шины.
Схему основной системы уравнивания потенциалов смотри отдельный лист

Расстояние от места крепления шейки концевой муфты вводных питающих кабелей до посадочного места на вводном рубильнике для прибалчивания наконечников должно составлять не менее 750мм.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-25-АНО-Р-ЭОМ
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1
Разраб.		Никитин			07.26	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 — Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
ГИП		Гулько			07.26	
Н. контр.		Гулько			07.26	Однолинейная схема ГРЩ -1282 — ООО "ПРОЕКТ+"

Формат