

教程文档

其他渠道看到的？
请点击以访问[github](#)网站。

标*的为必看。

请务必先看 [1.1*须知](#) ！

- ▶ [教程文档](#)
 - ▶ [0.前言](#)
 - ▶ [0.1为什么我要优化系统](#)
 - ▶ [0.2初衷与感受](#)
 - ▶ [0.3呼吁传播](#)
 - ▶ [1.准备](#)
 - ▶ [1.1*须知](#)
 - ▶ [1.2准备](#)
 - ▶ [2.*刷机主流程](#)
 - ▶ [2.1缺陷告知](#)
 - ▶ [2.2*打开刷机匣](#)
 - ▶ [2.3*连接](#)
 - ▶ [2.4*刷机](#)
 - ▶ [2.5教程附带super](#)
 - ▶ [2.6其他](#)
 - ▶ [3.制作super](#)
 - ▶ [3.1制作全过程](#)
 - ▶ [4.系统内部操作](#)
 - ▶ [4.1*伪装-内部系统](#)
 - ▶ [4.2用系统](#)
 - ▶ [4.3adb使用简单教程](#)
 - ▶ [9.附](#)
 - ▶ [9.1*所用资源链接的示例](#)
 - ▶ [9.2信息](#)
 - ▶ [9.3附加说明](#)

0.前言

- ▶ [0.前言](#)
 - ▶ [0.1为什么我要刷系统](#)
 - ▶ [0.2初衷与感受](#)
 - ▶ [0.3呼吁传播](#)

0.1为什么我要优化系统

选择对平板系统进行优化，核心原因是原系统存在较多影响使用体验的问题。该平板硬件配置对应的整体成本较高，其中包含系统相关费用，但实际使用中频繁出现各类异常：屏幕不定期返回主界面、底层界面意外弹出；长期不重启时触控灵敏度下降；电子课本笔记丢失、白板工具使用后卡顿；笔记文本样式独立存储导致剪贴板无法正常使用且运行缓慢；翻译软件点击详情后窗口无法自动关闭；标称内存与实际可用性能不符，低负载下即出现卡顿崩

溃等情况。

开源社区提供了 Linux、AOSP 等免费开源资源，原系统基于开源基础进行开发却收取较高费用，其性价比与实用性未能匹配用户预期。技术的核心价值应是服务用户、提升效率，而非利用信息差或技术壁垒获取不合理收益。因此，本教程旨在分享合规的系统优化方案，让有需要的用户能够更高效地使用设备。

0.2 初衷与感受

不少用户看到优化后的设备后，会关注是否支持娱乐应用安装。需明确说明：系统优化后将具备普通平板的基础功能，支持合法合规的各类应用使用，但本教程的核心目标是提升学习效率——若不是出于接收老师发送的资料、完成作业等学习需求，多数用户无需额外进行系统优化。

原系统存在功能限制，例如查看英语资料时需反复切换应用，部分实用功能被禁用，且自带的翻译工具效果不佳，无法满足学习中的实际需求。因此，优化系统的初衷是为了打破功能限制，让设备更好地服务于学习场景。同时，适当的娱乐是生活的合理组成部分，本教程不禁止合规的娱乐用途，但仍呼吁用户优先将设备用于学习相关场景。需特别提醒：不同用户的使用环境存在差异（如部分机构对设备有特定管理要求），建议用户在操作前充分确认自身是否符合操作条件，避免因违反相关规定产生不良后果。

所以我并不觉得最后会有多少人刷。

截止我最后一次更新这教程，我已知的已有两个人因此而被抓，但我其实看着也没多少别样的感受就是了。

0.3 呼吁传播

若你无需本教程，但身边有符合合规条件的潜在用户，可进行隐蔽、合规的传播。传播过程中需遵守相关法律法规，不得用于商业用途或违规扩散。如需分享改进建议，可通过 GitHub 仓库的 Issue 功能提交，感谢你的支持与配合。

1. 准备

► 1. 准备

- [1.1*须知](#)
- [1.2准备](#)

1.1*须知

1. 风险告知：操作前请充分知晓以下潜在风险，包括但不限于：设备失去原有保修服务；因操作不当导致设备故障（如变砖）、电脑损坏；若违反所在机构管理规定，可能面临相应处理；个人数据丢失（未做好备份情况下）等。
2. 责任归属：本教程所有操作均为免费分享，所用资源均来自开源社区或合法免费渠道，未涉及任何付费环节（若操作中出现付费要求，均与本教程无关）。用户自愿选择按照教程操作，即表示已充分理解所有风险，愿意自行承担全部责任，与教程作者无关。
3. 合规要求：
 - 仅允许在合法拥有所有权的设备上操作；
 - 严禁使用优化后的系统从事违法乱纪、违反公序良俗的活动；
 - 不得利用本教程或优化后的系统侵犯他人知识产权、隐私等合法权益；
 - 需严格遵守所在地区法律法规及机构管理规定。

- 已知缺陷：优化后的系统可能会弹出 `com.android.phone` 或 `com.android.media` 进程未响应的弹窗，点击「关闭应用」即可，不会对日常使用造成严重影响。后续可能会更新相关优化方案（如基于合规工具的弹窗关闭教

程），请关注仓库更新。

1.2 准备

硬件要求

1. 可正常使用、存储空间≥32GB 的电脑（推荐 Windows 11 系统）；
2. 连接稳定、支持数据传输的数据线（原装数据线优先）；
3. 待优化的平板设备（需用户合法拥有所有权）。

软件与技能要求

1. 基础电脑操作能力（如需协助，可通过合法合规的技术咨询渠道获取支持）；
 2. 耐心细致的操作态度（避免因操作失误导致风险）；
 3. 必备软件：
 - 联发科设备 BROM 操作软件（推荐刷机匣，图形化操作更便捷）；
 - 文件资源管理器（系统自带或第三方合规工具）；
 - TIK4（用于制作 super.img，相关资源链接见附件）；
- 额外资源：AOSP ARM64 系统镜像（建议选择不含 Gapps 的版本，适配国内使用场景）。

2.*刷机主流程

▶ [2.*刷机主流程](#)

- ▶ [2.1缺陷告知](#)
- ▶ [2.2*打开刷机匣](#)
- ▶ [2.3*连接](#)
- ▶ [2.4*刷机](#)
- ▶ [2.5教程附带super](#)
- ▶ [2.6其他](#)

2.1 缺陷告知

同 1.1 节已知缺陷：优化后可能出现少量进程未响应弹窗，关闭后不影响使用，后续将视情况更新优化方案。

2.2*打开刷机匣

1. 优先确保 BROM 连接稳定性，核心步骤为驱动安装：
 - 打开刷机匣，点击所有与驱动安装相关的选项（如「安装刷机驱动」「安装 LibUSB」），按提示完成后重启电脑；
 - 重启后打开电脑「设备管理器」，启用「显示隐藏的项目」，查看所有 USB 相关设备，确认是否存在「未知的 USB 设备」，记录其数量与位置（便于后续排查问题）。

2.3*连接

1. 先断开平板的网络连接，然后关机；
 2. 打开刷机匣，进入「MTK / 联发科 - 深度刷机」菜单，点击「读信息」，将数据线一端连接电脑；
 3. 同时按住平板的音量加键和音量减键，保持几秒后将数据线另一端连接平板；
 4. 异常情况排查：
 - 若平板出现开机画面或充电图标，说明按键操作时机不当，需重新尝试；
 - 若电脑弹出「未知的 USB 设备」提示，说明驱动未安装成功，需在设备管理器中卸载该未知设备，通过合规技术渠道获取驱动安装支持。
- 若操作正常，软件将自动开始读取设备信息。

2.4*刷机

1. 读取设备信息后，将显示设备分区列表，建议备份除「userdata」和「metadata」外的所有分区（注：这两个分区存储用户个人数据，原系统基于 AOSP 开发，若仅刷入 AOSP 镜像，个人数据可保留，但原设备自带的部分专属应用可能因缺少支持库无法使用，建议提前备份重要数据）；
 2. 依次完成以下操作：
 - 解锁 BL 锁（需确认设备支持且符合合规要求）；
 - 打开 OEM 开关；
 - 进行 Vbmeta 修补，选择「Disable Verity+Disable Verification」选项；
 - 玄学优化步骤（可选）：完成上述操作后尝试开机，若能正常开机，关机后再继续后续步骤，可提升操作成功率；
- 刷入 super.img（制作方法见第 3 章，或使用教程附带的合规镜像）；
- 结果验证：
 - ◇ 成功标识：开机画面与原系统不同（如显示 Android 标识）；
 - ◇ 失败标识：出现「FASTBOOT mode...」提示，长按电源键 + 音量加键重启后重新尝试；
 - ◇ 特殊情况：进入系统 Recovery 模式时，选择「Reboot system now」重启，再根据上述标识判断结果；
 - ◇ 其他未提及的异常情况，可通过 GitHub Issue 提交详情（需注明设备型号、操作步骤、报错信息）。

2.5教程附带super

1. 本教程附带的 super.img 基于开源免费镜像制作，仅为方便不会自行制作的用户提供，确保镜像合法合规、无恶意程序；
2. 附带的 super.img 为.xz 压缩格式([ProtonDrive](#)(注:该网站需要vpn才能访问))，解压方式如下：
 - Windows 系统：使用 7-Zip、WinRAR 等合规压缩软件，或安装 XZ Utils ([github](#)可下载) 通过命令行解压；
 - Linux/macOS 系统：通过命令行操作，指令为 `xz -dk [xz文件路径]`（参数说明：-d 表示解压，-k 表示保留原文件）。

2.6其他

1. 系统刷入完成后，原设备自带的部分专属应用可能无法正常使用，建议手动卸载以释放资源；

2. 优化后的系统开机时可能会多显示两行提示文字，开机画面与原系统不同，属于正常现象，不影响功能使用；
3. 暂时避免随意联网，防止不必要的数据传输。

3.制作super

▶ [3.制作super](#)

▶ [3.1制作全过程](#)

3.1制作全过程

1. 导出原设备的 super 分区文件，保存至易于查找的路径；
2. 安装并启动 TIK4 工具（具体基础操作可参考 TIK4 的 GitHub 官方文档）；
3. 新建项目（该工具为命令行工具，输入选项前的数字并回车即可，无效选项不会执行）；
4. 将导出的 super 分区文件复制到 TIK4 路径下与新建项目同名的文件夹（下称「项目文件夹」）；
5. 按照工具提示进入项目 - 解包菜单，输入 super 文件名前括号中的数字，等待解包完成；
6. 解包后，项目文件夹中会生成super.img「system_a.img」「system_b.img」「vender_a.img」「product_a.img」等文件，将「system_a.img」备份至其他路径；
7. 输入 0 回车返回项目列表，再输入 3 回车进入打包菜单，输入 66 回车选择 super.img 打包；
8. 将「system_b.img」「vender_a.img」「product_a.img」复制到打包时生成的 super 文件夹中，同时将准备好的通用系统镜像（AOSP ARM64）复制到该文件夹，并改名为「system_a.img」；
9. 将「vender_a.img」「product_a.img」的文件名后缀「_a」移除；
10. 关闭 TIK4 工具后重新启动，重复上述打包步骤 2 次（若未成功可多次尝试）；
11. 异常排查：若工具闪退，大概率是文件命名错误，可查看闪退前最后显示的紫色提示文字，或通过合规技术渠道咨询；
12. 成功后，项目目录下的「Tik_out」文件夹中会生成新的 super.img（注意与原分区文件区分）。

4.系统内部操作

▶ [4.系统内部操作](#)

- ▶ [4.1*伪装-内部系统](#)
- ▶ [4.2用系统](#)
- ▶ [4.3adb使用简单教程](#)

4.1*伪装-内部系统

1. 开启开发者选项：进入系统设置 - 关于手机（平板），连续点击版本号多次即可激活；
 2. 在开发者选项中开启「USB 调试」「adb 调试」功能；
 3. 使用 DSU-Sideload 工具（教程附件提供）加载内部系统：• 按照工具指引将「system_a.img」载入，设置 DSU 镜像大小（推荐 32GB，可根据设备存储调整）；
 - 完成后可通过通知栏或工具内选项重启至内部系统，内部系统重启后将返回外部系统；
- 视觉伪装优化：◇ 刷机前截屏保存原系统的主界面与锁屏界面图片；
 - ◇ 优化后将系统壁纸替换为原截图，提升伪装效果；

- 登录说明：◇ 内部系统为独立模拟环境，无原有数据，所有数据均存储在外部系统；
- ◇ 登录账号格式为「xbsdfz + 学号」（示例：xbsdfz20251027），默认密码为「xs111111」，请务必妥善保管密码。

4.2 用系统

像正常系统一样使用即可，该篇仅为推荐。

1. 基础软件安装：建议优先安装合规的浏览器、应用商店（用于获取学习相关应用），并替换部分功能不完善的系统软件（如日历工具）；
2. 时间校准：系统默认未连接授时服务器，可通过 adb 工具配置（详见 [4.3 节](#)）或手动调整至正确时间；
3. 推荐学习类工具：
 - 随手写（替代原便签、白板与笔记功能）；
 - Shizuku（[github](#)，建议使用 13.5.4 版本，最新版无 Root 情况下可能存在授权 BUG，可关注官方修复动态）；
 - MT 管理器（通过[官网](#)或合规应用商店下载）；
 - GKD（[github](#) 可获取）。

4.3 adb 使用简单教程

adb 工具可用于在无应用商店的情况下安装软件、传输文件等操作，具体常用指令如下（路径含空格时需添加英文引号）：

1. adb devices：查看已连接的设备；
2. adb install [电脑端apk路径]：安装本地 APK 文件至设备；
3. adb help：查看帮助信息；
4. adb pair [开发者选项-无线调试-配对码配对端口]：无线调试配对（仅需配对一次）；
5. adb connect [无线调试-端口]：配对后连接设备；
6. adb push [电脑文件路径] [设备存储路径]：向设备传输文件；
7. adb pull [设备文件路径] [电脑存储路径]：从设备导出文件；
8. adb shell settings put global ntp_server "授时服务器链接"：配置授时服务器（解决时间同步问题），推荐：
 - 阿里云：[ntp.aliyun.com](#)；
 - 国家授时中心：[cn.pool.ntp.org](#) 或 [ntp.ntsc.ac.cn](#)。

9. 附

- ▶ [9.附](#)
 - ▶ [9.1*所用资源链接的示例](#)
 - ▶ [9.2信息](#)
 - ▶ [9.3附加说明](#)

9.1*所用资源链接的示例

1. 本教程文档的网址: [github](#)以及super.img.xz链接: [ProtonDrive](#)(注:该网站需要vpn才能访问)
2. TIK [github](#)
3. 刷机匣: [bilibili](#) [知乎](#) [蓝奏云](#)(密码:bm_xw,来源于知乎-作者自己)
4. DSU-Sideload [github](#)
5. adb(platform-tools) [Google\(Win\)](#)
6. AOSP镜像网址 [示例\(github\)](#)
7. 推荐的软件: Shizuku([github](#)),MT管理器([官网](#)或应用商店),GKD([github](#))
8. 刷Root所需: Magisk([github](#))
9. XZ Utils([github](#))

9.2信息

技术/教程支持:252

教程文档编写:242

注:为了隐私以上为保密后的结果

本教程文档最后更新时间:

2025年12月31日22:58:07(提前祝大家元旦快乐!)

有事请发送到邮箱

e22-bit@proton.me

或

github的issue

(不定时查看)

9.3附加说明

1. 本教程基于以下环境测试通过: Windows 11 原版系统、刷机匣 0.5.24.1031 版本、TIK4 工具、原生 AOSP 系统;
2. 刷机过程中请避免触碰数据线,防止连接中断;
3. 所有资源均来自开源社区或官方免费渠道,若涉及版权问题,请联系作者删除;
4. 本教程仅提供技术分享,不保证所有设备均能成功操作,具体效果因设备型号、硬件状况而异。
5. 本教程部分内容使用豆包AI来更规范的表达。