

EDQ12X规格书

24GHz 侧装应用系列模块



产品特点

- 侧挂安装, 探测精度高, 探测范围误差小
- 灵敏度高, 支持运动、微动、存在人体探测
- 支持普通IO高低电平输出和串口输出
- 尺寸小巧, 便于安装

电气参数

输入电压	5-8V 兼容 3.3V
工作电流	50-60mA (100mA max)
输出电压	3.0-3.6V
输出信号	IO
整机功耗	<0.5W

功能参数

移动感应半径 ^①	0.5 - 3m可调节@正对
微动存在感应半径 ^①	0.5 - 3m可调节@正对
挂高高度	正对1.2-1.5m
延时时间	10s
距离精度	±20cm

输出参数

工作频率	24-24.25GHz
------	-------------

环境&寿命

工作温度	-20~+85°C
储存温度	-20~+105°C

备注:

① 测试距离范围是以传感器正对挂高1.2-1.5m, 室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。

应用场/产品



智能家居



酒店客房



电视机



落地灯



广告机



闸机

功能说明



当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	1	2	X		
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【料号】:EDQ12X-N-01

【硬件】:

【软件】:

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-11-25	初版	-

注意事项

- 1.雷达传感器安装时,背面如有铝基板或其他金属板,应抬高一定高度,与金属平面保持5mm以上距离,不能紧贴或接触金属平面;雷达传感器天线面前方不能有金属遮挡以及大电流电缆覆盖,避免正对驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件。
- 2.雷达传感器对塑胶、木质材料穿透性效果较好,对金属或有金属涂层的材质则不能穿透,如用户产品的外壳为玻璃、陶瓷、碳纤维等特殊材料时,请以实测效果为准,必要时请联系易探科技技术人员做适用性调试。
- 3.过大的电源纹波可能对雷达传感器造成干扰产生误报,建议供电电源纹波应低于100mV。
- 4.多个雷达传感器在同一场地应用时,安装距离过近可能引发个别雷达传感器产生误报,推荐产品安装间距大于2m。
- 5.如雷达传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)等一起使用时,应拉开间距。推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m 以上间距。
- 6.雷达传感器光感阈值是在晴天环境、无阴影、环境光漫反射条件下的测试值。
- 7.易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器,产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。如需要,请您联系我们销售人员,获取最新的产品资料。