

IT TEST | Station Barcode (Mode 0) | ชุดที่ 1/3

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

สแกน → ตรวจสอบข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจสอบงานที่ Station 1 / 3 | ดึงผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-01 เมนูและค่าเชื่อมต่อ	ตั้ง MENU_LEVEL = 0 เปิดโปรแกรม ตรวจสอบชื่อหน้าและเมนู แล้วปิดเปิดใหม่	เห็น Scan Barcode, Database Setting, Backend DB Setting; ค่าตั้งยังอยู่	☐	☐	
B-02 เปิดโปรแกรมซ้ำ	โปรแกรมเปิดอยู่แล้ว เปิดไอคอนซ้ำ 2-3 ครั้ง	มีโปรแกรมทำงานตัวเดียว ไม่ลงทะเบียนหรือส่งคำสั่งซ้ำ	☐	☐	
B-03 สแกนและตรวจสอบข้อมูล	Lot ที่มี print_data, inkjet_data และ Routing ครบ สแกนแล้ว Enter; เทียบ Order No, Qty, Marking กับข้อมูลต้นทาง	แสดงข้อมูลตรง Lot ครบ ไม่ใช่ข้อมูลจากงานก่อน	☐	☐	
B-04 สแกนโดยไม่กด Enter	Lot ที่มีข้อมูลครบ สแกนแล้วรอแสดงข้อมูล; ถ้ายังไม่โหลดให้กด OK	โหลดข้อมูลอัตโนมัติ; ถ้า OK เพิ่งดึงข้อมูล ต้องกด OK อีกครั้งจึงลงทะเบียน	☐	☐	
B-05 Barcode ว้าง / ไม่พบ	Barcode ว้าง และ Lot ที่ไม่มีในฐานข้อมูล ลองค้นหาและกด OK ที่ละกรณี	แจ้งให้กรอกหรือไม่พบข้อมูล; ไม่สร้าง Job	☐	☐	
B-06 เปลี่ยน Lot ระหว่างกรอก	Lot A มีข้อมูล; Lot B ไม่พบ โหลด A แล้วเปลี่ยนเป็น B จากนั้นกด OK	ไม่สร้าง B ด้วย Order / Qty / Marking ของ A	☐	☐	

IT TEST | Station Barcode (Mode 0) | ชุดที่ 2/3

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

สแกน → ตรวจสอบข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจสอบงานที่ Station 1 / 3 | ดึงผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-07 แก้ Qty	Lot ที่อ่านข้อมูลได้ ใส่ Qty = 5 แล้วลงทะเบียน; เทียบต้นทาง และงานใหม่	Job ใหม่ใช้ Qty 5; Qty ใน PrintData.db3 และ UV ต้นทางไม่ถูกแก้	☐	☐	
B-08 Qty ไม่ถูกต้อง	Lot ที่โหลดแล้ว ลอง 0, -1, 1.5 และตัวอักษร; แก้เป็นจำนวน เต็มบวก	ไม่รับค่าผิด; หลังแก้ถูกต้องลงทะเบียนได้	☐	☐	
B-09 ลงทะเบียนครบ และส่งต่อ	Lot 02, 01, 10, 11, 12, 22 อย่างละงาน ลงทะเบียนทีละ Lot; จด Job ID แล้วตรวจที่ Station 1 / 3	งานเป็น Waiting; Pattern / UV / Routing ผูกถูก Job; แสดงตรง Station ตาม Marking	☐	☐	
B-10 ไฟล์ต้นทาง / Share หลุด	สำเนา SQLite ผ่าน Network Share ทำให้ Path ไขไม่ได้ แล้วสแกน; คัดลอก เชื่อมต่อและลองใหม่	แจ้งอ่านฐานข้อมูลไม่ได้; ไม่สร้างงาน จากข้อมูลค้าง; กลับมาอ่านได้	☐	☐	
B-11 Backend หรือ PostgreSQL ล่ม	ผู้ดูแลควบคุมระบบทดสอบ หยุด Backend หรือ DB แล้วลงทะเบียน; เปิด กลับและลองใหม่	แจ้งสร้างงานไม่ได้; ไม่รายงานสำเร็จผิด และไม่มีการเข้าโดยไม่ทราบสาเหตุ	☐	☐	
B-12 ข้อมูลหรือ API ไม่ครบ	Lot ขาด inkjet_data / Routing; ผู้ดูแล จำลอง API ล้มเหลว ทดสอบแต่ละกรณี; ตรวจ Job, Pattern, UV และ IAI ที่เหลือ	ขาด inkjet_data ไม่สร้างงาน; Pattern ล้มเหลวลบ Job คืน; ข้อมูลส่วนอื่นขาด ต้องตรวจพบ	☐	☐	

IT TEST | Station Barcode (Mode 0) | ชุดที่ 3/3

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

สแกน → ตรวจสอบข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจสอบงานที่ Station 1 / 3 | ดึงผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-13 ฐานข้อมูลแค ลมป์ไม่พร้อม	ยังไม่ตั้ง mydatabase หรือไม่มีโปรแกรมที่ ค้นหา ลงทะเบียนงาน UV; ลองยกเลิกและยืนยันทำ ต่อเมื่อมีค่าเดือน	ยกเลิกแล้วไม่สร้าง Job; ทำต่อเก็บ IAI ที่หาไม่พบเป็นค่าว่าง ไม่ใช่ค่าของงานอื่น	☐	☐	
B-14 รับงานพร้อมกัน / ข้ามวัน	สองเครื่อง Barcode ในระบบทดสอบ; เวลา วันไทยที่เตรียมไว้ ลงทะเบียนพร้อมกัน และทดสอบก่อน/หลัง เที่ยงคืนตามเวลาไทย	Job ID ไม่ชน; เลขงานประจำวันไม่ซ้ำ และเริ่มวันใหม่ถูกต้อง	☐	☐	
B-15 ไม่ส่งเครื่องจาก หน้า Barcode	มีคิว active ที่ยังไม่ส่งใน Backend ทดสอบ เปิดเฉพาะ Mode 0; เฝ้าประวัติคำสั่งและ ปลายทางจำลอง	หน้า Barcode ต้องไม่หิบบคิวไปส่งเครื่อง เอง; หากมีคำสั่งออกให้บันทึกไม่ผ่าน	☐	☐	

จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช้ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)

- B-12: ลงทะเบียนผ่านหลาย API จึงมีโอกาสเหลือ Job ที่ข้อมูลไม่ครบ; ผลบันทึก IAI ไม่ถูกแจ้งชัด
- B-15: StationService.Current มองทุกโหมดที่ไม่ใช่ 3 เป็น ST1 ต้องตรวจว่าหน้า Barcode ไม่ส่งงานเบื้องหลัง
- B-10: ต้องทดลอง Share หลังเปิดเครื่องใหม่ด้วย เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าถึงไฟล์จริง

IT TEST | Station 1 (Mode 1) | ชุดที่ 1/5

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____

เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปลอ่ยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 | ตีกล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-01 เมนูและรายการงาน	ตั้ง MENU_LEVEL = 1; มีงานจาก Barcode เปิดโปรแกรมและตรวจเมนู / Order List / History	เห็นเมนูตาม Mode 1; ไม่เห็น Scan; List ไม่แสดง 10/30; History ดูงานทุก Station ได้	☐	☐	
S1-02 ข้อมูลจาก Barcode	งานใหม่และ Job ID จาก B-09 เปิดรายละเอียด เทียบ Lot, Qty, Pattern, UV และรูปอ้างอิง	ข้อมูลตรงงานเดียวกัน; ไม่มีรูปหรือข้อความของงานก่อนค้าง	☐	☐	
S1-03 เริ่ม MK ตาม Marking	งาน 02 และ 20; MK วาง ตรวจข้อมูลแล้วเริ่มงานที่ละรหัส	จอง/ส่ง MK ตาม Pattern; ไม่ส่ง UV ที่ไม่อยู่ในแผน; บันทึก MK สำเร็จเมื่อรับครบ	☐	☐	
S1-04 เริ่มงานที่ใช้ UV	งาน 01, 11 และ 12; เครื่องวาง เริ่มงานที่ละรหัสและตรวจคิว/คำสั่งปลายทาง	01 ใช้ UV1; 11 ใช้ UV1+UV2; 12 ใช้ MK+UV2; ทุกเครื่องที่วางอาจรับข้อมูล ตั้งแต่เริ่ม	☐	☐	
S1-05 รหัสเทียบเท่า และงานมือ	งาน 03, 13, 31, 32, 33, 00 และ 21 เทียบแผนกับ 01, 11, 12; ลองเริ่ม 00 และ 21	เลข 3 ทำเหมือน 1; 00 เริ่มโดยไม่ส่งเครื่อง; 21 เริ่มไม่ได้	☐	☐	
S1-06 ยกเลิกก่อนเริ่ม	งาน Waiting ที่ยังไม่เคยส่ง กดเริ่ม แล้วกดยกเลิกในกล่องยืนยัน	ไม่จองคิว ไม่เปลี่ยนโปรแกรมเครื่อง และงานยังรอเริ่ม	☐	☐	

IT TEST | Station 1 (Mode 1) | ชุดที่ 2/5

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____

เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปลอยคิว → จมงานหรือส่งต่อ ST3 | ตีกลง 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-07 แก้ข้อความ / SWAP / ABC	งาน MK ที่ยังไม่เริ่ม แก้ข้อความและบันทึก; SWAP; เปลี่ยน ABC; เปิดรายละเอียดใหม่แล้วส่ง	ค่าที่บันทึกยังอยู่; ส่งถูกหัวและทิศทาง ตรงที่เลือก	☐	☐	
S1-08 ข้อความ MK ครบทุกช่อง	งาน A ใช้ 5 ช่อง; งาน B ใช้ 1 ช่อง ส่ง A แล้วส่ง B ตามคิว; ตรวจสอบข้อความใน เครื่องและชิ้นงาน	Block 1–5 ลงช่องเครื่อง 6–10; ช่องที่ B ไม่ใช่ไม่เหลือข้อความของ A	☐	☐	
S1-09 MK หัวเดียว / สองหัว	Pattern ใช้หัวเดียว และใช้สองหัว ส่งแต่ละแบบ; ปิดหัวที่ไม่ได้ใช้งานอีกครั้ง	หัวที่ใช้รับข้อมูลครบ; หัวไม่ใช่ถูกสั่งหยุด; หยุดหัวไม่ใช่ไม่ได้ต้องมีค่าเตือน	☐	☐	
S1-10 ค่าพิมพ์ MK เกินช่วง	สำเนาสำหรับลองค่า เช่น Scale = 0 ลองบันทึก/ส่งค่าผิด แล้วแก้กลับค่าที่ เครื่องรับได้	แจ้งค่าที่ผิดก่อนส่งหัวนั้น; หลังแก้ส่งได้ และข้อมูลบนเครื่องตรงงาน	☐	☐	
S1-11 MK ชัดข้องบาง หัว	งานใช้สองหัว; ปิดหรือตัดสายหนึ่งหัว ส่งงาน ตรวจสอบผลแยกหัว; ต่อกลับแล้วลองใหม่	ไม่บันทึก MK ครบเมื่อหัวจำเป็นล้มเหลว; ตรวจว่าหัวที่ผ่านแล้วไม่พิมพ์ซ้ำ	☐	☐	
S1-12 เลือกโปรแกรม UV	มีไฟล์ตรงชื่อ / หลายรุ่น / ไม่พบ / ชื่อมีจุด ทดสอบทีละแบบ; เลือกรุ่นหรือยกเลิก; ลอง ยืนยัน default	โหลดรุ่นที่เลือก; ชื่อไม่ถูกตัดผิด; default ต้องยืนยัน; ยกเลิกไม่ส่ง	☐	☐	

IT TEST | Station 1 (Mode 1) | ชุดที่ 3/5

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____

เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปลอยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 | ตีกล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-13 ข้อมูล UV1 / UV2	งานมี Lot และข้อความ 1-5 ต่างกันชัดเจน ส่ง UV1 และ UV2; ตรวจสอบ CPI และโปรแกรมบนเครื่อง	UV1 เขียน MK063; UV2 เขียน MK067 ที่ id=1; ข้อความและโปรแกรมไม่สลับฝั่ง	☐	☐	
S1-14 CPI เขียนไม่ได้	สำเนา CPI: อ่านอย่างเดียว / ล็อก / ขาด คอลัมน์ / ไม่มี id=1 ทดสอบแต่ละกรณีแล้วคืนไฟล์ปกติ	แจ้งจุดผิด; ไม่โหลดและเริ่ม UV ต่อเมื่อ เขียนข้อมูลล้มเหลว	☐	☐	
S1-15 UV ไม่ตอบแต่ละขั้น	ปลายทางทดสอบจำลอง Stop / Load / Start ไม่ตอบ จำลองที่ละคำสั่ง แล้วตรวจหน้าจอและประวัติ	Load ล้มเหลวไม่สั่ง Start; ต้องไม่ สรุปว่าพิมพ์จริงสำเร็จเมื่อ Start ไม่ตอบ	☐	☐	
S1-16 คิวรอไม่ทำงานเดิม	A คือ MK; B รอ MK และยังไม่เคยส่ง เริ่ม B แล้วตรวจคิว; กดปล่อย A หนึ่งครั้ง	B อยู่รอและไม่เปลี่ยนโปรแกรมทับ A; ปล่อยแล้วส่ง B ครั้งเดียว	☐	☐	
S1-17 คิวงานหลายเครื่อง	A คือ UV2; B เป็น 12 และ MK วาง เริ่ม B; ตรวจสอบ MK และ UV2; ปล่อย UV2	MK รับ B ได้; UV2 ของ B ยังรอ; หลัง ปล่อยจึงส่ง UV2 โดยไม่ส่ง MK ซ้ำ	☐	☐	
S1-18 งาน 22 คือเครื่องรอบสอง	ตั้งถือเครื่องรอบสอง; A = 22; B รอ MK ส่ง A รอบแรก; กดปล่อย แล้วตรวจรอบสองของ A	A ได้ MK ต่อสำหรับรอบสอง; B ยังรอ; ครบต้องมี MK สำเร็จสองครั้ง	☐	☐	

IT TEST | Station 1 (Mode 1) | ชุดที่ 4/5

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____

เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปลอยคิว → จมงานหรือส่งต่อ ST3 | ดึงผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-19 งาน 22 ปลอย ให้คิวอื่น	ตั้งไม่ถือเครื่องรอบสอง; A = 22; B รอ MK จบ A รอบแรกและกดปลอย; จากนั้นปลอย B	B ได้เครื่องก่อน; A รอบสองไปท้ายคิว และกลับมาส่งได้	☐	☐	
S1-20 ปุ่มกดค้าง / PLC หลุด	ตั้งปุ่ม MK พร้อม; มีคิวรอ กดค้าง; เปิดโปรแกรมขณะบิต 1; ตัดต่อ PLC แล้วกดใหม่	หนึ่งขอบ 0→1 ปลอยครั้งเดียว; ไม่ถือ บิตค้างเป็นการกดใหม่; แฉงและฟื้นฟูการ เชื่อมต่อ	☐	☐	
S1-21 ปลอยคิว UV1	มี A ถือ UV1 และ B รอ ทดสอบช่องทางปุ่มจริงที่หน้างานใช้ปลอย UV1	ต้องปลอย A และส่ง B ได้จริง; ถ้ายังไม่มี ช่องทางให้เลือก รอทดสอบ และระบุ เหตุผล	☐	☐	
S1-22 PLC MK และคีน ตำแหน่ง	Register Map ถูกต้อง; ใช้หน้าตั้งค่า PLC MK Write/Read ค่าในชุดทดสอบ; ปลอย MK ขณะไม่มีคิว	ค่าที่อ่านตรงค่าที่เขียน; ตอนคิวว่าง ตำแหน่งหัวกลับ 0 ตาม Map	☐	☐	
S1-23 IAI ทุกแกนที่ใช้ งาน	งาน Process; ตั้ง Target/Run ของ Plate และ Shim Send ทีละแกน X/Z1/Z2; ลอง Address ขาด และ PLC หลุด	เขียน/Pulse ถูกแกน; ตำแหน่งจริงตรง; ค่าตั้งไม่ครบไม่ส่ง; แฉงเชื่อมต่อผิดพลาด	☐	☐	
S1-24 Upload IAI ได้ บางส่วน	สำเนา mydatabase และ Backend Upload แล้วเปิดใหม่; ทำให้ฐานข้อมูลข้าง หนึ่งเขียนไม่ได้	ค่าที่บันทึกตรงทั้งสองฝั่ง; ถ้าได้ข้างเดียว ต้องแจ้งว่าไม่ครบ	☐	☐	

IT TEST | Station 1 (Mode 1) | ชุดที่ 5/5

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปลอยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 | ตีคผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-25 เครื่องรับแล้ว Backend หลุด	ผู้ดูแลจำลองการขาดช่วงหลังส่งสำเร็จ ตัด API ก่อนบันทึกประวัติ/เวลาส่งคิว; ต่อ กลับและเปิดโปรแกรมใหม่	เห็นความไม่ตรงกัน; ไม่ส่งงานเดิมซ้ำเอง; จดคำสั่งและเวลาที่เกิดจริง	☐	☐	
S1-26 จบ / ยกเลิก / พิมพ์ใหม่	งาน MK สำเร็จหนึ่งงาน และงานรออีกหนึ่งงาน จบงานแรก ยกเลิกงานที่สอง; นำกลับจาก History และเริ่มใหม่	Success/Cancel ถูกต้อง; ไม่มีคิวเก่าเกิน เครื่อง; พิมพ์ใหม่ไม่ถูกนับครบจากประวัติ เดิม	☐	☐	
S1-27 ประวัติและสิทธิ์ จบงาน	งาน 11/12 และงานที่ ST3 จบแล้ว ลองจบ 11/12 ที่ ST1; ตรวจสอบ History และ กรอบวันไทย	ST1 จบบางกลุ่มนี้ไม่ได้; ประวัติจบที่ ST3 แสดงถูกวันและระบุนงานที่ส่งไม่ครบ	☐	☐	
S1-28 รับคำขอ / การ ส่งชนกัน	ST1 และ ST3 ใช้ Backend เดียวกัน ให้ ST3 ฝากคำขอ; เริ่ม/ปลอยคิวใกล้กันจาก สองจอ	งานและโปรแกรมตรงค่าขอ; เครื่องเดียว ไม่ถูกรับงานทับหรือส่งซ้ำ	☐	☐	

จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช่ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)

- S1-16: ถ้าทุกเครื่องไม่ว่างและงานยังไม่เคยส่ง โค้ดอาจล้างคิวที่เพ็งจองไว้
- S1-11 / 25: ส่งได้บางหัว หรือเครื่องรับแล้วบันทึกคิวไม่ลง มีโอกาสส่งซ้ำ
- S1-15: UV Stop ไม่ตอบยังทำต่อ และ Start ไม่ตอบยังคืนผลสำเร็จ ต้องเทียบกับเครื่องจริง
- S1-21: ยังไม่พบตัวเฝ้าปุ่มจริงของ UV1 ในโปรแกรม ต้องยืนยันช่องทางปลอยคิวหน้างาน
- S1-22 / 23: เริ่มงานไม่ได้ส่ง Servo/Conveyor หรือ IAI อัตโนมัติ; IAI อ่าน Status ไม่ได้ยังอาจแจ้งสำเร็จ
- S1-26: Restore ไม่พบการล้างประวัติคำสั่งเดิม; สูตรเคลมปี Z ยังต้องยืนยันกับอุปกรณ์จริง

IT TEST | Station 3 (Mode 3) | ชุดที่ 1/4

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปลอ่ยคิว → จมงาน | ดึงผล 1 ช่อ่ง หากเทสไม่ได้ให้เขียน "รอเทส" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-01 เมนูและ Backend	ตั้ง MENU_LEVEL = 3 เปิดโปรแกรม ตรวจสอบเมนูและ Backend; ปิดเปิดใหม่	เห็น Order List และ Backend DB Setting; ไม่มี Scan, History หรือ Printer Setting	☐	☐	
S3-02 กรอกรายการ	มีงาน 10,11,12,30,31,32,33 และ 02 เปิด Order List แล้วเทียบ Job ID	เห็นกลุ่มที่ใช้ UV2; ไม่แสดงงาน 02; ข้อมูล Lot/Qty ไม่สลับ	☐	☐	
S3-03 สิทธิ์เริ่มงาน	งาน 10/30 และ 11/12 ยัง Waiting ลองเริ่มทีละงานโดยยังไม่ให้ ST1 เริ่ม 11/12	10/30 เริ่มที่ ST3 ได้; 11/12 ต้องรอ ST1 และไม่ให้จบข้ามตั้งแต่ยังไม่เริ่ม	☐	☐	
S3-04 เริ่มงาน 10 เครื่องว่าง	UV2 ว่าง; ST1 เปิดอยู่ เริ่ม 10 ที่ ST3; ดูคิวและเครื่องหลังรอบรีเฟรช	คิวเดินจน ST1 ส่ง UV2 ได้; ถ้าค้าง pending ให้บันทึกไม่ผ่าน	☐	☐	
S3-05 รับงาน 11 จาก ST1	งาน 11 ลงทะเบียนจาก Barcode เริ่มที่ ST1 แล้วตรวจสอบข้อมูล/คำสั่งที่ ST3	Job ID เดียวกัน; ใช้ UV1 และ UV2 ถูกฝั่ง; ไม่สร้างงานหรือส่งขึ้นเดิมซ้ำ	☐	☐	

IT TEST | Station 3 (Mode 3) | ชุดที่ 2/4

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับรายการ → เริ่ม / ใช้งานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปลอยคิว → จมงาน | ตีผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-06 รับงาน 12 / 32 จาก ST1	งาน 12 และ 32 อย่างละงาน เริ่มที่ ST1; ตรวจ MK และ UV2 ก่อนกดจบที่ ST3	ทั้งสองรหัสใช้ MK+UV2 เหมือนกัน; ไม่ถือว่าจบครบเมื่อยังขาดขั้นใด	☐	☐	
S3-07 ปุ่มปลอย UV2	A คือ UV2; B รอ UV2 กดปุ่มหนึ่งครั้ง แล้วลองกดค้างในรอบถัดไป	ปลอย A แล้วเปิดคิว B ครั้งเดียว; ST1 ส่ง B; ไม่ข้ามไป C จากการกดค้าง	☐	☐	
S3-08 เริ่มขณะ UV2 ไม่ว่าง	A คือ UV2; B เป็น 10 เริ่ม B ที่ ST3 แล้วตรวจคิว; ปลอย A	ไม่เปลี่ยนโปรแกรมทับ A; B รอและรับเครื่องได้หลังปลอย	☐	☐	
S3-09 ST1 ปิดแล้วเปิดกลับ	งาน UV2 มีคิวรอ/active ปิด ST1 ก่อนส่ง; ทำรายการที่ ST3 แล้วเปิด ST1 กลับ	ไม่แจ้งพิมพ์สำเร็จก่อนส่งจริง; กลับมาส่งได้ตามคิวโดยไม่ซ้ำ	☐	☐	
S3-10 Backend หลุดระหว่างใช้งาน	มีงานและคิวเต็ม ตัดเครือข่าย ST3; ลองเริ่ม/ปลอย; เชื่อมต่อกลับ	แจ้งการติดต่อผิดพลาด; ไม่รายงานเปลี่ยนคิวสำเร็จผิด; โหลดสถานะจริงกลับได้	☐	☐	

IT TEST | Station 3 (Mode 3) | ชุดที่ 3/4

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับรายการ → เริ่ม / ใช้งานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปลดยคิ้ว → จมงาน | ดึงผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-11 UV2 ล้มเหลว ผ่านคิ้วปกติ	ให้ UV2 Offline หรือ CPI เขียนไม่ได้ ให้ ST3 เปิดคิ้วแล้วรอ ST1 ส่ง	ผู้ใช้ ST3 ต้องทราบว่างานไม่ผ่านและ สาเหตุ; ไม่เห็นแค่ค้างหรือสำเร็จผิด	☐	☐	
S3-12 ปุ่มส่งสำรองปิด / เปิด	ผู้ดูแลตั้ง ST3_MANUAL_SEND ตามกรณี เปิด Order Detail; ทดสอบค่าปิดและเปิดกับ งานที่มีชั้นเหลือ	ปิดแล้วไม่เห็นปุ่ม; เปิดแล้วขอให้ ST1 ส่งชั้นที่ยังขาดได้	☐	☐	
S3-13 เลือกรุ่นจาก ST3	เปิดส่งสำรอง; โฟลเดอร์ UV2 มีหลายรุ่น เลือกรุ่นแล้วส่งค่าขอ; ทดลองยกเลิกและไม่ พบไฟล์	ST1 ใช้รุ่นที่เลือก; ยกเลิกไม่ส่ง; default ต้องยืนยัน; ตรวจไฟล์ที่เครื่องโหลดจริง	☐	☐	
S3-14 คำขอสำรอง ล้มเหลว	เปิดส่งสำรอง; ST1/UV2 ไม่พร้อม ส่งค่าขอแล้วรอผล; คำนการเชื่อมต่อและลอง ตามข้อความแจ้ง	ST3 ได้ผลผิดพลาดหรือหมดเวลารอ; ไม่ มีค่าขอเก่าทำให้พิมพ์เพิ่มเอง	☐	☐	
S3-15 IAI จาก รายละเอียดงาน	งาน Waiting และ Process; แกน Shim ตั้ง ค่าครบ ลอง Send/Upload ก่อนเริ่ม; หลังเริ่มทดสอบ X/Z1/Z2	Waiting ส่งไม่ได้; Process ส่งถูกแกน; บันทึกไม่ครบสองฐานข้อมูลต้องแจ้ง	☐	☐	

IT TEST | Station 3 (Mode 3) | ชุดที่ 4/4

ผู้ทดสอบ _____ วันที่ _____ รอบ _____ เครื่อง / เวอร์ชัน _____

รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปลอ่ยคิว → จมงาน | ดั๊กผล 1 ช่อง หากทดสอบไม่ได้ให้เขียน "รอทดสอบ" พร้อมเหตุผล

รหัส / รายการ	เตรียมและวิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-16 จบครบทุกชั้น	งาน 10,11,12 ส่งครบตามแผน ตรวจชิ้นงานจริงและ Qty แล้วกดจบ; เปิด History ที่ ST1	สถานะ Success; คิวถูกล้าง; ประวัติทั้ง สองจอตรงกัน; ไม่ส่งเพิ่มหลังจบ	☐	☐	
S3-17 จบทั้งที่ยังไม่ครบ	งานที่เริ่มแล้วแต่ขาด UV2 กดจบ; ลองยกเลิกคำยืนยัน แล้วลองยืนยันจบ	แจ้งขั้นที่ขาด; ยกเลิกไม่จบ; ยืนยันบันทึก MANUAL_COMPLETE และแสดงว่าไม่ ครบ	☐	☐	
S3-18 ยกเลิก / คำขอ ชนกัน	งานมีคิวหรือคำขอค้าง; สอง Station พร้อม ยกเลิกพร้อมกับอีกจอกำลังดำเนินงานใน ระบบทดสอบ	งาน Cancel ไม่ถูกส่งภายหลัง; ไม่มีผู้ถือ เครื่องซ้ำ; จดลำดับเหตุการณ์ถ้าผิด	☐	☐	

จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช่ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)

S3-04: เริ่มที่ ST3 สร้าง pending แต่ ST1 ส่งเฉพาะ active ที่ยังไม่มีเวลาส่ง มีโอกาสคิวค้าง

S3-11: ผลล้มเหลวของคิวปกติแสดงที่ ST1 แต่ไม่พบการฝาก remote_error กลับเหมือนปุ่มสำรอง

S3-13: โฟลเดอร์ UV2 ที่ ST3 ต้องตั้งใน uv.config; Mode 3 ไม่มีหน้าจอแก้โฟลเดอร์นี้

S3-18: คิวปกติกับ Remote ใช้ตัวตรวจเครื่องว่างต่างกัน ต้องทดสอบเมื่อทำพร้อมกัน

S3-16 / 17: Success เกิดจากคำสั่งและผู้ยืนยันยืนยัน ไม่ได้ยืนยันจำนวนพิมพ์จริงครบ Qty