


## 1. 指向性超音波スピーカー 音圧アップタイプ MK II 基本仕様



- ① 電源 LED
- ② 電源コネクタ
- ③ ステレオプラグ

項目	内容
サイズ	250×258×65mm（スタンドネジを除く）
重量	約 4Kg
電圧	DC 24V（16V～29V の範囲内であれば可能）
消費電力	25W
プラグ寸法	Φ 2.1 x 5.5 x 9.5mm 
サウンド出力	モノラル
入力プラグ	3.5mm ステレオプラグ
超音波素子サイズ	直径 16mm
超音波素子数	60 個
固定方法	スタンドフリー穴
カラー	ブラック（カスタマイズにより変更可能）
付属物	DC 24V AC アダプタ、3.5mm ステレオケーブル

## 2. ご利用時の注意事項

本製品を安全にご使用いただくために、下記の事項をお守りください。

なお、本製品の使用により生じた事故や如何なる損害について、当社は一切の責任を負いません。

- 指定範囲外の電源を使用しないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- 濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- 破損した電源ケーブルは使用しないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- 電源ケーブル接続部に水やホコリ、異物が付着した状態で使用しないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- 本体が濡れた状態、内部に異物や液体が入った状態で使用しないでください。(感電、火災などの恐れがあります)
- 高温になる場所や湿度の高い場所での使用、保管を避けてください。(感電、火災などの恐れがあります)
- 不安定な場所、状態で利用しないでください。(落下などによるけがの恐れがあります)
- 可燃性ガス等が存在する恐れがある場所や火気の近くで使用しないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- 煙が出る、異音、異臭がするなどの異常状態で使用しないでください。(感電、火災の恐れがあります)
- お客様による修理や、分解、改造をしないでください。(破損などによるけが、感電、火災の恐れがあります)
- 衝撃を与えたり、傷をつけたりしないでください。(破損などによるけが、感電、火災の恐れがあります)
- 電源が入った状態で超音波発信部を耳に近づけないでください。(難聴状態など、耳を損傷する恐れがあります)
- 自動車等への車載使用はしないでください。(売買契約上の禁止事項)