COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 2 · AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES (22%)

Security+ 2.4 · Wireless Attacks

Mestre CyberSec · **Aula 2.4 — Wireless Attacks** (7:55) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Wi-Fi attacks: deauthentication/deassociation (desconecta clientes mandando frame falsificado — aí o cliente reconecta no evil twin); evil twin (AP falso com SSID igual); RF jamming (corta o rádio inteiro); bluesnarfing/bluejacking (Bluetooth). Defesa: WPA3/SAE, detectar AP clone

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake
- Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin
- WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'fake access point mimics legitimate one' = evil twin
- 'disconnects wireless clients' = deauthentication attack

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.4 — Wireless Attacks)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Ataque de Desautenticação (Deauth)

Ataque DoS sem fio que envia quadros de gerenciamento 802.11 falsificados para desconectar clientes de um AP legítimo, forçando-os a se reconectar, geralmente a um evil twin controlado pelo atacante.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *If the question says 'disconnects wireless clients' or 'spoofed management frame,' it is a deauthentication attack. Remember: deauth = management frame, not data frame.*

• Evil Twin (Gêmeo Maligno) (N/A)

Um ponto de acesso sem fio clandestino configurado com o mesmo SSID de uma rede legítima para atrair clientes a se associarem, permitindo roubo de credenciais (captura de handshake) e ataques man-in-the-middle.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Exam trigger — 'fake access point that mimics a legitimate one' = evil twin. Combine with deauth: deauth kicks clients off, evil twin catches them when they reconnect.*

• Interferência de Rádio (RF Jamming)

Ataque de negação de serviço que emite ruído de radiofrequência forte no mesmo espectro da rede sem fio, sobrecarregando o sinal e impedindo a comunicação legítima.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Jamming = DoS at Layer 1 (physical). Distinguish from deauthentication, which works at Layer 7 using legitimate management frames. Both are DoS, but jamming is raw RF interference.*

• Bluesnarfing (N/A)

Ataque que explora vulnerabilidades do Bluetooth para obter acesso não autorizado ao dispositivo e roubar dados como contatos, calendários e funções sem o conhecimento do usuário.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Bluesnarfing = DATA theft (snarf = steal). Do not confuse with bluejacking, which only sends unsolicited messages. If the question mentions stolen data over Bluetooth, it is bluesnarfing.*

• Bluejacking (N/A)

Envio de mensagens ou cartões de visita não solicitados para dispositivos Bluetooth próximos como uma técnica de spam ou DoS via Bluetooth — não envolve roubo de dados.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Bluejacking = unsolicited MESSAGES (jacking = jab). No data is taken. Compare to bluesnarfing (data theft) and bluebugging (full remote control of the device).*

• WPA3 com SAE (Autenticação Simultânea de Iguais) (WPA3 / SAE)
Padrão moderno de segurança Wi-Fi que substitui o handshake de 4 vias do WPA2 pelo SAE, uma troca de chaves baseada em Dragonfly que resiste a ataques de dicionário offline mesmo que o handshake seja capturado.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Exam trigger — 'protects against offline brute-force / handshake capture' = WPA3/SAE. SAE uses a password-authenticated key exchange (PAKE); each session derives a unique key.*

• Ponto de Acesso Clandestino (AP Rogue) (Rogue AP)
Qualquer ponto de acesso sem fio não autorizado conectado à rede corporativa, instalado intencionalmente ou acidentalmente por um insider, criando uma porta dos fundos para a infraestrutura cabeada.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Rogue AP ≠ Evil Twin. Rogue AP = plugged into the corporate LAN without approval (insider threat). Evil Twin = wireless mimicry with same SSID to attack clients. The exam distinguishes these carefully.*

• Handshake de 4 Vias (4-Way Handshake)
Processo de autenticação WPA/WPA2 em que o AP e o cliente trocam quatro mensagens EAPOL para derivar a mesma PTK (Chave Transitória de Par) para tráfego criptografado.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Exam focus: the 4-way handshake can be captured by an evil twin and cracked offline with a dictionary attack — this is precisely why WPA3/SAE was introduced.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Evil Twin vs. Rogue Access Point (Ponto de Acesso Não Autorizado)

🏠 **Analogia Intuitiva:** Um Rogue Access Point é como um funcionário do escritório trazer um roteador Wi-Fi barato de casa e plugar escondido na tomada de rede da parede para navegar no celular sem passar pelo firewall da empresa. Já o Evil Twin (Gêmeo Maligno) é como um estelionatário montar um quiosque falso de café exatamente ao lado de uma Starbucks oficial, pintado com as mesmas cores, usando o mesmíssimo logotipo 'Starbucks_Guest' e gritando que o café dele é grátis e mais rápido. Quando os clientes desatentos entram na cafeteria falsa, o criminoso copia seus dados e senhas.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Aparelhos sem fio são projetados para se reconectarem automaticamente a redes conhecidas que transmitam o mesmo identificador (SSID) com maior intensidade de sinal (RSSI). No caso do Rogue AP, a falta de segurança de portas cabeadas (802.1X / Port Security) permite plugar dispositivos estranhos na LAN.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Implementar WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) para detecção de radiofrequência e contenção automática de pontos de acesso clandestinos; exigir autenticação 802.1X (EAP-TLS com certificados digitais) tanto no Wi-Fi corporativo quanto nas portas cabeadas dos switches (Port Security).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'unauthorized AP plugged into an enterprise wired Ethernet port by an employee' -> Rogue AP. Trigger: 'attacker configures an AP with the identical SSID as the corporate network and higher signal power to capture user credentials' -> Evil Twin.

📌 Ataque de Desautenticação (Deauth Attack) e Jamming de RF

🏠 **Analogia Intuitiva:** O ataque de desautenticação é como um impostor pegar um megafone do lado de fora da sala de reuniões e gritar imitando a voz do diretor da empresa: 'Atenção todos, reunião cancelada, saiam imediatamente da sala!'. Todos os funcionários obedecem e saem para o corredor desconectados; logo em seguida, o golpista aponta para a porta ao lado (o Evil Twin) e diz: 'Entrem por aqui agora!'. O Jamming é como alguém ligar uma buzina ensurdecedora de navio dentro da sala: ninguém consegue escutar nem falar nada, cortando qualquer tipo de comunicação pelo ar.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** No padrão Wi-Fi legado (WPA2 e 802.11a/b/g/n), quadros de gerenciamento de rede (como Deauthentication e Disassociation) são transmitidos em texto claro sem assinatura criptográfica, permitindo a qualquer invasor forjar o endereço MAC do AP. O Jamming explora a vulnerabilidade física do ar através da emissão intencional de ruído na mesma frequência (2.4 GHz ou 5 GHz).

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Habilitar obrigatoriamente PMF (Protected Management Frames - IEEE 802.11w), que é obrigatório no WPA3; implementar monitoramento de espectro no WIPS para alertar anomalias de sinal e identificar fontes de interferência de Jamming.

> ⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'attacker injects spoofed management frames to force wireless endpoints to disconnect from an AP' -> Deauthentication Attack (Mitigação: 802.11w / PMF / WPA3). Trigger: 'intentional radio frequency interference suppresses Wi-Fi signals entirely' -> Jamming.

📌 WPA2 vs. WPA3 (SAE - Simultaneous Authentication of Equals e Forward Secrecy)

🏠 **Analogia Intuitiva:** O WPA2-Personal (com senha pré-compartilhada PSK) é como todos os moradores de um prédio usarem uma única palavra-chave falada no interfone. Se um criminoso gravar o morador dizendo 'olá' e responder ao interfone (o 4-way handshake) e levar a gravação para casa, ele pode colocar um supercomputador testando um milhão de palavras por segundo no dicionário dele (ataque offline) até descobrir a senha do condomínio. O WPA3 substitui essa senha vulnerável pelo SAE (Simultaneous Authentication of Equals): é como um enigma matemático exclusivo resolvido ao vivo entre o morador e o porteiro a cada segundo; mesmo se o espião gravar a conversa, o enigma não pode ser testado offline, e mesmo se a senha for descoberta no futuro, nenhuma conversa do passado poderá ser decifrada (Perfect Forward Secrecy).

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** O handshake de 4 vias do WPA2 valida a chave derivada da senha estática sem troca de chaves efêmeras autenticadas, permitindo ataques de dicionário offline contra arquivos `.cap`. O WPA3 adota o protocolo Dragonfly (SAE) e torna o PMF (802.11w) mandatório por especificação.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Migrar parques sem fio para o padrão WPA3-Enterprise (com cifras Suite B / 192 bits) ou WPA3-Personal; auditar e desabilitar modos de transição mista (WPA2/WPA3 Mixed Mode) que reintroduzem suscetibilidade a ataques de downgrade.

> ⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'feature in WPA3 that resists offline dictionary and brute-force password cracking attacks on pre-shared keys' -> SAE (Simultaneous Authentication of Equals). Trigger: 'WPA2 vulnerability where attacker captures authentication packets for offline analysis' -> 4-way Handshake capture.

📌 Vulnerabilidades de WPS (Wi-Fi Protected Setup)

🏠 **Analogia Intuitiva:** O WPS com PIN é como colocar uma fechadura biométrica reforçada com segredo alfanumérico na porta da sua casa, mas adicionar logo ao lado um cadeado infantil de bicicleta com 4 números para visitas conectarem facilmente. O invasor não perde tempo tentando quebrar a porta principal; ele apenas testa as poucas combinações do cadeado infantil e entra na casa em menos de duas horas.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** O WPS foi criado para facilitar a conexão de impressoras e celulares via PIN de 8 dígitos. No entanto, o protocolo valida os primeiros 4 dígitos separadamente dos últimos 3 (o 8º dígito é apenas um checksum), reduzindo o espaço de busca de 100 milhões para apenas 11.000 tentativas, viabilizando quebra por força bruta em poucas horas (via ferramentas como Reaver).

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Política estrita exigindo a desativação permanente do WPS em todos os roteadores corporativos e nas configurações de trabalho remoto (teletrabalho/BYOD).

> ⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'feature created to simplify Wi-Fi client association using an 8-digit PIN, highly vulnerable to brute-force attacks'. Resposta da CompTIA: Disable WPS (Desativar WPS).

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Atacante monta um ponto de acesso sem fio com o mesmo SSID da rede corporativa e sinal mais potente para roubar senhas	**Evil Twin (Gêmeo Maligno)**
Roteador ou ponto de acesso sem fio instalado clandestinamente por um colaborador em uma porta de rede interna da empresa	**Rogue Access Point (Ponto de Acesso Clandestino)**
Envio de quadros falsificados que desconectam usuários legítimos do Wi-Fi para capturar o handshake ou forçar conexão no Evil Twin	**Ataque de Desautenticação (Deauthentication Attack)**
Interferência intencional de radiofrequência para derrubar completamente a comunicação sem fio no local	**Jamming de RF (Radio Frequency Jamming)**
Protocolo de autenticação do WPA3 que impede ataques offline de dicionário contra a senha da rede sem fio	**SAE (Simultaneous Authentication of Equals)**
Padrão de segurança que protege quadros de gerenciamento sem fio contra falsificação e desconexões forçadas	**IEEE 802.11w / PMF (Protected Management Frames)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista do SOC revisa os logs do controlador wireless e vê centenas de quadros de gerenciamento 802.11 falsificados chegando com o endereço MAC do AP corporativo legítimo, cada um destinado a uma estação cliente diferente. Segundos depois, vários notebooks se associam a um access point que não está no inventário autorizado. Qual técnica de ataque explica melhor as desconexões repentinas?

A) Um flood de desautenticação que força os clientes a perderem a associação para se reconectarem a um AP controlado pelo atacante

B) Jamming de RF que satura o canal e impede a decodificação de qualquer quadro 802.11

C) Bluejacking que envia quadros não solicitados para notebooks próximos com Bluetooth habilitado

D) Captura passiva do handshake de 4 vias para derivar a chave transitória de par

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Usuários da ala leste relatam que seus notebooks mostram sinal wireless forte, mas não conseguem manter associação com nenhum SSID, e até um hotspot pessoal de celular não funciona. Um analisador de espectro mostra um piso de ruído muito elevado nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, sem quadros 802.11 decodificáveis na área afetada. Que tipo de ataque está ocorrendo?

A) Flood de desautenticação direcionado ao controlador corporativo

B) Jamming de RF que interfere no próprio espectro de radiofrequência

C) Access point evil twin anunciando o SSID corporativo

D) Bluesnarfing de dados de contatos de dispositivos móveis próximos

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Participantes de uma conferência se conectam a um SSID chamado ConfGuest que parece idêntico à rede oficial. O portal cativo então solicita credenciais de e-mail corporativo. Depois, a equipe de rede encontra um segundo rádio próximo com o mesmo SSID, sinal mais forte, BSSID diferente e um roteador doméstico como hardware. Qual ataque está descrito?

A) Ataque de desautenticação contra os access points da conferência

B) Bluejacking por meio de emparelhamento Bluetooth não autenticado

C) Access point evil twin usado para coletar credenciais por meio de portal falso

D) Jamming de RF que força os clientes a mudar para um canal concorrente

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um funcionário relata que nada incomum apareceu em seu celular, mas uma revisão de segurança depois descobre que a lista de contatos e os compromissos da agenda foram copiados do dispositivo por alguém que estava por perto no refeitório. O aparelho estava com Bluetooth habilitado e havia sido emparelhado com um fone pessoal mais cedo naquele dia. Qual ataque Bluetooth provavelmente ocorreu?

A) Bluejacking, que envia cartões de visita não solicitados para dispositivos próximos

B) Bluesnarfing, que extrai ilicitamente dados como contatos e compromissos de agenda via Bluetooth

C) Desautenticação, que forja quadros de gerenciamento 802.11 para romper o emparelhamento

D) Jamming de RF, que satura a piconet Bluetooth com ruído

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Durante uma inspeção, vários funcionários no saguão mostram ao analista de segurança mensagens de texto e vCards não solicitados que apareceram em seus celulares via Bluetooth. Os funcionários nunca aceitaram um pedido de emparelhamento, e a análise forense confirma que nenhum arquivo ou dado pessoal saiu dos dispositivos. Que atividade Bluetooth é essa?

A) Bluesnarfing de dados de contatos e agenda

B) Impersonação evil twin de um hotspot de operadora móvel

C) Jamming de RF da piconet Bluetooth

D) Bluejacking, que envia mensagens não solicitadas para dispositivos visíveis

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma avaliação mostra que um atacante no perímetro desconecta um cliente wireless, captura o handshake de 4 vias do WPA2-PSK, leva o material para fora e executa um ataque de dicionário offline contra a frase-senha compartilhada. Qual mudança elimina mais diretamente a possibilidade desse ataque de quebra offline?

A) Migrar a WLAN para WPA3 com Simultaneous Authentication of Equals

B) Desabilitar a transmissão do SSID em todos os access points corporativos

C) Habilitar filtragem por endereço MAC no controlador wireless

D) Reduzir a potência de transmissão dos access points para diminuir a área de cobertura

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Após uma atualização wireless, um engenheiro percebe que quadros de desautenticação forjados por uma ferramenta de teste não derrubam mais os clientes conectados, e os sensores de intrusão os registram como descartados. Qual recurso do padrão atualizado explica esse comportamento?

A) Simultaneous Authentication of Equals

B) Inscrição por botão do Wi-Fi Protected Setup

C) Protected Management Frames, definido no 802.11w

D) Rotação de chave pré-compartilhada em intervalo fixo

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de segurança precisa detectar access points não autorizados operando no campus corporativo, incluindo dispositivos que anunciam um SSID parecido com o corporativo ao lado da infraestrutura legítima. Qual controle é mais eficaz para esse objetivo?

A) Desabilitar a transmissão de SSID em todos os access points corporativos

B) Um IPS wireless que compara continuamente os rádios detectados com um inventário de APs autorizados

C) Habilitar filtragem por endereço MAC no controlador wireless

D) Atribuir endereços IP estáticos a todos os dispositivos clientes corporativos

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Funcionários se conectam repetidamente a um access point fraudulento que clona o SSID corporativo e, em alguns casos, digitam suas credenciais de domínio em um portal parecido com o legítimo. Qual controle permite melhor que os dispositivos clientes rejeitem o AP ilegítimo durante a autenticação, antes que qualquer credencial seja exposta?

A) Ocultar o SSID corporativo dos quadros beacon

B) Uma lista de permissões de endereços MAC de clientes no controlador wireless

C) WPA2-PSK com frase-senha forte rotacionada mensalmente

D) WPA3-Enterprise com 802.1X/EAP-TLS e validação obrigatória do certificado do servidor pelos clientes

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um funcionário conecta um roteador wireless pessoal em uma tomada Ethernet de parede sem uso para melhorar a cobertura em uma sala de conferências. O dispositivo anuncia um SSID semelhante ao da rede corporativa e distribui concessões DHCP para clientes próximos, contornando os controles de segurança wireless da organização. Qual controle impede mais eficazmente que esse dispositivo conceda acesso à rede?

A) Aplicar autenticação por porta 802.1X com controle de acesso à rede em todas as portas de acesso dos switches

B) Configurar filtragem por endereço MAC em cada porta de acesso dos switches

C) Desabilitar a transmissão de SSID nos access points corporativos

D) Habilitar WPA3-SAE na rede wireless corporativa

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Um flood de desautenticação que força os clientes a perderem a associação para se reconectarem a um AP controlado pelo atacante

Ataques de desautenticação/desassociação enviam quadros de gerenciamento 802.11 forjados usando o MAC do AP legítimo, fazendo os clientes acreditarem que o AP encerrou a sessão. As vítimas se reconectam automaticamente, e é exatamente isso que torna esse ataque o precursor padrão de um evil twin. O jamming de RF corrompe o meio com ruído em vez de quadros de gerenciamento válidos, o bluejacking é um incômodo de mensagens Bluetooth que nunca desconecta clientes Wi-Fi, e capturar passivamente o handshake de 4 vias coleta material para quebra offline, mas não desassocia ninguém.

Questão 2: Alternativa B — Jamming de RF que interfere no próprio espectro de radiofrequência

O piso de ruído elevado sem quadros 802.11 decodificáveis é a assinatura do jamming de RF, que transmite energia deliberadamente nas mesmas frequências para negar o meio a todos os dispositivos no alcance, incluindo APs legítimos e hotspots pessoais. Um flood de desautenticação ainda produz quadros de gerenciamento aparentemente válidos e afeta apenas clientes associados a um AP específico. Um evil twin atrai clientes em vez de bloquear o espectro, e o bluesnarfing é uma técnica de roubo de dados via Bluetooth sem relação com ruído de rádio Wi-Fi.

Questão 3: Alternativa C — Access point evil twin usado para coletar credenciais por meio de portal falso

Um evil twin é um AP rogue que copia um SSID legítimo (muitas vezes com sinal mais forte e BSSID diferente) para atrair clientes a se conectarem à infraestrutura controlada pelo atacante, onde portais cativos, redirecionamento de DNS ou interceptação on-path podem capturar credenciais. A desautenticação apenas desconecta clientes, o bluejacking é spam via Bluetooth, e o jamming nega o meio em vez de se passar por uma rede para coletar dados do usuário.

Questão 4: Alternativa B — Bluesnarfing, que extrai ilicitamente dados como contatos e compromissos de agenda via Bluetooth

O bluesnarfing é a obtenção não autorizada de informações como contatos, agendas e mensagens de um dispositivo com Bluetooth, normalmente quando ele está visível e vulnerável. O bluejacking apenas envia mensagens não solicitadas e não extrai dados. Desautenticação é um conceito de Wi-Fi 802.11, e o jamming de RF causaria perda de conectividade e interferência perceptível, não uma cópia silenciosa de dados.

Questão 5: Alternativa D — Bluejacking, que envia mensagens não solicitadas para dispositivos visíveis

O bluejacking é a prática de enviar mensagens não solicitadas, frequentemente vCards, para dispositivos Bluetooth ao alcance, sem retirar dados deles. Como nenhum dado foi extraído, o bluesnarfing não se aplica. Evil twin é uma técnica de impersonação de access point Wi-Fi, e jamming de RF é interferência deliberada, não mensagens.

Questão 6: Alternativa A — Migrar a WLAN para WPA3 com Simultaneous Authentication of Equals

O WPA3 usa o SAE (Dragonfly), uma troca de chaves autenticada que oferece sigilo perfeito futuro e resiste a ataques de dicionário offline sobre a troca capturada, então o atacante que grava o handshake não consegue testar frases-senha offline. Ocultar o SSID, filtrar MAC e reduzir potência são controles fracos de obscurecimento ou de acesso que não alteram a exposição criptográfica do WPA2-PSK.

Questão 7: Alternativa C — Protected Management Frames, definido no 802.11w

Os Protected Management Frames (802.11w), obrigatórios no WPA3 e opcionais no WPA2, protegem criptograficamente quadros de gerenciamento unicast e broadcast, como desautenticação e desassociação, de modo que quadros falsificados são rejeitados por clientes e APs. O SAE protege a troca de chaves de autenticação, o WPS é um recurso legado de conveniência com fraquezas conhecidas, e a rotação de PSK não protege quadros de gerenciamento.

Questão 8: Alternativa B — Um IPS wireless que compara continuamente os rádios detectados com um inventário de APs autorizados

Um IPS wireless com uma linha de base precisa de APs, BSSIDs e canais autorizados detecta rádios novos ou falsificados em tempo real e alerta sobre dispositivos rogue e evil twin. Desabilitar a transmissão de SSID oculta o nome, mas não detecta rádios não autorizados; a filtragem MAC no controlador é um controle de acesso fraco e sujeito a spoofing; e endereçamento estático não resolve APs rogue que executam seu próprio serviço DHCP.

Questão 9: Alternativa D — WPA3-Enterprise com 802.1X/EAP-TLS e validação obrigatória do certificado do servidor pelos clientes

Com 802.1X/EAP-TLS, o cliente e o servidor de autenticação se autenticam mutuamente por certificados, então um cliente que valida o certificado do servidor falhará no handshake com um evil twin que não pode apresentar um certificado confiável. Ocultar o SSID e listas de permissão de MAC são controles fracos de obscurecimento facilmente

contornados, e uma PSK compartilhada é conhecida por todos os usuários e pelo atacante que a coleta, não permitindo distinguir o AP legítimo de um clone.

Questão 10: Alternativa A — Aplicar autenticação por porta 802.1X com controle de acesso à rede em todas as portas de acesso dos switches

A autenticação por porta 802.1X com NAC exige que o dispositivo conectado se autentique na rede antes que qualquer tráfego seja encaminhado, então um roteador pessoal não gerenciado conectado à tomada de parede nunca obtém acesso e não consegue fazer a ponte de clientes wireless para a LAN corporativa. Filtragem MAC e SSID oculto são facilmente contornados, e o WPA3-SAE protege apenas o enlace wireless corporativo; não faz nada contra um AP rogue ligado a uma porta cabeada.