

Security+ 2.3 · Hardware Vulnerabilities

Mestre CyberSec · Aula 2.3 — Hardware Vulnerabilities (6:27) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Firmware (BIOS/UEFI: a interface hardware-SO) — comprometido é quase invisível. EOL (End of Life) = sem patch, desativar ou segmentar. Legacy device: máquina antiga com vulnerabilidade explorável. Defesa: patch firmware, replace/segmenta EOL, air gap pro crítico.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Firmware comprometido sobrevive reinstalação do SO
- EOL = sem suporte do fabricante; segmentar/replace

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'device cannot receive updates anymore' = EOL risk
- 'compromise persists after OS reinstall' = firmware compromise

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.3 — Hardware Vulnerabilities)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Firmware (N/A)

Software embutido no hardware que controla operações de baixo nível e o boot; o comprometimento pode persistir após reinstalações do SO.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Se um comprometimento persistir após reinstalar o SO, suspeite de firmware comprometido.*

• BIOS (Sistema Básico de Entrada/Saída)

Interface de firmware legada que inicializa o hardware durante o boot; versões desatualizadas podem ter vulnerabilidades exploráveis.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *BIOS legada sem atualizações é risco de firmware; verifique suporte do fabricante.*

• UEFI (Interface de Firmware Extensível Unificada)

Interface de firmware moderna que substitui a BIOS; suporta Secure Boot e atualizações, mas comprometimento pode burlar a segurança do SO.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *UEFI comprometido pode burlar o Secure Boot e persistir mesmo após reinstalar o SO.*

• Fim de Vida (EOL)

Estágio de produto em que o fabricante não fornece mais patches ou atualizações de segurança, deixando vulnerabilidades conhecidas sem correção.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *'device cannot receive updates anymore' indica risco EOL; substitua ou segmente.*

• Dispositivo Legado (N/A)

Hardware ou software mais antigo sem suporte ou atualizações; frequentemente usa protocolos inseguros e não pode ser corrigido.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Dispositivo legado é vulnerabilidade explorável; isole, segmente ou substitua.*

• Air Gap (Isolamento Físico) (N/A)

Isolamento físico de rede que separa sistemas críticos de redes não confiáveis para proteger dispositivos sem patch ou EOL.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Sistemas críticos EOL/sem patch podem exigir air gap ou segmentação rigorosa.*

• Atualização/Correção de Firmware (N/A)

Correção fornecida pelo fabricante para vulnerabilidades de firmware; deve ser aplicada regularmente à BIOS/UEFI e firmware embarcado.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Defesa contra vulnerabilidade de firmware é aplicar patch; se não houver, substitua ou segmente.*

• Vulnerabilidade de Hardware (N/A)

Fraqueza em dispositivo físico, firmware ou software embarcado que pode ser explorada, incluindo EOL, legado e comprometimento de firmware.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Vulnerabilidades de hardware geralmente não são corrigidas apenas por atualizações do SO.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe forense descobre que um laptop com o SO reinstalado ainda se conecta a um servidor de comando e controle externo antes de qualquer usuário fazer login. O disco foi apagado e o SO foi reinstalado. Qual comprometimento em nível de hardware deve ser suspeitado?

- A) Implant de firmware UEFI/BIOS
- B) Extensão de navegador maliciosa sincronizada de um perfil na nuvem
- C) Chave de endosso do TPM comprometida
- D) Disco rígido com falha e setores remapeados

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um escritório remoto usa um roteador cujo fornecedor declarou fim de vida há dois anos. Uma varredura recente mostra uma vulnerabilidade de gerenciamento explorável remotamente, mas não existe atualização de firmware. O roteador deve permanecer em serviço por seis meses devido a restrições orçamentárias. Qual controle compensatório é mais apropriado?

- A) Alterar a senha de administrador padrão e continuar a exposição normal à internet.
- B) Habilitar assinaturas IDS/IPS integradas do roteador e monitorar logs.
- C) Criptografar os backups de configuração do roteador e armazená-los offline.
- D) Desabilitar o gerenciamento remoto pela internet e colocar o roteador em uma VLAN de gerenciamento isolada com ACLs estritas.

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma planta industrial usa uma estação de trabalho legada com Windows XP para configurar uma fresadora controlada por computador. O fornecedor não oferece suporte para atualizar o SO, e a máquina não pode ser corrigida. Qual estratégia reduz melhor o risco enquanto mantém a operação?

- A) Implantar antivírus de próxima geração e habilitar atualizações automáticas.
- B) Ingressar a estação de trabalho no domínio corporativo para aplicação centralizada de patches.
- C) Isolar a estação de trabalho com segmentação estrita ou air gap e permitir apenas os protocolos industriais necessários.
- D) Substituir a estação de trabalho por um laptop moderno, mas manter o mesmo acesso à rede.

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador deve atualizar o firmware UEFI em 200 servidores de produção para corrigir uma falha de escalação de privilégios. O fornecedor fornece o download e uma assinatura separada. Qual prática garante melhor que a atualização é autêntica e não foi modificada?

- A) Instalar a atualização de um site espelho de terceiros se o download do fornecedor estiver lento.
- B) Desabilitar o Secure Boot antes de aplicar a atualização para evitar erros de assinatura.
- C) Executar a atualização durante o horário comercial para facilitar o rollback.
- D) Verificar a assinatura digital da imagem de firmware com a chave pública confiável do fornecedor antes da instalação.

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um atacante com breve acesso físico a um PC de quiosque substitui o bootloader legítimo por um malicioso. O disco do SO está criptografado, mas o PC ainda inicia o bootloader malicioso. Qual recurso UEFI foi projetado para impedir isso?

- A) Senha do TPM
- B) Secure Boot
- C) Unidade auto-criptografada (SED)
- D) Pilha de rede UEFI

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa suspeita que funcionários possam contornar controles de endpoint reiniciando laptops e inicializando a partir de unidades USB Linux. Qual controle em nível de firmware mitiga mais diretamente esse risco?

- A) Habilitar criptografia de disco completo na unidade interna.
- B) Instalar software de detecção e resposta de endpoint no SO.
- C) Habilitar um tempo limite de bloqueio de tela.
- D) Definir uma senha de administrador UEFI/BIOS e desabilitar inicialização a partir de mídia externa.

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um scanner de vulnerabilidades relata que um modelo de switch de rede não é mais suportado pelo fabricante, e nenhuma nova correção de segurança de firmware será emitida. O dispositivo ainda funciona, mas está desatualizado. Como esse dispositivo deve ser classificado?

- A) Vulnerabilidade zero-day
- B) Dispositivo em fim de vida (EOL)
- C) Comprometimento da cadeia de suprimentos
- D) Firewall mal configurado

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

A estação de trabalho de ressonância magnética de um hospital executa um SO sem suporte e não pode ser corrigida porque o fornecedor proíbe modificações. A estação deve se comunicar apenas com o scanner de ressonância e um servidor de arquivo de imagens. Qual controle limita melhor a explorabilidade a partir da rede corporativa?

- A) Instalar antivírus e habilitar atualizações automáticas na estação de trabalho.
- B) Conectá-la à rede corporativa, mas usar uma senha forte.
- C) Colocá-la em uma VLAN isolada com regras de firewall permitindo apenas o tráfego necessário para o scanner e o servidor de arquivo.
- D) Substituir a estação de trabalho de ressonância por um tablet pessoal para visualizar imagens.

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança descobre que um atacante explorou uma versão antiga de firmware UEFI em um servidor. O atacante então fez downgrade do firmware para a versão vulnerável após uma reinicialização. Qual controle impede melhor downgrades não autorizados de firmware?

- A) Habilitar criptografia de disco completo com TPM.
- B) Habilitar proteção contra rollback de firmware e atualizações assinadas de firmware nas configurações UEFI.
- C) Desabilitar portas USB não utilizadas.
- D) Implementar um sistema de prevenção de intrusão baseado em host.

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa tem um concentrador VPN em fim de vida que encerra o acesso remoto dos funcionários. O fornecedor não fornece mais patches de firmware, e uma vulnerabilidade crítica foi anunciada. O dispositivo não pode ser substituído por 90 dias. Qual ação aborda melhor a vulnerabilidade durante essa janela de 90 dias?

- A) Continuar a operação normal e confiar no antivírus dos laptops dos funcionários.
- B) Instalar um firewall de software no concentrador VPN.
- C) Mover o concentrador para a DMZ e habilitar logs padrão.
- D) Restringir o acesso VPN a usuários essenciais, monitorar exploração e acelerar a substituição.

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Implant de firmware UEFI/BIOS

Um implant de firmware UEFI/BIOS pode persistir após reinstalações do SO e apagamento do disco porque o firmware é executado antes do sistema operacional. Extensões de navegador não sobreviveriam a uma instalação limpa do SO, uma chave de endosso do TPM não causa tráfego C2 de saída, e setores defeituosos não explicam conexões de rede antes do login. A resposta correta inclui regravar ou atualizar o firmware de uma fonte confiável e verificar assinaturas.

Questão 2: Alternativa D — Desabilitar o gerenciamento remoto pela internet e colocar o roteador em uma VLAN de gerenciamento isolada com ACLs estritas.

Para um dispositivo em fim de vida com vulnerabilidade de gerenciamento remoto não corrigível, o melhor controle compensatório é reduzir a exposição desabilitando o gerenciamento voltado à internet e isolando o dispositivo com controles de acesso estritos. Apenas trocar a senha é insuficiente, assinaturas integradas podem estar desatualizadas ou sem suporte, e criptografar backups não protege o serviço vulnerável ativo.

Questão 3: Alternativa C — Isolar a estação de trabalho com segmentação estrita ou air gap e permitir apenas os protocolos industriais necessários.

Como o sistema legado não pode ser corrigido ou atualizado, isolá-lo do tráfego corporativo geral e da internet é o controle prático mais forte. Isso limita movimento lateral e exposição a exploits enquanto preserva a comunicação industrial necessária. Antivírus e aplicação centralizada de patches podem não ter suporte ou eficácia no SO legado, e substituir a estação mantendo amplo acesso à rede não resolve o risco de rede legado.

Questão 4: Alternativa D — Verificar a assinatura digital da imagem de firmware com a chave pública confiável do fornecedor antes da instalação.

Atualizações de firmware devem ser verificadas contra uma assinatura confiável do fornecedor para impedir a instalação de firmware adulterado ou malicioso. Espelhos de terceiros são arriscados, desabilitar o Secure Boot enfraquece a integridade de boot e geralmente é desnecessário para uma atualização devidamente assinada, e o horário comercial afeta disponibilidade, não autenticidade.

Questão 5: Alternativa B — Secure Boot

O Secure Boot valida as assinaturas digitais de bootloaders e componentes iniciais de boot, bloqueando bootloaders não autorizados. Uma senha de TPM pode proteger chaves, mas não valida um bootloader por si só; uma SED criptografa dados, mas não impede substituição de bootloader; e a pilha de rede UEFI habilita funções de boot pela rede, não integridade de boot.

Questão 6: Alternativa D — Definir uma senha de administrador UEFI/BIOS e desabilitar inicialização a partir de mídia externa.

Desabilitar opções de boot externo e proteger as configurações de firmware com senha de administrador impede diretamente que usuários inicializem um SO não autorizado a partir de USB. Criptografia de disco completo protege dados em repouso, mas não impede outro SO de inicializar; EDR só é executado após o SO iniciar; e bloqueio de tela não tem relação com controle de boot.

Questão 7: Alternativa B — Dispositivo em fim de vida (EOL)

Um dispositivo em fim de vida é aquele para o qual o fornecedor não fornece mais suporte, incluindo atualizações de segurança de firmware. Isso torna vulnerabilidades conhecidas efetivamente não corrigíveis. Um zero-day é uma vulnerabilidade desconhecida explorada, comprometimento da cadeia de suprimentos envolve um fornecedor ou componente confiável comprometido, e firewall mal configurado é um problema de configuração, não um status de ciclo de vida do dispositivo.

Questão 8: Alternativa C — Colocá-la em uma VLAN isolada com regras de firewall permitindo apenas o tráfego necessário para o scanner e o servidor de arquivo.

Isolamento de rede com regras estritas de firewall limita a estação legada apenas às comunicações necessárias, reduzindo a exposição a ameaças da rede corporativa. Antivírus e atualizações automáticas podem não ter suporte ou permissão, uma senha forte não compensa um sistema não corrigível, e um tablet pessoal não é um controle apropriado ou compatível para dispositivo médico.

Questão 9: Alternativa B — Habilitar proteção contra rollback de firmware e atualizações assinadas de firmware nas configurações UEFI.

A proteção contra rollback de firmware impede a instalação de versões antigas e conhecidamente vulneráveis, enquanto atualizações assinadas garantem que apenas imagens autorizadas pelo fornecedor sejam instaladas. Criptografia de disco completo protege dados em repouso, desabilitar portas USB reduz apenas um vetor físico, e HIPS opera no nível do SO e não bloqueia de forma confiável downgrades de firmware.

Questão 10: Alternativa D — Restringir o acesso VPN a usuários essenciais, monitorar exploração e acelerar a substituição.

Como o concentrador VPN em fim de vida não pode ser corrigido, a melhor ação interina é reduzir exposição e impacto enquanto ele é substituído o mais rápido possível. Limitar acesso, aumentar o monitoramento e acelerar a substituição são controles compensatórios práticos. Confiar no antivírus do endpoint, instalar software sem suporte, ou apenas mover o dispositivo e habilitar logs padrão não aborda suficientemente a vulnerabilidade crítica não corrigível.