



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042

Серия KG № 0226583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"

Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052

Место нахождения: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ахунбаева, дом 165, 13 этаж, офис №7

Телефон: +312880252 Адрес электронной почты: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «Bavaria Stroy Tools»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон КОК-ТОБЕ, улица Камар сулу, дом 38А, почтовый индекс 050010, БИН: 231240009496

Телефон: +7 777 779 7978 Адрес электронной почты: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Einhell Germany AG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

Производственные площадки: согласно приложению бланк №0177969

ПРОДУКЦИЯ Зарядное устройство в комплекте (согласно приложению бланк №0177968).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8504405500, 8504409100, 8504408300, 8504403008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ ПР-9187/ЭЛ, ПР-9188/ЭЛ от 11.08.2025 года, выданных Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021

Акта анализа состояния производства №11723-СС/07-2025 от 23.07.2025, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Исаев Эркин Адикович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-29-2019, ГОСТ EN 62233-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015). Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °C до + 30 °C, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (14.04.2025 г.) Договор уполномоченного лица № 1 от 05.02.2024. .**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 16.08.2025 **ПО** 15.08.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

М.П.

Аскаров Байзак Болотбекович
(ФИО)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «ҒЗО «Алматы-Стандарт» ЖШС сынақ орталығы «30» маусымнан 2021 ж. № KZ.T.02.E0367 аккредитация аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Испытательный центр ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367 от «30» июня 2021 г.
город Алматы, Алатауский район, микрорайон Мадениет, улица Сүйінші, дом 1	
тел/факс 8 (727) 317-05-31	



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3427-ЭП от «01» августа 2024 г.

Страница 1 из 13

Основание для испытаний (акт отбора образцов, заявление, договор)	Заявление на проведение испытаний продукции от «18» июля 2024 г.
Наименование продукции	Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, торговая марка Einhell, модель CC-BC 10 E
Заказчик (наименование, адрес) (Ф.И.О., адрес)	Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат» Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова, 22 Адрес места осуществления деятельности: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова, 19, офис 302
Изготовитель (страна, фирма)	«Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Количество представленных образцов продукции	1 шт.
Дата поступления образцов	25 июля 2024 г.
Начало проведения испытаний	25 июля 2024 г.
Окончание проведения испытаний	01 августа 2024 г.
Нормативный документ на продукцию	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ IEC 62311-2013, ГОСТ IEC 62479-2013, ГОСТ CISPR 24-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ CISPR 32-2015
Условия проведения испытаний:	Температура: (21-25) °С, Влажность: от (64-78) %
Место проведения испытаний:	Лаборатория электротехнической продукции ИЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование определяемых показателей продукции	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Нормативный документ, установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
Маркировка и эксплуатационная документация (инструкции).	ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п.1.7.	ТР ТС 004/2011 Ст.5, п.1; Наименование и или обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель), его параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах	Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, торговая марка Einhell, модель CC-BC 10 E

1	2	3	4
		При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упаковку	Дублируются на упаковке
		ТР ТС 004/2011 Ст.5, п.3; Маркировка низковольтного оборудования должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность низковольтного оборудования в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте	Разборчива и легко читаема
		ТР ТС 004/2011 Ст.5, п.4; Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать: информацию, перечисленную в пункте 1 настоящей статьи; информацию о назначении низковольтного оборудования; характеристики и параметры;	Информация имеется
		правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;	Информация имеется
		наименование и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) импортера, информацию для связи с ним	«Einhell Germany AG» Германия
		ТР ТС 004/2011 Ст.5, п.5; Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза	Документы выполнены на русском и государственном языках
		Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях инструмента. К ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Эксплуатационные документы, входящие в комплект низковольтного оборудования не бытового назначения, могут быть выполнены только на электронных носителях	Выполнены на бумажных и электронных носителях
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.1.1 Оборудование должно быть снабжено маркировкой с указанием номинальных электрических параметров, предназначенной для правильного определения напряжения, частоты и потребляемого тока.	Требование соблюдается

1	2	3	4
		Маркировка должна содержать следующую информацию: - номинальное(ые) напряжение(я) или диапазон(ы) номинальных напряжений в вольтах; вид электропитания, который обозначают символом рода тока и используют только для напряжения постоянного тока; - номинальную частоту или диапазон номинальных частот в герцах, если оборудование не рассчитано только на напряжение постоянного тока; - номинальный ток в миллиамперах или амперах; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.1.2 Оборудование должно иметь следующие идентификационные маркировки: - наименование производителя, или товарный знак, или идентификационный знак; - наименование модели или типа, присваиваемые производителем; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.1.2.1 Общие требования Изготовитель должен предоставить пользователю достаточную информацию об условиях, соблюдение которых гарантирует безопасность в пределах области распространения настоящего стандарта. Указания по эксплуатации, а также по установке оборудования со шнуром электропитания, предназначенного для установки пользователем, должны быть для него доступны. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.8.1 Индикаторы, переключатели и другие органы управления, от которых зависит безопасность, должны быть маркированы или размещены так, чтобы было четко указано, какую функцию они выполняют, кроме случаев, когда отсутствие необходимости в этих мерах очевидно. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.8.3 Для обозначения положений "включено" и "выключено" органов управления (например, тумблеров и клавишных выключателей) наносят маркировку непосредственно на органы управления или рядом с ними. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.11 Любая маркировка, соответствующая требованиям настоящего стандарта, должна быть долговечной и разборчивой. Для нормальной эксплуатации также должна быть обеспечена долговечность маркировки. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.12 Маркировка не должна быть размещена на съемных частях, которые могут быть перемещены таким образом, что маркировка будет вводить в заблуждение.	100-240 В 50 Гц «Einhell Germany AG» CC-BC 10 E Информация представлена в руководстве по эксплуатации Эксплуатационная документация имеется Маркировка имеется Требования выполняются Маркировка долговечна и разборчива Требование выполняется

Страница 4 из 13

1	2	3	4
Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.1 Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы в зоне доступа оператора имелась необходимая защита от соприкосновения с (со): - оголенными частями цепей СНН; - оголенными частями, находящимися под опасным напряжением; - сплошной изоляцией, обеспечивающей функциональную или основную изоляцию частей или проводов цепей СНН; - сплошной изоляцией, обеспечивающей функциональную или основную изоляцию частей или проводов, находящихся под опасным напряжением; - с незаземленными проводящими частями, отделенными только функциональной или основной изоляцией от цепей СНН или цепей, находящихся под опасным напряжением; - с оголенными частями цепей НТС, кроме тех, доступ к которым разрешается, таких как контакты разъемов, недоступных для прикосновения испытательным щупом (рис. 2С); - оголенные проводящие части, расположенные в батарейном отсеке, соответствующем требованиям 2.1.1.2; - оголенные проводящие части цепей НТС-1, имеющую любую точку, связанную (в соответствии 2.6.1, перечисление d)) с клеммой защитного заземления; - оголенные проводящие части в разъемах в цепях НТС-1, отделенных от доступных незаземленных проводящих частей оборудования в соответствии 6.2.1; Защита должна быть обеспечена изоляцией, ограждением или блокировкой	Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Достаточная защита Требование выполняется
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.3	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.3, Таблица 2А Доступ оператора к изоляции внутренней проводки цепей СНН должен допускаться когда изоляция удовлетворяет требованиям для дополнительной изоляции, подробно описанным в 3.1.4, при всех следующих положениях: - оператору нет необходимости прикасаться к проводам, провода расположены так, что оператор не сможет потянуть их, или закреплены так, что точки контактов не будут подвергнуты натяжению; - провода проложены и зафиксированы таким образом, чтобы они не касались доступных незаземленных металлических частей; - изоляция выдерживает испытание на электрическую прочность по 5.2.2 для дополнительной изоляции; - расстояние через изоляцию — не менее указанного в таблице 2А. (не менее 0,17 мм)	Требование выполняется Испытательный палец, испытательный штырь, испытательный щуп не нарушили защиту Провода не касаются незаземленных частей Пробоя не было 0.2 мм
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.6	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.6, таблице 5В Токопроводящие рукоятки, ручки, рычаги, кнопки управления и другие подобные органы управления, находящиеся в области доступа оператора, не должны контактировать с частями, находящимися под опасным напряжением или цепями СНН и НТС Испытательное напряжение - 2127 В	Пробоя изоляции не было
	ГОСТ IEC 60950-1-	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1.7	

1	2	3	4
	2014 п.2.1.1.7	Оборудование должно быть спроектировано так, чтобы при отключении от сети электропитания с помощью внешнего соединителя была снижена опасность поражения электрическим током доступной для оператора внешней точке отключающего устройства от заряда накопленного на конденсаторах, находящихся внутри оборудования Напряжение не должно превышать - 42,4 В	Не более 3,5 В
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.2 Оголенные части, находящиеся под опасным напряжением, следует размещать или защищать так, чтобы во время обслуживания других частей оборудования неумышленный контакт с оголенными частями был невозможен Испытательное напряжение - 2127 В	Пробоя нет
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 В отдельной цепи НТС или взаимосвязанных цепях НТС напряжение между любыми двумя проводами цепи или цепей НТС, а также между любым проводом цепи НТС и землей должно соответствовать следующему: Значения напряжений не должны превышать: Предельных значений по 2.2.2 для цепей БСНН в нормальных условиях эксплуатации	Не превышает
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3.2.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3.2.1 БСНН цепи, НТС-1 цепи и доступные проводящие части должны быть отделены от НТС-2 и НТС-3 цепей таким образом, чтобы в случае единичной неисправности были выполнены следующие условия: напряжения цепей НТС-1 не должны превышать предельных значений, указанных на рисунке 2F (не более 60 В постоянного тока)	4 В
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3 Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию Размеры зазоров должны быть такими, чтобы выбросы напряжений как следствие переходных процессов, которые могут воздействовать на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое может генерироваться в оборудовании, не приводили к пробоем зазора.	Требование выполняется
Зазоры	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3.1 Рассматриваемые минимальные зазоры должны иметь следующие минимальные значения: - 10 мм для воздушного промежутка, служащего в качестве усиленной изоляции между частью с опасным напряжением и доступной проводящей частью кожуха напольного оборудования или невертикальной верхней частью поверхности настольного оборудования; - 2 мм для воздушного промежутка, служащего в качестве основной изоляции между частью с опасным напряжением и доступной заземленной проводящей частью внешнего кожуха оборудования, подключенного соединителем типа А. Зазоры между ограничивающей поверхностью соединителя и проводящими частями внутри соединителя, которые соединены с опасным напряжением, должны отвечать требованиям для усиленной изоляции	12 мм 12.8 мм Требование выполняется
Пути утечки	ГОСТ IEC 60950-1-	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10.4.3	

1	2	3	4
	2014 п.2.10.4.3	Общие требования Размеры путей утечки должны быть такими, чтобы для данного среднеквадратичного рабочего напряжения и степени загрязнения не было поверхностного перекрытия или пробоя (например, из-за трекинга) изоляции. Минимальные пути утечки Значения путей утечки не должны быть менее установленных в таблице 2N. 1.25 мм Пути утечки между ограничивающей поверхностью соединителя и проводящими частями внутри соединителя, которые соединены с опасным напряжением, должен соответствовать требованиям для усиленной изоляции	5,7 мм Требование выполняется
Обеспечение защитного соединения и заземления.	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1 Следующие части оборудования должны быть надежно соединены с основной клеммой защитного заземления оборудования: - доступные токопроводящие части, которые могут нести опасное напряжение в случае единой неисправности - цепи БСНН и НТС, которые обязательно должны быть заземлены для уменьшения или исключения тока от прикосновения в телекоммуникационную сеть или систему кабельного распределения	Требования выполняются
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2 Функциональное заземление Если необходимо функциональное заземление доступных проводящих частей, то к цепям функционального заземления применяют все следующие требования: - цепь функционального заземления должна быть отделена от частей с опасным напряжением в оборудовании одним из следующих способов: - двойной или усиленной изоляцией;	Требования выполняются Применяется двойная изоляция
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3 Провода защитного заземления и провода защитного соединения должны быть рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку. Не менее 0.75 мм ²	Требование выполняется 0.75 мм ²
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3.4	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3.4 Провода заземления и их соединения не должны иметь чрезмерных сопротивлений. (при I ≤ 6 А не менее 0.75 мм ²)	0.75 мм ²
Защитные блокировки	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8.2 Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности при смещении, открытии дверцы или снятии крышки и т.п. должна: - неизбежно сопровождаться предварительным отключением электропитания таких частей или - автоматически вызывать отключение электропитания таких частей и понижать в течение 2 с значения напряжения до значения не более 42,4 В пикового значения переменного тока или 60 В постоянного тока	Напряжение не превышает 5 В постоянного тока
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8.3	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8.3 Конструкции защитных блокировок должны	Исключается

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3427-ЭП от «01» августа 2024 г.

Страница 7 из 13

1	2	3	4
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8.4	исключать возможность неумышленного возникновения опасности при незакрытых крышках, ограждениях, дверях и т. п. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8.4 Система защитной блокировки должна быть сконструировано так, чтобы повреждение в работе системы защитной блокировки во время нормального срока службы оборудования: - не происходило, а при возникновении не создавало экстремальной опасности, или - если происходило, то не создавало опасностей, от которых требуется защита	возможность неумышленного возникновения опасности при незакрытых крышках Не создает опасности
Ток от прикосновения иток через провод защитного заземления.	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1.8.1 Ток от прикосновения от оборудования, питающегося от сети электропитания переменного тока, к телекоммуникационной сети или системе кабельного распределения должен быть ограничен (не должно превышать 0,25 мА среднеквадратичного значения)	Не превышает 0.16 мА
Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: Требования к тепловым режимам	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5.2 Материалы, используемые в оборудовании, следует выбирать так, чтобы при работе под нормальной нагрузкой значение температуры не превышало безопасного значения в соответствии с настоящим стандартом. Предельные значения нагрева материалов Нагрев материалов и компонентов не должен быть выше установленного в таблице 4В. Изоляция из ПВХ внутренних и внешних проводов, включая шнуры электропитания (не более 75°C	Требование соблюдается Чрезмерно не нагревается 25,8 °C
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5.4	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5.4 Нагрев частей оборудования в области, доступной оператору, не должен быть выше установленного в таблице 4С Рукоятки, кнопки, зажимы и т. п. которые удерживают в руках или которых касаются в течение короткого времени: - металл - не более 60 °C - пластмасса - не более 85 °C Рукоятки, кнопки, зажимы и т. п. продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе: - металл - не более 55 °C - пластмасса - не более 75 °C Внешние поверхности оборудования касание которых возможно: - метал - не более 70 °C - стекло - не более 80 °C - пластмасса - не более 95 °C Части внутри оборудования, касание которых возможно: - металл - не более 70 °C - пластмасса - не более 95 °C	26,3 °C - 22,5 26,4 °C 27 °C 25,9 °C 48 °C 51 °C
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5.5	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5.5 Устойчивость к чрезмерному нагреву Термопластичные части, удерживающие элементы, находящиеся под опасным напряжением, должны быть устойчивыми к чрезмерному нагреву.	

1	2	3	4
		d (размер отпечатка, оставленного опорным шариком) не более 2,0 мм	1,7 мм
Конструкция оборудования	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.1 Если кромки или углы оборудования могут представлять собой опасность для оператора, они должны быть скруглены или притуплены.	Требование выполнено
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.2 Рукоятки, кнопки, ручки, зажимы и другие органы управления должны быть надежно закреплены, чтобы исключать их ослабление в условиях эксплуатации, если это может вызывать появление опасности Если рукоятки, кнопки и другие органы управления используют для индикации положения переключателей или аналогичных составных частей, то следует исключать их установку в неправильное положение, если в результате может возникнуть опасность	Надежно закреплены Не создает опасности
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.4	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.4 Конструкция оборудования должна быть такой, чтобы в случае ослабления или отсоединения любого провода, винта, гайки, шайбы, пружины или других подобных частей это не приводило к возникновению опасностей или уменьшению путей утечки и зазоров дополнительной или усиленной изоляции по сравнению с установленными в 2.10 или приложении G	Требование соблюдается
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.5	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.5 Используемые оператором или обслуживающим персоналом вилки и розетки блока или системы, укомплектованные изготовителем, должны исключать возможность неправильного сопряжения.	Нет возможности неправильного сопряжения
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.6	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки не должно оказывать чрезмерного воздействия на сетевую розетку	Не оказывает чрезмерного воздействия
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.7	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.7 Нагревательные элементы в оборудовании класса I должны быть защищены таким образом, чтобы при выходе из строя заземления была предотвращена опасность возникновения огня от перегрева	Требование выполняется
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.10	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3.10 Конструкция оборудования, в котором образуется пыль (например от бумаги) или которое использует порошки, жидкости или газы, должна исключать возможность появления опасной концентрации этих веществ, а также любую опасность в соответствии с требованиями настоящего стандарта, возникающую в результате конденсации, испарения, утечки, переполнения или коррозии в условиях нормальной эксплуатации, при хранении, наполнении или опорожнении	Требование соблюдается

1	2	3	4
Механическая прочность	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.2.6	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.2 Оборудование должно обладать соответствующей механической прочностью и быть сконструировано так, чтобы не создавать опасностей согласно настоящему стандарту даже при возможном неосторожном обращении (Падение оборудования с высоты (750 ± 10) мм на горизонтальную поверхность из древесины толщиной 13 мм) (испытательное напряжение на электрическую прочность 1500 В)	Обладает соответствующей прочностью Образец выдержал испытание
Необходимый уровень изоляционной защиты: Электрическая изоляция	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п2.9.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п2.9.1 Свойства изоляционных материалов При выборе и применении изоляционных материалов следует учитывать требования к электрической, тепловой и механической прочности, частоте рабочего напряжения, а также к условиям окружающей среды (температуре, давлению, влажности и загрязненности). Не следует применять для изоляции гигроскопичные материалы, а также материалы содержащие асбест, натуральную резину	Требование выполняется Не применяются
Электрическая прочность	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 Электрическая прочность сплошной изоляции, используемой в оборудовании, должна быть достаточной. Испытательное напряжение для основной или дополнительной изоляции, 1,5 кВ Испытательное напряжение для усиленной изоляции, 2,5 кВ При испытании не должно быть пробоя изоляции.	Выдерживает указанное напряжение Пробоя и перекрытия по изоляции нет.
Отсутствие недопустимого риска приподключении и (или) монтаже: Подключение к сети электропитания.	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.4	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.4 Все приборные вводы должны быть: - расположены или встроены таким образом, чтобы при подключении или отключении соединителя был невозможен доступ к частям, находящимся под опасным напряжением; - размещены так, чтобы операции с сетевой вилкой могли быть выполнены без усилий; - размещены так, чтобы при нормальной эксплуатации после подключения соединителя оборудование не опиралось на него при любом положении на плоской поверхности	Требование выполняется
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.5.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.5.2 Шнур электропитания для подключения к сети постоянного тока должен быть рассчитан на соответствующие ток и напряжение, а также физические воздействия, возможные во время его предполагаемой эксплуатации	Требование соблюдается
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.6	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.6 Для оборудование с несъемным шнуром электропитания должно быть выполнено жесткое закрепление шнура, позволяющее: - не допустить натяжения проводов шнура электропитания в точках соединения; - защитить внешнюю оболочку от механического повреждения трением	-
	ГОСТ IEC 60950-1-	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.7	

1	2	3	4
	2014 п.3.2.7	Шнуры электропитания не должны быть подвержены воздействию острых углов или кромок внутри или на поверхности оборудования, а также в отверстиях и втулках ввода шнура	Требование выполняется
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.8	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2.8 На отверстиях ввода несъемного шнура электропитания ручного оборудования или оборудование, которое предполагают перемещать при эксплуатации, должен быть предусмотрен кабельный ввод	-
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4.2 Оборудование, предназначенное для питания от сети электропитания переменного тока с категорией перенапряжения I, II или III или от сети электропитания постоянного тока, должно иметь отключающее устройство с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Для сети электропитания переменного тока с категорией перенапряжения IV см. IEC 60947-1. Оборудование, предназначенное для питания от сети электропитания постоянного тока с неопасным напряжением, должно иметь отключающее устройство с зазором между разомкнутыми контактами не менее минимального зазора для основной изоляции. Если отключающее устройство входит в состав оборудования, то оно должно быть расположено как можно ближе к входу электропитания	Требование соблюдается
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5.1 Если оборудование предназначено для электрического соединения с другим оборудованием, вспомогательными устройствами или телекоммуникационной сетью, цепи соединения должны обеспечивать соответствие требованиям 2.2 для цепей БСНН, а также требованиям 2.3 для цепей НТС после соединения.	Требование выполнено
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5.2 Каждая соединительная цепь должна быть одной из следующих типов: - цепью БСНН или цепью с ограничением тока, или; - цепью НТС-1, НТС-2 или НТС-3 или; - цепью находящимся под опасным напряжением	Требование выполнено
Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: Воспламеняемость и распространение огня (кожух противопожарный)	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7.3.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7.1, 4.7.3.1 Конструкция кожуха, компонентов и других частей или материалы, используемые при их изготовлении, должны препятствовать распространению огня (испытания раскаленной проволокой температурой 550 °C по IEC 60695-2-11)	Образец прошел испытание Образец не горит пламенем
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7.3.2	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7.3.2 Для перемещаемого оборудования общей массой не более 18 кг материал противопожарного кожуха для самой тонкой стенки должен иметь воспламеняемость класса V-1 или должны быть проведены испытания A2 (приложение А) (Воздействие на образец пламенем в течение 30 с)	Образец гаснет сразу после отведения горелки

1	2	3	4
		(после второго нагрева пламенем образец не должен гореть более 1 мин и сгореть полностью)	
	ГОСТ IEC 62311-2013 п.5	ГОСТ IEC 62311-2013 п.5 Для аппаратуры, не предназначенной для передачи радиосигналов, оценку соответствия излучения электрического и магнитного полей проводят исходя из наивысшей собственной частоты, используемой в аппаратуре, или частоты, при которой аппаратура работает, учитывая следующие условия: - если наивысшая собственная частота аппаратуры составляет менее 100 МГц, то оценка соответствия должна быть сделана только до частоты 1 ГГц; - если наивысшая собственная частота аппаратуры находится в пределах от 100 до 400 МГц, то оценка соответствия должна быть сделана только до частоты 2 ГГц; - если наивысшая собственная частота аппаратуры находится в пределах от 400 МГц до 1 ГГц, то оценка соответствия должна быть сделана только до частоты 5 ГГц. Если наивысшая собственная частота аппаратуры превышает 1 ГГц, то измерение выполняют при частоте, в 5 раз превышающей максимальную частоту.	Не предназначенная для передачи радиосигналов 1 ГГц
Электромагнитная совместимость			
Нормы гармонических составляющих тока	ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п.6 Приложение С	ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п.7.1 Таблица 1 Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать значений, установленных в таблице 1. Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А Нечетные гармонические составляющие $n_3 = 2,30$ $n_5 = 1,14$ $n_7 = 0,77$ $n_9 = 0,40$ $n_{11} = 0,33$ $n_{13} = 0,21$ $15 \leq n \leq 39 = 0,15 \cdot 15/n$ Четные гармонические составляющие $n_2 = 1,08$ $n_4 = 0,43$ $n_6 = 0,30$ $8 \leq n \leq 40 = 0,23 \cdot 8/n$	Измеренные показатели не превышают норму: $n_3 = 2,14$ $n_5 = 0,78$ $n_7 = 0,63$ $n_9 = 0,34$ $n_{11} = 0,24$ $n_{13} = 0,14$ $15 \leq n \leq 39 = 0,12 \cdot 15/n$ $n_2 = 0,85$ $n_4 = 0,33$ $n_6 = 0,21$ $8 \leq n \leq 40 = 0,19 \cdot 8/n$
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, п.6; Приложение А	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.5 Установленные в настоящем стандарте нормы применяют к изменениям напряжения и фликеру на сетевых зажимах ИТС, измеренным или рассчитанным в соответствии с требованиями раздела 4 при соблюдении условий испытаний, указанных в разделе 6 и приложении А. Испытания, проведенные для подтверждения соответствия нормам, установленным в настоящем стандарте, рассматривают как типовые. Настоящий стандарт устанавливает следующие нормы: Кратковременная доза фликера - не более 1,0; Длительная доза фликера P_n - не более 0,65; Максимальное относительное изменение напряжения d_{max} - не более 3,3 %	0,60 0,43 2,3 %

1	2	3	4
Магнитное поле промышленной частоты Таблица 1	ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Частота – 50/60 Гц Напряжённость магнитного поля (среднеквадратичное значение) – 1 А/м	Критерий качества функционирования А
Радиочастотное электромагнитное поле	ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 1 Частота 80-1000 МГц Напряженность электрического поля 3 В/м Глубина амплитудной модуляции 80% Частота модуляции 1 кГц	Критерий качества функционирования А
Электростатический разряд	ГОСТ 30804.4.2-2013 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 1 Испытательное напряжение при контактном разряде +4кВ Испытательное напряжение при воздушном разряде +8 кВ	Критерий качества функционирования А
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотным электромагнитным полем (Помехоустойчивость, порты сигналов и телекоммуникационные порты)	СТБ IEC 61000-4-6-2011 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 2 Частота - 0,15-80 МГц Напряжение – 3 В Глубина амплитудной модуляции – 80% Частота модуляции – 1 кГц	Критерий качества функционирования А
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (Помехоустойчивость, порты сигналов и телекоммуникационные порты)	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 2 Амплитуда импульсов ± 1 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 10/700 мс Амплитуда импульсов +4 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 10/700 мс	Критерий качества функционирования А Критерий качества функционирования А
Наносекундные импульсные помехи (Помехоустойчивость, порты сигналов и телекоммуникационные порты)	ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 2 Амплитуда импульсов +0,5 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 5/50 нс Частота импульсов – 5 кГц	Критерий качества функционирования А
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотным электромагнитным полем (Помехоустойчивость, входные порты электропитания переменного тока)	СТБ IEC 61000-4-6-2011 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 3 Частота - 0,15-80 МГц Напряжение – 3 В Глубина амплитудной модуляции – 80% Частота модуляции – 1 кГц	Критерий качества функционирования А
Провалы напряжения электропитания (Помехоустойчивость, входные порты электропитания переменного тока)	СТБ IEC 61000-4-11-2013 п.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 п.10 Таблица 3 Испытательное напряжение 95% U_n Длительность периода - 0,5	Критерий качества функционирования А

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3427-ЭП от «01» августа 2024 г.

Страница 13 из 13

1	2	3	4
		Испытательное напряжение 70% U_n Длительность периодов – 25/30 Длительность периодов – 50/60	Критерий качества функционирования А
Прерывания напряжения электропитания (Помехоустойчивость, входные порты электропитания переменного тока)		ГОСТ CISPR 24-2013 р.10 Таблица 3 Испытательное напряжение 70% U_n Длительность периодов – 250/300 при частоте 50/60 Гц	Критерий качества функционирования А
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (Помехоустойчивость, входные порты электропитания переменного тока)	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 р.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 р.10 Таблица 3 Амплитуда импульсов ± 1 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 1,2/50 мс Амплитуда импульсов ± 2 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 1,2/50 мс	Критерий качества функционирования А Критерий качества функционирования А
Наносекундные импульсные помехи (Помехоустойчивость, входные порты электропитания переменного тока)	ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 р.4-8	ГОСТ CISPR 24-2013 р.10 Таблица 3 Амплитуда импульсов ± 1 кВ Длительность фронта импульса/длительность импульса – 5/50 нс Частота импульсов – 5кГц	Критерий качества функционирования А
Электромагнитная эмиссия	ГОСТ CISPR 32-2015	ГОСТ CISPR 32-2015 п.5 Приложение А табл. А.4	19 дБ (мкВ/м) 22 дБ (мкВ/м)
		Полоса частот, МГц	
		Норма, дБ (мкВ/м)	
		30-230	40
		230-1000	47

Исполнители:

Специалист

Заведующий лабораторией

Начальник ИЦ



Handwritten signatures in blue ink.

Несипбай Ө.А.

Сментина А.И.

Исламбакиев М.А.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательного центра
ТОО «FZO «Алматы-Стандарт» ЗАПРЕЩЕНА



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042

Серия KG № 0226583

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН Жоопкерчилиги чектелген коом "Центр Сертификации Аурум"

Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052

Жайгашкан жери: 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү, 165 корпус, 13-кабат, №7 кабинет

Телефон: +312880252 Адрес электронной почты: osaurum@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «Bavaria Stroy Tools»

Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: Казакстан, Алматы шаары, Медеу району, КОК-ТӨБЕ кичи району, Камар Сулу көчөсү, үй 38А, почта индекси 050010, БИН: 231240009496

Телефон: +7 777 779 7978 Адрес электронной почты: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Einhell Germany AG»

Продукцияларды чыгаруу боюнча бизнестин жайгашкан жери жана дареги: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

Өндүрүш участоктору: тиркемеге ылайык №0177969

ПРОДУКЦИЯ Заряддагыч камтылган (арыз формасына ылайык №0177968).

Серийный выпуск

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8504405500, 8504409100, 8504408300, 8504403008

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы бирлигинин "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламенти (ББ ТР 004/2011)

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти "Техникалык жабдуулардын электромагниттик шайкештиги" (ББ ТР020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № ПР-9187/ЭЛ, ПР-9188/ЭЛ от 11.08.2025 года, выданных Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021

Акта анализа состояния производства №11723-СС/07-2025 от 23.07.2025, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум"

(аккредитацияланган адамдардын реестриндеги уникалдуу аккредитациялык эсепке алуу номери KG417/КСА.ОСП.052) өндүрүштүн абалын талдоо протоколуна кол койгон эксперт - Исаев Эркин Адикович

Тастыктоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-29-2019, ГОСТ EN 62233-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015). Сактоо шарттары: продуктылар кургак, желдетилүүчү кампаларда 0 °Cден + 30 °Cге чейинки температурада, салыштырмалуу нымдуулугу 80% дан жогору эмес сакталат. Жарактуулук мөөнөтү: өндүрүүчү тарабынан көрсөтүлгөн эмес. Кызмат мөөнөтү: 5 жыл. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып (14.04.2025) өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат. Ыйгарым укуктуу адам менен макулдашуу № 1 от 05.02.2024. .

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 16.08.2025 баштап 15.08.2030 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)
М.О.
(кол тамгасы)

Аскарров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042

Серия KG № 0177968

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 2,5Ah PXC Starter Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 4A Fastcharger Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 6A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Twincharger 3A Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x2 Power X-Quattrocharger 4A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Fastcharger 4A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Car Charger 3A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 8A Пусковое устройство Einhell CE-JS 8/1 Пусковое устройство Einhell CE-JS 12/1 Пусковое устройство Einhell CE-JS 18/1 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 1 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 2 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 4 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 6 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 10 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 5 M LiFePO4 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 15 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 30 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 8 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 10 E Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 5 Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2 Ah PXC Starter-Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 3A BiVoltcharge Зарядное устройство в комплекте Einhell 4Ah PLUS PXC Starter Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 2,5Ah PXC Starter Kit (4512097) Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 (4512042) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 4A Fastcharger (4512114) Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 (4512112) Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger (4512143) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 6A (4512064) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Twincharger 3A (4512069) Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x2 Power X-Quattrocharger 4A (4512102) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Fastcharger 4A (4512103) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Car Charger 3A (4512113) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 8A (4512155) Пусковое устройство Einhell CE-JS 8/1 (1091511) Пусковое устройство Einhell CE-JS 12/1 (1091521) Пусковое устройство Einhell CE-JS 18/1 (1091531) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 1 M (1002205) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 2 M (1002215) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 4 M (1002225) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 6 M (1002235) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 10 M (1002245) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 5 M LiFePO4 (1002251) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 15 M (1002265) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 30 M (1002275) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 8 (1023121) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 10 E (1050821) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 5 (1056121) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2 Ah PXC Starter-Kit (4512147) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 3A BiVoltcharge (4512153) Зарядное устройство в комплекте Einhell 4Ah PLUS PXC Starter Kit (4512159)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)


Аскарар Байзак Болотбекович

Азаматова Бегимай Таалайбековна



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042

Серия KG № 0177968

Сертификатка шайкеш таралган продукциянын тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы, түрлөрү, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү.
	Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 2,5Ah PXC Starter Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 4A Fastcharger Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 6A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Twincharger 3A Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x2 Power X-Quattrocharger 4A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Fastcharger 4A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Car Charger 3A Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 8A Пусковое устройство Einhell CE-JS 8/1 Пусковое устройство Einhell CE-JS 12/1 Пусковое устройство Einhell CE-JS 18/1 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 1 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 2 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 4 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 6 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 10 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 5 M LiFePO4 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 15 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 30 M Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 8 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 10 E Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 5 Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2 Ah PXC Starter-Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 3A BiVoltcharge Зарядное устройство в комплекте Einhell 4Ah PLUS PXC Starter Kit Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 2,5Ah PXC Starter Kit (4512097) Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 (4512042) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 4A Fastcharger (4512114) Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 (4512112) Зарядное устройство в комплекте Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger (4512143) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 6A (4512064) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Twincharger 3A (4512069) Зарядное устройство в комплекте Einhell 2x2 Power X-Quattrocharger 4A (4512102) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Fastcharger 4A (4512103) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Car Charger 3A (4512113) Зарядное устройство в комплекте Einhell Power X-Boostcharger 8A (4512155) Пусковое устройство Einhell CE-JS 8/1 (1091511) Пусковое устройство Einhell CE-JS 12/1 (1091521) Пусковое устройство Einhell CE-JS 18/1 (1091531) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 1 M (1002205) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 2 M (1002215) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 4 M (1002225) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 6 M (1002235) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 10 M (1002245) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 5 M LiFePO4 (1002251) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 15 M (1002265) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CE-BC 30 M (1002275) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 8 (1023121) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 10 E (1050821) Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Einhell CC-BC 5 (1056121) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2 Ah PXC Starter-Kit (4512147) Зарядное устройство в комплекте Einhell 5,2Ah & 3A BiVoltcharge (4512153) Зарядное устройство в комплекте Einhell 4Ah PLUS PXC Starter Kit (4512159)

Сертификаттоо боюнча органын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(кол тамгасы)
Аскарлов Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)
Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042



Серия KG № 0177969

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtou Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Аскарров Байзак Болотбекович

Азаматова Бегимай Таалайбековна



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.13042

Серия KG № 0177969

Шайкештик сертификаты камтылган продукцияны өндүрүүчүлөрдүн тизмеси

Өндүрүүчүнүн толук аты	Дарек (жайгашкан жер)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtuo Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIELIA TOWN GAUYOU, 225644

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Аскаров Байзак Болотбекович

Азаматова Бегимай Таалайбековна