UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Carrera: _____

Asignatura: _____

EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD

Memoria Técnica de Diseño e Implementación de una Red LAN

Caso de estudio: Distribuidora Técnica del Bajío, S. A. de C. V. (empresa ficticia)

Estudiante: _____

Matrícula: _____

Grupo: _____

Docente: _____

Unidad: Primera unidad

Fecha de entrega: _____

Santiago de Querétaro, Qro.

Índice

1. Introducción 3

2. Descripción del escenario 4

2.1 La empresa 4

2.2 Distribución de áreas y usuarios 4

2.3 Necesidades y requerimientos de conectividad 4

3. Diseño de la red LAN 6

3.1 Arquitectura general de la red 6

3.2 Distribución de los equipos 6

3.3 Diagrama de la topología física 7

3.4 Diagrama de la topología lógica 8

3.5 Distribución de puntos de red 8

3.6 Medio de transmisión y cableado estructurado 10

3.7 Direccionamiento IP 11

3.8 Segmentación de la red con VLAN 12

3.9 Justificación de las decisiones de diseño 13

4. Características de los componentes del sistema de comunicación 14

4.1 Elementos del proceso de comunicación 14

4.2 Dispositivos físicos de la red 15

5. Configuración básica de los dispositivos de red 18

5.1 Parámetros IPv4 de los equipos finales 18

5.2 Router R-BORDE 18

5.3 Servicio DHCP en R-BORDE 20

5.4 Switch de núcleo SW-CORE 20

5.5 Switches de acceso SW-ACC1 y SW-ACC2 22

5.6 Puntos de acceso inalámbrico 23

5.7 Verificación de la configuración 24

6. Identificación de topologías físicas y lógicas 25

6.1 Topología física 25

6.2 Topología lógica 25

6.3 Diferencias entre la topología física y la lógica 26

7. Clasificación de dispositivos según los modelos de referencia 27

7.1 Modelo OSI 27

7.2 Modelo TCP/IP 28
7.3 Tabla comparativa OSI y TCP/IP 29
8. Línea del tiempo: evolución de las redes de datos 30
8.1 Cronología 30
8.2 La confiabilidad de las redes 33
9. Conclusiones 34
Anexo: Uso de Inteligencia Artificial 35
Fuentes de consulta 40

1. Introducción

Una **red de área local (LAN, *Local Area Network*)** es un conjunto de dispositivos —computadoras, impresoras, servidores, teléfonos, puntos de acceso inalámbrico— interconectados dentro de un área geográfica limitada, como una oficina, un piso o un edificio, que comparten recursos e intercambian información a alta velocidad bajo la administración de una sola organización (Stallings, 2004). A diferencia de una red de área amplia (WAN), cuya infraestructura suele pertenecer a un proveedor de telecomunicaciones, en la LAN la organización es dueña del cableado, de los equipos de conmutación y de las políticas que gobiernan el tráfico (Tanenbaum y Wetherall, 2012; Cisco Systems, s. f.-b).

En la actualidad prácticamente todas las LAN cableadas se construyen con tecnología **Ethernet**, la familia de estándares IEEE 802.3, que define tanto la forma de transmitir los bits por cobre o fibra como el formato de las tramas que intercambian los equipos (Cisco Systems, s. f.-e; IEEE, 2022a). A esa base cableada se suma la conectividad inalámbrica **Wi-Fi** (IEEE 802.11), que permite a los usuarios moverse dentro de las instalaciones sin perder acceso a los recursos (Cisco Systems, s. f.-i).

Para una organización, la LAN no es un accesorio (Cisco Systems, s. f.-g): es el sistema nervioso de la operación diaria. Por ella circulan los correos, los archivos compartidos, la información de clientes, las órdenes de impresión, el acceso a Internet y las aplicaciones administrativas. Una red bien diseñada permite **compartir recursos** (una impresora o un servidor para muchos usuarios), **centralizar la información** y sus respaldos, **controlar quién accede a qué** y **crecer** sin rehacer la instalación. Una red mal diseñada, en cambio, provoca lentitud, fallas que detienen al personal completo y huecos de seguridad difíciles de detectar.

El propósito de esta **memoria técnica** es documentar de forma ordenada y verificable el diseño y la implementación de la red LAN de una empresa mediana. El documento describe el escenario y sus requerimientos, propone una arquitectura con sus diagramas físicos y lógicos, especifica el cableado, el direccionamiento IP y la segmentación por VLAN, detalla los componentes del sistema de comunicación, presenta las configuraciones básicas de los equipos con comandos de Cisco IOS, clasifica los dispositivos y protocolos según los modelos OSI y TCP/IP, y repasa la evolución histórica de las redes de datos con énfasis en su **confiabilidad**. Una memoria técnica de este tipo sirve como guía para la instalación, como evidencia de las decisiones tomadas y como referencia para el mantenimiento y las ampliaciones futuras.

2. Descripción del escenario

2.1 La empresa

Distribuidora Técnica del Bajío, S. A. de C. V. (en adelante, **DTB**) es una empresa ficticia, creada para este proyecto, dedicada a la comercialización y distribución de equipo eléctrico e insumos industriales a talleres y pequeñas fábricas de la región del Bajío. Opera en un solo nivel de un edificio de oficinas de aproximadamente **38 m × 20 m** en la ciudad de Querétaro, en horario de lunes a sábado. Cuenta con **28 empleados** y recibe a diario visitas de clientes y proveedores.

La empresa trabajaba hasta ahora con equipos conectados a un módem doméstico y a un par de switches no administrables: no había separación entre áreas, los archivos se compartían por memorias USB y correo, y una falla en cualquier cable dejaba sin servicio a varias personas. La dirección decidió implementar una red LAN profesional que soporte la operación actual y el crecimiento planeado para los próximos tres a cinco años.

2.2 Distribución de áreas y usuarios

Área	Personal	Equipos que se conectan	Uso principal de la red
Dirección	3	3 PC, 1 impresora (IMP-DIR), dispositivos móviles	Información financiera y estratégica, correo, videoconferencias
Administración	8	8 PC, 1 impresora multifunción compartida con RR. HH. (IMP-ADM)	Facturación, compras, inventario, contabilidad, banca en línea
Recursos Humanos	4	4 PC	Expedientes del personal, nómina, reclutamiento (datos sensibles)
Atención al cliente	10	10 PC (incluye recepción), 1 impresora (IMP-ATC)	Cotizaciones, pedidos, seguimiento de clientes, correo
Sistemas	3	3 PC, servidores y equipo de comunicaciones	Administración de la red, servidores, soporte técnico
Sala de juntas	—	Equipo de videoconferencia, pantalla, equipos de visitantes	Reuniones internas y con clientes, presentaciones
Total: 28 empleados · 31 PC · 3 impresoras · 3 servidores/almacenamiento · 3 puntos de acceso			

2.3 Necesidades y requerimientos de conectividad

A partir de entrevistas con cada área se identificaron los siguientes requerimientos, que el diseño debe cumplir:

Requerimiento	Descripción
Conectividad cableada	Cada puesto de trabajo con al menos una salida de datos a 1 Gb/s, más salidas de reserva por área para equipos nuevos.

Requerimiento	Descripción
Conectividad inalámbrica	Cobertura Wi-Fi en toda la planta para laptops y teléfonos del personal, y una red separada para visitantes sin acceso a los recursos internos.
Recursos compartidos	Servidor de archivos con carpetas por área, impresoras en red y servicio de directorio para administrar usuarios y contraseñas de forma centralizada.
Seguridad	Separar lógicamente las áreas para que la información de Dirección y RR. HH. no quede expuesta al resto; acceso administrativo a los equipos sólo por canales cifrados.
Confiabilidad	Que la falla de un cable o de un puerto entre switches no detenga la operación; respaldos automáticos y energía protegida en el cuarto de telecomunicaciones.
Acceso a Internet	Salida compartida a Internet para todas las áreas, con un solo enlace de proveedor y traducción de direcciones.
Crecimiento	Capacidad para aumentar al menos 50 % los puestos sin cambiar la arquitectura ni el direccionamiento.
Administración	Documentación completa, nombres y etiquetas consistentes, y una red de gestión aparte para switches y puntos de acceso.

3. Diseño de la red LAN

3.1 Arquitectura general de la red

Se adopta un **modelo jerárquico de núcleo colapsado**, recomendado para redes de tamaño pequeño y mediano: en lugar de tres capas físicas separadas (núcleo, distribución y acceso), las funciones de núcleo y distribución se concentran en un switch central, y una capa de acceso conecta a los usuarios (Cisco Networking Academy, s. f.). La arquitectura se compone de:

- **Borde:** el router **R-BORDE** (Cisco ISR 1111-8P) conecta la LAN con el proveedor de Internet, realiza la traducción de direcciones (NAT/PAT), entrega direcciones por DHCP y enruta el tráfico entre VLAN mediante subinterfaces (*router-on-a-stick*).
- **Núcleo/distribución colapsados:** el switch **SW-CORE** (Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L) concentra los enlaces troncales hacia el router y hacia los switches de acceso, y conecta los servidores.
- **Acceso:** dos switches **SW-ACC1** y **SW-ACC2** (Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L, con alimentación PoE+) conectan las salidas de datos de cada área y los puntos de acceso inalámbrico.
- **Inalámbrico:** tres puntos de acceso **AP-01, AP-02 y AP-03** (Cisco Business 150AX, Wi-Fi 6) con dos redes: *DTB-Corporativo* y *DTB-Invitados*.
- **Servicios:** dos servidores (**SRV-01** y **SRV-02**) con Windows Server para directorio activo, DNS y archivos, y un equipo de almacenamiento en red (**NAS-01**) para respaldos.

Todo el equipo activo se instala en un gabinete de 19" ubicado en el área de Sistemas, que funciona como cuarto de telecomunicaciones, protegido por un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

3.2 Distribución de los equipos

Equipo	Modelo / tipo	Cant.	Ubicación
R-BORDE	Cisco ISR 1111-8P	1	Rack, U14
SW-CORE	Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L	1	Rack, U15
SW-ACC1 / SW-ACC2	Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L (PoE+)	2	Rack, U21 y U20
AP-01 / AP-02 / AP-03	Cisco Business 150AX (Wi-Fi 6)	3	Techo de Atención, Administración y Sala de juntas
SRV-01 / SRV-02 · NAS-01	Servidor 1U con Windows Server 2022 · almacenamiento RAID 1	2 · 1	Rack, U11, U10 y U9
PC · impresoras	Escritorio con NIC de 1 Gb/s · láser multifunción con Ethernet	31 · 3	Puestos de cada área
UPS · PDU	UPS en línea 2U · regleta para rack	1 · 1	Rack, U1-U2 y U4

Las conexiones de cada equipo, puerto por puerto, aparecen en la Figura 1 y en la tabla de la sección 3.5.

3.3 Diagrama de la topología física

El diagrama muestra cómo están conectados físicamente los equipos: qué puerto se une con cuál y por qué medio. Los dos cables paralelos entre SW-CORE y cada switch de acceso forman un **EtherChannel** (agregación de enlaces con LACP) y la línea punteada entre los switches de acceso es un enlace redundante que el protocolo de árbol de expansión mantiene en espera.




Figura 1. Topología física en estrella extendida: router de borde, switch de núcleo, dos switches de acceso, servidores y áreas de trabajo.

3.4 Diagrama de la topología lógica

La topología lógica describe cómo circula la información, independientemente de dónde esté conectado cada cable. La red se divide en **11 VLAN**, cada una con su propia subred IPv4; todas viajan por los mismos enlaces troncales 802.1Q y el router es la puerta de enlace de cada una.




Figura 2. Topología lógica: VLAN, subredes, puertas de enlace y enrutamiento entre VLAN en R-BORDE.

3.5 Distribución de puntos de red

Se instalan **45 enlaces horizontales**: 42 salidas de datos en las áreas de trabajo (incluidas las de impresoras y reservas) y 3 para los puntos de acceso en el techo. Cada salida se identifica con una etiqueta que indica panel y puerto (por ejemplo, `A-07` = panel PP-A, puerto 7), de modo que cualquier falla se localiza sin rastrear cables.




Figura 3. Plano esquemático de la planta con la ubicación de las salidas de datos, impresoras, puntos de acceso, charola y rack.

Switch	Puertos	Área / equipo	VLAN	Salidas	Etiquetas
SW-ACC1	Gi1/0/1-12	Atención al cliente (10 PC + 2 reserva)	40	12	A-01 a A-12
	Gi1/0/13	IMP-ATC	70	1	A-13
	Gi1/0/14-16	Sala de juntas (videoconferencia, pantalla, reserva)	80	3	A-14 a A-16
	Gi1/0/17-18	AP-01 (Atención) y AP-03 (Sala de juntas)	90/99/100	2	A-17, A-18
	Gi1/0/46-48	Enlace a SW-ACC2 (46) y Po1 hacia SW-CORE (47-48)	troncal	—	—
SW-ACC2	Gi1/0/1-5	Dirección (3 PC + 2 reserva)	10	5	B-01 a B-05
	Gi1/0/6-15	Administración (8 PC + 2 reserva)	20	10	B-06 a B-15
	Gi1/0/16-20	Recursos Humanos (4 PC + 1 reserva)	30	5	B-16 a B-20
	Gi1/0/21-24	Sistemas (3 PC + 1 reserva)	50	4	B-21 a B-24
	Gi1/0/25-26	IMP-DIR e IMP-ADM	70	2	B-25, B-26
	Gi1/0/27	AP-02 (Administración)	90/99/100	1	B-27
	Gi1/0/46-48	Enlace a SW-ACC1 (46) y Po2 hacia SW-CORE (47-48)	troncal	—	—

Switch	Puertos	Área / equipo	VLAN	Salidas	Etiquetas
		Total de enlaces horizontales		**45**	18 en PP-A · 27 en PP-B

Los puertos Gi1/0/19-45 de SW-ACC1 y Gi1/0/28-45 de SW-ACC2 quedan libres y apagados: **45 puertos disponibles** para crecimiento sin comprar equipo nuevo.


3.6 Medio de transmisión y cableado estructurado

El **medio de transmisión** principal es el **cable de par trenzado sin blindaje (UTP) categoría 6**, de cuatro pares de cobre, que soporta Gigabit Ethernet (1000BASE-T) en un canal de hasta 100 m y frecuencias de hasta 250 MHz. Para la conexión con el proveedor de Internet se usa la **fibra óptica** que entrega el propio proveedor, y para la red inalámbrica, las **ondas de radio** en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz definidas por IEEE 802.11 (IEEE, 2021; IEEE, 2022a).

El **cableado estructurado** es un sistema ordenado y normalizado, independiente de los equipos que se conecten, que permite mover, agregar o cambiar puestos sin rehacer la instalación. Se sigue la práctica de la norma ANSI/TIA-568 para edificios comerciales, organizada en los subsistemas siguientes:

Subsistema	Implementación en DTB
Entrada de servicios	Acometida de fibra del proveedor que termina en su ONT, colocada en una charola dentro del rack (U13).
Cuarto de telecomunicaciones	Gabinete de piso de 19" y 24U en el área de Sistemas, con UPS, PDU, tierra física, ventilación y puerta con llave.
Cableado horizontal	45 tendidos de UTP Cat 6 desde los paneles de parcheo hasta cada salida, en topología de estrella. Longitud máxima de 90 m de enlace permanente (el tendido más largo de la planta mide unos 55 m) más un máximo de 10 m entre cordones de parcheo y de equipo.
Canalización	Charola perimetral por plafón y bajadas en canaleta hasta cada salida; separación respecto a cables eléctricos para evitar interferencia.
Área de trabajo	Placas de pared con jacks RJ45 Cat 6 y cordones de parcheo de 1 a 3 m hasta el equipo.
Administración	Dos paneles de parcheo de 48 puertos (PP-A y PP-B), organizadores horizontales, etiquetado en ambos extremos de cada cable y planos actualizados.

Todas las terminaciones usan el esquema de colores **T568B** en ambos extremos (cable directo) y cada enlace se certifica con un probador de cableado antes de entregar la obra.



Gabinete de piso 19" · 24U · con puerta, ventilación y tierra física

Figura 4. Elevación frontal del rack de 24U.

3.7 Direccionamiento IP

Se utiliza direccionamiento **IPv4 privado** del bloque 192.168.0.0/16, reservado por el RFC 1918 para redes internas que no se enrutan en Internet (Rekhter et al., 1996). A cada VLAN se le asigna una subred **/24** (máscara 255.255.255.0, 254 direcciones útiles), cuyo tercer octeto coincide con el número de VLAN: así, con sólo ver una dirección se sabe a qué área pertenece. La dirección pública de la interfaz WAN pertenece al rango 203.0.113.0/24, que el RFC 5737 reserva para documentación; en la implementación real se sustituye por la que asigne el proveedor (Arkko et al., 2010). Del mismo modo, el nombre de dominio interno `corp.dtb.example` usa el dominio `.example`, reservado para ejemplos por el RFC 2606 (Eastlake y Panitz, 1999); la empresa real usaría un subdominio de su propio dominio registrado.

VLAN	Nombre	Subred	Puerta de enlace	Reservadas (estáticas)	Rango DHCP	Útiles
10	DIRECCION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.1 – .20	.21 – .254	254
20	ADMINISTRACION	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.1 – .20	.21 – .254	254
30	RRHH	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.1 – .20	.21 – .254	254
40	ATENCION	192.168.40.0/24	192.168.40.1	.1 – .20	.21 – .254	254
50	SISTEMAS	192.168.50.0/24	192.168.50.1	.1 – .20	.21 – .254	254

VLAN	Nombre	Subred	Puerta de enlace	Reservadas (estáticas)	Rango DHCP	Útiles
60	SERVIDORES	192.168.60.0/24	192.168.60.1	todas (sin DHCP)	—	254
70	IMPRESION	192.168.70.0/24	192.168.70.1	todas (sin DHCP)	—	254
80	SALA-JUNTAS	192.168.80.0/24	192.168.80.1	.1 – .20	.21 – .254	254
90	WIFI-CORP	192.168.90.0/24	192.168.90.1	.1 – .20	.21 – .254	254
99	GESTION	192.168.99.0/24	192.168.99.1	todas (sin DHCP)	—	254
100	INVITADOS	192.168.100.0/24	192.168.100.1	.1 – .20	.21 – .254	254
999	NATIVA-SIN-USO	VLAN nativa de los troncales; no tiene hosts ni dirección IP				

Direcciones estáticas de la infraestructura

Equipo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara	Puerta de enlace	DNS
R-BORDE	G0/0/0 (WAN)	203.0.113.2	255.255.255.252	203.0.113.1 (proveedor)	—
R-BORDE	G0/0/1.10 … .100	192.168.*V*.1	255.255.255.0	—	—
SW-CORE	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1	—
SW-ACC1	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.0	192.168.99.1	—
SW-ACC2	VLAN 99	192.168.99.4	255.255.255.0	192.168.99.1	—
AP-01 / AP-02 / AP-03	gestión (VLAN 99)	192.168.99.11 / .12 / .13	255.255.255.0	192.168.99.1	192.168.60.10
SRV-01	NIC (VLAN 60)	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.1	127.0.0.1 y 192.168.60.11
SRV-02	NIC (VLAN 60)	192.168.60.11	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.10 y 127.0.0.1
NAS-01	NIC (VLAN 60)	192.168.60.12	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.10, 192.168.60.11
IMP-DIR / IMP-ADM / IMP-ATC	NIC (VLAN 70)	192.168.70.11 / .12 / .13	255.255.255.0	192.168.70.1	192.168.60.10

Las PC y los dispositivos inalámbricos reciben dirección, máscara, puerta de enlace y DNS automáticamente por DHCP desde R-BORDE (sección 5.3).

3.8 Segmentación de la red con VLAN

Una **VLAN** (red de área local virtual, IEEE 802.1Q) divide un mismo conjunto de switches en varios dominios de difusión independientes: los equipos de una VLAN sólo reciben las difusiones de su propia VLAN y, para hablar con otra, su tráfico debe pasar por un dispositivo de capa 3

(IEEE, 2022b; Cisco Systems, s. f.-k). En DTB la segmentación cumple tres objetivos:

- **Seguridad:** la información de Dirección y de Recursos Humanos queda en subredes propias; los visitantes (VLAN 100) sólo salen a Internet porque una lista de control de acceso (ACL) les impide llegar a cualquier subred interna.
- **Rendimiento:** las difusiones (ARP, DHCP, descubrimiento de equipos) se quedan dentro de cada área en lugar de inundar a los 70 dispositivos de la red.
- **Administración:** los switches y puntos de acceso se gestionan desde la VLAN 99, separada de los usuarios; la VLAN nativa de los troncales (999) no lleva tráfico, lo que reduce el riesgo de ataques de salto de VLAN.

3.9 Justificación de las decisiones de diseño

Decisión	Justificación	Alternativa descartada
Núcleo colapsado (2 capas)	Con 28 usuarios y una sola planta, separar núcleo y distribución elevaría el costo sin beneficio; el diseño conserva la jerarquía y puede crecer agregando switches de acceso.	Tres capas físicas: sobredimensionado para el tamaño de la empresa.
Enrutamiento entre VLAN en el router (*router-on-a-stick*)	Los C1000 son switches de capa 2; el ISR enruta, filtra con ACL, da DHCP y NAT en un solo equipo. Un enlace de 1 Gb/s basta para el tráfico entre áreas de esta empresa.	Switch multicapa: más caro; se recomienda si el tráfico entre VLAN crece mucho.
UTP Cat 6	Soporta 1 Gb/s con margen, es la categoría más común en instalaciones nuevas de oficina y su costo es moderado.	Cat 5e (sin margen) y Cat 6A (más cara y rígida, innecesaria para 1 Gb/s).
EtherChannel con LACP	Duplica el ancho de banda hacia cada switch de acceso y, si un cable falla, el otro sigue transportando el tráfico sin reconvergencia de STP (IEEE, 2020; Cisco Systems, s. f.-c).	Un solo enlace por switch: punto único de falla.
Enlace extra entre accesos + Rapid PVST+	Si cae un Port-channel completo, el switch afectado sigue llegando al núcleo a través del otro switch de acceso; RSTP desbloquea el enlace en segundos.	Sin enlace extra: la caída de un Po aísla un área completa.
Subred /24 por VLAN	Facilita la lectura (tercer octeto = VLAN) y deja amplio margen de crecimiento. El espacio privado 192.168.0.0/16 alcanza de sobra.	VLSM ajustado (p. ej. /27): ahorra direcciones que aquí no escasean y complica el crecimiento.
Switches PoE+	Alimentan los puntos de acceso por el mismo cable de datos; no se requieren contactos eléctricos en el techo.	Inyectores PoE individuales: más puntos de falla.
Dos servidores con AD DS y DNS	Si SRV-01 falla, SRV-02 sigue atendiendo inicios de sesión y resolución de nombres.	Un solo servidor: punto único de falla para todos los usuarios.

4. Características de los componentes del sistema de comunicación

4.1 Elementos del proceso de comunicación

Todo sistema de comunicación de datos, por simple o complejo que sea, tiene los mismos elementos básicos: alguien que envía, alguien que recibe, algo que se envía, un camino y un acuerdo sobre cómo hacerlo (Forouzan, 2007). Para ilustrarlos se toma una operación cotidiana en DTB: *un asesor de Atención al cliente (PC-ATC-03) guarda una cotización en la carpeta compartida del servidor SRV-02.*

Elemento	Definición	En el escenario
Emisor	Dispositivo que origina el mensaje y lo convierte en señales que pueden viajar por el medio.	PC-ATC-03 (192.168.40.x, VLAN 40), que inicia la escritura del archivo.
Receptor	Dispositivo de destino que recibe las señales, las interpreta y entrega el mensaje a la aplicación correspondiente.	SRV-02 (192.168.60.11, VLAN 60), que almacena la cotización.
Mensaje	Información que se quiere comunicar: texto, números, imágenes, audio o video, codificados en bits.	El archivo de la cotización, dividido en segmentos TCP, paquetes IP y tramas Ethernet.
Medio de transmisión	Camino físico por el que viajan las señales: cobre, fibra óptica o aire (radio).	UTP Cat 6 desde la PC hasta SW-ACC1; troncales hacia SW-CORE y R-BORDE; UTP hasta SRV-02. Si el asesor usara laptop, el primer tramo sería radio Wi-Fi.
Protocolo	Conjunto de reglas que establecen formato, orden, sincronización y control de errores de la comunicación.	SMB (archivos compartidos) sobre TCP puerto 445, IPv4 para el direccionamiento, Ethernet 802.3 y 802.1Q en los enlaces.
Interfaz de red	Hardware que conecta un equipo con el medio; tiene una dirección física (MAC) única y realiza las funciones de las capas física y de enlace.	La tarjeta Ethernet de 1 Gb/s de la PC, los puertos Gi de los switches, las subinterfaces del router y la NIC del servidor.

> **¿Por qué pasa por el router?** Emisor y receptor están en VLAN distintas (40 y 60), así que la PC envía la trama a su puerta de enlace 192.168.40.1. R-BORDE la recibe por la subinterfaz G0/0/1.40, consulta su tabla de enrutamiento y la reenvía por G0/0/1.60 etiquetada con la VLAN 60. Este camino se ilustra capa por capa en la Figura 5 (sección 7).

4.2 Dispositivos físicos de la red

Computadoras y estaciones de trabajo	31 equipos · capa de usuario
Función	Son los dispositivos finales (hosts) desde los que el personal crea, consulta y envía información; actúan como emisores y receptores.
Características	Procesador de varios núcleos, 16 GB de RAM, unidad SSD, Windows 11 Pro (necesario para unirse al dominio), tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mb/s con conector RJ45 y, en laptops, adaptador Wi-Fi 6. Configuración IP automática por DHCP.
Importancia	Sin ellas la red no tiene usuarios; su configuración (dirección, DNS, dominio) determina que puedan llegar a los servicios.
En DTB	PC-ATC-01 a 10 en Atención (VLAN 40), PC-ADM-01 a 08 en Administración (VLAN 20), etc. Cada una obtiene, por ejemplo, 192.168.20.25/24, puerta 192.168.20.1 y DNS 192.168.60.10.

Switch	SW-CORE · SW-ACC1 · SW-ACC2 · capa 2
Función	Interconecta los dispositivos de la LAN y reenvía cada trama sólo por el puerto donde se encuentra el destino, gracias a su tabla de direcciones MAC; separa el tráfico por VLAN (Cisco Systems, s. f.-a).
Características	Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L: 24 puertos 10/100/1000 y 4 puertos SFP de 1 Gb/s. Catalyst C1000-48P-4G-L: 48 puertos 10/100/1000 con PoE+ y 4 SFP. Administrables por línea de comandos (Cisco IOS) y web; soportan VLAN 802.1Q, Rapid PVST+, EtherChannel con LACP, seguridad de puertos y SSH.
Importancia	Son el centro de la estrella: cada usuario depende de un puerto de switch. Su configuración define la segmentación y la redundancia de la red.
En DTB	SW-ACC1 conecta Atención y la sala de juntas; SW-ACC2 conecta Dirección, Administración, RR. HH. y Sistemas; SW-CORE une ambos con el router y los servidores.

Router	R-BORDE · capa 3
Función	Conecta redes distintas y elige la ruta de cada paquete según su dirección IP de destino; en el borde, une la LAN con Internet. Mientras el switch une los equipos de una red, el router une redes distintas (Cisco Systems, s. f.-d; Cisco Systems, s. f.-h).
Características	Cisco ISR 1111-8P con sistema Cisco IOS XE: dos puertos Gigabit Ethernet enrutados (G0/0/0 y G0/0/1) y un switch integrado de 8 puertos. Funciones usadas: subinterfaces 802.1Q, NAT/PAT, servidor DHCP, listas de control de acceso y SSH.
Importancia	Sin él no hay comunicación entre VLAN ni salida a Internet; también es el primer filtro de seguridad.
En DTB	Recibe la troncal desde SW-CORE en G0/0/1, con una subinterfaz por VLAN (192.168.V.1), y traduce todo el tráfico interno a 203.0.113.2 en G0/0/0.

Punto de acceso inalámbrico	AP-01 · AP-02 · AP-03 · capas 1 y 2
Función	Convierte el tráfico cableado en ondas de radio y viceversa: permite que los dispositivos inalámbricos se unan a la LAN (Cisco Systems, s. f.-i).
Características	Cisco Business 150AX: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) con radios de 2.4 GHz y 5 GHz, varias redes inalámbricas (SSID) asociadas a VLAN, seguridad WPA2/WPA3, alimentación por PoE y administración web.
Importancia	Extiende la red a laptops, teléfonos y visitantes sin cablear cada lugar; la separación de SSID por VLAN mantiene la seguridad.
En DTB	Publican *DTB-Corporativo* (VLAN 90) y *DTB-Invitados* (VLAN 100); se gestionan en 192.168.99.11-13.

Servidor	SRV-01 · SRV-02 · NAS-01 · capa de servicios
Función	Equipo dedicado a ofrecer servicios a los demás: autenticación, resolución de nombres, archivos compartidos y respaldos.
Características	Servidores de rack de 1U con procesador de clase servidor, memoria ECC, discos en arreglo RAID 1, fuente redundante y Windows Server 2022 (Active Directory Domain Services, DNS y servicio de archivos). NAS-01: almacenamiento en red con dos discos en RAID 1 para copias de seguridad diarias.
Importancia	Concentran la información crítica de la empresa; por eso se duplican y se respaldan.
En DTB	SRV-01 (192.168.60.10) es controlador de dominio y DNS primario; SRV-02 (192.168.60.11) es controlador de dominio secundario, DNS y servidor de archivos; NAS-01 (192.168.60.12) guarda los respaldos.

Impresoras de red	IMP-DIR · IMP-ADM · IMP-ATC
Función	Reciben trabajos de impresión de varios usuarios a través de la red, sin depender de una PC encendida.
Características	Impresoras láser multifunción con interfaz Ethernet 10/100/1000, servidor web integrado para su configuración y soporte de protocolos de impresión estándar (IPP y puerto 9100).
Importancia	Un recurso compartido reduce costos de equipo y consumibles.
En DTB	En la VLAN 70 con direcciones fijas 192.168.70.11-13; los usuarios las agregan desde el servidor de impresión de SRV-02.

Cableado Ethernet	UTP categoría 6 · capa 1
Función	Medio guiado que transporta las señales eléctricas entre los equipos.
Características	Cuatro pares trenzados de cobre calibre 23–24 AWG, desempeño hasta 250 MHz, soporta 1000BASE-T en canales de hasta 100 m (90 m de enlace permanente + 10 m de cordones), compatible con PoE. Forro con clasificación adecuada para instalarse en plafón.
Importancia	Es la parte de la red que más años permanece instalada; un cableado de buena categoría evita reemplazos costosos.
En DTB	45 tendidos horizontales y cordones de parcheo de 1 m en el rack y de 2 m en los puestos.

Conectores RJ45	8P8C · capa 1
Función	Terminan el cable y permiten conectarlo a puertos de equipos, placas de pared y paneles.
Características	Conector modular de 8 posiciones y 8 contactos; categoría 6 para mantener el desempeño del enlace. Se ponchan con el esquema T568B: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café, café.
Importancia	Una mala terminación es la causa más común de fallas intermitentes en una LAN.
En DTB	Jacks Cat 6 en placas de pared y paneles; plugs RJ45 en los cordones de parcheo.

Rack y paneles de parcheo	gabinete 24U · PP-A · PP-B
Función	El rack aloja, protege y ordena el equipo activo; los paneles de parcheo concentran la terminación del cableado horizontal para conectarlo a los switches con cordones cortos.
Características	Gabinete de piso de 19", 24 unidades, con puerta, ventilación y barra de tierra. Paneles de 48 puertos Cat 6 de 2U, organizadores horizontales, PDU y UPS en línea.
Importancia	Permiten cambiar a un usuario de puerto o de VLAN en segundos, sin tocar el cableado fijo, y facilitan el diagnóstico.
En DTB	PP-A atiende las salidas A-01 a A-18 (SW-ACC1) y PP-B las B-01 a B-27 (SW-ACC2), como se muestra en la Figura 4.

5. Configuración básica de los dispositivos de red

Los ejemplos siguientes usan comandos de Cisco IOS (switches C1000) y Cisco IOS XE (router ISR 1111). Las contraseñas aparecen como `<clave>` y deben sustituirse por contraseñas robustas. Los comentarios se marcan con `!`, que IOS ignora. Las configuraciones son coherentes con el direccionamiento de la sección 3.7 y con los puertos de la sección 3.5.

5.1 Parámetros IPv4 de los equipos finales

Una computadora necesita cuatro datos para comunicarse fuera de su propia subred: su **dirección IPv4**, la **máscara de subred** (qué parte de la dirección identifica a la red), la **puerta de enlace predeterminada** (a quién enviar lo que va a otra red) y uno o más **servidores DNS** (quién traduce nombres como `srv-02` a direcciones IP). En DTB las PC los reciben por DHCP; los servidores y las impresoras se configuran a mano:

Equipo	Método	Dirección IPv4	Máscara	Puerta de enlace	DNS preferido / alterno
PC-ADM-04 (Administración)	DHCP	192.168.20.21 – .254	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.60.10 / 192.168.60.11
PC-ATC-03 (Atención)	DHCP	192.168.40.21 – .254	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.60.10 / 192.168.60.11
Laptop en DTB-Corporativo	DHCP	192.168.90.21 – .254	255.255.255.0	192.168.90.1	192.168.60.10 / 192.168.60.11
Teléfono de visitante	DHCP	192.168.100.21 – .254	255.255.255.0	192.168.100.1	1.1.1.1 / 8.8.8.8
SRV-02	Estática	192.168.60.11	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.10 / 127.0.0.1
IMP-ADM	Estática	192.168.70.12	255.255.255.0	192.168.70.1	192.168.60.10

En Windows la configuración estática se captura en *Configuración › Red e Internet › Ethernet › Asignación de IP › Editar*; para comprobarla se usan `ipconfig /all`, `ping 192.168.60.1` y `nslookup srv-02`.

5.2 Router R-BORDE

Ajustes generales y acceso seguro

```
hostname R-BORDE                          ! nombre del equipo
enable secret <clave>                     ! clave cifrada del modo privilegiado
service password-encryption               ! cifra contraseñas en texto
no ip domain-lookup                       ! no busca en DNS comandos mal escritos
ip domain-name corp.dtb.example           ! requerido para las llaves SSH
username admin privilege 15 secret <clave> ! usuario local para administrar
```

```
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048  ! llaves RSA para SSH
ip ssh version 2                           ! sólo SSH versión 2
banner motd ^Acceso restringido a personal autorizado de DTB^
line vty 0 4
 login local                               ! pide el usuario local
 transport input ssh                       ! administración remota sólo cifrada
```

Interfaces: WAN y subinterfaces por VLAN (enrutamiento entre VLAN)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description ENLACE-PROVEEDOR-INTERNET
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252   ! IP pública (documentación, RFC 5737)
 ip nat outside                            ! lado externo de la traducción
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description TRONCAL-A-SW-CORE-Gi1/0/24
 no ip address                             ! la IP va en las subinterfaces
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1.10
 description VLAN10-DIRECCION
 encapsulation dot1Q 10                    ! atiende las tramas de la VLAN 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0    ! puerta de enlace de la VLAN 10
 ip nat inside                             ! lado interno de la traducción
!
interface GigabitEthernet0/0/1.20
 description VLAN20-ADMINISTRACION
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
! … el mismo bloque se repite para 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 con 192.168.V.1
!
interface GigabitEthernet0/0/1.99
 description VLAN99-GESTION
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1.100
 description VLAN100-INVITADOS
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 ip access-group INVITADOS-ENTRADA in     ! filtra lo que entra de invitados
 ip nat inside
```

Ruta a Internet, NAT con sobrecarga (PAT) y filtro de invitados

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1      ! ruta predeterminada hacia el proveedor
!
ip access-list standard NAT-INTERNAS
 permit 192.168.0.0 0.0.255.255           ! redes internas que pueden salir a Internet
ip nat inside source list NAT-INTERNAS interface GigabitEthernet0/0/0 overload
                                           ! todas salen con la IP pública (PAT)
!
ip access-list extended INVITADOS-ENTRADA
 permit udp any any eq bootps              ! permite pedir DHCP
```

```
 deny   ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255  ! nada a redes internas
 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any    ! Internet, sí
```

5.3 Servicio DHCP en R-BORDE

El protocolo DHCP entrega automáticamente dirección, máscara, puerta de enlace, DNS y dominio a los equipos que lo solicitan (Droms, 1997). Se excluyen las primeras 20 direcciones de cada subred para equipos con dirección fija y se crea un *pool* por VLAN de usuarios (Cisco Systems, s. f.-f):

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20     ! no se reparten .1 a .20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
ip dhcp excluded-address 192.168.80.1 192.168.80.20
ip dhcp excluded-address 192.168.90.1 192.168.90.20
ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.20
!
ip dhcp pool VLAN10-DIRECCION
 network 192.168.10.0 255.255.255.0       ! subred que atiende este pool
 default-router 192.168.10.1              ! puerta de enlace que recibirán las PC
 dns-server 192.168.60.10 192.168.60.11   ! DNS internos (SRV-01 y SRV-02)
 domain-name corp.dtb.example             ! sufijo DNS del dominio
 lease 1                                  ! concesión de 1 día
! … pools iguales para 20, 30, 40, 50, 80 y 90 cambiando network y default-router
!
ip dhcp pool VLAN100-INVITADOS
 network 192.168.100.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.100.1
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8               ! DNS públicos para invitados
 lease 0 4                                ! concesión corta: 0 días, 4 horas
```

Las VLAN 60 (servidores), 70 (impresoras) y 99 (gestión) no tienen *pool*: todos sus equipos usan dirección fija.

5.4 Switch de núcleo SW-CORE

Ajustes generales (iguales en los tres switches, cambiando el nombre)

```
hostname SW-CORE
enable secret <clave>
service password-encryption
no ip domain-lookup
ip domain-name corp.dtb.example
username admin privilege 15 secret <clave>
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
```

VLAN y árbol de expansión

```
vlan 10
 name DIRECCION                          ! crea la VLAN y le pone nombre
vlan 20
 name ADMINISTRACION
vlan 30
 name RRHH
vlan 40
 name ATENCION
vlan 50
 name SISTEMAS
vlan 60
 name SERVIDORES
vlan 70
 name IMPRESION
vlan 80
 name SALA-JUNTAS
vlan 90
 name WIFI-CORP
vlan 99
 name GESTION
vlan 100
 name INVITADOS
vlan 999
 name NATIVA-SIN-USO
!
spanning-tree mode rapid-pvst            ! RSTP (802.1w) con una instancia por VLAN
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100 root primary
                                         ! SW-CORE, raíz de todas las VLAN
```

EtherChannel hacia los switches de acceso y troncal hacia el router

```
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
 description PO1-HACIA-SW-ACC1
 channel-group 1 mode active             ! LACP activo, Port-channel 1
interface range GigabitEthernet1/0/3 - 4
 description PO2-HACIA-SW-ACC2
 channel-group 2 mode active
!
interface Port-channel1
 switchport mode trunk                   ! varias VLAN etiquetadas (802.1Q)
 switchport trunk native vlan 999        ! nativa sin usuarios
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100
interface Port-channel2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 description TRONCAL-A-R-BORDE-G0/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100
```

Puertos de servidores, puertos libres y gestión

```
interface range GigabitEthernet1/0/5 - 7
 description SRV-01_SRV-02_NAS-01
 switchport mode access                    ! acceso: una VLAN, sin etiqueta
 switchport access vlan 60
 spanning-tree portfast                    ! equipo final: reenvío inmediato
 spanning-tree bpduguard enable            ! se apaga si llega un switch
!
interface range GigabitEthernet1/0/8 - 23
 description LIBRE
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown                                  ! sin uso: apagados
!
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0     ! dirección de administración del switch
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.99.1            ! para administrarlo desde otras VLAN
```

5.5 Switches de acceso SW-ACC1 y SW-ACC2

Ambos switches reciben los mismos ajustes generales y las mismas VLAN que SW-CORE. Se muestra SW-ACC1; en SW-ACC2 cambian los rangos de puertos y VLAN según la tabla de la sección 3.5, el Port-channel es el 2 en el lado del núcleo (en el propio SW-ACC2 puede numerarse 1, porque el número sólo tiene validez local) y la dirección de gestión es 192.168.99.4.

```
spanning-tree mode rapid-pvst
!
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 12
 description ATENCION-CLIENTE
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 switchport port-security                  ! activa la seguridad de puerto
 switchport port-security maximum 2        ! máximo 2 direcciones MAC por salida
 switchport port-security violation restrict  ! descarta y registra
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/13
 description IMP-ATC
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
 spanning-tree portfast
!
interface range GigabitEthernet1/0/14 - 16
 description SALA-DE-JUNTAS
 switchport mode access
 switchport access vlan 80
 spanning-tree portfast
!
interface range GigabitEthernet1/0/17 - 18
 description AP-01_AP-03
 switchport mode trunk                     ! el AP lleva varias redes
 switchport trunk native vlan 99           ! la gestión del AP viaja sin etiqueta
 switchport trunk allowed vlan 90,99,100
```

```
 spanning-tree portfast trunk             ! troncal hacia un equipo final
!
interface range GigabitEthernet1/0/47 - 48
 description PO1-HACIA-SW-CORE
 channel-group 1 mode active
interface Port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100
!
interface GigabitEthernet1/0/46
 description ENLACE-REDUNDANTE-A-SW-ACC2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100
!
interface range GigabitEthernet1/0/19 - 45
 description LIBRE
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
!
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.99.1
```

Cómo trabaja la redundancia. Con SW-CORE como raíz, cada switch de acceso tiene dos caminos al núcleo: su Port-channel (costo bajo) y el enlace Gi1/0/46 a través del otro switch de acceso (costo mayor). Rapid PVST+ deja en reenvío el Port-channel y bloquea uno de los extremos del enlace Gi1/0/46 para que no se forme un bucle. Si falla un cable del Port-channel, LACP sigue con el otro sin que STP intervenga; si fallan los dos, RSTP habilita el enlace Gi1/0/46 en unos segundos (IEEE, 2004; IEEE, 2020).

5.6 Puntos de acceso inalámbrico

Los Cisco Business 150AX se configuran desde su interfaz web (no usan la línea de comandos de IOS). Los tres puntos se administran como un solo grupo y comparten los parámetros siguientes:

Parámetro	Valor
Dirección de gestión	AP-01 192.168.99.11 · AP-02 192.168.99.12 · AP-03 192.168.99.13 · máscara 255.255.255.0 · puerta 192.168.99.1 (VLAN 99, sin etiqueta)
Red *DTB-Corporativo*	VLAN 90 · seguridad WPA3-Personal con transición WPA2 · contraseña larga que se cambia periódicamente · para laptops y teléfonos del personal
Red *DTB-Invitados*	VLAN 100 · WPA2-Personal con clave que se entrega en recepción · aislamiento entre clientes activado · límite de ancho de banda por usuario
Canales de 2.4 GHz	AP-01 canal 1 · AP-02 canal 6 · AP-03 canal 11 (los tres canales que no se traslapan), ancho de 20 MHz

Parámetro	Valor
Canales de 5 GHz	AP-01 canal 36 · AP-02 canal 44 · AP-03 canal 149, ancho de 40 MHz
Acceso administrativo	Sólo por HTTPS desde la VLAN 50 (Sistemas); contraseña de fábrica sustituida

5.7 Verificación de la configuración

Comando	Qué permite comprobar
`show vlan brief`	Que existan las 12 VLAN y que cada puerto de acceso esté en la correcta.
`show interfaces trunk`	Qué puertos son troncales, su VLAN nativa (999) y las VLAN permitidas.
`show etherchannel summary`	Que Po1 y Po2 estén activos (SU) con sus dos puertos en el canal (P).
`show spanning-tree vlan 40`	Que SW-CORE sea la raíz y qué puerto queda bloqueado.
`show ip interface brief`	Estado y dirección de las interfaces y subinterfaces de R-BORDE.
`show ip dhcp binding`	Qué dirección entregó el router a cada equipo.
`show ip nat translations`	Las traducciones activas hacia Internet.
`show port-security`	Puertos protegidos y violaciones registradas.
`ping` / `traceroute`	Conectividad y camino entre VLAN y hacia Internet.

6. Identificación de topologías físicas y lógicas

6.1 Topología física

La **topología física** es la disposición real de los cables y los equipos. La red de DTB tiene una topología de **estrella extendida** (también llamada jerárquica o de árbol): cada equipo final se conecta con su propio cable a un switch de acceso (estrellas locales), y los switches de acceso se conectan a su vez a un switch central (la estrella principal), que se enlaza con el router de borde (Figura 1).

Cómo están conectados: las PC, impresoras y puntos de acceso llegan por cableado horizontal UTP Cat 6 a los paneles PP-A y PP-B y, con cordones cortos, a SW-ACC1 o SW-ACC2. Cada switch de acceso sube al núcleo con dos cables agrupados (Po1 y Po2) y además se une con el otro switch de acceso; los servidores se conectan directamente a SW-CORE; SW-CORE se une al router con un solo enlace troncal y el router con el proveedor por fibra. Como hay un enlace de más entre los switches de acceso, físicamente existe un anillo SW-CORE – SW-ACC1 – SW-ACC2, controlado por el árbol de expansión.

Justificación: es la topología que define el cableado estructurado para edificios comerciales, la que usan todas las redes Ethernet conmutadas actuales y la única que permite aislar fallas por puesto (Tanenbaum y Wetherall, 2012).

Ventajas	Desventajas y cómo se mitigan
La falla de un cable o de una PC sólo afecta a ese puesto.	El switch central es crítico: se protege con UPS, enlaces agregados y un camino alterno entre accesos.
Fácil de diagnosticar: cada salida tiene su puerto y su etiqueta.	Requiere más cable que una topología en bus: se compensa con su vida útil y orden.
Crecimiento sencillo: basta con conectar un nuevo puesto o un nuevo switch de acceso.	El enlace troncal único hacia el router es un punto de falla; se documenta como mejora futura un segundo router con HSRP.
Cada enlace es punto a punto y full-dúplex, sin colisiones.	Los equipos de núcleo cuestan más: se usó un núcleo colapsado para contener el costo.

6.2 Topología lógica

La **topología lógica** describe la forma en que fluyen los datos y cómo se organiza la comunicación, sin importar la forma del cableado (Figura 2):

- **Forma en que circulan los datos.** Dentro de una VLAN, la comunicación es Ethernet conmutada: cada switch aprende en qué puerto está cada dirección MAC y envía las tramas sólo hacia su destino (unidifusión); las difusiones, como una consulta ARP, llegan a todos los puertos de esa VLAN y de ninguna otra. Entre VLAN, el tráfico sube por la troncal al router,

que lo enruta según la dirección IP de destino y lo devuelve por la subinterfaz de la VLAN correspondiente.

- **Organización de la comunicación.** Hay 11 dominios de difusión (uno por VLAN) y un solo dominio de enrutamiento con salida única a Internet a través de NAT. El árbol de expansión garantiza que, aunque físicamente exista un anillo, lógicamente haya un único camino activo entre dos switches.
- **Protocolos involucrados.** Ethernet (IEEE 802.3) y 802.11 para el acceso al medio; IEEE 802.1Q para el etiquetado de VLAN; Rapid PVST+ (basado en IEEE 802.1w) para evitar bucles; LACP (IEEE 802.1AX) para la agregación; ARP para relacionar IP y MAC; IPv4, ICMP y NAT en la capa de red; TCP y UDP en transporte; DHCP, DNS, SMB, HTTPS y SSH en aplicación.
- **Funcionamiento de la transmisión.** Cuando PC-ATC-03 envía datos a SRV-02, primero consulta por DNS la dirección del servidor, compara la red de destino con la suya usando la máscara, ve que es otra red y envía la trama a la MAC de su puerta de enlace (192.168.40.1). SW-ACC1 la etiqueta con la VLAN 40 al pasarla por el Port-channel; SW-CORE la reenvía por la troncal a R-BORDE; el router cambia la etiqueta a VLAN 60 y la regresa a SW-CORE, que la entrega sin etiqueta al puerto Gi1/0/6 de SRV-02.

6.3 Diferencias entre la topología física y la lógica

Aspecto	Topología física	Topología lógica
Qué describe	Dónde están los equipos y cómo se unen con cables o radio.	Cómo viaja la información y quién puede hablar con quién.
En DTB	Estrella extendida con un anillo de respaldo entre switches.	11 VLAN independientes unidas por el router; un árbol sin bucles.
Dos PC de la misma área	Conectadas al mismo switch, a dos metros una de otra.	Misma VLAN y subred: se comunican directo por el switch.
PC de Dirección y PC de Atención	Pueden estar en el mismo switch.	VLAN distintas: su tráfico pasa obligatoriamente por el router y sus ACL.
Se modifica con…	Obra de cableado, mover equipos.	Configuración: VLAN, direcciones, rutas, STP.
Se documenta con…	Planos, elevación del rack, tabla de puertos (Figuras 1, 3 y 4).	Diagrama de VLAN y direccionamiento (Figura 2) y tablas IP.

7. Clasificación de dispositivos según los modelos de referencia

Los modelos de referencia dividen la comunicación en capas: cada capa resuelve una parte del problema y ofrece servicios a la capa superior. Esta división permite que fabricantes distintos construyan equipos y programas que funcionan juntos. A continuación se clasifican los **dispositivos** (objetos físicos) y los **protocolos y tecnologías** (reglas) del escenario por separado, porque un mismo equipo trabaja en varias capas y un protocolo no es un equipo.

7.1 Modelo OSI

El modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) fue publicado por la ISO y adoptado por la UIT-T como Recomendación X.200; define siete capas, de la física a la de aplicación (UIT-T, 1994).

#	Capa	Función	Unidad	Dispositivos en DTB	Protocolos y tecnologías en DTB
7	**Aplicación**	Ofrece servicios de red a los programas del usuario.	Datos	PC, servidores (programas que corren en ellos)	DNS, DHCP, SMB, HTTPS, SSH, SNMP, correo (SMTP/IMAP)
6	**Presentación**	Da formato a los datos: codificación de caracteres, compresión y cifrado.	Datos	PC, servidores	Cifrado TLS de HTTPS, codificación UTF-8, formatos como PDF o JPEG
5	**Sesión**	Establece, mantiene y cierra el diálogo entre aplicaciones.	Datos	PC, servidores	Sesiones SMB al servidor de archivos, sesiones de inicio de sesión en el dominio
4	**Transporte**	Comunicación extremo a extremo: segmentación, puertos, control de flujo y de errores.	Segmento	PC, servidores (y el router al traducir puertos con PAT)	TCP (SMB 445, HTTPS 443, SSH 22), UDP (DNS 53, DHCP 67/68)
3	**Red**	Direccionamiento lógico y selección de rutas entre redes.	Paquete	R-BORDE	IPv4, ICMP (ping), NAT/PAT, ACL, ruta predeterminada

#	Capa	Función	Unidad	Dispositivos en DTB	Protocolos y tecnologías en DTB
2	**Enlace de datos**	Entrega de tramas dentro de una red, direcciones MAC, detección de errores.	Trama	SW-CORE, SW-ACC1, SW-ACC2, AP-01 a 03, NIC	Ethernet (MAC 802.3), 802.1Q, Rapid PVST+, LACP, ARP*, 802.11 (MAC), seguridad de puerto
1	**Física**	Transmisión de bits como señales eléctricas, ópticas o de radio.	Bit	Cable UTP Cat 6, conectores RJ45, paneles de parcheo, radios de los AP, fibra del proveedor	1000BASE-T, PoE+ (802.3at), radio 2.4 y 5 GHz (802.11ax)

* ARP relaciona direcciones de capa 3 con direcciones de capa 2; por eso algunos autores lo ubican entre ambas capas.




Figura 5. Capas que procesa cada equipo en el camino de PC-ATC-03 a SRV-02: los extremos usan las siete capas; los switches, hasta la 2; el router, hasta la 3.

7.2 Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP es el que realmente implementa Internet. El RFC 1122 lo describe en cuatro capas: **enlace**, **Internet**, **transporte** y **aplicación** (Braden, 1989). Muchos libros de texto separan la capa de enlace en *enlace* y *física*, lo que da un modelo híbrido de cinco capas (Kurose y Ross, 2017).

Capa TCP/IP	Función	Dispositivos en DTB	Protocolos en DTB
Aplicación	Reúne lo que en OSI hacen aplicación, presentación y sesión: los servicios que usa el personal.	PC, SRV-01, SRV-02, NAS-01, impresoras	DNS, DHCP, SMB, HTTPS/TLS, SSH, SNMP, IPP

Capa TCP/IP	Función	Dispositivos en DTB	Protocolos en DTB
Transporte	Comunicación entre procesos mediante puertos; confiable (TCP) o ligera (UDP).	Equipos finales	TCP, UDP
Internet	Direccionamiento IP y reenvío de paquetes entre redes.	R-BORDE	IPv4, ICMP, NAT
Enlace (acceso a la red)	Transmisión de tramas sobre el medio físico local.	Switches, AP, NIC, cableado, conectores	Ethernet 802.3, 802.1Q, STP/RSTP, LACP, Wi-Fi 802.11, ARP

7.3 Tabla comparativa OSI y TCP/IP

Aspecto	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Número de capas	7	4 (5 en el modelo híbrido de los libros)
Origen	ISO / UIT-T, como referencia teórica normalizada.	Proyecto ARPANET; descrito en los RFC del IETF.
Uso	Enseñar, diagnosticar y clasificar dispositivos y protocolos.	Es el que implementan los equipos y sistemas operativos.
Capas superiores	Aplicación, presentación y sesión separadas.	Todas reunidas en la capa de aplicación.
Capas inferiores	Enlace de datos y física separadas.	Reunidas en enlace / acceso a la red.
Correspondencia	7-6-5 → Aplicación · 4 → Transporte · 3 → Red · 2-1 → Enlace y física	Aplicación · Transporte · Internet · Enlace
Ejemplo en DTB	«Falla de capa 1»: un RJ45 mal ponchado en la salida B-08.	«Falla de la capa Internet»: una subinterfaz del router sin dirección IP.

8. Línea del tiempo: evolución de las redes de datos

La historia de las redes de datos es también la historia de cómo se hicieron confiables: cada generación resolvió no sólo «más velocidad», sino «que no se caiga». La cronología se apoya en Leiner et al. (1997), Tanenbaum y Wetherall (2012) y las normas IEEE citadas. Los hitos marcados con fondo azul son los que más aportaron a la **confiabilidad**. Etiquetas: Infraestructura Estándar Inalámbrico Confiabilidad

8.1 Cronología

1964

Redes distribuidas de Paul Baran CONFIABILIDAD

En la RAND Corporation, Baran propone una red con muchos caminos entre nodos y mensajes divididos en bloques (conmutación de paquetes).

Confiabilidad: Origen de la idea de confiabilidad por redundancia: si un nodo cae, los datos toman otro camino.

1969

ARPANET INFRAESTRUCTURA

Entra en operación la red de la agencia ARPA de EE. UU., con sus primeros nodos en universidades de California y Utah (Leiner et al., 1997).

Confiabilidad: Demuestra en la práctica la conmutación de paquetes entre computadoras distintas.

1973

Nace Ethernet INFRAESTRUCTURA

Robert Metcalfe y su equipo en Xerox PARC diseñan una red local de cable coaxial compartido a 2.94 Mb/s.

Confiabilidad: Primera tecnología LAN de uso extendido; su detección de colisiones (CSMA/CD) regula el acceso a un medio compartido.

1974

Protocolo TCP CONFIABILIDAD

Vinton Cerf y Robert Kahn publican el diseño de un protocolo para interconectar redes distintas.

Confiabilidad: TCP retransmite lo que se pierde: la confiabilidad pasa a resolverse extremo a extremo.

1980

Ethernet DIX ESTÁNDAR

Digital, Intel y Xerox publican la especificación de Ethernet a 10 Mb/s como estándar abierto.

Confiabilidad: Equipos de varios fabricantes empiezan a funcionar juntos.

1983

TCP/IP en ARPANET e IEEE 802.3 ESTÁNDAR

El 1 de enero ARPANET adopta TCP/IP como protocolo oficial; ese año IEEE aprueba la norma 802.3 basada en Ethernet (Leiner et al., 1997).

Confiabilidad: Una pila de protocolos común y una norma formal para las LAN.

1984

Modelo de referencia OSI ESTÁNDAR

ISO publica el modelo de siete capas, adoptado después por la UIT-T como Recomendación X.200 (UIT-T, 1994).

Confiabilidad: Ofrece un lenguaje común para diseñar y diagnosticar redes por capas.

1985

Algoritmo de árbol de expansión CONFIABILIDAD

Radia Perlman crea el algoritmo que permite conectar puentes con caminos redundantes sin formar bucles.

Confiabilidad: Hace posible tener enlaces de respaldo en una LAN: base del STP.

1990

LAN comerciales conmutadas CONFIABILIDAD

IEEE aprueba 10BASE-T (Ethernet sobre par trenzado, 802.3i) y la norma 802.1D de puentes con STP; aparecen los primeros switches Ethernet comerciales y el protocolo SNMP (Case et al., 1990).

Confiabilidad: Cableado en estrella, reconfiguración automática ante fallas y monitoreo centralizado de equipos.

1991

Cableado estructurado INFRAESTRUCTURA

Se publica la primera norma de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales (TIA/EIA-568).

Confiabilidad: Instalaciones ordenadas y certificables, independientes del fabricante.

1995

Fast Ethernet ESTÁNDAR

IEEE 802.3u lleva Ethernet a 100 Mb/s sobre par trenzado y fibra.

Confiabilidad: Más capacidad para servidores y enlaces entre switches.

1997

IEEE 802.11 INALÁMBRICO

Primera norma de LAN inalámbrica, a 1 y 2 Mb/s.

Confiabilidad: Inicia la conectividad sin cables dentro de las organizaciones.

1998

VLAN, Gigabit Ethernet y routers redundantes CONFIABILIDAD

IEEE 802.1Q normaliza las VLAN; 802.3z lleva Ethernet a 1 Gb/s por fibra óptica; se publica HSRP para duplicar la puerta de enlace (Li et al., 1998).

Confiabilidad: Segmentación segura y primer protocolo extendido de router de respaldo.

1999

Gigabit sobre cobre y Wi-Fi INALÁMBRICO

IEEE 802.3ab (1000BASE-T) usa los cuatro pares del UTP; 802.11b y 802.11a impulsan las redes inalámbricas y se crea la alianza que certificará la marca Wi-Fi.

Confiabilidad: Gigabit hasta el escritorio con el cableado existente.

2000

Agregación de enlaces CONFIABILIDAD

IEEE 802.3ad define LACP para agrupar varios enlaces físicos en uno lógico (hoy IEEE 802.1AX).

Confiabilidad: Si un cable del grupo falla, los demás siguen transportando el tráfico.

2001

RSTP y 802.1X CONFIABILIDAD

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) reduce la recuperación de decenas de segundos a unos pocos; 802.1X autentica los puertos antes de dar acceso.

Confiabilidad: Recuperación rápida ante fallas y control de quién se conecta.

2002

10 Gigabit Ethernet y MSTP ESTÁNDAR

IEEE 802.3ae alcanza 10 Gb/s sobre fibra óptica; 802.1s permite varias instancias de árbol de expansión.

Confiabilidad: Troncales de alta capacidad y mejor uso de los enlaces redundantes.

2004

Seguridad inalámbrica WPA2 CONFIABILIDAD

Se ratifica IEEE 802.11i, base de WPA2 con cifrado AES.

Confiabilidad: Redes inalámbricas confiables para uso empresarial.

2008

Redes definidas por software INFRAESTRUCTURA

Se presenta OpenFlow, que separa el plano de control del plano de datos de los switches; es el punto de partida de las redes definidas por software (Cisco Systems, s. f.-j).

Confiabilidad: Administración centralizada y programable de toda la red.

2009

Wi-Fi 4 y PoE+ INALÁMBRICO

IEEE 802.11n introduce MIMO; 802.3at eleva la potencia de PoE para alimentar puntos de acceso y cámaras.

Confiabilidad: Equipos alimentados por el propio switch, que puede respaldarse con UPS.

2010

40 y 100 Gigabit Ethernet ESTÁNDAR

IEEE 802.3ba define 40 y 100 Gb/s, sobre todo en fibra óptica, para centros de datos y redes troncales.

Confiabilidad: Más capacidad en el núcleo y en los enlaces entre edificios.

2016

Ethernet multigigabit ESTÁNDAR

IEEE 802.3bz permite 2.5 y 5 Gb/s sobre cableado Cat 5e y Cat 6 existente.

Confiabilidad: Enlaces más rápidos a los puntos de acceso sin recablear.

2018

WPA3 CONFIABILIDAD

La Wi-Fi Alliance presenta WPA3, con protección contra ataques de diccionario.

Confiabilidad: Contraseñas inalámbricas más difíciles de vulnerar.

2019–2021

Wi-Fi 6 (802.11ax) INALÁMBRICO

Se certifica Wi-Fi 6 (2019) y se aprueba la norma IEEE 802.11ax (2021), pensada para muchos dispositivos simultáneos.

Confiabilidad: Mejor desempeño en oficinas con decenas de equipos conectados.

2024

Redes de muy alta velocidad ESTÁNDAR

IEEE aprueba Ethernet a 800 Gb/s (802.3df) y se certifica Wi-Fi 7.

Confiabilidad: La redundancia, la agregación y la segmentación siguen siendo la base sobre la que crecen estas velocidades.

8.2 La confiabilidad de las redes

Una red es **confiable** cuando sigue entregando su servicio aunque falle alguna de sus partes, cuando protege la información que transporta y cuando permite detectar y corregir problemas antes de que los usuarios los padezcan. Esa capacidad se construyó por capas a lo largo de seis décadas:

Mecanismo	Cómo evolucionó	Cómo se aplica en DTB
Redundancia de enlaces	De la red distribuida que propuso Baran en los años sesenta, con varios caminos entre nodos, a las LAN conmutadas con enlaces duplicados entre switches.	Dos enlaces por switch de acceso y un enlace adicional entre accesos.
Protocolos de recuperación ante fallos	STP (1990) tardaba de 30 a 50 s en reaccionar; RSTP (2001) lo bajó a segundos; protocolos de redundancia de puerta de enlace como HSRP y VRRP (1998) duplican el router (Li et al., 1998).	Rapid PVST+; HSRP queda como mejora si se agrega un segundo router.
Spanning Tree Protocol	El algoritmo de Radia Perlman permitió tener caminos de respaldo sin bucles; se normalizó en IEEE 802.1D y se mejoró con 802.1w y 802.1s.	Raíz fija en SW-CORE; enlace Gi1/0/46 bloqueado hasta que se necesite.
Agregación de enlaces	IEEE 802.3ad (2000), hoy 802.1AX, agrupa varios cables en uno lógico: más ancho de banda y continuidad si uno falla.	Po1 y Po2 con LACP.
Tolerancia a fallos	Equipos con fuentes y discos redundantes (RAID), servicios replicados en varios servidores.	Dos controladores de dominio y DNS; RAID 1 en servidores y NAS.
Sistemas de respaldo	De las cintas a los respaldos automáticos en disco y nube; energía protegida con UPS.	Respaldo diario en NAS-01 y copia semanal fuera de sitio; UPS en el rack.
Seguridad de red	De redes abiertas a VLAN, ACL, autenticación de puertos (802.1X), cifrado inalámbrico WPA2 y WPA3.	VLAN por área, ACL de invitados, seguridad de puerto, SSH, WPA3.
Monitoreo y administración	SNMP (1990) permitió vigilar equipos desde una consola (Case et al., 1990); hoy se suman registros centralizados y controladores SDN.	VLAN 99 de gestión; registro de eventos y monitoreo por SNMP desde Sistemas.
Alta disponibilidad	Combinación de todo lo anterior para acercarse al servicio continuo, medido como porcentaje de tiempo en operación.	Diseño sin puntos únicos de falla en la capa de acceso y en los servicios; el router y el enlace a Internet quedan como mejoras documentadas.

9. Conclusiones

El diseño propuesto para Distribuidora Técnica del Bajío demuestra que una red LAN profesional no consiste sólo en conectar computadoras a un switch: es un sistema en el que el cableado, los equipos, el direccionamiento y las configuraciones deben responder, todos juntos, a las necesidades reales de la organización. La topología física en estrella extendida, montada sobre cableado estructurado Cat 6 y un rack ordenado, da a cada puesto un enlace dedicado de 1 Gb/s y permite localizar y aislar fallas por salida.

La segmentación en 11 VLAN, con un direccionamiento IPv4 privado en el que el tercer octeto coincide con el número de VLAN, separa la información de cada área, reduce el tráfico de difusión y hace que la red se entienda con sólo leer una dirección. El router de borde concentra el enrutamiento entre VLAN, el DHCP, el NAT y los filtros de seguridad, mientras que las configuraciones presentadas en Cisco IOS son coherentes entre sí: cada subinterfaz corresponde a una VLAN creada en los switches y permitida en sus troncales, y cada pool DHCP entrega la puerta de enlace y los DNS que aparecen en los diagramas y las tablas.

La revisión de los elementos de la comunicación y de los modelos OSI y TCP/IP permite ubicar con precisión qué hace cada componente: los cables y conectores en la capa física, los switches y puntos de acceso en la de enlace, el router en la de red y los servidores y computadoras en todas las capas. Distinguir dispositivos de protocolos es lo que permite diagnosticar una falla en el lugar correcto.

Finalmente, la línea del tiempo muestra que la confiabilidad ha sido el hilo conductor de la evolución de las redes, desde la red distribuida de Baran hasta la agregación de enlaces y el árbol de expansión rápido. El diseño aplica esas lecciones: enlaces agregados, un camino alterno controlado por RSTP, servicios duplicados, respaldos y energía protegida. Quedan documentadas como mejoras para una segunda etapa un segundo router con HSRP y un segundo enlace a Internet, que eliminarían los últimos puntos únicos de falla.

Anexo: Uso de Inteligencia Artificial

En atención a la indicación de la evaluación —«Si usas una IA incluye el prompt utilizado como referencia y solicita tus fuentes de consulta en español»—, se declara que para elaborar esta memoria técnica se utilizó un asistente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo. El prompt que se le proporcionó se reproduce íntegramente al final de este anexo; se utilizó como referencia para apoyar la elaboración del documento.

Tareas en las que se apoyó la inteligencia artificial

- **Organización de la información:** propuesta de la estructura del documento siguiendo los apartados que pide la evaluación.
- **Planteamiento del escenario:** definición de la empresa ficticia, su distribución de áreas y sus requerimientos.
- **Diseño técnico:** propuesta de la arquitectura, el plan de VLAN, el direccionamiento IP, la asignación de puertos y la redacción de los ejemplos de configuración en Cisco IOS.
- **Elaboración de diagramas:** dibujo de las figuras de topología física, topología lógica, plano de salidas, rack y recorrido por capas.
- **Investigación y fuentes:** búsqueda de fuentes técnicas preferentemente en español y comprobación de que los enlaces citados abren.
- **Redacción y formato:** redacción de los apartados y armado del documento en PDF.

La configuración presentada no se cargó en equipos físicos ni en un simulador durante la elaboración de este documento; los comandos corresponden a la sintaxis documentada por el fabricante para las familias de equipos elegidas y deben probarse en un laboratorio o en Cisco Packet Tracer antes de la implementación. Las fuentes se priorizaron en español; las que sólo existen en inglés (normas IEEE, RFC del IETF y guías de configuración de Cisco) se incluyen por ser la documentación oficial de las tecnologías utilizadas.

Prompt utilizado

```
PROMPT: DESARROLLO DE MEMORIA TÉCNICA – EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD
Actúa como un ingeniero en redes y telecomunicaciones, especialista en infraestructura de
redes LAN, arquitectura de redes, protocolos de comunicación y documentación técnica. También
tienes experiencia en elaboración de proyectos académicos universitarios.
Necesito que desarrolles un trabajo académico completo para mi evaluación de la primera
unidad. El entregable debe ser una MEMORIA TÉCNICA SOBRE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED
LAN, elaborada con rigor técnico, información confiable y una presentación visual profesional.
1. ESCENARIO DEL PROYECTO
Primero, plantea un escenario realista para desarrollar el proyecto.
Utiliza como escenario una empresa mediana de aproximadamente 25 a 35 empleados, que necesita
implementar una red LAN para conectar computadoras, impresoras, servidores, dispositivos
inalámbricos y otros equipos de comunicación.
La empresa debe contar con diferentes áreas de trabajo, como:
Administración.
Recursos Humanos.
Atención al cliente.
Dirección.
```

```
Área de sistemas.
Sala de juntas.
El diseño debe responder a las necesidades de comunicación, intercambio de información,
seguridad, conectividad y crecimiento futuro de la organización.
Puedes establecer características adicionales del escenario siempre que sean técnicamente
coherentes.
2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Desarrolla el documento con los siguientes apartados:
A. Portada
Incluye:
Nombre de la institución educativa.
Nombre de la asignatura.
Título: Memoria Técnica de Diseño e Implementación de una Red LAN.
Nombre del estudiante.
Nombre del docente.
Unidad de evaluación.
Fecha de entrega.
Deja espacios editables cuando no conozcas los datos.
B. Índice
Elabora un índice organizado con numeración de apartados y subapartados.
C. Introducción
Explica qué es una red LAN, su importancia en las organizaciones y el propósito de elaborar
esta memoria técnica.
D. Descripción del escenario
Describe detalladamente la empresa ficticia, sus necesidades tecnológicas, cantidad de
usuarios, distribución de áreas y requerimientos de conectividad.
E. Diseño de la red LAN
Desarrolla una propuesta técnica que incluya:
Arquitectura general de la red.
Distribución de los equipos.
Diagrama de la topología física.
Diagrama de la topología lógica.
Distribución de puntos de red.
Medio de transmisión utilizado.
Cableado estructurado.
Direccionamiento IP.
Segmentación de la red, si corresponde.
Justificación de las decisiones de diseño.
Los diagramas deben ser claros, profesionales, legibles y representar correctamente las
conexiones entre dispositivos.
F. Características de todos los componentes del sistema de comunicación
Identifica y explica cada componente utilizado en el escenario.
Incluye, como mínimo:
Emisor.
Receptor.
Mensaje o información.
Medio de transmisión.
Protocolo de comunicación.
Interfaz de red.
Computadoras y estaciones de trabajo.
Switches.
Router.
Punto de acceso inalámbrico.
Servidor.
Impresoras de red.
Cableado Ethernet.
Conectores RJ45.
Rack y panel de parcheo, cuando corresponda.
Para cada dispositivo físico especifica:
Nombre del componente.
```

```
Función dentro de la red.
Características técnicas.
Importancia dentro del sistema.
Ejemplo de aplicación en el escenario.
G. Configuración básica de los dispositivos de red
Presenta ejemplos de configuración técnica para los dispositivos principales.
Incluye:
Configuración de direcciones IPv4.
Máscara de subred.
Puerta de enlace predeterminada.
Servidor DNS.
Configuración básica de switches.
Configuración de router.
Configuración de puntos de acceso.
Configuración de DHCP.
VLAN, si se utiliza.
Cuando sea apropiado, utiliza comandos reales de configuración de Cisco IOS y explica
brevemente para qué sirve cada uno.
Los comandos deben ser coherentes entre sí y corresponder al diseño de red propuesto. No
inventes comandos ni presentes configuraciones incompatibles.
H. Identificación de topologías físicas y lógicas
Explica detalladamente:
Topología física:
Tipo de topología utilizada.
Cómo están conectados físicamente los dispositivos.
Justificación de su elección.
Ventajas y posibles desventajas.
Topología lógica:
Forma en que circulan los datos.
Organización de la comunicación.
Protocolos involucrados.
Funcionamiento de la transmisión de información.
Incluye diagramas para facilitar su comprensión y explica las diferencias entre ambas.
I. Clasificación de dispositivos según los modelos de referencia
Clasifica los dispositivos y protocolos de la red utilizando:
Modelo OSI:
Explica las siete capas:
Física.
Enlace de datos.
Red.
Transporte.
Sesión.
Presentación.
Aplicación.
Identifica los dispositivos, tecnologías y protocolos que intervienen en cada capa.
Modelo TCP/IP:
Explica sus capas y relaciona sus funciones con los dispositivos y protocolos del escenario.
Incluye una tabla comparativa entre ambos modelos y evita confundir los dispositivos físicos
con los protocolos.
J. Línea del tiempo: evolución de las redes de datos
Elabora una línea del tiempo visual y cronológica que presente los principales acontecimientos
en la evolución de las redes de datos.
Incluye acontecimientos relevantes como:
Primeras redes de comunicación informática.
ARPANET.
Desarrollo de Ethernet.
Estandarización IEEE 802.3.
Aparición y expansión de TCP/IP.
Desarrollo de redes LAN comerciales.
Evolución de switches y routers.
```

```
Wi-Fi.
Redes Gigabit Ethernet.
Redes de fibra óptica.
Virtualización y redes definidas por software.
Redes modernas de alta velocidad.
Énfasis especial: CONFIABILIDAD DE LAS REDES.
Explica cómo ha evolucionado la confiabilidad mediante:
Redundancia de enlaces.
Protocolos de recuperación ante fallos.
Spanning Tree Protocol (STP).
Agregación de enlaces.
Tolerancia a fallos.
Sistemas de respaldo.
Seguridad de red.
Monitoreo y administración.
Alta disponibilidad.
La línea del tiempo debe incluir fechas, acontecimientos, descripción breve e importancia de
cada avance para la confiabilidad.
K. Conclusiones
Redacta conclusiones que demuestren la comprensión del diseño, los componentes, las
configuraciones y la importancia de la confiabilidad en una red LAN.
L. Fuentes de consulta
Incluye referencias bibliográficas y fuentes técnicas reales, verificables y preferentemente
oficiales.
Prioriza:
IEEE.
Cisco Networking Academy.
Documentación oficial de Cisco.
RFC del IETF.
Documentación de fabricantes.
Libros especializados en redes de computadoras.
Utiliza formato APA, séptima edición. Incluye enlaces funcionales y no inventes autores,
publicaciones, fechas ni referencias.
3. REQUISITOS DE CALIDAD
Utiliza lenguaje académico, técnico y profesional, pero fácil de comprender.
Desarrolla todos los apartados con profundidad suficiente.
Evita explicaciones superficiales o definiciones copiadas sin contexto.
Mantén coherencia entre el escenario, los diagramas, las direcciones IP y las configuraciones.
Utiliza tablas comparativas cuando ayuden a organizar la información.
Incluye diagramas de calidad profesional.
Utiliza imágenes únicamente cuando aporten valor técnico.
Explica los conceptos con tus propias palabras y fundamenta la información con fuentes
confiables.
No inventes datos técnicos ni fuentes bibliográficas.
Cuida la ortografía y la redacción.
DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL PDF
Genera un documento PDF con las siguientes características:
Formato de página A4.
Diseño profesional, moderno y académico.
Portada formal.
Paleta de colores basada en azul oscuro, azul tecnológico, blanco y gris.
Tipografía clara y legible.
Encabezados y pies de página.
Numeración de páginas.
Tablas bien organizadas.
Diagramas de red legibles.
Línea del tiempo visual.
Índice organizado.
Referencias bibliográficas al final.
Evita que parezca una presentación de diapositivas. Debe tener apariencia de un informe
```

técnico universitario formal.
5. ENTREGA FINAL
Genera el documento completo y entrégalo como un archivo PDF descargable.
Antes de finalizar, verifica:
Que todos los puntos solicitados en la evaluación estén desarrollados.
Que los diagramas coincidan con las configuraciones.
Que las direcciones IP sean válidas y coherentes.
Que la línea del tiempo sea cronológicamente correcta.
Que las fuentes existan y puedan consultarse.
Que el documento tenga portada, índice, conclusiones y bibliografía.
Que el PDF no tenga errores de formato, páginas cortadas o elementos ilegibles.
No entregues únicamente un esquema o una explicación de cómo hacerlo. Desarrolla el trabajo completo.
NOTA SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y FUENTES DE CONSULTA
La evaluación establece la siguiente indicación:
"Si usas una IA incluye el prompt utilizado como referencia y solicita tus fuentes de consulta en español".
Por lo tanto, debes cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
A. Evidencia del uso de IA
Incluye un apartado al final del documento, antes de las referencias bibliográficas, titulado "Anexo: Uso de Inteligencia Artificial".
Incorpora íntegramente el prompt utilizado para generar y desarrollar este trabajo.
Presenta el prompt de manera ordenada, indicando que se utilizó como referencia para apoyar la elaboración de la memoria técnica.
Explica brevemente qué tareas se apoyaron mediante inteligencia artificial, como la organización de información, investigación, elaboración de diagramas y estructuración del documento.
No afirmes que se realizaron actividades que realmente no se hayan llevado a cabo.
B. Fuentes de consulta en español
Todas las fuentes bibliográficas deben estar preferentemente en español.
Prioriza documentos técnicos, manuales, libros, artículos académicos y documentación oficial disponible en español.
Busca fuentes relacionadas con redes LAN, modelos OSI y TCP/IP, configuración de dispositivos, topologías, Ethernet, protocolos y confiabilidad de redes.
Utiliza fuentes confiables, verificables y con enlaces funcionales.
Si una fuente oficial solamente está disponible en inglés, busca primero una alternativa equivalente en español.
No inventes referencias, autores, títulos, fechas ni enlaces.
Organiza todas las referencias utilizando las normas APA, séptima edición.
C. Verificación final
Antes de entregar el PDF, comprueba que:
El prompt utilizado esté incluido íntegramente como evidencia.
Las fuentes de consulta estén en español siempre que sea posible.
Todas las referencias bibliográficas sean reales y verificables.
El anexo de inteligencia artificial esté separado del desarrollo técnico.
El documento cumpla con todas las indicaciones de la evaluación.
Este apartado es obligatorio y debe formar parte del PDF final.

Fuentes de consulta

Fuentes en español

Cisco Networking Academy. (s. f.). *CCNA: Introducción a las redes* [Curso en línea]. Cisco. https://www.netacad.com/es/courses/ccna-introduction-networks

Cisco Systems. (s. f.-a). *¿Cómo funciona el switch?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html

Cisco Systems. (s. f.-b). *Componentes básicos de las redes: lo que debe saber*. https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html

Cisco Systems. (s. f.-c). *Configuración de LACP (802.3ad) entre un Catalyst 6500/6000 y un Catalyst 4500/4000* [Documento técnico]. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/lan-switching/etherchannel/19642-126.pdf

Cisco Systems. (s. f.-d). *¿Cuál es la diferencia entre un switch y un router?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html

Cisco Systems. (s. f.-e). *Ethernet*. https://www.cisco.com/c/es_mx/tech/lan-switching/ethernet/index.html

Cisco Systems. (s. f.-g). *Poniendo las bases de la red* [Guía]. https://www.cisco.com/c/dam/global/es_es/assets/acelera/pdf/poniendo-las-bases-de-la-red-enrutamiento-y-conmutacion-sin-problemas.pdf

Cisco Systems. (s. f.-h). *¿Qué es un router?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-a-router.html

Cisco Systems. (s. f.-i). *¿Qué es una red inalámbrica?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/wireless-network.html

Cisco Systems. (s. f.-j). *Redes definidas por software (SDN)*. https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/software-defined-networking/overview.html

Forouzan, B. A. (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras: Un enfoque descendente* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., y Wolff, S. (1997). *Una breve historia de Internet*. Internet Society. https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/

Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.ª ed.). Pearson Prentice Hall.

Tanenbaum, A. S., y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT-T]. (1994). *Recomendación X.200: Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico*. https://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I/es

Documentación oficial disponible sólo en inglés

Arkko, J., Cotton, M., y Vegoda, L. (2010). *IPv4 address blocks reserved for documentation* (RFC 5737). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737

Braden, R. (Ed.). (1989). *Requirements for Internet hosts — Communication layers* (RFC 1122). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122

Case, J., Fedor, M., Schoffstall, M., y Davin, J. (1990). *A Simple Network Management Protocol (SNMP)* (RFC 1157). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1157

Cisco Systems. (s. f.-f). *IP addressing configuration guide, Cisco IOS XE 17.x: Configuring the Cisco IOS XE DHCP server*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-addressing/b-ip-addressing/m_config-dhcp-server-xe.html

Cisco Systems. (s. f.-k). *VLAN configuration guide, Cisco IOS Release 15.2(7)Ex (Catalyst 1000 switches): Configuring VLAN*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst1000/software/releases/15_2_7_e/configuration_guides/vlan/b_1527e_vlan_c1000_cg/configuring_vlan.html

Droms, R. (1997). *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131

Eastlake, D., y Panitz, A. (1999). *Reserved top level DNS names* (RFC 2606). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2606

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2004). *IEEE standard for local and metropolitan area networks: Media access control (MAC) bridges* (IEEE Std 802.1D-2004). https://standards.ieee.org/ieee/802.1D/3387/

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2020). *IEEE standard for local and metropolitan area networks — Link aggregation* (IEEE Std 802.1AX-2020). https://standards.ieee.org/ieee/802.1AX/6768/

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2021). *IEEE standard for information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications* (IEEE Std 802.11-2020). https://standards.ieee.org/ieee/802.11/7028/

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2022a). *IEEE standard for Ethernet* (IEEE Std 802.3-2022). https://standards.ieee.org/ieee/802.3/10422/

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2022b). *IEEE standard for local and metropolitan area networks — Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2022). https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/10323/

Li, T., Cole, B., Morton, P., y Li, D. (1998). *Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)* (RFC 2281). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2281

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918