EffMeet2 · 重打件检验单

P03 / P05 / P06 / P15 / P17 / P18T / P26 / P28 / P29 · 2026-10-19

· 用途：对 2026-10-18/19 重新打印的 9 件做收件检验，确认缺陷已消除、各件能实现自身功能后再进总装。

· 判定：逐项勾选；任一项不过 →
本件判「返修」或「不合格」，不得强压强拧硬装。紧的修塑料（砂纸/铰孔），松的加垫片/生料带，不敲轴承、不扩座孔。

· 纪律：实测值回填仓库 MEASUREMENTS.csv（状态 MEASURED_UNFITTED），本单只做过程记录；禁裁 FPC。量具：卡尺 0.1mm、6806 轴承×2、P11 空心轴、MG90S、核心板、P27 滑槽、COUPON 梯条。

· 重要：P26 背后方孔是 CAMERA_FPC_EXIT（6×10×8，FPC 出线口），不是缺陷，不要当问题报。

件号	名称	本次问题	修复 / 重打要点	来源盘
P03	从动 64T 带轮	支撑压功能面、顶丝孔易堵	翻转打（顶圈贴床）；支撑只进减重孔	TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016
P05	承力塔 + 下轴承座	轴承座面有支撑残留、座孔配合不过	不翻（座圈朝上）；支撑只在座圈下方	TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016
P06	上轴承座	Ø38.5 孔进支撑、座面脏	不翻；孔内加支撑阻挡器（Ø34×1.0）	TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016
P15	MG90S 舵机可调耳架	装不进（口袋不够）；出线卡导孔	P15B：口袋+1.2；导孔 U 槽带孔底、M3 盲孔	TMP-FIX-P15B_BLACK_016
P17	MAX98357A 低托盘	无安装柱，板无法固定	FITFIX：2×M2 柱（距 12.6）与托盘融合	TMP-FIX-P15P17P26P29_BLACK_016
P18T	USB-C 5V 容差托架	P18 按未选型 SKU 建，实物装不上	容差窗口径；无源件，实测优先	TMP-P18T_BLACK_020 等
P26	摄像头 8×8 托架	镜头放不进（镜管 Ø4.6 过小）	FITFIX：镜管 Ø6.5 打穿、腔+1.2	TMP-FIX-P15P17P26P29_BLACK_016
P28	隐私滑片+P27 导轨	滑片卡不牢会掉（挡墙 0.2 打不出）	P27P28：挡墙 0.8 + 槽 1.2 + 拨片加长	TMP-FIX-P27P28_BLACK_016
P29	核心板竖直托架	仍插不稳（耳槽没咬住板边，差 0.9mm）	P29B：耳槽咬边 0.6 + 槽 1.7/底槽 28.5	TMP-FIX-P29B_BLACK_016

P03 从动 64T 带轮（套 P11 空心轴 + M3 顶丝）

来源：reprint-20261018/TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016（灰 0.16，翻转：顶部小圈贴床、安装孔朝上）
本次问题：原方向打印时支撑落在安装孔等功能面；M3 顶丝孔有 2 条非流形边，易被材料堵死。
修复/重打：翻转打印，支撑只落顶部减重孔（2.45mm 深）；打后用 Ø30 圆棒掏支撑。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	顶部减重孔支撑掏净	Ø30 圆棒能伸进减重孔到底，无残桩	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	安装孔干净	Ø30.15 孔内无支撑残留、无瘤；对光看无粘连	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	顶丝孔通	1.5–2mm 钻头能穿过 M3 顶丝孔，孔不堵、不豁	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	齿形完整	64 齿无缺齿、无层错；齿面无支撑疤	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	安装孔内径	30.15±0.1（对 P11 轴 Ø29.8，单边旷约 0.18 属正常）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	总厚 / 外径	厚 10.6±0.2；外廓约 43.2×43.2	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	P11 轴试装	轴能穿入安装孔；M3 顶丝能锁住 D 面，锁后手转不打滑	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	挂带试转	与 P04 挂 GT2 188 闭环带，P15 张紧槽 ±2mm 内能张紧；转一圈无卡滞、无跳齿	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P05 承力塔 + 下轴承座（一体，四柱落底）

来源：reprint-20261018/TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016（灰 0.16，不翻：座圈朝上）
本次问题：上一轮功能检验不过：轴承座面留支撑、座孔与 6806 外径配合未验证。
修复/重打：不翻转（翻了支撑会顶座面）；支撑只在座圈下方（5% 树状），从四条腿之间往外掏。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	座圈下方支撑掏净	四腿之间能掏出全部支撑；外观看座圈底无残桩	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	轴承座孔干净	Ø42.3 座孔内无支撑、无瘤；座面平整可贴轴承端面	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	四脚完整	四柱无裂无缺；brim 残边修平，能平放不晃	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	座孔内径	42.3±0.15（对 6806 外径 42.0，单边旷约 0.15 属正常）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	堆叠高度	P05(36.2)+支柱(11.4)+P06(8.6)≈56.2 → 贯穿螺栓用 M3×55–60，不是 M3×70	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	6806 试座	轴承能入座孔：紧=砂纸/旋转锉修孔，松=COUPON 梯条垫片/点 CA；禁敲轴承、禁扩座孔	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	与 P06 对合	4×M3 通孔对 P06 顺畅穿过；对合后轴承被夹住不轴向窜动	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	落底	四脚落在 P01 底面，塔身垂直；与 P12 夹环不干涉	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P06 上轴承座（4×M3 贯穿压紧）

来源：reprint-20261018/TMP-FIX-P03P05P06_GREY_016（灰 0.16，不翻：轴承凹口朝上；切片时 Ø38.5 孔内加 Ø34×1.0 支撑阻挡器）
本次问题：上一轮功能检验不过：Ø38.5 孔进支撑、Ø42.3 座面脏，轴承落不到位。
修复/重打：不翻转；阻挡器挡掉孔内支撑，肩环（38.5→42.3，宽 1.9mm）直接桥接。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	Ø38.5 孔无支撑	孔内无支撑残留（阻挡器生效的证据）；孔壁光顺	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	轴承凹口干净	Ø42.3 凹口面无支撑疤、无瘤；肩环 1.9mm 完整不断裂	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	耳/brim	4 耳完整无裂；brim 残边修平	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	凹口内径	42.3±0.15；座厚 8.6±0.2	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	4×M3 孔位	与 P05 四柱孔距一致，M3 能空穿	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	6806 试座	同 P05 判据：紧修塑料、松加垫片；轴承端面贴住凹口底	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	压紧检查	与 P05 对合锁 M3×55–60 后，轴承外圈被压住、内圈随轴转不别劲	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P15 MG90S 舵机可调耳架（±2mm 张紧槽）

来源：TMP-FIX-P15B_BLACK_016（黑 0.16，出线卡滞返修重打）
本次问题：返修轮 2：出线从端面出来一翻就楔进架孔（上下全通导孔）拔不出来；M3 螺尖顶线。
修复/重打：P15B：导孔改带 1mm 孔底 U 槽（只从上口进螺钉）；M3 导孔改盲孔，用 M3×6。口袋 23.6×13.7 不变。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	无翘曲	底面平放不晃；口袋四壁垂直无鼓包	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	张紧槽完整	±2mm 调节槽通透，无缺料	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	U 槽孔底	导孔孔底是实底（1mm），没被钻穿成通孔	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
尺寸	口袋宽	13.7±0.2（12.5+1.2）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	口袋长	23.6±0.2（22.4+1.2，含出线凸台侧余量）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	MG90S 装入	从出线侧斜入能滑进口袋，手压到位；不需砂纸修、不许强压	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	出线凸台	凸台侧不顶壁，出线口顺畅不折线	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	出线不卡架孔	线从端面出来自然下垂走掉；**翻上去要滑开、不进架孔**（重点项）；线不在导孔里拔不出来	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	螺尖不顶线	M3×6 从杯底锁入，尖端不冒出盘面（手指摸不到）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	耳孔对架孔	耳距 27.7 对上；M2 螺钉穿耳孔入 U 槽（导孔 Ø1.8）能咬合	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	张紧功能	装到 P04 轴系上，±2mm 槽内能张紧 GT2 带；锁紧后舵机不转、不松	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P17 MAX98357A 功放低托盘

来源：TMP-FIX-P15P17P26P29_BLACK_016（黑 0.16，FITFIX 重打）
本次问题：上一轮：板无预留安装位（仅 3mm 深口袋+2mm 围边），排针侧顶围边，板无法贴平固定。
修复/重打：FITFIX：补 2 根 M2 安装柱（Ø4.5/导孔 Ø1.7，柱距 12.6），柱体与托盘融合为一体。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	安装柱完好	两柱不松动、与托盘连为一体（轻掰不脱）；柱顶平整	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	M2 导孔通	Ø1.7 导孔不堵，M2 螺钉能咬入	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	托盘底平	底面平放不晃；围边无缺	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	柱距	12.6±0.2（外缘距−柱径核算）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	口袋	约 18.3×19.7（板 17.7×19.1 +0.6）；口袋深≥3	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	板试装	MAX98357A 落在两柱上，板贴平不翘；排针侧不顶围边	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	M2×4 手拧	螺钉手拧入柱 3–4 牙即咬合；不滑牙、不撑裂柱	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	稳固性	装板后手推不晃不响；焊点/背面元件不与托盘相碰	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P18T USB-C 5V 输入板容差托架（P18 容差版）

来源：TMP-P18T_BLACK_020 / TMP-BNIGHT2-BLACK_012（黑 0.20/0.12；□ 无建模源件，CANDIDATE_NOT_RELEASED）
本次问题：P18 原托架按未选型 SKU 建模，实物板装不上；出容差版 P18T 解除阻塞，容差窗口径未经实物验证。
修复/重打：本件为容差版：以实购 USB-C 板实物为准做试装，实测值回填 MEASUREMENTS.csv 的 USB_C_POWER_BOARD 行。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	无翘曲开裂	四壁垂直、无裂纹；落位面平	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	外形	32.0×24.0×14.4±0.3	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	板落位	实购 USB-C 5V 板（≤20×15、含母座厚≤6）能放进容差窗，手压到底不强装	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	口对口	USB-C 母座对 P01 后壁开口（11.5×7）居中，插头能插拔	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
配合	插拔空间	插线后头内留调试空间约 10mm，线不顶轴、不别弯	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	固定	板放好后不脱出；如松，记录实测并垫泡棉/点胶（不承力处）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P26 摄像头 8×8 托架（贴 P24 面板背面）

来源：TMP-FIX-P15P17P26P29_BLACK_016（黑 0.16，FITFIX 重打）
本次问题：上一轮：镜头放不进（镜管 Ø4.6、腔深 5.4，真实镜头凸台更大）。
修复/重打：FITFIX：镜管改 Ø6.5 打穿全深、模组腔+1.2。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	镜管通透	Ø6.5 镜管对光看全通，无粘连、无毛刺挡光	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	方孔=出线口	背后 6×10×8 方孔是 CAMERA_FPC_EXIT（FPC 出线口，非缺陷），孔口无毛刺	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	无翘曲	贴合面平；卡爪/槽完整	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	镜管内径	6.5±0.15	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	模组腔	8×8 模组腔+1.2（约 9.2 宽），深≥4+凸台让位	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	镜头试装	镜头凸台能进 Ø6.5 镜管到底，模组面贴住托架面；不晃不转	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	FPC 出线	FPC 从方孔走出不折死、不被压；14mm 线长够用（不足即报，禁裁）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	对 P24 干装	托架贴 P24 背面，镜头中心对窗（窗上沿+17）；对不上记录偏差，P24 孔位另行画线	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P28 隐私滑片（开位 x=11+，随 P27 导轨返修）

来源：TMP-FIX-P27P28_BLACK_016（黑 0.16 合盘：P27 导轨+P28 滑片；10mm brim、无支撑）
本次问题：上一轮滑片会掉：P27 导轨前挡墙只有 0.2mm 打不出来，滑片前向无限位；滑片在 1.4 深敞口里 Y 向窜 0.6。
修复/重打：挡墙 0.8（导轨 1.6→2.0）；滑槽 1.2 深（0.2/边）；拨片 1.6→2.2 穿出挡墙 1.0。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	挡墙完整	P27 前挡墙 0.8mm 连续不是膜；拨槽窗 14×3.2 干净无瘤	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	薄片平整	10×8×2.8 无翘曲、无分层；端部瘤/brim 残边修平，不刮 P27 槽	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	外形	滑片 10.0×8.0×2.8±0.15；导轨 42×12×2.0±0.15	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	滑槽	P27 槽深 1.2、槽宽（Z）8.4±0.1	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	滑槽试装	滑片进槽手推滑动顺畅不卡；关 0 □ 开 11 全程不脱轨	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	限位（重点）	滑片前后都拉不出来：前有 0.8 挡墙、装到面板后面被面板封住；甩不掉	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	隐私功能	关闭位盖住摄像头孔；拨到开位（x=11+）不挡镜头视野	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	挂孔	P27 2×M2 挂孔对 FACE_PRIV_BOSS（x=−10/26）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

P29 核心板竖直边缘托架（固定于 P23 头底）

来源：TMP-FIX-P29B_BLACK_016（黑 0.16，耳槽咬边返修重打；5-10mm brim）
本次问题：返修轮 2：仍插不稳/松垮——根因是耳槽内口距板边 0.9mm 根本没咬住板边，只有底部 10mm 插座定位；槽宽也偏旷。
修复/重打：耳槽内移咬住板边（板外缘 0.6mm 入槽）；底槽 28.5×1.7、耳槽 Y 1.7（旷 0.05/边）。

项	检查项	判据 / 方法（名义）	实测 / 记录	判定
外观	槽口完整	耳槽 0.7 缝通透不糊死；底槽无缺料、无毛刺；底托/柱无裂	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
外观	无翘曲	底面平放不晃；brim 残边修平	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	槽宽（Y）	1.7±0.05（1.6 板 +0.1）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	底槽宽（X）	28.5±0.1（28.3 板 +0.2）	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
尺寸	高度/孔距	高 46.1±0.3；2×M3 孔距对 P23 头底柱	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	板边入耳槽	插到底后两侧板边都进耳槽（咬进约 0.6mm），不是只靠底槽；对光看槽口贴板边	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	核心板试插	板插到底不晃、不转；手推边缘全高不松垮不咔哒；拔出有轻微摩擦感	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格
配合	M3 固定	2×M3 对 P23 头底柱能穿入锁紧；锁后板垂直不歪	_____	□合格 □让步 □返修 □不合格

本件判定：□ 合格 □ 让步接收 □ 返修 □ 不合格 检验人：_____ 日期：_____ 备注：_____

· 每项勾「合格 / 让步 / 返修 / 不合格」之一；实测栏写数字（mm），不写「差不多」。
· 实测值回填仓库 MEASUREMENTS.csv 对应行（P15_SERVO_POCKET / P17_AMP_POST_PITCH / P26_LENS_TUBE / P29_CORE_SLOT 等），状态改 MEASURED_UNFITTED。
· 配合处理铁律：紧的修塑料（砂纸/旋转锉/钻头），松的加垫片/生料带/点 CA；禁敲轴承、禁扩轴承座孔、禁强压强拧、禁裁 FPC。
· P03 顶丝孔、P05/P06 轴承座、P26 镜管、P29 槽为功能面，修配只动塑料件本身，不动对偶金属/板卡件。
· 判「返修」的件在备注写修法与修后复测值；复测通过前不得进总装。

检验人（签字）：_____ 复核：_____ 日期：2026-10-___